

HP Laser 408dn - Guia interno de diagnostico e resolucao

Procedimento para fila/porta, USB/Ethernet, atolamentos, bandejas, duplex, toner, qualidade e erros de painel.

Fabricante	HP
Modelo	Laser 408dn
Categoria	Impressoras
Codigo de referencia	IMP-BR-408
Versao	1.0 - 20/08/2026

Objetivo: fornecer uma sequencia de diagnostico reproduzível para suporte interno. O documento complementa, mas não substitui, o manual oficial do fabricante.

Regra operacional: se houver risco elétrico, odor de queimado, calor anormal, dano físico, ruído mecânico forte ou necessidade de desmontagem além do procedimento do fabricante, interrompa o uso e encaminhe o equipamento para manutenção/Sick.

Diagnostico rapido

Sintoma	Primeiro teste	Direcao provavel
Fila em Error	Confirmar instancia/porta correta	Porta, driver ou instancia duplicada
Nao imprime	Energia, tampa, papel, toner, cabo	Fisico ou conexao
Paper jam	Ler local indicado no painel	Bandeja, interior, saida ou duplex
Duplex jam	Remover modulo/obstrucao	Duplex/caminho
Qualidade ruim	Toner + papel + resolucao	Consumivel ou caminho de impressao

Comandos uteis no Windows

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
```

```
Get-PrintJob -PrinterName "NOME DA IMPRESSORA"
```

```
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq "USB" -or $_.Class -eq "PrintQueue" } |  
Format-Table Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
```

```
pnputil /scan-devices
```

1. Evitar confusao entre instancias duplicadas

Em ambientes com varias impressoras USB, o Windows pode manter copias antigas associadas a portas diferentes. Antes de reparar a impressora, confirme qual instancia fisica esta conectada.

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
```

1. Identificar a HP Laser 408dn conectada.
2. Anotar PortName e status.
3. Remover trabalhos apenas da instancia correta.
4. Se houver copias antigas em Error e outra instancia Normal, nao diagnosticar a impressora apenas pela fila errada.

2. A maquina nao imprime

O guia da HP lista como verificacoes: energia, impressora padrao, tampa, atolamento, papel, toner, cabo, porta e driver.

1. Confirmar energia.
2. Fechar tampas.
3. Carregar papel.
4. Confirmar toner instalado.
5. Limpar qualquer atolamento indicado.
6. Checar cabo USB/Ethernet.
7. Confirmar porta correta no Windows.
8. Reinstalar o driver somente se necessario.

3. Atolamentos e mensagens do painel

A 408dn diferencia atolamentos por local: bandeja 1/2/3, interior, area de saida e duplex.

1. Ler a mensagem exata no display.
2. Abrir apenas a area indicada no manual.
3. Remover papel sem rasgar e verificar se nao ficou fragmento.
4. Reinstalar bandeja ou duplex corretamente.
5. Se o mesmo codigo/local retorna, registrar para manutencao, pois sensor/rolete pode estar contaminado ou desgastado.

4. USB, rede e porta

- USB: testar cabo e porta fisica antes de reinstalar driver.
- Ethernet: confirmar link e endereco/porta TCP/IP quando utilizada em rede.
- Evitar porta WSD quando a operacao exige IP fixo e o estado fica inconsistente; padronizar conforme politica interna.

5. Toner e qualidade

- Mensagem Low Toner/Very Low Toner deve ser confirmada no relatorio de suprimentos.
- Testar resolucao e papel antes de concluir falha mecanica.
- Toner/cartucho e unidade de imagem devem ser avaliados conforme o padrao de defeito observado.

6. Criterio para Sick / substituicao

- Codigo de atolamento recorrente no mesmo local apos limpeza.
- Sensor/bandeja/duplex nao reconhecido de forma recorrente.
- Falha de comunicacao reproduzida em diferentes portas/cabos.
- Erro de painel que exige assistencia e retorna apos reinicio.

Registro minimo para chamado

Campo	O que registrar
Sintoma	Descricao curta e objetiva do que ocorreu.
Teste local	Pagina de teste/configuracao funcionou?
Conexao	USB, Ethernet ou Wi-Fi; porta/cabo testados.
Windows	Nome da fila, driver, PortName e PrinterStatus.
PnP/USB	FriendlyName e InstanceId quando aplicavel.
Teste cruzado	Outro cabo, outra porta, outro computador ou outro equipamento.
Resultado	Resolvido, monitorar, manutencao ou Sick.

Fontes

As fontes abaixo foram usadas para validar sintomas, procedimentos e limites. Casos internos do suporte foram usados apenas para definir a ordem de diagnostico e os testes cruzados.

Fonte	Uso neste documento
https://www.hp.com/support/laser408	Pagina de suporte indicada no User Guide da HP Laser 408dn.
https://simpres.com.br/wp-content/uploads/2022/07/manual-408dn.pdf	Copia publica em portugues do User Guide da HP Laser 408dn.
https://gzhls.at/blob/ldb/f/d/b/5/984106509011cc3a7d5ea034cb7a0d1fcb5d.pdf	User Guide com mensagens de painel e locais de atolamento.

Controle de revisao: ao alterar um procedimento, registrar a nova versao, data, motivo e responsavel pela validacao antes de substituir o arquivo publicado no gerenciadorEstoque.