

MC65

Zebra / Motorola

Escopo

Procedimento de suporte para falhas de conexão, configuração de rede, comunicação com servidor, leitura de códigos, energia, travamentos e recuperação. Confirme sempre o modelo e a versão do sistema antes de executar ações avançadas.

Plataforma identificada

Windows Mobile 6.5; WLAN 802.11 a/b/g; gerenciamento por Fusion/Wireless Zero Config conforme configuração.

Regra de segurança

Reinício e testes de rede vêm antes de reset de fábrica. Procedimentos que apagam dados devem ser executados somente com autorização e após garantir que aplicativo, arquivos e parâmetros possam ser restaurados.

1. Diagnóstico rápido

Sintoma	Causas mais prováveis	Ação inicial
Não encontra o Wi-Fi	Perfil WLAN ausente, rádio desligado, SSID/banda incompatível, sinal fraco ou cliente Wi-Fi travado.	Abra o gerenciador WLAN do equipamento, faça Scan/Find WLANs e valide o perfil.
Conecta, mas não comunica	IP/máscara/servidor incorretos, porta bloqueada, isolamento do AP ou IP duplicado.	Compare IP do coletor e do servidor e confirme que estão na mesma sub-rede.
Desconecta sozinho	Roaming, sinal/interferência, perfil WLAN instável ou economia de energia.	Teste próximo a um único AP e recrie o perfil WLAN se necessário.
Scanner não lê	Gatilho, serviço de captura, simbologia, janela óptica ou hardware.	Teste código conhecido e revise Data Capture/Scanner settings.
Travado	Aplicativo não responde ou memória de trabalho saturada.	Faça primeiro um reinício não destrutivo; avance para reset somente se necessário.

Roteiro de 5 minutos

- Confirme modelo, sistema operacional e versão do aplicativo.
- Reinicie o coletor e confirme data/hora.
- Conecte ao SSID correto e anote IP, máscara e gateway.
- Confirme o IP/porta do notebook ou servidor e se estão alcançáveis pela mesma rede.
- Teste outro coletor no mesmo AP e o coletor problemático em outro AP, quando possível.
- Teste o scanner fora do aplicativo para separar hardware de configuração.
- Só depois avance para reset, reinstalação ou atualização.

2. Rede e Wi-Fi

Rede interna sem Internet

Um coletor pode exibir “sem Internet” e ainda assim estar corretamente conectado à LAN. Em operações locais, o critério é alcançar o notebook/servidor e a porta do serviço. Não use o ícone de Internet como único diagnóstico.

Verificar	Como interpretar
SSID e sinal	O coletor deve enxergar exatamente o SSID esperado. Em diagnóstico, aproxime-o do AP para eliminar cobertura como variável.
IP do coletor	Anote IPv4, máscara e gateway. IP 169.254.x.x normalmente indica falha de DHCP em redes IPv4.
IP do servidor/notebook	Coletores e servidor precisam ter rota entre si. Em rede simples, normalmente ficam na mesma sub-rede.
DHCP x IP fixo	Não misture IP fixo dentro do pool DHCP sem reserva. Um IP duplicado causa conexão intermitente e sintomas difíceis de reproduzir.
Internet	Internet não é requisito para uma LAN de inventário. O teste correto é o coletor conseguir alcançar o serviço no notebook/servidor.
Gateway	Em uma LAN totalmente isolada, o gateway pode ser desnecessário. Se preenchido, deve ser coerente com a rede e não apontar para um equipamento inexistente.
Firewall/porta	Se o ping funciona mas o aplicativo não conecta, teste a porta usada pelo serviço e confirme que o processo está escutando.
Isolamento do AP	Recursos como AP/client isolation podem permitir associação ao Wi-Fi e ainda bloquear coletor <-> notebook.

Configuração do ponto de acesso - boas práticas de diagnóstico

- Para compatibilidade, teste primeiro em 2,4 GHz, principalmente com equipamentos legados.
- Para equipamentos antigos, evite WPA3-only. Em diagnóstico, WPA2-PSK/AES costuma ser a opção mais compatível quando permitido pela política da empresa.
- Durante a investigação de quedas, use um único AP e desative temporariamente band steering/roaming agressivo para separar problema de cobertura de problema do coletor.
- Garanta quantidade suficiente de endereços DHCP e evite reutilização manual do mesmo IP em mais de um coletor.
- Em 2,4 GHz, canais sobrepostos e ambiente congestionado podem causar perdas mesmo com sinal aparentemente forte.

Teste cruzado

Se outro coletor funciona no mesmo AP, a suspeita sobe para o dispositivo/configuração. Se vários coletores falham no mesmo AP, investigue router, DHCP, segurança, canal, isolamento e servidor antes de formatar equipamentos.

3. Comunicação com o aplicativo/servidor

- **Wi-Fi associado + app offline:** confirme IP do servidor, porta, máscara e firewall.
- **Ping responde + app falha:** o problema tende a ser porta/serviço/aplicação, não o rádio Wi-Fi.
- **Funciona em um coletor e não em outro:** compare IP, gateway, versão do app, data/hora e permissões.
- **Funciona perto do router e cai longe:** trate como cobertura/interferência/roaming antes de reinstalar o app.
- **Falha apenas em LAN sem Internet:** em Android, desligue dados móveis durante o teste e mantenha a WLAN selecionada.
- **IP duplicado:** desconexões podem alternar entre duas unidades. Faça reserva DHCP ou uma planilha clara de IPs fixos.

Teste de porta no notebook Windows

Exemplo

No PowerShell, use **Test-NetConnection <IP_DO_SERVIDOR> -Port <PORTA>**. Se o teste local da porta falhar, corrija o serviço/firewall antes de alterar o coletor.

4. Scanner e leitura de códigos

Sintoma	Diagnóstico
Sem feixe/iluminação	Teste outro gatilho, reinicie o serviço de scanner e confirme se a captura está habilitada. Persistindo, suspeite de hardware/cabo interno.
Feixe acende, não decodifica	Limpe a janela, teste código impresso conhecido, aumente distância/ângulo e confirme se a simbologia está habilitada.
Decodifica, mas não escreve	Teste em campo de texto simples. Se funciona ali, o problema é perfil/foco/configuração do aplicativo.
Caracteres errados	Revise layout de teclado, prefixo/sufixo, modo de saída e codificação.
Lê alguns códigos e outros não	Compare simbologia (EAN, Code 128, QR, Data Matrix etc.), qualidade da etiqueta e regras do perfil de scanner.

5. Pontos específicos deste modelo

Ponto	Orientação
Wi-Fi / perfil Fusion	Use Find WLANs/Manage Profiles para localizar a rede e conferir SSID, autenticação e criptografia. Um perfil antigo pode continuar sendo selecionado mesmo após mudança de senha.
IP	No MC65, o IP pode ser obtido por DHCP ou configurado no adaptador WLAN. Registre IP, máscara e gateway antes de alterar qualquer coisa.
Warm boot	É o primeiro reset indicado pelo manual quando o equipamento não funciona corretamente. Mantém dados em flash/cartão e encerra programas em execução.
Cold boot	Reinicializa também alguns drivers. O manual orienta tentar warm boot antes; não use como primeira ação.
USB / cradle	Se a comunicação pelo berço falhar, confirme alimentação, encaixe, cabo e software de comunicação no PC. Teste outro MC65 no mesmo berço.

Observação do modelo

Por ser uma plataforma legada, mudanças recentes no AP (WPA3, políticas modernas de segurança, band steering e roaming) devem ser consideradas quando vários MC65 falham ao mesmo tempo.

6. Energia, carga e travamentos

- Teste carregador/cabo/base conhecidos antes de concluir defeito do coletor.
- Limpe contatos externos somente com o equipamento desligado e método apropriado; não raspe os contatos.
- Reinício ao acionar scanner ou transmitir pode indicar bateria degradada ou queda de tensão sob carga.
- Se o Android/Windows fica lento, confirme armazenamento livre e encerre aplicativos desnecessários.
- Carga interrompida ou aquecimento anormal: pare o teste e inspecione fonte, cabo, bateria e temperatura do ambiente.

7. Reset e recuperação

Atenção - potencial perda de dados

O manual do MC65 orienta primeiro o **warm boot**: manter o botão Power vermelho pressionado por aproximadamente 5 segundos e soltar quando a tela de inicialização aparecer. Se ainda não responder, o cold boot varia conforme o tipo de teclado; confirme o layout antes de executar. Não trate cold boot como formatação.

Antes de qualquer reset destrutivo

- Confirme que dados do inventário já foram transmitidos ou possuem backup.
- Registre SSID, senha, IP/máscara/gateway, IP/porta do servidor e versão do aplicativo.
- Garanta acesso ao instalador/APK/CAB e às credenciais necessárias.
- Fotografe mensagens de erro e a tela de informações do dispositivo.

8. Quando escalar

Se o problema persistir após os testes básicos, envie ao suporte:

- Modelo exato e número de série.
- Sistema operacional/versão e versão do aplicativo de inventário.
- SSID, IP, máscara, gateway e IP/porta do servidor usados no teste.
- Mensagem de erro completa ou foto da tela.
- Se o problema ocorre em outro router/AP e se outro coletor funciona no mesmo AP.
- Se o scanner funciona fora do aplicativo.
- Nível de bateria e se o problema ocorre durante carga ou somente fora da base.
- Lista curta dos testes já executados e resultado de cada um.

Fontes consultadas

Este guia combina documentação do fabricante com um roteiro interno de diagnóstico de rede e operação. Itens não descritos como procedimento oficial devem ser tratados como boas práticas de suporte e validados no ambiente real.

Zebra - MC65 Mobile Computer Support	https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/mobile-computers/handheld/mc65.html
Motorola/Zebra MC65 User Guide - WLAN, bateria e reset	https://www.manualslib.com/manual/1315689/Motorola-Mc65.html

Status do documento

Versão 1.0 - 27/08/2026. Guia interno para revisão operacional. Atualizar quando houver mudança de firmware, aplicativo, topologia de rede ou procedimento oficial do fabricante.