

AR-T8

AR-T8 / Via Consult

Escopo

Procedimento de suporte para falhas de conexão, configuração de rede, comunicação com servidor, leitura de códigos, energia, travamentos e recuperação. Confirme sempre o modelo e a versão do sistema antes de executar ações avançadas.

Plataforma identificada

Android 11 na versão comercial documentada; Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0 e leitor 1D/2D.

Regra de segurança

Reinício e testes de rede vêm antes de reset de fábrica. Procedimentos que apagam dados devem ser executados somente com autorização e após garantir que aplicativo, arquivos e parâmetros possam ser restaurados.

1. Diagnóstico rápido

Sintoma	Causas mais prováveis	Ação inicial
Não encontra o Wi-Fi	Wi-Fi desligado, SSID oculto, banda/canal incompatível, sinal fraco ou rádio travado.	Ative/desative o Wi-Fi, aproxime do AP, confirme SSID e teste 2,4 GHz.
Conecta, mas o app não comunica	IP/máscara incorretos, servidor/porta errados, firewall, isolamento de clientes ou rota escolhida pela rede móvel.	Compare IP do coletor e do servidor; confirme mesma sub-rede e teste com dados móveis desligados.
Wi-Fi cai durante o inventário	Roaming, economia de energia, interferência, reautenticação, conflito de IP ou AP sobrecarregado.	Teste próximo a um único AP, desative economia de bateria para o app e valide DHCP/IP.
Lê código, mas não aparece no app	Foco fora do campo, serviço de scanner/DataWedge desativado, perfil de leitura incorreto ou simbologia bloqueada.	Teste no bloco de notas/campo simples e revise serviço/perfil do scanner.
Não lê código	Janela suja, gatilho mapeado errado, scanner desligado, simbologia desativada ou falha física.	Limpe a janela, teste os gatilhos e outra simbologia/código conhecido.
Trava ou reinicia	Bateria degradada, pouco armazenamento, app com falha, atualização incompleta ou temperatura.	Reinicie, verifique carga/armazenamento e reproduza com outro app antes de resetar.

Roteiro de 5 minutos

- Confirme modelo, sistema operacional e versão do aplicativo.
- Reinicie o coletor e confirme data/hora.
- Conecte ao SSID correto e anote IP, máscara e gateway.
- Confirme o IP/porta do notebook ou servidor e se estão alcançáveis pela mesma rede.
- Teste outro coletor no mesmo AP e o coletor problemático em outro AP, quando possível.

- Teste o scanner fora do aplicativo para separar hardware de configuração.
- Só depois avance para reset, reinstalação ou atualização.

2. Rede e Wi-Fi

Rede interna sem Internet

Um coletor pode exibir “sem Internet” e ainda assim estar corretamente conectado à LAN. Em operações locais, o critério é alcançar o notebook/servidor e a porta do serviço. Não use o ícone de Internet como único diagnóstico.

Verificar	Como interpretar
SSID e sinal	O coletor deve enxergar exatamente o SSID esperado. Em diagnóstico, aproxime-o do AP para eliminar cobertura como variável.
IP do coletor	Anote IPv4, máscara e gateway. IP 169.254.x.x normalmente indica falha de DHCP em redes IPv4.
IP do servidor/notebook	Coletores e servidor precisam ter rota entre si. Em rede simples, normalmente ficam na mesma sub-rede.
DHCP x IP fixo	Não misture IP fixo dentro do pool DHCP sem reserva. Um IP duplicado causa conexão intermitente e sintomas difíceis de reproduzir.
Internet	Internet não é requisito para uma LAN de inventário. O teste correto é o coletor conseguir alcançar o serviço no notebook/servidor.
Gateway	Em uma LAN totalmente isolada, o gateway pode ser desnecessário. Se preenchido, deve ser coerente com a rede e não apontar para um equipamento inexistente.
Firewall/porta	Se o ping funciona mas o aplicativo não conecta, teste a porta usada pelo serviço e confirme que o processo está escutando.
Isolamento do AP	Recursos como AP/client isolation podem permitir associação ao Wi-Fi e ainda bloquear coletor <-> notebook.

Configuração do ponto de acesso - boas práticas de diagnóstico

- Para compatibilidade, teste primeiro em 2,4 GHz, principalmente com equipamentos legados.
- Para equipamentos antigos, evite WPA3-only. Em diagnóstico, WPA2-PSK/AES costuma ser a opção mais compatível quando permitido pela política da empresa.
- Durante a investigação de quedas, use um único AP e desative temporariamente band steering/roaming agressivo para separar problema de cobertura de problema do coletor.
- Garanta quantidade suficiente de endereços DHCP e evite reutilização manual do mesmo IP em mais de um coletor.
- Em 2,4 GHz, canais sobrepostos e ambiente congestionado podem causar perdas mesmo com sinal aparentemente forte.

Teste cruzado

Se outro coletor funciona no mesmo AP, a suspeita sobe para o dispositivo/configuração. Se vários coletores falham no mesmo AP, investigue router, DHCP, segurança, canal, isolamento e servidor antes de formatar equipamentos.

3. Comunicação com o aplicativo/servidor

- **Wi-Fi associado + app offline:** confirme IP do servidor, porta, máscara e firewall.
- **Ping responde + app falha:** o problema tende a ser porta/serviço/aplicação, não o rádio Wi-Fi.
- **Funciona em um coletor e não em outro:** compare IP, gateway, versão do app, data/hora e permissões.
- **Funciona perto do router e cai longe:** trate como cobertura/interferência/roaming antes de reinstalar o app.
- **Falha apenas em LAN sem Internet:** em Android, desligue dados móveis durante o teste e mantenha a WLAN selecionada.
- **IP duplicado:** desconexões podem alternar entre duas unidades. Faça reserva DHCP ou uma planilha clara de IPs fixos.

Teste de porta no notebook Windows

Exemplo

No PowerShell, use **Test-NetConnection <IP_DO_SERVIDOR> -Port <PORTA>**. Se o teste local da porta falhar, corrija o serviço/firewall antes de alterar o coletor.

4. Scanner e leitura de códigos

Sintoma	Diagnóstico
Sem feixe/iluminação	Teste outro gatilho, reinicie o serviço de scanner e confirme se a captura está habilitada. Persistindo, suspeite de hardware/cabo interno.
Feixe acende, não decodifica	Limpe a janela, teste código impresso conhecido, aumente distância/ângulo e confirme se a simbologia está habilitada.
Decodifica, mas não escreve	Teste em campo de texto simples. Se funciona ali, o problema é perfil/foco/configuração do aplicativo.
Caracteres errados	Revise layout de teclado, prefixo/sufixo, modo de saída e codificação.
Lê alguns códigos e outros não	Compare simbologia (EAN, Code 128, QR, Data Matrix etc.), qualidade da etiqueta e regras do perfil de scanner.

5. Pontos específicos deste modelo

Ponto	Orientação
Wi-Fi	Por ser Android, confirme se a rede foi salva com a senha correta e use “Esquecer” + reconectar quando houver mudança de chave ou perfil.
Dados móveis	Em rede local sem Internet, desligue a rede móvel temporariamente para confirmar que o app está usando a WLAN.
IP fixo	Se a operação exigir IP estático, valide endereço, prefixo/máscara, gateway e DNS. Um prefixo incorreto pode permitir Wi-Fi conectado, mas impedir acesso ao servidor local.
Scanner 1D/2D	Teste primeiro fora do app. Se o scanner decodifica normalmente, revise o serviço de entrada do scanner, prefixo/sufixo e o foco do campo.
USB	Use cabo capaz de dados, não apenas carga. Se o PC não detectar o dispositivo, teste outro cabo/porta antes de alterar drivers.

Observação do modelo

O AR-T8 aparece no mercado também como equipamento ARNY/T150 em algumas referências. Confirme a etiqueta antes de aplicar firmware ou procedimento específico de variante.

6. Energia, carga e travamentos

- Teste carregador/cabo/base conhecidos antes de concluir defeito do coletor.
- Limpe contatos externos somente com o equipamento desligado e método apropriado; não raspe os contatos.
- Reinício ao acionar scanner ou transmitir pode indicar bateria degradada ou queda de tensão sob carga.
- Se o Android/Windows fica lento, confirme armazenamento livre e encerre aplicativos desnecessários.
- Carga interrompida ou aquecimento anormal: pare o teste e inspecione fonte, cabo, bateria e temperatura do ambiente.

7. Reset e recuperação

Atenção - potencial perda de dados

Priorize reinício normal. Se for necessário restaurar o Android, use Configurações > Sistema/Redefinição > apagar todos os dados apenas após backup e autorização. Não foi localizado um procedimento público oficial de hard reset por teclas específico do AR-T8; não improvise combinações.

Antes de qualquer reset destrutivo

- Confirme que dados do inventário já foram transmitidos ou possuem backup.
- Registre SSID, senha, IP/máscara/gateway, IP/porta do servidor e versão do aplicativo.
- Garanta acesso ao instalador/APK/CAB e às credenciais necessárias.
- Fotografe mensagens de erro e a tela de informações do dispositivo.

8. Quando escalar

Se o problema persistir após os testes básicos, envie ao suporte:

- Modelo exato e número de série.
- Sistema operacional/versão e versão do aplicativo de inventário.
- SSID, IP, máscara, gateway e IP/porta do servidor usados no teste.
- Mensagem de erro completa ou foto da tela.
- Se o problema ocorre em outro router/AP e se outro coletor funciona no mesmo AP.
- Se o scanner funciona fora do aplicativo.
- Nível de bateria e se o problema ocorre durante carga ou somente fora da base.
- Lista curta dos testes já executados e resultado de cada um.

Fontes consultadas

Este guia combina documentação do fabricante com um roteiro interno de diagnóstico de rede e operação. Itens não descritos como procedimento oficial devem ser tratados como boas práticas de suporte e validados no ambiente real.

Via Consult - AR-T8	https://www.viaconsultnet.com.br/produtos-ar-t8.html
Referência comercial AR-T8 - conectividade e bateria	https://www.automaparts.com.br/coletores-de-dados-ar-t8-1d2d-android-11-3g-e-wifi

Status do documento

Versão 1.0 - 27/08/2026. Guia interno para revisão operacional. Atualizar quando houver mudança de firmware, aplicativo, topologia de rede ou procedimento oficial do fabricante.