全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道　中科亿海微　选题一：基于以太网 MAC 总线实现 AFDX

AFDX 端系统

FPGA 设计文档

方案与具体设计

队伍名称：[待填写]

参赛成员：[待填写]

指导教师：[待填写]

目标器件：EQ6HL130，CSG484_H 封装

开发环境：eLinx 3.0.7，ModelSim SE-64 2020.4

2026 年 10 月

目录

第 1 章　概述 **1**
- 1.1　设计目标 . . . 1
- 1.2　主要成果 . . . 2
- 1.3　文档结构 . . . 2

第 2 章　需求分析与规格分解 **3**
- 2.1　赛题需求 . . . 3
- 2.2　接口与实现要求 . . . 3
- 2.3　设计规格 . . . 3
- 2.4　协议依据 . . . 5
- 2.5　规格与设计章节对应 . . . 5

第 3 章　总体架构 **6**
- 3.1　系统框图 . . . 6
- 3.2　模块层次 . . . 7
- 3.3　关键设计决策 . . . 8
- 3.4　时钟与复位 . . . 8
- 3.5　时间基准 . . . 8
- 3.6　端到端数据通路 . . . 9
- 3.7　设计预算 . . . 9

第 4 章　接口设计 **14**
- 4.1　顶层端口 . . . 14
- 4.2　GMII 接口 . . . 15
- 4.3　线路帧格式 . . . 15
- 4.4　应用接口 . . . 16
- 4.5　配置总线 . . . 17
- 4.6　事件接口 . . . 18
- 4.7　内部接口 . . . 19

第 5 章　发送通路 **20**
- 5.1　发送核心与配置表 . . . 20
- 5.2　空闲页池 . . . 21
- 5.3　分页缓存 . . . 21
- 5.4　调度引擎 . . . 23
- 5.5　组帧器 . . . 25
- 5.6　双网发送 MAC . . . 27

第 6 章　接收通路 **29**
- 6.1　接收核心与配置表 . . . 29
- 6.2　接收 MAC . . . 30
- 6.3　帧头解析与试写缓存 . . . 30
- 6.4　完整性检查与冗余管理 . . . 31
- 6.5　交付 . . . 34
- 6.6　统计分类 . . . 35

第 **7** 章 服务功能 **36**
7.1 服务通道 . . . 36
7.2 RTC 时钟同步 . . . 36
7.3 SNMP 网络管理 . . . 39
7.4 615A 数据加卸载 . . . 41

第 **8** 章 配置、复位与统计 **44**
8.1 地址映射 . . . 44
8.2 配置表格式 . . . 45
8.3 配置读写与仲裁 . . . 45
8.4 配置写与查表的避让 . . . 46
8.5 复位与初始化 . . . 46
8.6 统计计数器 . . . 46
8.7 异常处理汇总 . . . 47
8.8 主机编程流程 . . . 48
8.9 配置约束 . . . 48

第 **9** 章 时序与存储设计 **50**
9.1 时序设计规则 . . . 50
9.2 存储预算 . . . 50
9.3 流水划分 . . . 51

第 **10** 章 可验证性设计 **52**
10.1 设计原则 . . . 52
10.2 可观察性 . . . 52
10.3 可控性 . . . 52

第 **11** 章 设计总结 **53**
11.1 总体架构 . . . 53
11.2 服务与主机控制 . . . 53

附录 **A** 源文件与默认参数 **54**
A.1 源文件 . . . 54
A.2 默认参数 . . . 55

附录 **B** 服务寄存器 **56**

附录 **C** 内部接口信号 **57**
C.1 消息接口 . . . 57
C.2 入队与授权 . . . 57
C.3 组帧器与 MAC . . . 58
C.4 帧描述与交付队列 . . . 58
C.5 服务发送总线 . . . 59

附录 **D** 术语与参考文献 **60**
D.1 术语 . . . 60
D.2 参考文献 . . . 60

第 1 章　概述

1.1　设计目标

AFDX 端系统是航电网络中主机与交换网络之间的接口：它要按每条虚拟链路（VL）的带宽分配间隔（BAG）把应用消息装成以太网帧，同时从 A、B 两路网络发出；接收时逐帧检查完整性，把两路冗余副本合并为唯一一份交付给应用。赛题要求端系统支持 ARINC 664 Part 7 通信、高完整性通信、SNMP 网络管理、ARINC 615A 数据加卸载和 RTC 时钟同步五项功能，并给出传输速率 100 Mbps、端到端时延 1–2 ms、抖动几十微秒、128 条发送 VL 和 4096 条接收 VL 的技术指标。

在 FPGA 上实现这些要求，关键是在逐字节线速通路下支撑 4096 条接收 VL 与 128 条发送 VL 的逐链路状态：寄存器阵列随链路数线性膨胀，块 RAM 的查表与回写又须避开关键路径，二者需要统一的结构化解法。

本设计采用 Verilog RTL 实现 AFDX 端系统 `AFDX_top`，以单一 125 MHz 时钟驱动两路八位 GMII。设计有以下三项关键技术：

1. **BRAM** 状态表与单主控状态机架构：为在线速下同时支撑 128 条发送 VL 和 4096 条接收 VL，所有逐 VL 配置和状态集中存放在块 RAM 中，每张表仅由一个主控状态机按固定流水读写，数据通路每拍处理一个字节。逐 VL 状态通过地址访问，共用字节处理逻辑。
2. 提前候选、准点发送的调度机制：发送引擎在到期前 512 拍选出候选 VL 并预先组好帧头；线路空闲时，帧的第一个前导字节恰在允许时刻出现。
3. 自研双网 **MAC**：一个状态机驱动 A、B 两套 CRC 与输出寄存器，两网同拍起始；GMII 直接由 MAC 输出寄存器驱动，空闲发送延迟为 0 拍。

经帧长、时钟周期和各级流水拍数测算，端系统每网每方向的线速载荷容量为 956.44 Mbps；线路空闲时发送端应用到接收端应用的时延上界为 26.360 μs，推导见第 3.7 节。

1.2 主要成果

表 1-1 列出赛题五项功能的实现要点，表 1-2 给出技术指标的设计值。

表 1-1 赛题功能与实现要点

赛题功能	实现要点	详见
ARINC 664 P7 通信	128 条发送 VL 按 BAG 调度，UDP/IP 封装，A、B 双网同时发送；4096 条接收 VL 按 VLID 直接查表	第 5、6 章
高完整性通信	FCS、帧长、IP/UDP 头逐帧检查；每网独立的序号完整性检查；按处理顺序交付首个有效副本的冗余管理	第 6 章
SNMP 网络管理	v1/v2c 的 Get、GetNext、Set 和 v2 Trap，36 个管理对象，BER 逐字节编解码	第 7.3 节
615A 数据加卸载	基于 TFTP 的上传（LUI、LUS、LUR、LUH、数据文件）与介质定义卸载，8 KiB 加载区，CRC-16 校验	第 7.4 节
RTC 时钟同步	SNTPv4 主从对时，32 位秒加纳秒，8 ns 分辨率，基于逐位加减与移位的时间戳换算	第 7.2 节

表 1-2 技术指标与设计值

指标	选题指南要求	设计值	依据
传输速率	100 Mbps	满足并大幅超过指标：每网每方向载荷容量 956.44 Mbps	每拍一字节；1471 字节满载帧连同前导、FCS 和帧间隔占 1538 拍（第 3.7 节）
端到端时延	<1–2 ms	线路空闲时 ≤26.360 μs	发送 ≤100 拍、线路 1525 拍、接收首字节 ≤200 拍、逐字节交付 $n-1$ 拍；线路争用另加式 (3-3) 的等待
发送抖动	≤ 几十微秒	无线路争用时为 0；争用时不超过前面帧的占线、提前授权等待与扫描开销之和，满足配置约束时不超过 50 μs	提前 512 拍选出、到点起始；BAG 为 2^k ms 时争用只造成一次相位后移（第 3.7.3 节）
帧格式	VLID、SN 1–255，载荷 ≤1471 B，帧长 ≤1518 B	按 VL 配置生成帧，逐 VL 维护 SN	帧长 $47+\max(n,17)$，64–1518 字节（第 4.3 节）
VL 容量	128 发送 / 4096 接收	128 / 4096，接收 VLID 任意	逐 VL 状态存块 RAM；65536 项 VLID 映射表

1.3 文档结构

第 2–4 章说明规格、架构与接口，第 5–8 章说明收发、服务及配置，第 9–10 章说明时序存储与可验证性，第 11 章总结设计。附录提供源文件、参数、寄存器、内部接口、术语及参考文献。

第 2 章　需求分析与规格分解

本设计依据选题指南、官方《FPGA 创新大赛问题汇总》（1010 版）及表 2-3 所列协议规范，分解功能、性能和接口规格。

2.1　赛题需求

选题指南（正文第 2–4 页）对 AFDX 端系统提出三类要求：

- 功能：ARINC 664 Part 7 通信、高完整性数据通信、SNMP 网络管理、615A 数据加卸载、RTC 时钟同步。
- 技术指标：传输速率 100 Mbps；帧格式基于 IEEE 802.3 加 ARINC 664 扩展，含 VLID 和 1–255 的序列号，有效载荷不超过 1471 字节，总帧长不超过 1518 字节；端到端时延小于 1–2 ms，抖动不超过几十微秒；最多 128 条发送 VL、4096 条接收 VL。
- 接口与编码：顶层模块统一采用 `AFDX_top` 模板的 8 个端口；端口、信号和寄存器用小写，参数用大写，重要代码段简洁注释。

2.2　接口与实现要求

表 2-1　接口与实现要求

项目	要求	本设计的实现
线路接口	MAC 使用 GMII，接口速率须满足吞吐要求	顶层模板端口承载 A 网八位 GMII 字节流，含前导和 FCS
目标器件	不限定器件型号	EQ6HL130，CSG484_H 封装
MAC 实现	可采用 eLinx IP 或自行实现	自研双网 MAC（第 5.6 节）
协议版本	版本自行选择，按相应协议规范实现	依据与范围见表 2-3
吞吐	不低于 100 Mbps	按去重后的有效载荷计，设计容量 956.44 Mbps（第 3.7 节）
时钟	频率与接口速率匹配	125 MHz，GMII 每拍一字节
时延	GMII 接口间不超过 2 ms	应用口到应用口预算包含两侧处理；线路空闲时上界 26.360 µs

端到端时延的设计预算自发送端应用接口成功提交消息末字节起，至接收端应用接口完成末字节交付止，涵盖发送排队、组帧、MAC、物理线路传输与接收处理。各区段拍数与线路争用条件见第 3.7 节。

2.3　设计规格

表 2-2 把上述需求分解为编号规格。F 为功能规格，P 为性能规格，I 为接口规格，C 为实现约束。

表 2-2　设计规格

编号	规格	内容
F1	用户数据发送	每端 128 条发送 VL，每条独立配置 BAG（以时钟周期计，不超过 2^{30}）、VLID、源/目的 IP 与端口、最大载荷和队列深度；消息 1–1471 字节；按 VL 配置从 A、B 一网或两网发送
F2	用户数据接收	4096 条接收 VL，任意 16 位 VLID 可映射；检查前导、FCS、帧长、IP 头校验和、UDP 长度与校验和；每网独立的完整性检查；启用冗余管理且副本到达间隔在 `skew_max` 内时，同一消息只交付一次
F3	SNMP 网络管理	SNMPv1/v2c 的 Get、GetNext、Set 和 SNMPv2-Trap；36 个管理对象；community 校验
F4	615A 数据加卸载	基于 TFTP 的上传操作和介质定义卸载；LUH 头文件与数据文件 CRC-16 校验；超时重传
F5	RTC 时钟同步	SNTPv4 主从对时；32 位秒加 32 位纳秒；回应须回显本次请求的 Transmit 时间戳
P1	吞吐	每方向有效载荷不低于 100 Mbps
P2	端到端时延	不超过 2000 µs
P3	发送抖动	不超过 50 µs（“几十微秒”的检查取值）
P4	帧格式	帧长 64–1518 字节（含 FCS）；SN 复位后首帧为 0，之后 1–255 循环
P5	容量	128 条发送 VL、4096 条接收 VL 全部可配置并可同时启用
I1	官方端口	`AFDX_top` 的 8 个端口名称、方向和位宽不变
I2	线路接口	A、B 两路八位 GMII，每拍一字节，帧间隔不少于 12 拍
I3	扩展接口	应用发送/接收、配置总线、统计事件端口
C1	时钟	单一 125 MHz 时钟，周期 8 ns
C2	编码规范	信号小写、参数大写；每个模块开头说明作用、接口和关键时序

2.4　协议依据

表 2-3　协议依据与版本

功能	依据	实现范围
AFDX 网络	ARINC 664 Part 7（2005-06-27）	帧格式、VL 与 BAG、完整性检查、冗余管理
数据加卸载	ARINC 615A-2（2002-05-10）、ARINC 665-1、RFC 1350	上传、介质定义卸载；协议文件版本 A4，兼容 A3
网络管理	RFC 1157、RFC 3416、RFC 3418	SNMPv1/v2c，BER 编码
时钟同步	RFC 4330	SNTPv4 48 字节报文

2.5　规格与设计章节对应

表 2-4　规格与设计章节对应

规格	设计章节	规格	设计章节
F1	5.3–5.6	P4	4.3
F2	6.2–6.5	P5	5.1、6.1
F3	7.3	I1–I3	第 4 章
F4	7.4	C1	第 3.4 节、第 9 章
F5	7.2	C2	第 9 章、附录 A.1
P1–P3	3.7、5.4		

第 3 章　总体架构

3.1　系统框图

图 3-1 是 AFDX_top 的系统框图。端系统由八个一级模块组成：发送核心和接收核心构成线速数据通路；服务通道把应用口与 RTC、SNMP、615A 三个服务复用到同一对收发核心上；配置模块提供寄存器、统计计数器和三张配置表的访问接口；时间基准为整个设计提供自由运行的周期计数。各模块的分工见表 3-1。




图 3-1　AFDX_top 系统架构：应用与服务共用双网收发通路，配置模块与时间基准提供控制和计时。

表 3-1 一级模块分工

模块	职责
`afdx_tx_core`	发送核心：消息分页缓存、128 条 VL 的 BAG 调度、组帧、双网 MAC（第 5 章）
`afdx_rx_core`	接收核心：双网 MAC、帧头解析、完整性检查、冗余管理、交付（第 6 章）
`afdx_svc`	服务通道：应用与三个服务按整条消息轮询发送；按 UDP 目的端口把接收消息分给服务或应用
`afdx_rtc`	SNTPv4 主从时钟同步（第 7.2 节）
`afdx_snmp`	SNMP 代理（第 7.3 节）
`afdx_615a`	615A 加卸载目标（第 7.4 节）
`afdx_cfg`	地址译码、寄存器、27 个统计计数器、配置表写入握手（第 8 章）
`afdx_timebase`	32 位周期计数 `now` 与粗计时 `now_c`

3.2 模块层次

`AFDX_top` 例化八个一级模块，模块归属与实例数量见表 3-2。全设计共使用 19 个 `afdx_ram_sdp` 实例，其中发送核心 7 个、接收核心 5 个、SNMP 2 个、615A 5 个。

表 3-2 一级模块及下级实例

一级模块	子模块及下级关系	**RAM** 实例数
`afdx_timebase`	无下级模块	0
`afdx_cfg`	无下级模块	0
`afdx_svc`	无下级模块	0

`afdx_tx_core`	`afdx_tx_buf`、`afdx_tx_engine`、`afdx_tx_builder`
	`afdx_tx_free`
	↪ `afdx_ram_sdp: tx_free`
	`afdx_mac_tx`
	↪ `afdx_crc32_d8` ×2
	`afdx_ram_sdp` ×6: `tx_cfg`、`tx_state`、`tx_desc`、`tx_mnext`、`tx_pnext`、`tx_payload`
		7

`afdx_rx_core`	`afdx_mac_rx` ×2
	↪ 每个 MAC 含 1 个 `afdx_crc32_d8`
	`afdx_rx_parse` ×2、`afdx_rx_engine`、`afdx_rx_deliver`
	`afdx_ram_sdp` ×5: `rx_map`、`rx_cfg`、`rx_state`、`rx_ring_a`、`rx_ring_b`
		5

`afdx_rtc`	`afdx_ntp_fraction` ×3	0
`afdx_snmp`	`afdx_ram_sdp` ×2: `request_ram`、`response_ram`	2
`afdx_615a`	`afdx_ram_sdp` ×5: `packet_rx`、`packet_tx`、`lur_ram`、`header_ram`、`load_ram`	5

各源文件的作用见附录 A.1。

3.3 关键设计决策

表 3-3 关键设计决策

决策	选择理由
单一 125 MHz 时钟	125 MHz 八位 GMII 每拍一字节，帧内数据速率 1 Gbps；单时钟消除核心内部的跨时钟域路径
模板 8 个端口承载 GMII	端口直接传送带前导和 FCS 的线路字节，与 GMII 的逐字节语义一致
自研 MAC	MAC 输出寄存器直接驱动 GMII，空闲发送延迟 0 拍；A、B 两网共用一个状态机，同拍起始（第 5.6 节）
逐 VL 状态存块 RAM、单主控状态机	4096 条接收 VL 用寄存器会使资源随 VL 数线性增长；每张表只归一个状态机，读写冲突在结构上消除
提前候选、准点发送	128 条 VL 扫描一遍 256 拍，长于最短帧时隙 84 拍；提前 512 拍选出并预备帧头，发送时刻精确对齐 BAG
接收先试写后提交	载荷边接收边试写，检查失败时回退试写指针、释放本帧空间
服务按消息轮询共享发送核心	服务报文与用户报文遵守同一 BAG 调度；无服务报文时应用直通，零附加延迟
三项服务用硬件状态机实现	在 EQ6HL130 上采用处理器方案需增加软核、程序存储和总线；RTC 的时间戳在报文握手当拍由硬件采样。硬件状态机的时序在 RTL 中逐拍确定，并与收发核心共用设计规则和验证平台

3.4 时钟与复位

全设计使用单一时钟 `clk`，频率 125 MHz，周期 8 ns，所有寄存器在其上升沿更新。`reset` 为高有效的同步复位，外部须保证其释放与 `clk` 同步；上板时由板级复位同步器提供。

核心接口采用与 `clk` 同步的 GMII 字节流。实体 PHY 的接收数据随 PHY 恢复的 RX_CLK 变化，发送需要输出 GTX_CLK；上板时须在接收侧加一个以帧为单位的弹性缓冲，把 RX_CLK 域的字节流转到 `clk` 域，发送侧由 `clk` 经输出寄存器驱动 GTX_CLK。收发时钟适配位于 GMII 引脚与收发核心之间（第 4.2 节）。

复位结束后，发送核心清零 `tx_state`、`tx_cfg` 并装好 256 个空闲页；接收核心清零 `rx_map`、`rx_cfg` 和 `rx_state`。最长的 `rx_map` 有 65536 项，清表需 65536 拍。两个核心的 `init_done` 相与后寄存一拍成为顶层的 `tx_ready`，从解除复位到 `tx_ready` 为 1 共 65538 拍，即 524.304 µs。清表完成之前，`cfg_ready` 保持 0、配置写不被接受，凡在此期间开始接收的线路帧均整帧忽略。

3.5 时间基准

`afdx_timebase` 为全设计产生三个信号：

- `now[31:0]`：自由运行的周期计数，复位为 0，每拍加 1，约 34.36 s 回绕。所有时间戳的先后比较均采用作差判符号位的方式实现，因此 BAG 不超过 2^{30} 拍（约 8.59 s）。
- `now_c[15:0]`：粗计时，等于 `now[27:12]`，每 4096 拍（32.768 µs）加 1，只给接收侧冗余管理使用。

- byte_en：字节使能，复位期间为 0，此后恒为 1，即每拍都是字节边界。

帧起点以 1 拍（8 ns）为粒度，BAG 可配置为任意整数拍（例如 100003 拍）。

3.6 端到端数据通路

图 3-2 给出一条用户消息从发送端应用到接收端应用的完整路径。发送侧依次经过分页缓存、调度引擎、组帧器和双网 MAC；两份帧经 A、B 网到达接收端后，各自经 MAC 和解析器检查，由接收引擎做完整性检查和冗余管理，最后由交付模块逐字节送给应用。




图 3-2 一条用户消息的端到端路径。上排为发送端 ES1，下排为接收端 ES2

帧内数据通路每拍处理一个字节，对应 1 Gbit/s。发送侧先把应用消息写入分页缓存，调度到期后边读取载荷边生成线路帧；接收侧边接收边试写环形缓冲，帧检查通过后提交交付。各段的拍数和上界在第 3.7 节推导。

3.7 设计预算

本节由各模块的状态机拍数推导吞吐、时延、抖动、缓存和握手等待的设计值，作为第 5–8 章模块设计的约束。拍数均以 125 MHz 时钟计，1 拍 = 8 ns；仿真实测结果见测试报告。

本节及第 5–8 章中各处理阶段的耗时周期数，统一定义为当前级输出有效时刻与上一级输出有效时刻之间的周期差。由于状态机从 IDLE 态响应并启动一次操作需消耗 1 个周期，各阶段的实际传递延迟比模块内部操作耗时多 1 拍：例如调度引擎入队阶段耗时 6 拍，由状态跳变 1 拍与 ENQ 执行 5 拍共同构成。

3.7.1 吞吐

载荷为 n 字节的帧连同 8 字节前导、4 字节 FCS 和 12 拍帧间隔，在线路上占

$$C(n) = 8 + 47 + \max(n, 17) + 12 = 67 + \max(n, 17) \text{ 拍}. \tag{3-1}$$

满载帧 $n = 1471$ 占 $C = 1538$ 拍，最短帧 $n \le 17$ 占 84 拍。每网每方向的载荷容量为

$$R_{\max} = \frac{1471 \times 8 \text{ bit}}{1538 \times 8 \text{ ns}} = 956.44 \text{ Mbps}. \tag{3-2}$$

设 BAG 为 B 拍，N 条 VL 各以该间隔发满载帧时，提供的载荷率为 $N \times 1471 \times 8 \text{ bit}/(B \times 8 \text{ ns})$，可调度条件为 $N \times C \le B$。BAG 为 1 ms 时 $B = 125000$，$N \le \lfloor 125000/1538 \rfloor = 81$，此时载荷率 953.208 Mbps；77 条 VL 为 906.136 Mbps，占线 94.7%。

线速通路上各环节的吞吐预算如下：

- 应用口收消息：`afdx_tx_buf` 正常每拍接收一字节，每次申请新缓存页暂停 6 拍，消息末尾写描述符及入队应答暂停 10 拍。一条占 3 页的 1471 字节消息在应用口共耗时 $1471 + 3 \times 6 + 10 = 1499$ 拍，短于其线路占用 1538 拍。
- 授权与准备：引擎授权一帧用 9 拍，组帧器准备用 11 拍，合计 20 拍，在当前帧发送期间完成，小于最短帧的 84 拍时隙。
- 接收交付：交付口每拍一字节；单网到达的载荷率至多 $1471/1538$ 字节每拍，低于交付速率。

3.7.2 端到端时延

端到端时延自发送端应用接口接收末字节的周期起，测量至接收端应用接口输出末字节的周期止。各阶段耗时均按首尾事件触发的时钟周期号相减计算，并以“线路空闲且当前 VL 已满足 BAG 发送间隔”为基准条件。按 RTL 逐拍追踪，各区段的名义拍数和设计上界见表 3-4，发送侧和接收侧的逐拍分解见图 3-3。

图 3-3(a) 中，消息入队时直接成为候选；末字节在 RECV 正常接收且无需尾部分页时，末字节至首个前导字节共 31 拍。单字节消息或末字节跨页时多约 6 拍。图 3-3(b) 给出单网单帧的接收过程，从 GMII 最后一个 FCS 字节到首个交付字节共 24 拍。




图 3-3 线路空闲、VL 已到期时的流水时序：(a) 发送准备与起始；(b) 接收检查与交付

线路上有其他帧争用时，另加排在前面的帧的占线时间；端到端时延的上界由各 VL 的 BAG 和帧长配置决定。

表 3-4 端到端时延预算（拍）

区段	名义	上界	构成
发送侧	31	100	分页缓存写描述并入队 3、引擎入队 6（派发 1 + ENQ 5）、授权 9（派发 1 + GRANT 8）、组帧准备 11（锁存 1 + 10 步）、起始判断与 MAC 2；上界另计扫描配额等待 ≤32 和一次正在进行的操作 ≤9
线路	1525	1525	首个前导字节到末个 FCS 字节，共 $8+1518$ 字节（$n=1471$）
接收至首字节	24	200	MAC 判帧尾 3、解析器定类 3、引擎判决并登记 12、交付选队头与读环 6；上界另计另一网的帧描述 13 拍和老化让出
逐字节交付	$n-1$	$n-1$	首字节到末字节，每拍一字节，$n=1471$
合计	3050	3295	24.400 µs / 26.360 µs

3.7.3 发送抖动

记 VL v 的帧允许时刻为 T_v（上一帧实际起始时刻加 BAG），实际起始时刻为 S_v，发送抖动为 $J_v = S_v - T_v$。

线路空闲时，发送抖动为 0。调度器能否让帧恰在 T 起始，取决于候选是否在 T 之前完成授权和准备。一条 VL 在 $T-512$ 进入提前窗口，此后：

- 扫描回访：无候选时扫描每 2 拍检查一条 VL，128 条一遍 256 拍；入队每扫描 16 条至多插入一次，每次连同重扫流水约 12 拍；起始确认每帧一次，每次约 10 拍。合计任一 VL 相邻两次被检查的间隔约 400 拍。
- 授权与准备：授权 9 拍、组帧器准备 11 拍、起始判断 2 拍，共 22 拍。

$400+22=422<512$，留有 90 拍裕量。因此在线路空闲时，第一个前导字节恰在 T 出现。

线路争用时，物理链路同一时刻只能发送一帧，组帧器也仅设一个待发槽位。v 到期且消息已排队时，可能因以下三种原因推迟发送：

- 占线：排在 v 前面的帧逐个发完，每帧占线 $C(n_u)=67+\max(n_u,17)$ 拍。
- 预授权占槽等待：扫描按 VL 序号轮转，选中首条已到期或将在 512 拍内到期的候选 VL。若扫描先遇到一条尚未到期的 VL u 并发出授权，组帧器将被 u 占用并等待至 T_u 时刻才启动发送，期间 v 无法获得授权。每个这样的 u 带来的等待 $w_u<512$ 拍。
- 轮询扫描延迟：扫描从上次选中位置继续向后轮询，在遍历到 v 之前所选中的 VL 均先于 v 发送；扫描与这些帧的发送重叠进行，总行程不超过一圈，连同 v 自身的授权和准备不超过约 422 拍。

记 Q_v 为在 v 之前发出的其他 VL 的帧，则

$$J_v \le \Big(\sum_{u \in Q_v} \big(C(n_u) + w_u \big) + 422 \Big) \times 8 \text{ ns}, \tag{3-3}$$

其中 w_u 只对在自身允许时刻之前被授权的帧非零。服务报文各走自己的 VL，同样按 BAG 调度，已包含在 Q_v 中。

一次争用只造成一次相位后移。下一次允许时刻按实际起始时刻加 BAG 计算（第 5.4 节）。几条 VL 相撞后，后发的 VL 相位后移，此后各自按 BAG 前进。这种错开能一直保持需要两个条件：

- 各 VL 的 BAG 互为整数倍。ARINC 664 P7 规定 BAG 取 2^k ms，满足这一点；任取整数拍的 BAG 会使相位相互漂移，周期性地再次相撞。
- VL 在允许时刻之前已有消息排队。队列空时到期，`timer_active` 被清除，下一条消息到达即发，相位改由应用的提交时刻决定。

两个条件都满足时，相撞只在启动时发生，稳定后同一 VL 相邻两帧的起始间隔恰为 BAG。

按式 (3-3)，P3 的 50 µs 对应 $\sum_{u\in Q_v}(C(n_u)+w_u) \le 6250-422 = 5828$ 拍。例如：

- 同时到期的其他 VL 至多 3 条最长帧（$w_u = 0$）：$3 \times 1538 = 4614$ 拍，满足；
- 前面有 2 条最长帧且都被提前授权：$2 \times (1538 + 512) = 4100$ 拍，满足；
- 77 条最短帧同时到期：$76 \times 84 = 6384$ 拍，不满足。

VL 数多于上述数量时，主机须错开各 VL 首条消息的提交时刻，使任一 VL 之前排队发送的帧满足该条件；在上述两个条件下，错开只需在启动时做一次（第 8.9 节）。

与 ARINC 664 P7 的抖动公式 $40\ \mu\text{s} + \sum(20 + L_{\max}) \times 8$ bit/1 Gbps 相比，$C(n) \times 8$ ns 恰等于公式中的求和项；本设计的扫描开销 422 拍（3.4 µs）与至多 8 次提前授权等待（共 4096 拍）之和小于公式中的 40 µs 项。因此满足 P7 公式、且排在前面的提前授权帧不超过 8 个的配置，抖动不超过 P7 的 500 µs 上限。

3.7.4 缓存容量

发送载荷缓存为 256 页 × 512 字节。最长消息占 $\lceil 1471/512 \rceil = 3$ 页，可同时驻留 85 条最长消息；77 条和 81 条 VL 各排一条最长消息时分别占 231 页和 243 页。当空闲页耗尽时，模块在等待固定上限拍数后丢弃当前消息并计入统计。

每网的接收环形缓冲为 4096 字节，按已提交写指针计算剩余空间，第 42 字节到来时检查能否放下本帧 n 字节。帧尾到首个交付字节约 24 拍，交付速率不低于单网到达速率，单网满载时环内驻留不超过一帧载荷加一段在途数据，4096 字节可容纳两个最长载荷。

交付描述队列 `rx_dq` 包含 32 项。最坏情况是一条最长消息正在交付（1471 拍），其间单网最多到达 $\lceil 1471/84 \rceil = 18$ 个最短帧；启用冗余管理时，另一网的重复副本被丢弃。两网独立满速且都要交付时，输入总率超过单个交付口的处理能力，超出部分按溢出计数并回退。

3.7.5 握手等待

表 3-5 握手等待与初始化预算

接口或操作	等待上界与计算依据
入队应答	引擎一次只做一种操作，最长的授权 9 拍；入队在扫描满 16 次或已有候选时插入，应答 ≤64 拍。
`m_ready`	这是发送核心消息接口的 ready。取页停 6 拍；消息末尾写描述、入队应答、退页（至多 3 页，每页 3 拍）和事件共停 $2+64+9+1=76$ 拍。设计约束取 `m_ready` 连续为 0 不超过 96 拍。
应用口等待	`app_tx_ready` 还受服务通道仲裁控制（第 7.1 节）。三个服务都有消息时，应用至多等其各传完一条：RTC 报文 48 字节、每字节 4 拍，SNMP 回应不超过 256 字节、每字节 4 拍，615A 报文不超过 516 字节、每字节 5 拍，连同各自的取页和入队，共约 3850 拍（约 31 µs）。
配置写	向配置表写入时，需等待对应收发核心释放 `cfg_ok` 许可。发送引擎最坏连续执行起始确认、入队和授权约 25 拍，接收引擎最坏处理两网各一份描述 26 拍，等待上界取 64 拍（第 8.4 节）。
初始化	最大的 `rx_map` 有 65536 项，每拍清一项，加最后一次写入和 `tx_ready` 的输出寄存器，共 65538 拍（524.304 µs）。

第 4 章　接口设计

4.1　顶层端口

`AFDX_top` 保留选题模板的 8 个端口（名称、方向和位宽不变），并按 AFDX 双网冗余与应用接口需求扩展 B 网、应用、配置和事件端口。顶层共 40 个端口声明、259 位，低于 EQ6HL130 的 339 个用户 I/O。端口分组见表 4-1。

表 4-1　顶层端口

端口	方向	含义
选题模板端口		
`clk`	入	125 MHz 时钟
`reset`	入	同步复位，高有效
`tx_data[7:0]`、`tx_valid`	出	A 网 GMII 发送，相当于 TXD、TX_EN
`rx_data[7:0]`、`rx_valid`	入	A 网 GMII 接收，相当于 RXD、RX_DV
`tx_ready`	出	收发核心初始化完成
`rx_ready`	入	不使用
冗余网络		
`tx_data_b`、`tx_valid_b`、`rx_data_b`、`rx_valid_b`	出/入	B 网，含义同 A 网
应用发送		
`app_tx_valid`、`app_tx_ready`	入/出	字节握手
`app_tx_data[7:0]`、`app_tx_last`	入	消息字节；`last` 标记末字节
`app_tx_vl[6:0]`	入	发送 VL 序号，在首字节取样
`app_tx_port_en`、`app_tx_sport[15:0]`、`app_tx_dport[15:0]`	入	为 1 时用消息自带的 UDP 端口，否则用 VL 的默认端口；在首字节取样
应用接收		
`app_rx_valid`、`app_rx_data[7:0]`、`app_rx_last`	出	交付字节，不带反压
`app_rx_vl[11:0]`、`app_rx_sport`、`app_rx_port`、`app_rx_net`	出	接收 VL 序号、UDP 源/目的端口、来自哪一网；整条消息期间不变
配置与统计		
`cfg_wr`、`cfg_rd`、`cfg_addr[17:0]`、`cfg_wdata[31:0]`	入	配置总线请求
`cfg_rdata[31:0]`、`cfg_rvalid`、`cfg_ready`	出	读数据、读有效、写就绪

接下页

表 4-1 （续）

端口	方向	含义
`ev_tx[6:0]`	出	发送统计脉冲：accept、drop_dis、drop_full、drop_long、drop_nopage、tx_a、tx_b
`ev_a[7:0]`、`ev_b[7:0]`	出	每网接收统计脉冲，见表 6-3
`ev_rm_drop`、`ev_deliver`	出	冗余丢弃、交付
`ev_gdrop[1:0]`	出	保留端口，固定为 0

顶层参数 `TX_PAGE_AW`、`TX_OFF_AW`、`LOOKAHEAD`、`RX_RING_AW`、`RX_DQ_AW` 的默认值分别为 8、9、512、12、5，原样传给收发核心。

4.2 GMII 接口

A、B 两网各有一组八位 GMII，在 `valid` 为 1 的每拍传送一个字节。

- 发送：`tx_valid` 从第一个前导字节到最后一个 FCS 字节连续为 1，帧间至少空闲 12 拍，见图 4-1。GMII 输出直接来自 MAC 的输出寄存器，发送适配延迟为 0。若某条 VL 未使能其中一路网络，则该帧发送期间对应网络的 `tx_valid` 与 `tx_data` 全程保持为 0。
- 接收：`rx_valid` 上升开始一帧、下降结束一帧。相邻两帧的低电平间隔最短为 1 拍。MAC 先寄存输入，再逐拍查找帧起始符、累加 CRC 并剥离 FCS。
- 复位：复位期间输出为 0；清表完成之前开始的帧整帧忽略（第 3.4 节）。
- 时钟与错误信号：接口采用全双工模式，收发字节都与 `clk` 同步，接口不含 TX_CLK、RX_CLK、TX_ER、RX_ER、CRS 和 COL。接收核心根据字节流检查前导、帧长和 FCS；接实体 PHY 时，外围适配逻辑须处理 PHY 错误标记，使带错误标记的帧被丢弃。收发时钟适配见第 3.4 节。




图 4-1 GMII 发送一帧的接口时序（1 字节消息，最短帧）。第 0 拍为首个前导字节，两网同拍起始，仅第 11 字节（接口号，A 为 `20h`、B 为 `40h`）和 FCS 不同；某网未启用时该网整帧保持为 0

4.3 线路帧格式

图 4-2 是本设计发送的 AFDX 帧。目的 MAC 和源 MAC 按 ARINC 664 Part 7 的固定格式编码：目的 MAC 为 `03 00 00 00` 加 16 位 VLID，源 MAC 为 `02 00 00` 加 16 位端系统用户 ID 和 1 字节接口号（A 网 `20`、B 网 `40`）。其后是 IPv4 头、UDP 头、应用数据、不足 17 字节时的补零，以及 1 字节序列号 SN，最后由 MAC 加 4 字节 FCS。




图 4-2　AFDX 帧格式与 MAC 地址编码，应用数据长度 $1 \le n \le 1471$ 字节

表 4-2　帧字段

字节位置	长度	内容
0–3	4	`03 00 00 00`，Part 7 规定的目的 MAC 固定部分
4–5	2	VLID，高字节在前
6–8	3	`02 00 00`，源 MAC 固定部分
9–10	2	端系统用户 ID（寄存器 `USER_ID`）
11	1	接口号：A 网 `20`，B 网 `40`
12–13	2	`08 00`（IPv4）
14–33	20	IPv4 头：`45 00`，总长度 $n+28$，标识（每帧加 1），`00 00`，TTL `01`，协议 `11`，头校验和，源 IP，目的 IP
34–41	8	UDP 头：源端口，目的端口，长度 $n+8$，校验和（填 0）
42 起	n	应用数据
其后	$17-n$	$n<17$ 时补 0 至 17 字节
再后	1	序列号 SN
最后	4	FCS（CRC32，由 MAC 添加）

由此，含 FCS 的帧长为 $47+\max(n,17)$，范围 64–1518 字节；A、B 两份帧只有第 11 字节和 FCS 不同。SN 在复位后每条 VL 的第一帧为 0，之后按 1、2、…、255、1、… 循环。组播目的 IP 按 Part 7 图 3-38 配置为 `224.224.VLID[15:8].VLID[7:0]`，发送核心直接使用配置表中的目的 IP，因此单播服务（如 615A）也能用同一通路。

本设计按 VL 配置传送 UDP 消息，不实现子 VL、IP 分片与重组、采样端口与队列端口语义及 ICMP。发送时 UDP 校验和填 0；接收按 VLID 查表并检查帧与协议字段，不按目的 IP 地址过滤。

CRC32 采用反射多项式 `0xEDB88320`、初值全 1、结果取反后低字节先发，覆盖从目的 MAC 到 SN 的全部字节。它实现为组合模块 `afdx_crc32_d8`（32 位当前值加 8 位数据，输出新值），收发共用。

4.4　应用接口

4.4.1　发送握手与缓存等待

应用以字节流提交消息：`app_tx_valid` 与 `app_tx_ready` 同拍为 1 时传送一个字节，`app_tx_last` 标记末字节；VL 序号和 UDP 端口在首字节取样。

没有服务报文争用时，app_tx_ready 就是发送核心的 m_ready，每拍接收一个字节，仅在分配缓存页或等待入队结果时暂停，连续暂停不超过 96 拍。服务报文正在传送时，应用要等它传完，三个服务同时有报文时约等 3850 拍（第 3.7 节）。

缓存页用尽或 VL 队列已满时，发送核心丢弃消息并计数，退回已分配的缓存页，继续接收并丢弃该消息的剩余字节。

图 4-3(a) 以无服务争用、长度为 $2 \le n \le 512$ 字节且不跨页的消息为例：首字节后分配页需 6 拍，末字节后写描述并入队需 10 拍。app_tx_ready 为 0 时，应用保持当前字节及其有效标记，直至完成握手；图中的 C0 是下一条消息的首字节。单字节消息或末字节跨页时，末尾处理多约 6 拍。

4.4.2 接收消息的连续交付

接收时，一条消息的 n 个字节在连续 n 拍内送出，期间 app_rx_valid 保持为 1，app_rx_last 与末字节同拍。VL 序号、端口和来源网络在整条消息期间保持固定。应用须在每个有效周期接收字节（图 4-3(b)）。




图 4-3 应用接口时序：(a) 消息提交与握手；(b) 接收消息连续交付

4.5 配置总线

配置总线用于写寄存器和三张配置表、读寄存器和计数器，时序如下（t 为周期号，图 4-4）：

- 读：t 拍 cfg_rd 为 1，则 $t+2$ 拍 cfg_rvalid 为 1、cfg_rdata 有效。复位结束后可以每拍连续读。同一拍读写同一寄存器读到旧值。
- 写寄存器：cfg_wr 与 cfg_ready 同拍为 1 即完成。

- 写配置表：$t+1$ 拍起 `cfg_ready` 变 0，待写寄存器保持地址和数据，直到核心在某拍 u 给出 `cfg_ok` 时写入，$u+1$ 拍 `cfg_ready` 恢复；不受阻时 $u=t+1$，最长等待 64 拍（第 8.4 节）。

图 4-4 中，A、R、T 分别对应连续寄存器读、寄存器写和配置表写；寄存器写期间 `cfg_ready` 保持为 1。




图 4-4 配置总线的连续读、寄存器写与配置表写时序

4.6 事件接口

`ev_*` 端口在每个统计事件发生时给出单周期脉冲，与第 8 章的计数器一一对应，供外部逻辑逐事件监视。每条发送消息必定且仅会触发 `accept` 或四类丢弃脉冲中的一种；物理链路上的每一帧在其所属网络均会触发一个帧分类脉冲，判定为完好帧时还会进一步触发一个处理结果脉冲（第 6.6 节）。

4.7 内部接口

一级模块之间和核心内部子模块之间的接口以寄存器输出为主；组合输出包括 ready 握手、cfg_ok，以及 afdx_svc 的数据选择与接收分发直通，后者只做选择和门控。接口按下面四种约定之一工作：

- 字节流握手（valid/ready/last）：两者同拍为 1 传送一个字节；附带字段在首字节取样并保持到末字节。
- 请求应答（req/ack）：请求保持到应答脉冲，应答与结果同拍给出。
- 单槽交接（valid/take 或 valid/ready）：生产者置 valid 并保持字段不变，消费者取走后才能放入下一项。
- 避让许可（cfg_ok）：表的读写控制模块通过组合信号给出写许可。许可有效时，核心寄存外部写请求，并在下一拍写入 RAM；该拍不再发出冲突的表读请求（第 8.4 节）。

表 4-3 汇总各内部接口，逐信号定义见附录 C。

表 4-3 内部接口汇总

接口	两端	约定	关键时序
消息 m_*	afdx_svc → tx_buf	字节流	每取一页 m_ready 低 6 拍，消息末尾低约 10 拍，连续为低不超过 96 拍
入队 enq_*	tx_buf → tx_engine	请求应答	应答不晚于请求后 64 拍
授权 grant_*	tx_engine → tx_builder	单槽交接	当前帧 tx_sof 那拍起可接下一帧
起始回报	tx_builder → tx_engine	单拍脉冲	首个前导字节那一拍的 now
帧字节 s_*	tx_builder ↔ mac_tx	字节流	MAC 决定取走时刻，前导末拍取第 0 字节
帧描述 desc_*	rx_parse → rx_engine	单槽交接	f_end 后第 3 拍给出；判决至多 13 拍
交付队列 rx_dq	rx_engine → rx_deliver	32 项队列	队列非空后第 6 拍首个 d_valid
交付 d_*	rx_deliver → afdx_svc	字节流，无反压	服务在首字节同拍认领
服务发送 svc_tx_*	三个服务 → afdx_svc	字节流	按整条消息轮询
配置表写	afdx_cfg → 收发核心	避让许可	等待不超过 64 拍（第 8.4 节）

第 5 章　发送通路

本章按数据流向说明发送核心 `afdx_tx_core` 的五个部分：分页缓存 `afdx_tx_buf` 与空闲页池 `afdx_tx_free`、调度引擎 `afdx_tx_engine`、组帧器 `afdx_tx_builder` 和双网 MAC `afdx_mac_tx`。

5.1　发送核心与配置表

图 5-1 是发送核心的框图。应用和服务的消息经 `afdx_tx_buf` 分页写入载荷 RAM 并登记入队；`afdx_tx_engine` 按 BAG 选出下一帧并授权给 `afdx_tx_builder`；组帧器预读载荷、拼接帧头，逐字节交给 `afdx_mac_tx` 发往两网。




图 5-1　发送核心及其配置、状态、载荷存储之间的连接

发送侧共 7 张表，全部由 `afdx_ram_sdp`（一写一读、同步读）例化，每张表的写口和读口各只归一个模块，见表 5-1。

表 5-1　发送侧配置与状态表

表	深度 × 位宽	写口	读口	内容
`tx_cfg`	1024×32	配置总线	tx_engine	每条 VL 8 个字，地址 {VL[6:0], 字号[2:0]}
`tx_state`	128×63	tx_engine	tx_engine	`timer_active`、`next_time`、`sn`、`q_count`、`q_head`、`q_tail`
`tx_mnext`	256×8	tx_engine	tx_engine	同一 VL 队列中的下一条消息（首页号）
`tx_desc`	256×44	tx_buf	tx_engine	消息描述：长度、`port_en`、源/目的端口
`tx_pnext`	256×8	tx_buf	tx_builder	消息内的下一页
`tx_payload`	131072×8	tx_buf	tx_builder	128 KiB 载荷，地址 {页号 [7:0], 偏移 [8:0]}
`tx_free`	256×8	tx_free	tx_free	空闲页号 FIFO

tx_cfg 中每条 VL 占 8 个字，其中 6 个配置字有效，字段见表 8-2。配置字合并在同一张 1024×32 的表中，相比拆分为六张浅表减少了块 RAM 占用；引擎在授权操作中逐拍读取六个配置字，步骤见表 5-5。

afdx_tx_core 例化 7 张表和 5 个子模块，并持有 tx_cfg 的写口：复位后先用 1024 拍把 tx_cfg 清零，此后只在 cfg_we 与引擎的 cfg_ok 同拍为 1 时寄存写地址与数据，并在下一拍写入配置表。

tx_cfg 清零、空闲页装满和 tx_state 清零三者都完成后 init_done 置 1，引擎和分页缓存才开始工作。

5.2 空闲页池

afdx_tx_free 管理载荷缓存的 256 个页号；每页从分配到归还期间由一条消息独占。它是一块 256×8 的 RAM 加读写指针和计数组成的 FIFO，复位后用 257 拍依次写入页号 0–255，装完后开放取页。

页池提供一个取页口和两个还页口，均带握手：

- 取页口 pop_req/pop_ready/pop_ack/pop_ok/pop_page 接 tx_buf，请求应答式；
- 还页口 1 ret1_∗ 接 tx_builder，读完一页还一页；
- 还页口 2 ret2_∗ 接 tx_buf，放弃消息时退页。

取页由四步状态机完成，见表 5-2。从请求被接受到 pop_ack 共 4 拍，其中 2 拍用于同步 RAM 读出和寄存。

表 5-2 空闲页池取页状态

状态	动作	转移
POP_IDLE	pop_ready= 1；接受请求时若 count= 0 立即应答 pop_ok= 0，否则发出读 rd_ptr	有页 → POP_READ
POP_READ	等待同步 RAM 读出	→ POP_CAPTURE
POP_CAPTURE	寄存读出的页号	→ POP_REPLY
POP_REPLY	给出 pop_ack、pop_ok= 1 和页号	→ POP_IDLE

每个还页口先把页号锁存至各自的保持寄存器（ret∗_ready 为该寄存器空），再经共用写口逐个写入 FIFO 尾部；两个寄存器均满时还页口 1 优先。取页与还页同拍发生时 count 不变。

FIFO 深度等于页数，任一页号在池中至多出现一次。写口每拍可写入一个页号，两个还页口各自最快每 2 拍还一页。

5.3 分页缓存

afdx_tx_buf 从消息接口逐字节收下消息，按页写入 tx_payload，在 tx_pnext 中把同一消息的页串成链，最后写 tx_desc 并向引擎入队。载荷缓存共 256 页、每页 512 字节，地址为 {页号 [7:0], 偏移 [8:0]}。

分页缓存的接口包括消息接口 `m_*`（表 C-1）；取页口和还页口 2；`tx_payload`、`tx_pnext`、`tx_desc` 的写口；入队请求应答口（表 C-2）；五个统计脉冲 `ev_accept`、`ev_drop_dis`、`ev_drop_full`、`ev_drop_long`、`ev_drop_nopage`。

5.3.1 消息接收与页分配

图 5-2 是其状态机，各状态的动作见表 5-3。`m_ready` 由状态组合产生，初始化完成后只在 IDLE、RECV、DRAIN 三个状态为 1；字节传输以 `m_valid` 与 `m_ready` 同时为 1 为条件。




图 5-2 分页缓存的消息接收、页分配、入队与异常退页流程

表 5-3 分页缓存各状态

状态	动作	转移
IDLE	收下首字节存入 `held_data`，取样 VL 与端口，长度记 1	→ ALLOC
ALLOC	置 `pop_req`	→ WAIT_PAGE
WAIT_PAGE	等 `pop_ack`；得页后记入 6 个页寄存器之一，首页记为 `enq_head`，否则写 `tx_pnext`[上一页] = 新页；把暂存字节写到新页偏移 0	无页 → RETURN；暂存字节是末字节 → DESC；否则 → RECV
RECV	每拍收一字节写入当前页，偏移加 1；偏移到 511 时置 `boundary`	已满 1471 字节仍有数据 → RETURN；跨页字节暂存 → ALLOC；末字节 → DESC
DESC	写 `tx_desc`[`enq_head`] = {长度, `port_en`, 端口}	→ ENQUEUE
ENQUEUE	置 `enq_valid`	→ REPLY
REPLY	等 `enq_ack`，记下 `enq_result`	收下 → EVENT；拒绝 → RETURN
RETURN	经还页口 2 逐页退回已用页	消息已结束 → EVENT；否则 → DRAIN
DRAIN	继续收字节但不保存	末字节 → EVENT
EVENT	按原因给出一个统计脉冲	→ IDLE

写满一页后，将下一字节暂存于 held_data，取到新页后写入其偏移 0。取页由跨页字节到达触发。最长消息占 3 页，6 个页寄存器为更小的页长参数留有余量。

5.3.2 时序与异常处理

以首字节被收下为第 0 拍：第 1 拍发取页请求，第 2 拍被空闲页池接受，第 6 拍 pop_ack 到达并写入首字节，第 7 拍回到 RECV。每取一页 m_ready 为 0 共 6 拍。消息末字节之后，DESC、ENQUEUE 各 1 拍，引擎入队 6 拍后应答，EVENT 1 拍，m_ready 共为 0 约 10 拍。

超长（第 1472 个字节到来）、取页失败与入队被拒三种情况均转入 RETURN 态：先退回本消息已用的全部页，再继续接收并丢弃剩余字节。被丢弃消息占用的页在其统计脉冲之前全部退回。reason 记录首次出现的原因，每条消息在 EVENT 状态产生一个统计脉冲。

每条消息的统计脉冲出现在末字节被收下后 96 拍以内、下一条消息末字节之前，因此第 k 个脉冲对应第 k 条消息。

m_ready 连续为 0 的上界由消息末尾决定：$2 + 64 + 9 + 1 = 76$ 拍，取设计约束 96 拍（第 3.7 节）。一条 1471 字节消息在应用口共占 1499 拍，短于它在线路上的 1538 拍。

5.4 调度引擎

afdx_tx_engine 是 tx_state 和 tx_mnext 的唯一读写控制模块，负责入队判决、按 BAG 选帧、授权组帧器和根据实际起始时刻更新下一次允许时刻。

5.4.1 队列状态与操作仲裁

tx_state 每条 VL 一项 63 位，见表 5-4。每条 VL 的消息队列是一条单向链表：q_head、q_tail 存首尾消息的首页号，tx_mnext[首页号] 指向下一条消息，因此 128 条 VL 共用 256 项链表。

表 5-4 tx_state 字段

位	字段	含义
62	timer_active	next_time 有效；为 0 表示可立即发送
61:30	next_time	下一帧最早起始的 now 值
29:22	sn	下一帧的序号，复位为 0，之后 1–255 循环
21:16	q_count	排队消息数，不超过配置的 qmax（至多 63）
15:8	q_head	队首消息首页号
7:0	q_tail	队尾消息首页号

引擎一次只做一种操作，见图 5-3。IDLE 下按“起始确认 > 入队 > 授权 > 扫描”的优先级选择，各操作按 phase 逐拍推进，做完即回 IDLE，见表 5-5。

want_enq 表示入队请求有效且未处理，并满足已有候选或扫描配额已满；want_grant 表示已有候选、授权端就绪且无待起始帧。无上述操作时，IDLE 每 2 拍检查一条 VL。




图 5-3 发送调度引擎的起始确认、消息入队、帧授权与扫描流程

表 5-5 调度引擎的操作

操作	触发	逐拍动作	拍数
START	组帧器报告 t_{start}（先锁存到 `ack_pending`）	0：读 `tx_state[pend_vl]`；1：保存；2：写 `timer_active`$=1$、`next_time`$=t_{\text{start}}+$`bag`，清 `pend_valid`	3
ENQ	`enq_valid`，且已有候选或扫描配额已满	0：读 `tx_cfg` 字 0 和 `tx_state`；1：保存；2：$d=$`now`$-$`next_time`；3：$d+512$；4：判决，收下则写回 `q_count`$+1$、新队尾，非空队列另写 `tx_mnext`[旧队尾]，并在条件满足时直接定为候选	5
GRANT	有候选且 `grant_ready`	0–4：依次读配置字 1–5；1：保存字 0 和 `tx_state`；2：读 `tx_desc`、`tx_mnext`[队首]；4：保存描述；7：给出授权，写回 SN 前进、`q_count`-1、队首前移，记 `pend_vl`	8
扫描	无上述请求且无候选	每 2 拍发出一条 VL 的读，经 5 级流水判定（图 5-4）	2/VL

5.4.2 入队与扫描

入队判决按顺序检查：VL 未启用或两网都未启用时返回结果码 1；n 大于 `max_payload` 时返回 3；`q_count` 不小于 `qmax` 时返回 2；其余情况接受入队并返回 0。收下时若当前没有候选、该 VL 不是 `pend_vl` 且已在 512 拍窗口内，直接定为候选，省去一次扫描。

扫描每 2 拍发出一条 VL 的 `tx_state` 读，结果经图 5-4 的 5 级流水判定。记 $d=$`now`$-$`next_time`，判据为：

- `q_count`$\neq 0$、（`timer_active`$=0$ 或 $d+$`LOOKAHEAD`≥ 0）且不是 `pend_vl`：定为候选，扫描停在下一条；
- `q_count`$=0$、`timer_active`$=1$ 且 $d \geq 0$：写回 `timer_active`$=0$，防止 `now` 回绕约 34 s 后把旧时刻误判为将来；
- 判定完成时 `scan_commit` 指针前移至下一条 VL；任一操作插入时流水线作废，自 `scan_commit` 重新发出，并按更新后的状态重新判定。

扫描从上次选中的下一条 VL 继续，128 条 VL 轮流被检查。入队操作仅在已有候选或扫描满 16 条（`SCAN_QUOTA`）时插入，使持续入队期间仍能推进扫描；无候选时，任一 VL 相邻两次被检查的间隔约 400 拍（第 3.7 节）。




图 5-4 扫描流水。每 2 拍发出一条 VL，第 $c+5$ 拍给出判定；START、ENQ 或 GRANT 插入时清空流水，从 `scan_commit` 重新扫描

5.4.3 授权状态与发送时刻

一帧从授权到真正起始之间，该 VL 的 `next_time` 仍是旧值。`pend_vl` 保存该帧的 VL，扫描和入队将其排除在候选之外；起始确认写回新的 `next_time` 时清除该标记。组帧器的一个“下一帧”位置对应一个 `pend_vl` 寄存器。

128 条 VL 扫描一遍 256 拍，长于最短帧的 84 拍时隙；若到期后才开始找，发送时刻会随扫描位置浮动。引擎在到期前 `LOOKAHEAD`$=512$ 拍内选出候选并完成授权，组帧器备好长度和校验和，`now` 到达允许时刻 T 时 MAC 恰好发出第一个前导字节。回访约 400 拍加授权和准备 22 拍小于 512，见第 3.7 节和图 3-3。

`next_time` 以实际起始时刻 t_{start} 加 `bag` 计算。线路争用使某帧晚发时，下一帧的允许时刻随之顺延，同一 VL 相邻两帧的起始间隔始终不小于 BAG。

授权时把当前 `sn` 交给组帧器并写回下一值：复位后每条 VL 第一帧为 0，其后 1、2、…、255、1。

5.5 组帧器

`afdx_tx_builder` 把授权的字段组成完整帧内容（目的 MAC 到 SN），在允许时刻交给 MAC，并把实际起始时刻回报给引擎。

它内部最多同时有两帧：一帧在 `stream_active` 状态向 MAC 送字节，另一帧在 `pending` 位置准备并等待。`grant_ready`$=\neg$`pending`，`pending` 在本帧的 `tx_sof` 那拍清除，因此下一帧的授权可在当前帧起始后立即进入，准备在当前帧发送期间完成。

5.5.1 帧头准备与载荷发送

组帧器的结构见图 5-5：帧头走 336 位移位寄存器，载荷走预读流水和 8 项字节 FIFO，补零和 SN 由计数器产生，三者经一个选择器送出。

收下授权的同拍锁存全部字段和 `USER_ID`，IP 标识取 16 位计数器并加 1。之后 10 拍算 IP 头校验和，每拍只做一次加法，见表 5-6。

表 5-6 组帧器准备步骤

prep	动作
0	IP 总长 $=n+28$，UDP 长 $=n+8$；累加器置初值 `0x4500+0x0111=0x04611`
1–6	依次累加 IP 总长、标识、源 IP 高/低 16 位、目的 IP 高/低 16 位
7–8	两次把高 4 位进位加回低 16 位
9	取反得校验和，置 `prepared`




图 5-5　组帧器数据通路。帧头与载荷分两路，在选择器汇合后交给 MAC；页归还由独立的读元数据流水触发，与载荷进入字节 FIFO 同时发生

起始条件为 `prepared`、上一帧已送完，且 `grant_timed`$=0$、允许时刻已过或距允许时刻至多 4 拍。4 拍提前量补偿起始路径上的四级寄存器：`now` 寄存 1 拍、差值 `now_q`$-T$ 寄存 1 拍、`s_valid` 寄存 1 拍、MAC 判断起始并寄存输出 1 拍。于是线路空闲时第一个前导字节恰在 `now`$=T$ 那一拍出现。

起始拍把 42 字节帧头并行装入移位寄存器，A、B 两路共用，只在第 11 字节（接口号）B 网换为 `40`。

MAC 每取一字节，按 `part` 依次送出帧头 42 字节、载荷 n 字节、$n<17$ 时补零到 17 字节、带 `s_last` 的 SN。`tx_sof` 那拍的 `now` 作为 t_{start} 回报引擎。

起始拍起，只要 FIFO 中不足 5 字节就每拍发出一个 `tx_payload` 读；读请求寄存、同步 RAM 和输出寄存共 3 拍后写入 FIFO。

当前页与下一页号分开保存：起始时读 `tx_pnext`[首页]，每次跨页再读下一页的后继，跨页时请求连续不断。读到页末字节或消息末字节时，该页号随数据一起进入 4 项归还 FIFO，经还页口 1 退回空闲页池。

5.5.2　时序与异常处理

- **FIFO 容量**：发出读时 FIFO 中至多 4 字节，另有至多 3 个读在途，最多 $4+3+1=8$ 字节，等于 FIFO 深度。
- 供数时序：MAC 在起始后第 8 拍才取第 0 个字节，帧头又占 42 拍，第一个载荷字节在起始后第 50 拍才被取走，而 FIFO 在起始后第 4 拍就开始填充；此后每拍补入一字节、取出一字节。下一页号在跨页前 500 拍以上已读出。
- 准备时间：下一帧准备需 11 拍，可与当前帧的发送重叠；最短帧时隙为 84 拍。

从消息末字节被收下到 `tx_sof` 的名义值为 31 拍，上界 100 拍，逐拍分解见第 3.7 节图 3-3。

MAC 报 `tx_underrun` 时本帧记为坏帧，不产生 `ev_tx_a`/`ev_tx_b`；其余帧在 `tx_eof` 时按本帧启用的网络各给一个脉冲。

5.6 双网发送 MAC

`afdx_mac_tx` 用一个状态机驱动 A、B 两套 CRC 和输出寄存器，两网同拍输出。发送节拍由 MAC 控制，上游按其握手信号提供字节。图 5-6(a) 是其状态机，(b) 是第 6.2 节的接收 MAC。

eLinx 生成的三速以太网 IP 带用户侧 FIFO、保留 FCS，且每网一个实例；相同器件下的资源对照见测试报告。

发送状态机仅在 `byte_en` 有效时推进。接收状态机使用寄存后的有效标记和数据；PREAMBLE 或 `BAD_PRE` 因有效标记撤销而退出时，报告前导错误。

各状态的动作见表 5-7，发送一帧的字节时间见表 5-8，L 为取走的字节数。起始那一拍取样 `s_en_a`、`s_en_b`；未启用的网络在整帧期间 `tx_valid` 与 `tx_data` 保持为 0；两网均未启用时状态机仍按相同节拍推进，使各帧时序与网络使能无关。上游一直有帧等候时，帧间隔恰为 12 拍。

数据阶段若上游未备好字节（欠载），MAC 给出 `tx_underrun` 脉冲，发出 4 字节不取反的错误 FCS，然后继续接收并丢弃上游这一帧的剩余字节。

复位期间线路输出全为 0，复位结束后先等满 12 拍帧间隔再允许首帧。




图 5-6 双网 MAC 状态机：(a) 发送及欠载处理；(b) 接收及前导检查

表 5-7 发送 MAC 各状态

状态	动作	转移
GAP	输出 0；`gap_left` 递减	`gap_left`$=0$ 且 `s_valid` → PREAMBLE，同拍取样两网使能、给 `tx_sof`
PREAMBLE	输出 7 个 `55` 和 `D5`；末拍 `s_ready`$=1$ 取走第 0 字节	取到字节 → DATA；未备好 → FCS（欠载）
DATA	每拍输出一字节并更新两网 CRC	末字节已出 → FCS；未备好 → FCS（欠载）
FCS	输出 4 字节 FCS，低字节先发；第 4 拍后撤 `valid`、给 `tx_eof`，`gap_left`$=11$	正常 → GAP；欠载 → DRAIN
DRAIN	`s_ready`$=1$，继续接收并丢弃上游剩余字节	收到 `s_last` → GAP

表 5-8 MAC 发送的字节时间

字节时间	线上内容	本拍动作
起始前一拍	空闲	判断起始，取样两网使能
0–6	`55`	
7	`D5`	取走第 0 个字节
8 至 $8+L-1$	第 0 至 $L-1$ 个字节	取走下一字节，取走带 `s_last` 的字节后停止
其后 4 拍	FCS	A、B 两网各自更新 CRC32
再后至少 12 拍	空闲	第 12 拍可判断下一帧起始

第 6 章　接收通路

接收核心 afdx_rx_core 每网一套 MAC 和解析器，两网共用一个接收引擎和一个交付模块。帧在 MAC 中逐字节校验 CRC，在解析器中边收边检查帧头并把载荷试写进本网的环形缓冲；完好帧的描述交给引擎做 VL 查表、完整性检查和冗余管理，引擎的决定使试写的数据提交或回退；提交的消息由交付模块逐字节送给应用。

6.1　接收核心与配置表




图 6-1　接收核心及配置、状态和载荷存储之间的连接

接收侧的表见表 6-1。rx_map 以 16 位 VLID 直接寻址，任意 4096 个 VLID 都能映射到接收 VL 序号 idx；映射表采用一个 65536×13 的数组，读出后直接进入一级寄存器，查表固定 2 拍。

表 6-1　接收侧配置与状态表

表	深度 × 位宽	写口	读口	内容
rx_map	65536×13	配置总线	rx_engine	valid[12]、idx[11:0]
rx_cfg	4096×32	配置总线	rx_engine	en、net_a、net_b、ic_en、rm_en、skew_max[16:5]、max_payload[27:17]
rx_state	4096×44	rx_engine	rx_engine	每网 PSN 及有效位；rm_last、rm_time 及有效位
rx_ring_a/b	4096×8	本网 rx_parse	rx_deliver	每网一个环形缓冲，按到达顺序存载荷
rx_dq	32 项寄存器	rx_engine	rx_deliver	待交付的网、起点、长度、idx、UDP 端口

skew_max 的单位是 now_c 的一个刻度（32.768 µs）。

afdx_rx_core 例化两套 MAC 与解析器、一个引擎、一个交付模块和 5 张表，并持有 rx_map、rx_cfg 的写口。

复位后用 65536 拍同时清 rx_map（每拍一项）和 rx_cfg（前 4096 拍），引擎另清 rx_state，全部完成后 init_done 置 1。之后表写只在 cfg_ok 为 1 时进入写口寄存器，下一拍写入配置表。

各模块的统计脉冲在核心中相或后寄存一拍输出。

6.2 接收 MAC

`afdx_mac_rx` 把 GMII 输入寄存一拍后，在 `rx_valid` 为 1 的每一拍处理一个字节，状态机见图 5-6(b)。

- 找帧起始符：收到 `55` 继续等待，收到 `D5` 后下一字节即帧首字节；`D5` 前的 `55` 可以是任意个。收到其他值，或未见 `D5` 时 `rx_valid` 就回 0，判前导错。复位后若 `rx_valid` 已为 1，先等它回 0，再从下一帧开始接收。
- 剥离 **FCS**：每收一字节都累加 CRC 和帧长；输出比输入晚 4 字节，收到第 $k+4$ 字节时输出第 k 字节，最后 4 字节（FCS）不送后级。
- 帧结束：寄存后的 `rx_valid` 首次为 0 即结束，给 `f_end` 和 `f_err`：依次判前导错、帧长不在 64–1518、CRC 余式不等于 `0xDEBB20E3`，否则完好。超过 1514 字节后不再输出，按帧长错结束。
- 帧间：`f_end` 之后立即回到空闲，可分辨间隔为 1 个低电平周期的两帧。

GMII 上最后一个 FCS 字节记为第 0 拍：第 1 拍它进入输入寄存器，第 2 拍寄存后的 `rx_valid` 为 0，第 3 拍给出 `f_end`、`f_err` 和 `f_len`。去掉 FCS 的最后一个内容字节在第 2 拍从 `m_data` 输出，比第 3 拍的 `f_end` 早 1 拍，解析器据此完成校验和累加。

6.3 帧头解析与试写缓存

`afdx_rx_parse` 由字节位置计数器 `position` 驱动，随输入字节逐项检查帧头；两个小状态机分别负责长度计算和帧尾定类，结构见图 6-2。

6.3.1 流式检查与长度计算




图 6-2 帧头解析：(a) 按字节位置检查并试写载荷；(b) 收到 UDP 长度后的两拍长度计算；(c) 帧尾的两拍定类

下列任一条不满足即为“帧头错”：

- 第 0–3 字节为 `03 00 00 00`；第 12–13 字节为 `08 00`；第 14 字节为 `45`；第 23 字节为 `11`；
- IP 不分片（MF 为 0、片偏移为 0）；IP 头 10 个 16 位字的反码和为 `FFFF`；
- 记 n 为 UDP 长度减 8，要求 $1 \le n \le 1471$，IP 总长等于 $n+28$，且含 FCS 的帧长等于 $47+\max(n,17)$；

- UDP 校验和非 0 时，伪头、UDP 头与 n 字节数据的反码和为 FFFF。

补零字节的值不检查。解析器同时记录 VLID、源/目的端口、n 和 SN。

第 39 字节收到 UDP 长度低字节后，length_phase 用两拍算出 n、长度是否合法、期望 IP 总长（LEN_SIZES），再算载荷末位置、SN 位置、期望帧长和环形缓冲所需空间（LEN_LIMITS），第 42 字节到来时全部就绪。

IP 头的 10 个 16 位字和 UDP 伪头、UDP 头、载荷分别用 20 位和 26 位累加器每两字节加一次；进位折叠用两级寄存器流水，与累加并行，帧尾后第 1 拍（FIN_SETTLE）UDP 校验和最终稳定。

6.3.2 载荷试写与提交

第 42 字节起的载荷边收边写进本网环形缓冲，作为待判决的试写数据。环形缓冲有三个指针（图 6-3）：读指针 rd 归交付模块；已提交写指针 wr_commit 和试写指针 wr_trial 归本网解析器。

剩余空间按 wr_commit 计算，正在接收的帧不计入。第 42 字节到来时 n 已知，若剩余空间小于 n 则本帧不写，记为溢出。




图 6-3 接收环形缓冲的三个指针。通过全部检查的帧使 wr_commit 前进到 wr_trial；否则 wr_trial 退回 wr_commit

6.3.3 帧尾分类与描述交接

每个 f_end 定一次类别：finish_phase 在 f_end 后第 2 拍进入 FIN_REPORT 作出判定，类别脉冲和帧描述都寄存输出，在第 3 拍有效。判定顺序为：f_err 为 FCS 错或帧长错（含前导错）时直接定类；否则依次看帧头错、溢出、完好。

解析器在帧尾完成坏帧的分类和计数，并把试写指针退回本帧开始前；完好帧的描述交给引擎处理。完好帧的帧描述见表 C-4；两网在同一拍结束的完好帧，描述也在同一拍给出。

同一网相邻两帧的 f_end 至少相隔 73 拍（最短帧 64 字节加前导 8 字节和 1 拍间隔）。引擎处理一份描述用 13 拍，两网各一份共用 26 拍，小于相邻描述的到达间隔。

第一个前导字节出现在清表完成之前的帧整帧忽略，不给描述也不计数。

6.4 完整性检查与冗余管理

afdx_rx_engine 是 rx_state 的唯一读写控制模块，一次只处理一份帧描述或做一步老化，两网描述同拍到达时先处理 A 网。

6.4.1 帧描述处理流程

逻辑上的处理流程见图 6-4：查 `rx_map`，读 `rx_cfg` 和 `rx_state`，依次做配置检查、完整性检查、冗余管理和交付登记，每一步失败都走向对应的丢弃计数并回退试写。




图 6-4 接收引擎对一份帧描述的配置检查、完整性检查、冗余管理与交付判决

引擎有 INIT、IDLE、FRAME、AGE 四个操作态，FRAME 按 `phase` 0–11 逐拍推进，每拍至多一级比较，见图 6-5 和表 6-2。不通过的帧提前跳到写回或报告步，因此一份描述的处理时间为 5–13 拍（含 IDLE 取描述的 1 拍）。图中的 `desc` 为 `desc_a_valid` 或 `desc_b_valid`；AGE 的任一步收到新描述时均返回 IDLE。




图 6-5 接收引擎状态机：FRAME 处理帧描述，AGE 在空闲时检查冗余记录

表 6-2 接收引擎 FRAME 各步

phase	动作
（IDLE）	取走帧描述（take），以 VLID 读 rx_map
0–1	等待同步读出，保存映射
2	映射无效 → 11（未知 VL）；否则以 idx 读 rx_cfg 和 rx_state
3–4	等待读出，保存配置和状态
5	VL 或本网未启用、$n >$max_payload → 11（配置不允许）；同时算 PSN 的下一个、到达时间差、SN 与 rm_last 的原始距离
6	时间差取绝对值，算 PSN 的下下个，原始距离折算到 1–255 环上
7	完整性检查，更新本网 PSN；不通过 → 10
8	冗余管理判定 deliver_allowed
9	判重复；rx_dq 满记溢出；否则登记交付队列，更新 rm_last、rm_time
10	状态有变化则写回 rx_state
11	给出 resolve 与 commit，按结果给一个统计脉冲，回 IDLE

6.4.2 配置与完整性判决

rx_map 无效计“未知 VL”；VL 未启用、本网未启用或 n 大于 max_payload 计“配置不允许”。

完整性检查（ic_en= 1 时）每网独立进行。记本网上一帧的序号为 PSN，下列任一条成立即通过：清表后本网首次收到该 VL；SN 为 0（对端复位）；SN 是 PSN 的下一个；SN 是 PSN 的下下个（允许丢一帧）。“下一个”在 1–255 上循环，0 的下一个是 1。

无论通过与否，都把本网 PSN 更新为本次 SN，使该网在下一帧恢复同步；不通过计“完整性检查丢弃”。

每份副本独立地先做完整性检查，通过后再做冗余管理，符合 ARINC 664 P7 的处理顺序。

6.4.3 冗余窗口与老化

冗余管理（rm_en= 1 时）按处理顺序交付首个有效副本；两网描述同拍待处理时先处理 A 网。副本到达间隔在 skew_max 内时，同一消息只交付一次，判据如下：

- 尚无记录，或到达时刻与 rm_time 之差超过 skew_max：交付；两份逆序处理时 16 位差取绝对值。
- 否则 SN 等于 rm_last：另一网的重复帧，丢弃并计“冗余管理丢弃”。
- 否则 SN 为 0 或 rm_last 为 0：交付。
- 否则在 1–255 环上，SN 领先 rm_last 1–127 步则交付，其余丢弃。

交付时若 rx_dq 已满则计“溢出”并回退；否则提交环形缓冲、登记 rx_dq，并更新 rm_last 和 rm_time。

两网描述同拍到达时，后处理的一份从描述有效到作出决定不超过 27 拍，设计约束取 64 拍。

now_c 每变化一次，引擎在空闲时用 AGE 的 4 步检查下一条 VL；有帧描述到来时立即返回 IDLE 处理帧，之后重试该项老化检查。判据为：若记录已超过 0x4000 个刻度（约 0.537 s），清除 rm_time_valid。

帧描述优先，被打断的同一项会重试，4096 项约 0.134 s 轮完一遍，记录在约 0.671 s 内失效，早于 16 位时间差的半圈 1.074 s。

6.5 交付

afdx_rx_deliver 按先后从 rx_dq 取一项，从对应环形缓冲每拍读出一字节送出，读过的空间随即释放，结构见图 6-6。




图 6-6 交付模块的队头选择、环形缓冲读取与字节输出流水

图 6-6 中 C1–C6 依次为组内选择寄存、队头寄存、读请求寄存、同步 RAM 读出、两网数据寄存和输出寄存六个采样边界。HEAD_RELEASE 负责等待请求撤销。

队头选择分两拍（HEAD_IDLE 组内 8 选 1，HEAD_SELECT 组间 4 选 1），同时给出 dq_pop；队头进入 dq_data 后，读控制在下一拍发出第一个读，之后每拍地址加 1，left 减到 0 停止。

读请求、同步 RAM、数据寄存三级流水由 valid_pipe、last_pipe 对齐，第一个 d_valid 在 dq_count 变为非零后第 6 拍出现。d_last 那一拍重新允许取队头。

一条消息的 n 个字节在连续 n 拍内送出，d_last 与末字节同拍；VL 序号、端口和来源网络在整条消息期间不变。交付口不带反压。

线路空闲时帧尾到首个 d_valid 名义 24 拍、设计上界 200 拍（图 3-3）；前一消息未完时，取队头与读流水共约 6 拍，紧跟其末字节之后 16 拍内开始。32 项描述队列用于暂存长载荷交付期间到达的短帧描述（第 3.7 节）。

6.6 统计分类

清表完成后开始接收的每一帧（一段连续的 rx_valid 为 1）在其所在网络恰好得到一个类别脉冲，由解析器在帧尾离开线路后 32 拍内给出；类别为完好的帧再恰好得到一个结果脉冲，由引擎在决定后 8 拍内给出，且不晚于帧尾后 150 拍。每网的 ev 位定义见表 6-3。

表 6-3 接收统计脉冲 ev_a、ev_b

位	名称	给出者	含义
0	完好帧	rx_parse	通过 MAC 和帧头检查
1	FCS 错	rx_parse	CRC 不符
2	帧长错	rx_parse	帧长越界、超长或前导错
3	帧头错	rx_parse	固定字段、IP/UDP 长度或校验和错
4	未知 VL	rx_engine	rx_map 无效
5	配置不允许	rx_engine	VL 或本网未启用，或超过 max_payload
6	完整性检查丢弃	rx_engine	SN 不连续
7	溢出	两处相或	环形缓冲剩余空间不足，或 rx_dq 已满

位 7 由解析器（环形缓冲剩余空间不足）和引擎（rx_dq 已满）两处相或。同一网上，相邻帧尾至少相隔 73 拍，引擎判决至多 27 拍，解析器的第 k 帧类别脉冲与引擎的第 $k-1$ 帧结果脉冲分时到达，可相或合并。

两网合计另有 ev_rm_drop（冗余管理丢弃）和 ev_deliver（交付）。这些脉冲与第 8 章的计数器一一对应，记录每类接收结果。

第 7 章　服务功能

RTC、SNMP 和 615A 均以 UDP 报文工作，经服务通道 `afdx_svc` 与应用共享收发核心。服务报文按配置的 VL 参与 BAG 调度、完整性检查和冗余管理。

7.1　服务通道

`afdx_svc` 由组合选择和五个状态寄存器组成：发送侧为 `busy`、`owner`、`turn`，接收侧为 `rx_active`、`rx_claimed`，结构见图 7-1。




图 7-1　服务通道：(a) 应用与服务的整消息发送仲裁；(b) 按 UDP 目的端口进行接收分发

应用口与三个服务发送口按整条消息轮询，次序为应用、RTC、SNMP、615A。选中的来源独占消息通路，直至末字节握手，随后从下一来源开始选择。服务发送口均空闲时，应用的数据和 ready 组合直通发送核心。仲裁状态只有三个寄存器：`busy` 表示一条消息正在传送，`owner` 记其来源，`turn` 记下次从哪个来源开始查找；末字节握手时 `busy` 清零、`turn` 指向当前来源的下一个。由此任一来源在提出请求后，至多等其余三个来源各传完一条消息。

接收核心的交付口同时广播给应用和三个服务。各服务按 UDP 目的端口给出认领信号，首字节的认领结果保持到末字节：被认领的消息只送服务，应用口的 valid 和 last 为 0；其余消息原样送给应用。三个服务使用不同的 UDP 端口，且都不对交付口施加反压。认领信号由各服务按 `d_dport` 组合产生，首字节当拍直接决定应用口的 `valid`，之后由寄存的 `rx_claimed` 保持。`rx_active` 选择当前认领或寄存的认领结果，其反相信号与 `d_valid` 相与形成应用口有效信号。

7.2　RTC 时钟同步

`afdx_rtc` 维护 32 位秒加 32 位纳秒的实时时钟，每拍前进 8 ns，纳秒满 10^9 向秒进位；秒的起点为 2000-01-01 00:00:00 UTC，线上 NTP 秒为其加 3155673600。同步采用 RFC 4330 的 SNTPv4 主从方式，交互见图 7-2。




图 7-2 SNTP 主从对时交互及四个时间戳的采样位置

7.2.1 时间戳采样与收发时序

`afdx_rtc` 包含本地时钟、一个 48 字节接收移位寄存器、发送字节状态机、校时计算状态机和三个 `afdx_ntp_fraction` 换算器（发送时间戳编码、接收或参考时间戳编码、回应时间戳解码），两个状态机见图 7-3。

从端每隔 `PERIOD` 发一个请求，记下发送时刻 t_1；主端在收到请求时记 t_2，回应发送时记 t_3，并把请求的 Transmit 时间戳逐位复制到回应的 Originate 字段；从端收到回应时记 t_4。从端只接受 Originate 与本次请求逐位相等的回应，随后计算

$$\text{offset} = \frac{(t_2 - t_1) + (t_3 - t_4)}{2} \tag{7-1}$$

并加到当前时钟。一个周期内未收到有效回应时，下一周期以新的 Transmit 时间戳重发，直至校时成功。


发送时间戳取消息首字节与发送核心的握手时刻，接收时间戳取核心交付首字节的时刻。时间戳在握手后开始换算，并在对应字段发出前完成。

主端有待回应请求或从端倒计时归零时启动发送。无反压时每字节用 4 拍：TX_GROUPS 先在两组字段中各选一个 32 位字，TX_WORD 选字，TX_BYTE 选字节并置 `tx_valid`，HANDSHAKE 等 `tx_ready`。一个 48 字节报文至少 192 拍。Transmit 字段位于第 40–47 字节，距首字节握手至少 160 拍，换算耗时 65 拍。主端的 Receive 字段 t_2 在请求首字节到达时开始换算，回应在整条请求收完后开始发送。


7.2.2 时间换算与偏差校正

`afdx_ntp_fraction` 负责 NTP 的 32 位二进制小数与本地纳秒值之间的换算。纳秒编码为 NTP 小数时，用 32 轮、每轮 2 拍的逐位比较减法计算 $\lfloor \text{ns} \times 2^{32}/10^9 \rfloor$；反方向用逐位加与右移并在末轮四舍五入。每拍最多一级 32 位加减，整纳秒时间戳往返换算得到原值。

秒差和纳秒差分开处理，各拍至多一级 32 位运算，步骤见图 7-3(b)：先依次解码回应中的 t_2、t_3 小数部分（各 65 拍），再用 9 拍算出两段差、求和、除以 2，并把奇数秒的半秒折入纳秒、处理借位进位。校正量在 ADD 步加至当前时钟，至 APPLY 步写回共经过 4 拍，故在 LATENCY 步补偿 32 ns；一次校时约 140 拍，期间时钟正常推进。



(a) Transmit



(b) Offset calculation

图 7-3 RTC 状态机：(a) 报文发送；(b) 回应时间戳解码与时钟校正

从端只在下列条件同时成立时启动计算：版本为 4、模式为 4、本端正在等待回应且发送状态机空闲，Originate 与本次请求的 Transmit 逐位相等。迟到的旧回应因 Originate 不符而被丢弃。计算期间或 `rx_done` 有效的周期不发起新请求。接收检查范围不含服务器 stratum 与全零时间戳。

7.2.3 报文字段与寄存器

请求与回应均为 48 字节，所有多字节字段高字节先发，见表 7-1。双方 UDP 源、目的端口均为 `UDP_PORT`（默认 123）。

表 7-1 SNTPv4 报文字段

字节	请求（从端）	回应（主端）
0	`0x23`：LI=0、VN=4、mode=3	`0x24`：LI=0、VN=4、mode=4
1	stratum=0	stratum=1
2–3	Poll=4、Precision=−26	同左（约 14.9 ns）
4–11	Root Delay、Root Dispersion 均为 0	同左
12–15	0	Reference ID=`LOCL`
16–23	0	最近一次配置装入的时刻
24–31	Originate=0	请求 Transmit 的逐位复制
32–39	Receive=0	t_2
40–47	Transmit=t_1	t_3

RTC 寄存器位于 0x80–0x88，见附录表 B-1。写时间先写 SEC、NS 两个暂存字，再以 CTRL 的装入位一次生效；读 SEC 时同时锁存纳秒值，随后读 NS 得到同一时刻的值。偏差以 OFFSET_SEC$\times 10^9$+OFFSET_NS 纳秒表示。

7.3 SNMP 网络管理

afdx_snmp 是服务通道上的 SNMP 代理，认领 UDP 目的端口 161，回应的目的端口为请求的源端口，经配置的发送 VL 送出。图 7-4 是其处理流程。




图 7-4 SNMP 代理处理流程

7.3.1 协议对象与操作

MIB 共 36 个对象：sysDescr、sysUpTime 两个系统对象，以及演示用私有子树 1.3.6.1.4.1.424242.3 下的 34 个对象，覆盖版本号、USER_ID、RTC 秒和同步次数、全部 27 个收发统计计数器、SNMP 请求数、community 错误数和 Trap 发送数。对象值直接取自寄存器。

代理支持以下协议版本和操作：

- 版本：SNMPv1（version=0）和 v2c（version=1）。
- **Get / GetNext**：Get 精确匹配标量 OID；GetNext 按子标识符逐个比较，返回严格大于请求 OID 的第一个对象，可从 1.3 遍历全部对象。查不到时，v1 回 noSuchName，v2c Get 回 noSuchObject，GetNext 到末尾回 endOfMibView。
- **Set**：唯一可写对象为 USER_ID（Gauge32，0–65535）。代理先检查 OID、类型和取值范围，再经配置总线写入并读回，以读回值组装回应。只读对象、类型不符和越界分别按 v1/v2c 的错误码回应，配置不变。
- **Trap**：发送 SNMPv2-Trap（PDU A7）到 UDP 端口 162，含 sysUpTime.0 和 snmpTrapOID.0 两个变量绑定。TRAP_ENABLE 已置位且 ENABLE 从 0 变为 1 时发 coldStart；community 不符且 TRAP_ENABLE 已置位时发 authenticationFailure。

每个请求支持一个变量绑定；community 不符时不回应并计数 BAD_COMMUNITY。当前实现范围：GetBulk、单请求多个变量绑定和 v1 格式 Trap 未实现；v2c 异常对象回应未区分 noSuchInstance 语义。

7.3.2　请求解析与回应组装

代理的主状态机有 44 个状态，按功能分为 7 组，见图 7-5。请求先完整收进 256×8 的请求 RAM，之后的解析和查找都通过“取字节”子程序读 RAM：调用方把返回状态写入 `return_state`，子程序用 4 拍完成越界检查、发读、等同步读出和保存，再跳回调用方。Fetch 子程序由解析、Lookup、Value 和 Encode 共用；每个解析状态只处理一个已就绪的字节，单拍逻辑只有一级比较。Set 未命中时经 Value 组的 `SET_ERROR` 编码错误应答，异常处理完成后返回接收状态。




图 7-5　SNMP 代理的请求解析、对象访问与回应组装状态机

代理按 BER 格式依次解析 SEQUENCE、version、community 和 PDU；PDU 内依次是 request-id、error-status、error-index 和变量绑定表。长度字段支持短形式和 `81`、`82` 两种定长形式。回应在 256×8 的回应 RAM 中逐字节组装，原样保留 request-id 和 community，再经服务发送口输出。

对象查找按对象表顺序逐个尝试 36 个候选，每个候选按子标识符逐段比较：多字节子标识符按 BER 的 7 位分组累加还原成整数后比较数值，使 GetNext 按 OID 的数值顺序选择对象。

LEN1–LEN4 四拍自内向外算出值、变量绑定、绑定表、PDU 和整条消息的长度，BUILD 再按“类型、长度、内容”逐字段写入回应 RAM；community、OID 和回显的值用 COPY 状态从请求 RAM 逐字节复制。回应写完后由发送状态逐字节读出，每字节 4 拍送入服务发送口。

代理一次处理一个请求，只在 IDLE 接收新请求；处理期间到达的请求仍被认领并计入请求数，但不回应，由管理端按超时重发。超过 256 字节的请求整条丢弃。

7.3.3　配置访问与寄存器

代理经与主机共享的配置读通路访问寄存器：主机访问其他地址时主机优先，同一地址的主机读和代理读在同一拍合并；代理写只在主机无读写且 `cfg_ready` 为 1 时授予。

SNMP 寄存器位于 `0x90–0xA3`，包括启用、回应 VL、community 长度和内容、请求计数、Trap 开关与计数及 sysDescr，见附录表 B-1。

7.4 615A 数据加卸载

`afdx_615a` 实现 ARINC 615A 的目标端：加载端经 TFTP 送来上传清单，目标主动读取头文件和数据文件，校验后把数据留在 8 KiB 加载区，并通过状态文件报告进度与结果；目标也能以介质定义卸载把加载区作为文件 `MEMORY.BIN` 读出。协议文件版本默认 `A4`，兼容 `A3`；目标标识为 `DEMC3_1`。

当前实现范围为单文件上传和介质定义卸载：信息操作与操作员定义卸载在初始化阶段拒绝，FIND、WAIT、ABORT、整文件重试和多文件加载未实现；请求中的 RFC 2347 选项被忽略（不返回 OACK，也不协商 TFTP 选项），接收 TFTP ERROR 时不核对来源端口，截断请求的长度检查尚未完整覆盖。

7.4.1 报文分派与异常处理

`afdx_615a` 的主状态机约 70 个状态，按图 7-6 分组。收到的报文先整条存入 1 KiB 的接收缓冲，由分派状态 DISPATCH 按操作码、端口（TID）和块号分派给六类处理过程。图中的 Transfer/status 包含 List、Header、Data、Download 和 Status 处理；End 完成后返回等待状态。

各过程共用“读字节/读整数”和“报文输出”子程序。后者在发送 RAM 中逐字节组包，发送后按返回状态寄存器 `after_tx` 转移，通常返回等待报文状态 `WAIT_PACKET`。

数据或文件检查失败时，`fail(reason)` 发送 TFTP ERROR 和失败状态文件；状态文件传输失败（含重试耗尽）时结束。请求名称或模式错误只回 ERROR；LCI/LNO 在初始化阶段拒绝。




图 7-6 615A 目标端的请求分派、文件传输与状态报告状态机

接收缓冲一次保存一个报文。当前报文未取走时，新到报文仍被认领，但不写入缓冲；对端未收到回应时，按超时机制重发。

7.4.2 TFTP 传输与重传

TFTP 使用 RRQ、WRQ、DATA、ACK、ERROR 五种报文，octet 模式，块长 512 字节，块号从 1 开始；WRQ 以 ACK0 建立传输。请求目的端口为 `REQUEST_PORT`（默认

59），建立传输后双方使用各自的传输标识符（TID），目标 TID 从 `0x8100` 递增。主文件与状态文件分别保存 TID 和块号。

报文在 RAM 中保留到回应到达；超时（默认 2 s）后原样重发上一报文，重传上限默认 1 次，耗尽以原因 5 失败。重复 DATA 只重发 ACK，不重复写 RAM。

请求中的 RFC 2347 选项按第 7.4 节开头的实现范围说明处理。

7.4.3 上传与文件校验

上传流程见图 7-7(a)：

1. 加载端读取 `DEMC3_1.LUI`，目标返回接受状态 0001。
2. 目标写 `DEMC3_1.LUS` 报告初始状态。
3. 加载端写 `DEMC3_1.LUR` 上传清单，含头文件名和件号；版本不支持则以原因 1 拒绝。
4. 目标发 LUS 0002 后读取清单中的 LUH 头文件；头文件校验通过后读取其列出的数据文件。
5. 数据块按序写入加载区并累计 CRC。首个满块写入后暂缓 ACK，先经独立传输发送一次进度 LUS，再确认数据块。
6. 末块（短块或空块）到达后，长度和 CRC 均正确才确认，并发送 LUS 0003、进度 100；否则发送 TFTP ERROR 和 LUS 1003。




图 7-7 615A 单文件上传与介质定义卸载交互

两种传输的末块均少于 512 字节；文件长度为 512 字节的整倍数时，补发零长度 DATA 块。上传在 LUH 校验完成后先报告进度，再请求数据文件。

LUH 支持 ARINC 665-1 的 8002 版本：读取头文件字数、数据文件列表指针、数据文件数、文件名、数据文件字数和 CRC-16，检查头文件实际长度、版本、列表数量、头

文件 CRC 及数据文件的长度和 CRC。件号和硬件 ID 不参与匹配；支持文件、用户数据、扩展点、Load CRC-32、解压和解密不参与当前加载处理。

CRC-16 的多项式为 `0x1021`，最高位优先、初值 `FFFF`、结果不取反，以 8 位并行的组合函数每拍处理一字节。

新 LUS 计数加 1，重传不加。进度取已写字节占预期总字节的整数百分比，成功前上限为 99。计算用移位相加乘 100，再反复减预期总字节计商，最后反复减 10 转为十进制字符。

7.4.4 介质定义卸载

卸载流程见图 7-7(b)。加载端读 `DEMC3_1.LND`，目标回应后发初始 LNS；加载端写 LNR 列表，只接受 `MEMORY.BIN`；目标发 LNS 0002 后主动写该文件，按 512 字节块停等发送最近一次成功上传的内容，首个满块确认后报告进度，末块确认后发 LNS 0003。卸载只读加载区，不改变已加载字节数。

上传和卸载互斥，操作在最终状态文件获 ACK 后才记为成功；新上传开始时撤销旧的有效长度。数据仅保存在 RAM 中，不执行程序或写入非易失存储。

7.4.5 存储与寄存器

五块 RAM 分别存放接收报文（1 KiB）、发送与重传报文（1 KiB）、LUR（512 B）、LUH（2 KiB）和加载数据（8 KiB），均以 `afdx_ram_sdp` 例化。

寄存器 `0xB0`–`0xBB` 见表 B-1。`STATUS` 报告空闲、进行中、成功、失败及原因码：0 无错误；1 元数据不支持或无效（版本、文件名、数量）；2 容量或长度超限；3 CRC 错；4 对端 TFTP ERROR 或模式错误；5 重传耗尽。加载区由 `MEMORY_ADDRESS` 选字节、`MEMORY_DATA` 读回。

第 8 章　配置、复位与统计

`afdx_cfg` 负责配置总线的地址译码、寄存器、27 个统计计数器、读数据选择，以及写配置表时与收发核心的握手。它的输出全部来自寄存器，结构见图 8-1。




图 8-1　配置模块。主机与 SNMP 代理共享一条总线；表写在保持寄存器中等待核心许可；t 拍读请求在 $t+1$ 拍锁存本地与服务读寄存器，$t+2$ 拍选出数据

8.1　地址映射

配置地址为 18 位字地址，映射见表 8-1。各条 VL 通过自己的 `en` 位控制启用。对表外地址的写请求予以忽略，读请求返回 0。

表 8-1　配置地址映射

地址	读写	内容
`0x00000`	只读	VERSION，`0xC3110000`
`0x00001`	只读	STATUS，位 0 为 `tx_ready`
`0x00002`	读写	USER_ID[15:0]，填入源 MAC 第 9–10 字节
`0x00040`–`0x00046`	只读	发送计数器：accept、drop_dis、drop_full、drop_long、drop_nopage、tx_a、tx_b
`0x00048`–`0x0004F`	只读	A 网接收计数器，对应 `ev_a` 位 0–7
`0x00050`–`0x00057`	只读	B 网接收计数器，对应 `ev_b` 位 0–7
`0x00058`、`0x00059`	只读	rm_drop、deliver
`0x0005A`、`0x0005B`	只读	a_gdrop、b_gdrop（保留，恒为 0）
`0x00080`–`0x000BB`	—	RTC、SNMP、615A 寄存器（附录表 B-1）
`0x01000` + VL×8 + 字号	只写	`tx_cfg`
`0x10000` + VLID	只写	`rx_map`，数据取位 12:0
`0x20000` + idx	只写	`rx_cfg`，idx < 4096

三张表的译码只看高位：地址位 17:10 为 `0000_0100` 是 `tx_cfg`，位 17:16 为 `01` 是 `rx_map`，位 17:12 为 `10_0000` 是 `rx_cfg`。

8.2　配置表格式

三张配置表的字段见表 8-2。复位后三张表全部清零，即全部 VL 未启用、全部 VLID 未映射。

表 8-2　配置表字段

表与字	位	字段	含义
tx_cfg 字 0	0	en	VL 启用
	1、2	net_a、net_b	从 A、B 网发送
	8:3	qmax	队列最多排队的消息数，0–63
	19:9	max_payload	最大消息长度，1–1471 字节
tx_cfg 字 1	31:0	bag	BAG，单位为拍，1 ms = 125000，不超过 2^{30}
tx_cfg 字 2	15:0	VLID	目的 MAC 低 16 位
tx_cfg 字 3、4	31:0	源 IP、目的 IP	IPv4 地址
tx_cfg 字 5	31:16、15:0	源端口、目的端口	消息不带端口时使用的默认 UDP 端口
tx_cfg 字 6、7	—	保留	写 0
rx_map[VLID]	12	valid	该 VLID 已映射
	11:0	idx	接收 VL 序号，0–4095
rx_cfg[idx]	0	en	VL 启用
	1、2	net_a、net_b	接收 A、B 网的帧
	3、4	ic_en、rm_en	启用完整性检查、冗余管理
	16:5	skew_max	两网最大到达时间差，单位 32.768 µs
	27:17	max_payload	最大载荷，1–1471 字节

8.3　配置读写与仲裁

读数据的多路选择分两拍完成，读延迟固定为 2 拍。第 1 拍按地址低 3 位同时从四组源（单个寄存器、发送计数器、A 网计数器、B 网计数器）各选一个值寄存，并按地址位 17:3 记下组号；三个服务也在同一拍把各自的读值寄存。第 2 拍按组号从这些寄存值中选一个送到 cfg_rdata，同时给出 cfg_rvalid。每拍至多一级 8 选 1。

cfg_ready 为 1 时 cfg_wr 在同一拍完成：寄存器和服务寄存器直接写入；表地址则装入保持寄存器并拉低 cfg_ready，等对应核心的 cfg_ok（第 4.7 节）。tx_ready 为 0 时保持寄存器清空、cfg_ready 为 0，清表期间的写不被接受。

SNMP 代理读写管理对象使用同一条总线。顶层的仲裁规则是：主机本拍写，或读不同地址时主机优先；主机读与代理读同一地址时合并为一次读，两者各自在 2 拍后取得数据；代理写只在主机无读写且 cfg_ready 为 1 时授予总线访问权。主机与代理的读数据分别由各自的 2 拍有效标记对齐。

8.4 配置写与查表的避让

配置表的读口归收发引擎，写口归配置总线。若同一拍对同一 RAM 读写同一地址，结果不确定。配置写通过 cfg_ok 与引擎读请求互斥。每个引擎以组合信号 cfg_ok 指示本拍不发出该表的读请求：

$$\text{发送侧：}\ \text{cfg_ok} = \text{enable} \wedge (\text{op} = \text{IDLE}) \wedge \neg\text{want_enq} \wedge \neg\text{want_grant} \tag{8-1}$$

$$\text{接收侧：}\ \text{cfg_ok} = \text{enable} \wedge (\text{op} \in \{\text{IDLE}, \text{AGE}\}) \wedge \neg\text{desc_a_valid} \wedge \neg\text{desc_b_valid} \tag{8-2}$$

核心模块中的写寄存器只在 cfg_ok 为 1 时接受写请求。引擎的读使能寄存器和核心模块的写使能寄存器在同一时钟沿装入、下一拍作用到 RAM；cfg_ok 为 1 的那一拍引擎不装入读使能，所以下一拍 RAM 上只有写。

cfg_ok 由引擎自身的寄存器和兄弟模块的寄存输出（入队请求、帧描述有效、grant_ready）组合生成。

afdx_cfg 收下一次表写后保持 tx_cfg_we 或 rx_map_we/rx_cfg_we 及地址、数据，直到对应核心的 cfg_ok 为 1；核心模块在该拍把写请求存入自己的写口寄存器，下一拍作用到 RAM，afdx_cfg 同时撤销写请求并恢复 cfg_ready。时序为：

$$\text{cfg_ready}(t{+}1) = 0, \quad u = \min\{\,\tau \geq t{+}1 : \text{cfg_ok}(\tau) = 1\,\}, \quad \text{cfg_ready}(u{+}1) = 1, \tag{8-3}$$

其中 t 是总线接受写的拍，$u - t$ 是表写等待，上界 64 拍（第 3.7 节）。

8.5 复位与初始化

复位与清表过程见第 3.4 节。对配置模块而言：复位后寄存器回到默认值，27 个计数器清零；tx_ready 为 0 期间保持寄存器清空、cfg_ready 保持 0，配置写不被接受，读照常进行。

8.6 统计计数器

27 个计数器均为 32 位，计满回 0，只有复位清零。在 t 拍发出读请求，$t + 2$ 拍返回对应统计脉冲在 $t - 1$ 拍及以前出现的次数。计数器分为：

- 发送（**7** 个）：收下的消息数；因 VL 未启用、队列满、超长、无空闲页而丢弃的消息数；A、B 网发出帧数。
- 接收，每网 **8** 个：完好帧、FCS 错、帧长错、帧头错、未知 VL、配置不允许、完整性检查丢弃、溢出。
- 接收，两网合计 **2** 个：冗余管理丢弃、交付。
- 保留 **2** 个：a_gdrop、b_gdrop，地址保留，恒为 0。

这一取样定义来自读通路：第 1 拍寄存的是本拍更新之前的计数值。

8.7　异常处理汇总

表 8-3 汇总全设计对各类异常的检测位置、处理方式和统计。发送侧拒收消息后，先回收已分配的页，再继续接收并丢弃剩余字节。

表 8-3　异常处理汇总

异常	检测位置	处理	统计
发送			
VL 或两网均未启用	`tx_engine`	拒绝入队，退回已用页	drop_dis
队列已满	`tx_engine`	同上	drop_full
超过 `max_payload` 或 1471 字节	`tx_engine`、`tx_buf`	同上；未收完的字节继续收下丢弃	drop_long
无空闲页	`tx_buf`	同上	drop_nopage
MAC 欠载	`mac_tx`	发不取反的 FCS 使对端判错，继续接收并丢弃本帧剩余字节	不计 tx_a/tx_b
接收（每网独立）			
前导错、帧长越界	`mac_rx`	整帧丢弃	帧长错
FCS 错	`mac_rx`	整帧丢弃	FCS 错
固定字段、长度、分片或校验和错	`rx_parse`	试写回退	帧头错
环形缓冲剩余空间不足	`rx_parse`	本帧不写	溢出
VLID 未映射	`rx_engine`	试写回退	未知 VL
VL 或本网未启用、超过 `max_payload`	`rx_engine`	试写回退	配置不允许
SN 不连续	`rx_engine`	试写回退，PSN 仍更新为本次 SN	完整性检查丢弃
另一网已交付的副本	`rx_engine`	试写回退	rm_drop
交付队列已满	`rx_engine`	试写回退	溢出
清表完成前开始的帧	`rx_parse`	整帧忽略	不计
服务与配置			
SNMP community 不符	`afdx_snmp`	不回应；Trap 启用时发 authenticationFailure	`BAD_COMMUNITY`
SNMP 请求超过 256 字节或代理忙	`afdx_snmp`	认领后丢弃，由管理端超时重发	忙时计入 `REQUESTS`
615A 数据/文件检查错、状态传输失败、请求错误	`afdx_615a`	数据/文件错：ERROR 及失败状态文件；状态传输失败（含重试耗尽）：直接结束；名称/模式错：仅 ERROR；LCI/LNO：初始化拒绝	`STATUS` 原因码 1–5（第 7.4 节）
SNTP 回应版本、模式或 Originate 不符	`afdx_rtc`	丢弃，下一周期重发请求	—
清表期间写配置	`afdx_cfg`	`cfg_ready`= 0，不接受	—
未映射的地址	`afdx_cfg`	写无效果，读出 0	—

8.8 主机编程流程

8.8.1 初始化与启用

主机经配置总线按下列顺序使端系统进入工作状态。每次表写都要等 cfg_ready 为 1（第 4 章）。

1. 初始化：释放复位后轮询 STATUS，等位 0（tx_ready）为 1，约 524 µs。
2. 端系统标识：写 USER_ID。
3. 发送 **VL**：对每条发送 VL 先写字 1–5（BAG、VLID、IP、默认端口），最后写字 0，同时置 en、网络选择、qmax 和 max_payload。
4. 接收 **VL**：对每条接收 VL 先写 rx_cfg[idx]，再写 rx_map[VLID]$=\{1, \text{idx}\}$，使映射生效时配置已经就绪。
5. 服务：为每项服务配置一条发送 VL（目的 IP、端口与服务端口一致），写服务的 TX_VL、端口和 community 等寄存器，最后写 ENABLE。
6. 开始收发：应用开始提交消息。VL 较多时按第 3.7.3 节错开各 VL 首条消息的提交时刻。

8.8.2 运行中更新与服务配置

tx_cfg 的 en 仅在入队时检查；已排队的消息继续参与授权，授权阶段逐拍读取字 0–5。修改一条发送 VL 时，主机应先停止向它提交消息，再把字 0 的 en 写 0，并保持该字其余字段不变；待该 VL 已提交的消息全部发出后，修改其余字，最后重新启用。

cfg_ok 使配置写与表读互斥，多字配置逐字生效。接收侧的 rx_cfg 和 rx_map 各自以单字为单位原子更新；两表的写入分别生效，历史状态在配置更新后保留。

应用与服务的配置还须满足以下条件：

- 应用须等待收发核心联合就绪的 tx_ready 再提交消息。app_tx_ready 由应用仲裁选中条件与发送核心的 m_ready 相与生成。
- 各服务的 UDP 端口须互不冲突；RTC 模式和时间，以及 SNMP 的 ENABLE、community、TX_VL，仅在对应服务消息不在途时修改。
- 615A 忙时忽略启用、发送 VL、请求端口、超时、重传上限和文件版本的控制写；写 0xB4 后至少等 4 拍，仅在非忙时读 0xB5。

8.9 配置约束

主机配置须满足以下带宽、抖动、缓存和交付约束。配置之间的组合关系由主机检查，各项条件和超限处理如下。

- 带宽：A、B 两网由同一个 MAC 状态机同拍驱动，只发 A 网或只发 B 网的帧同样占用一个发送时隙，所以约束针对全部发送 VL，不分网络：$\sum_v C(L_v)/\text{BAG}_v \le 1$，其中 L_v 为 max_payload，C 为第 3.7 节的占线拍数，服务 VL 计入求和。超出时帧串行发出，实际间隔大于 BAG。

- 抖动：BAG 取 2^k ms；错开各 VL 首条消息的提交时刻，使任一 VL 之前排队发送的帧的占线与等待之和按式 (3-3) 不超过 5828 拍（50 µs）。
- 缓存：页在组帧器读完后才归还，而 `q_count` 在授权时就减 1；正在接收的消息也在入队判决之前就已取页。所以除各队列中的消息外，还要计入组帧器持有的两帧（下一帧与正在发送的帧）和 `tx_buf` 正在接收的一条消息，各至多 3 页。满足 $\sum_v \mathrm{qmax}_v \times \lceil L_v/512 \rceil + 9 \le 256$ 时，256 页可容纳上述消息的最坏驻留需求；超出时因无空闲页丢弃的消息按 drop_nopage 计数。256 页按每条最长消息占 3 页计算，最多驻留 85 条最长消息。
- 交付：交付口每拍一字节。一条 VL 关闭冗余管理而两网都接收时，每条消息交付两次。所有接收 VL 交付的载荷总率须低于 1 字节每拍；两网独立满速且都要交付时，所需交付速率超过该上限，超出部分按溢出计数。
- 顺序与冗余窗口：跨 VL 的发送顺序由各 VL 的 BAG 与候选选择共同决定；提前选中的候选可能使后到的小帧等待。接收副本的到达间隔超过 `skew_max` 时，冗余记录按过期处理，该副本可能再次交付。
- 取值范围：`bag` $\le 2^{30}$ 拍；`qmax` ≤ 63；`max_payload` 为 1–1471；`skew_max` 小于老化门限 `0x4000` 个刻度（12 位字段自然满足）。

第 9 章　时序与存储设计

9.1　时序设计规则

为使 4096 条 VL 的查表通路和逐字节数据通路都能在 8 ns 内完成，全部 RTL 按表 9-1 的十条规则组织寄存器、RAM 访问和组合运算。

表 9-1　时序设计规则

编号	规则
1	全设计使用单一时钟。
2	逐 VL 数据只存放于 RAM，不得出现按 VL 数展开的触发器阵列或并行比较。
3	所有 RAM 仅通过 `afdx_ram_sdp` 例化，地址、写数据和使能均直接来自寄存器。小寄存器组须注明用途（载荷 FIFO 8 项、归还 FIFO 4 项、接收描述 32 项）。
4	RAM 读出先经寄存器，再做加、减、比较；中间最多允许一级不超过 4 选 1 的选择。
5	每拍最多一级 32 位算术；不使用乘法器和除法器，地址以位拼接生成。
6	多于 8 选 1 的多路选择分两拍完成。
7	数据逐拍连续推进；RAM 与算术采用寄存流水，帧头期间执行预读。
8	同一 RAM 的同拍同址读写必须互斥。
9	模块输出以寄存器为主；组合输出仅限 ready 握手、`cfg_ok`，以及 `afdx_svc` 的数据选择与接收分发直通，后者只做选择和门控。
10	以单一 125 MHz、8 ns 为时钟约束，内部设计目标为综合 setup 裕量不小于 2.0 ns；不设置 false path 或多周期例外。

规则 2 和 4 是“表加单主状态机”结构的基础：逐 VL 状态全部在 RAM 中，每张表只由一个状态机按固定流水访问，每拍的逻辑深度与 VL 数量无关。规则 5 使 RTC 的时间戳换算和偏差计算也拆成每拍一级加减，服务模块与收发核心均在寄存器之间限制组合运算的级数。

9.2　存储预算

全部存储都由 `afdx_ram_sdp` 例化，表 9-2 按 RTL 数组声明的深度和位宽计算逻辑存储位数；器件存储块的映射用量见测试报告。

`tx_payload` 存放发送载荷，`rx_map` 完成 16 位 VLID 到接收索引的映射。这两张深表均由块 RAM 实现。

表 9-2　存储预算（逻辑位数）

表	深度 × 位宽	位数	说明
tx_payload	131072×8	1048576	256 页 × 512 字节
tx_cfg	1024×32	32768	128 条 VL × 8 字
tx_desc	256×44	11264	每页一项
tx_state	128×63	8064	每条 VL 一项
tx_mnext/pnext/free	3×256×8	6144	链表与空闲页 FIFO
rx_map	65536×13	851968	任意 VLID 直接映射
rx_state	4096×44	180224	每条 VL 一项
rx_cfg	4096×32	131072	每条 VL 一字
rx_ring_a/b	2×4096×8	65536	每网 4 KiB
SNMP 请求、回应	2×256×8	4096	
615A 五块	—	102400	收发报文各 1 KiB，LUR 512 B，LUH 2 KiB，加载区 8 KiB
合计	—	2442112	发送 1106816，接收 1228800，服务 106496

9.3　流水划分

收发通路把查表、判决和数据传送分开：查表地址由寄存器驱动，RAM 读出先寄存，下一拍再做算术或比较；组帧与接收解析沿字节流逐拍推进。各模块的寄存边界见表 9-3。

表 9-3　主要通路的流水划分

通路	组合处理	寄存边界与推进方式
发送调度	到期比较、链表指针更新、候选选择	配置和状态读出先寄存；入队、授权和扫描按操作阶段推进（第 5.4 节）
组帧与 MAC	帧头选择、校验和、CRC 更新	帧头期间预读载荷；每拍输出一个字节，双网共用发送状态机（第 5.5、5.6 节）
接收映射与判决	VLID 查表、配置检查、序号与冗余窗口比较	映射表读出寄存后进入判决，各阶段逐拍完成，结果用于提交或回退（第 6.1 节、表 6-2）
服务协议处理	字节解析、字段比较、时间戳换算	同步读出字节后再解析；时间换算和偏差计算拆成逐拍加减（第 7 章）

cfg_ok 将配置写与引擎访问错开，避免同拍读写同一表项；具体许可和写入时刻见第 8.4 节。综合资源、建立与保持时间检查结果集中列于测试报告。

第 10 章　可验证性设计

验证平台、用例、核对项、测量口径和结果见测试报告。

10.1　设计原则

顶层事件端口、统计计数器和服务状态寄存器提供消息及帧处理结果的观察接口。事件分别标识发送接纳或拒绝、接收帧分类及后续判决，计数器记录对应事件的累计次数。

10.2　可观察性

- 事件端口：`ev_tx`、`ev_a`、`ev_b`、`ev_rm_drop`、`ev_deliver` 对每条发送消息给出 accept 或四种丢弃之一，对清表完成后开始接收的每一帧在其所在网络给出一个类别脉冲，完好帧再给出一个结果脉冲（第 6.6 节）。脉冲出现的时间有确定上界：发送消息的脉冲在末字节后 96 拍内，接收类别脉冲在帧尾后 32 拍内，结果脉冲在帧尾后 150 拍内。
- 计数器：27 个统计计数器经配置口读回：t 拍发出读请求，$t+2$ 拍返回 $t-1$ 拍及以前的脉冲数（第 8 章），可与事件记录逐拍对齐。
- 线路字节：GMII 输出直接来自 MAC 的输出寄存器，帧的每个字节和起始拍都在端口上可见；两网同拍起始，便于对照两网的输出。
- 服务状态：RTC 的偏差和校时次数、SNMP 的请求和 community 错误计数、615A 的状态、原因码和加载区内容都可经配置口读回（附录 B）。
- **RAM** 碰撞监视：`afdx_ram_sdp` 通过 `` `ifndef SYNTHESIS `` 在仿真中启用同拍同址读写监视，出现碰撞即报错。监视条件对应第 8.4 节的 RAM 访问约束。

10.3　可控性

链路上的各类异常都可以从端口构造：在 GMII 输入上改动字节、丢弃或重放整帧，即可产生 FCS 错、帧头错、序号乱序、双网时间差等情况；通过配置口按写握手修改 VL 配置，并结合正常应用输入，可构造配置不允许、未知 VL 和队列满等条件。

第 11 章　设计总结

11.1　总体架构

AFDX_top 采用单一 125 MHz 时钟，以发送核心、接收核心、服务通道、配置模块和时间基准组成端系统。发送和接收两侧都按每拍一字节组织数据通路，逐 VL 配置与状态存放在块 RAM 中，状态机按固定阶段完成读出、判决和写回。全设计通过 19 个 afdx_ram_sdp 实例承载载荷、配置、状态和协议文件，模块层次见表 3-2。

发送核心把消息存储与线路发送分开。分页缓存接纳应用消息，发送引擎按 VL 的 BAG 和队列状态调度，组帧器预读载荷并生成协议字段，双网 MAC 共用状态机和发送时刻。提前候选和帧头预备使允许时刻到来前完成控制准备；线路争用及其配置条件由第 3.7 节的预算给出。

接收核心为 A、B 两网分别设置 MAC、解析器和环形缓冲，共享 VL 判决与应用交付。载荷先试写，经过帧格式、配置、完整性和冗余判决后提交，拒绝时回退。每网独立保存序号状态，冗余管理决定有效副本的交付，异常分类与统计事件记录各帧的处理结果。

11.2　服务与主机控制

RTC、SNMP 和 615A 通过服务通道共享收发核心，服务报文与应用报文按各自 VL 配置参与发送调度和接收检查。RTC 在报文握手处采样时间戳，分拍完成时间格式换算与偏差计算；SNMP 通过请求与回应 RAM 完成 BER 解析、对象访问和回应组装；615A 以 TFTP 传输协议文件及加载区数据，并通过状态文件报告进度与结果。各项协议的处理范围和字段检查见第 7 章。

主机通过配置口管理 VL、服务参数和统计计数器。配置写在引擎许可的周期写入，配置读与计数器取样有固定时序；带宽、排队、缓存和交付约束由主机配置共同满足，编程步骤见第 8 章。顶层 GMII 字节流、事件端口和状态寄存器提供运行观察接口，其定义见第 4、10 章。

按上述结构，端系统以 2 442 112 位逻辑存储和逐拍一级组合深度的数据通路达到设计指标：每网每方向载荷容量 956.44 Mbps；线路空闲时端到端时延上界 26.360 μs、发送抖动为 0；争用时抖动由式 (3-3) 给出，满足配置约束时不超过 50 μs；128 条发送 VL 与 4096 条接收 VL 可全部配置并同时启用。综合资源、时序检查、功能测试和性能测量结果集中列于测试报告。

附录 A　源文件与默认参数

A.1　源文件

RTL 共 21 个 Verilog 文件，均在仓库 `rtl/` 目录。

表 A-1　RTL 源文件

文件	作用
`AFDX_top.v`	顶层：双网收发核心、服务通道、三项服务、配置与时间基准
`afdx_timebase.v`	周期计数 `now` 与粗计时 `now_c`
`afdx_cfg.v`	地址译码、寄存器、27 个计数器、配置表写握手
`afdx_svc.v`	应用与服务的消息轮询发送、按端口分发接收
`afdx_tx_core.v`	发送核心集成模块，例化发送侧各模块和 7 张表
`afdx_tx_buf.v`	消息分页写入、入队请求、失败退页
`afdx_tx_free.v`	空闲页 FIFO
`afdx_tx_engine.v`	BAG 调度：扫描、入队、授权、起始确认
`afdx_tx_builder.v`	组帧、IP 头校验和、载荷预读、页归还
`afdx_mac_tx.v`	双网发送 MAC：前导、FCS、帧间隔、欠载检测与异常帧终止
`afdx_crc32_d8.v`	逐字节 CRC32 组合逻辑
`afdx_rx_core.v`	接收核心集成模块，例化接收侧各模块和 5 张表
`afdx_mac_rx.v`	接收 MAC：找帧起始符、CRC 校验、剥离 FCS
`afdx_rx_parse.v`	帧头检查、试写环形缓冲、定类别
`afdx_rx_engine.v`	VL 查表、完整性检查、冗余管理、老化
`afdx_rx_deliver.v`	从环形缓冲逐字节交付
`afdx_ram_sdp.v`	简单双口同步 RAM，全设计唯一的 RAM 例化方式
`afdx_rtc.v`	实时时钟与 SNTP 主从对时
`afdx_ntp_fraction.v`	纳秒与 NTP 小数的逐位换算
`afdx_snmp.v`	SNMP 代理：BER 编解码、MIB、Set、Trap
`afdx_615a.v`	615A 目标端：TFTP、LUH/数据文件检查、上传与卸载

A.2 默认参数

表 A-2 顶层参数与默认容量

参数	默认值	含义
TX_PAGE_AW	8	发送缓存 256 页
TX_OFF_AW	9	每页 512 字节，共 128 KiB
LOOKAHEAD	512	提前选择窗口，512 拍（4.096 µs）
RX_RING_AW	12	每网接收环形缓冲 4 KiB
RX_DQ_AW	5	交付描述队列 32 项
发送 / 接收 VL	128 / 4096	接收映射表 65536 项
帧间隔	12 拍	96 ns
初始化	65538 拍	解除复位到 tx_ready，524.304 µs
SNMP 请求缓存	256 B	单变量绑定
615A 加载区	8 KiB	头文件区 2 KiB，LUR 区 512 B
615A 超时 / 重传	2 s / 1 次	可经寄存器修改
RTC 同步周期	125000 拍	1 ms，可经寄存器修改

附录 B　服务寄存器

基本寄存器、计数器和配置表地址见表 8-1，服务寄存器见表 B-1。RW 为可读写，RO 为只读。

表 B-1　服务寄存器

地址	名称	读写	含义
RTC			
0x80	CTRL	RW	位 0 启用，位 1 主端；写位 2 装入暂存时间
0x81	PERIOD	RW	从端请求间隔（拍），复位 125000
0x82	TX_VL	RW	发送 VL，低 7 位
0x83	UDP_PORT	RW	UDP 端口，复位 123
0x84	SEC	RW	写秒暂存值；读当前秒并锁存纳秒
0x85	NS	RW	写纳秒暂存值；读锁存的纳秒值
0x86	OFFSET_SEC	RO	最近偏差的有符号秒部分
0x87	OFFSET_NS	RO	最近偏差的纳秒余数
0x88	SYNC_COUNT	RO	从端校时次数
SNMP			
0x90	ENABLE	RW	位 0 启用代理
0x91	TX_VL	RW	回应与 Trap 的发送 VL
0x92	COMMUNITY_LENGTH	RW	1–16，复位 6
0x93–0x96	COMMUNITY_0–3	RW	community 内容，复位为 public
0x97	SAMPLE_CYCLE	RO	上次 MIB 读取时的 now
0x98	UPTIME	RO	sysUpTime，单位 10 ms
0x99	REQUESTS	RO	被认领的请求数
0x9A	BAD_COMMUNITY	RO	community 不符次数
0x9B	TRAP_ENABLE	RW	位 0 启用 Trap
0x9C	TRAPS_SENT	RO	已发送 Trap 数
0xA0–0xA3	DESCRIPTION_0–3	RO	sysDescr 字符串
615A			
0xB0	ENABLE	RW	位 0 启用
0xB1	TX_VL	RW	发送 VL
0xB2	STATUS	RO	位 1:0 空闲/进行中/成功/失败；位 15:8 原因码
0xB3	LOADED_BYTES	RO	本次已写字节数
0xB4	MEMORY_ADDRESS	RW	加载区读回地址，低 13 位
0xB5	MEMORY_DATA	RO	加载区读回字节
0xB6	LUS_COUNTER	RO	本次状态文件数
0xB7	RETRY_TOTAL	RO	累计超时重传次数
0xB8	REQUEST_PORT	RW	TFTP 请求端口，复位 59
0xB9	TIMEOUT_CYCLES	RW	超时拍数，复位 250000000
0xBA	RETRY_LIMIT	RW	重传上限，复位 1
0xBB	PROTOCOL_VERSION	RW	A4 或 A3

附录 C　内部接口信号

本附录逐信号定义第 4.7 节汇总的内部接口。

C.1　消息接口

服务通道 afdx_svc 把选中的消息以字节流交给发送核心，见表 C-1。没有服务报文时这组信号与应用口组合直通。

表 C-1　消息接口（afdx_svc → afdx_tx_buf）

信号	位宽	含义
m_valid、m_ready	1、1	字节握手；m_ready 只在 tx_buf 处于 IDLE、RECV、DRAIN 时为 1
m_data、m_last	8、1	消息字节、末字节标记
m_vl	7	发送 VL 序号，首字节取样
m_port_en、m_sport、m_dport	1、16、16	为 1 时用消息自带 UDP 端口；首字节取样

C.2　入队与授权

afdx_tx_buf 写完消息后把描述写入 tx_desc，再向引擎发入队请求；引擎选中一条消息后把整帧字段一次交给组帧器，组帧器在帧真正起始时回报起始时刻，见表 C-2。

表 C-2　入队、授权和起始回报接口

信号	位宽	含义
入队（*tx_buf* → *tx_engine*，请求应答）		
enq_valid	1	保持到 enq_ack
enq_vl、enq_head、enq_len	7、8、11	VL 序号、消息首页号、字节数
enq_ack、enq_result	1、3	单拍应答；0 收下，1 VL 未启用，2 队列满，3 超长（4 无空闲页由 tx_buf 自行判定）
tx_desc[43:0]	44	{len[10:0], port_en, sport[15:0], dport[15:0]}，以首页号为地址

接下页

表 C-2 （续）

信号	位宽	含义
授权（*tx_engine* → *tx_builder*，单槽交接）		
grant_valid、grant_ready	1、1	grant_ready = ¬pending，即“下一帧”位置空闲
grant_a、grant_b	1、1	两网启用位（配置字 0 的 [1]、[2]）
grant_timed、grant_time	1、32	为 1 时帧不得早于 grant_time 起始；为 0 表示立即
grant_vlid	16	配置字 2
grant_src、grant_dst	32、32	配置字 3、4
grant_sport、grant_dport	16、16	port_en 为 1 取消息自带端口，否则取配置字 5
grant_len、grant_sn、grant_page	11、8、8	载荷字节数、帧序号、首页号
起始回报（*tx_builder* → *tx_engine*）		
start_valid、t_start	1、32	单拍脉冲；t_start 为首个前导字节出现那一拍的 now

C.3 组帧器与 MAC

组帧器以字节流把目的 MAC 到 SN 的帧内容交给 MAC，MAC 决定何时取走，见表 C-3。

表 C-3 帧字节接口（tx_builder ↔ mac_tx）

信号	位宽	含义
s_valid、s_ready	1、1	字节握手；s_ready 在 byte_en= 1 且满足以下任一条件时为 1：前导末拍；DATA 且 last_byte= 0；DRAIN
s_data_a、s_data_b	8、8	两网字节，仅第 11 字节不同
s_last	1	与 SN 字节同拍
s_en_a、s_en_b	1、1	起始拍取样，选择本帧发往哪一网
tx_sof、tx_eof	1、1	首个前导字节、帧尾（FCS 发完）的单拍脉冲
tx_underrun	1	数据阶段上游未备好字节的欠载指示

C.4 帧描述与交付队列

每网解析器对完好帧给出一份 95 位帧描述，引擎取走后判决并回送提交或回退；通过的帧在交付队列中登记一项，见表 C-4。

表 C-4 帧描述与交付队列项

字段	位宽	含义
帧描述（*rx_parse* → *rx_engine*，单槽交接，高位在前）		
vlid	16	目的 MAC 第 4–5 字节
sn	8	帧末 SN
sport、dport	16、16	UDP 端口
n	11	载荷字节数
start	12	本帧载荷在环形缓冲中的起点
arrival	16	帧尾时刻的 now_c
desc_valid、desc_take	1、1	交接握手
resolve_valid、resolve_commit	1、1	引擎判决：提交则 wr_commit 前进到本帧末，否则 wr_trial 退回
交付队列项（*rx_engine* → *rx_deliver*，*32* 项寄存器）		
net	1	0 为 A 网，1 为 B 网
start、n	12、11	环形缓冲起点和字节数
idx	12	接收 VL 序号
sport、dport	16、16	UDP 端口

交付口 d_* 的字段与应用接收口相同。服务通道把它同时广播给应用和三个服务，服务在首字节同拍以组合信号 svc_rx_claim 认领；认领结果寄存到末字节，被认领的消息不出现在应用口。

C.5 服务发送总线

三个服务的发送口打包成一组总线接到 afdx_svc，按 RTC、SNMP、615A 从低位到高位拼接，见表 C-5。各服务内部用同一套字节流握手驱动自己的那一段。

表 C-5 服务发送总线 svc_tx_*

信号	位宽	拼接
svc_tx_valid、_ready、_last、_port_en	各 3×1	[0] RTC，[1] SNMP，[2] 615A
svc_tx_data	3×8	[7:0] RTC，[15:8] SNMP，[23:16] 615A
svc_tx_vl	3×7	[6:0]、[13:7]、[20:14]
svc_tx_sport、svc_tx_dport	各 3×16	[15:0]、[31:16]、[47:32]

附录 D　术语与参考文献

D.1　术语

表 D-1　本文专用术语

术语	含义
拍	一个 125 MHz 时钟周期，8 ns
PSN	同一网上同一 VL 上一帧的序列号
试写 / 提交 / 回退	载荷先暂存于环形缓冲；通过检查后提交生效，拒绝时回退撤销
候选	调度引擎选出、等待授权给组帧器的 VL
`pend_vl`	已授权但尚未开始发送的 VL
`cfg_ok`	引擎在本拍不发出配置表读的指示
有效副本	一条消息在某一网上的、未被链路动作改动且接收端允许接收的副本

D.2　参考文献

[1] ARINC Specification 664 Part 7: Avionics Full Duplex Switched Ethernet Network, 2005-06-27.

[2] ARINC Report 615A-2: Software Data Loader Using Ethernet Interface, 2002-05-10.

[3] ARINC Report 665-1: Loadable Software Standards.

[4] RFC 1350: The TFTP Protocol (Revision 2), 1992.

[5] RFC 2347: TFTP Option Extension, 1998.

[6] RFC 1157: A Simple Network Management Protocol (SNMP), 1990.

[7] RFC 3416: Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP), 2002.

[8] RFC 3418: Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), 2002.

[9] RFC 4330: Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 for IPv4, IPv6 and OSI, 2006.

[10] IEEE Std 802.3: IEEE Standard for Ethernet.

[11] 中科亿海微. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 创新设计赛道选题指南.