

MeshWave AX3000

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

1 产品概览

MeshWave AX3000 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

项目	本型号参数
型号与识别	双频 Wi-Fi 6 路由器，硬件版本 MW3-R2
供电规格	必须使用 12 V 2 A 直流适配器，接口为内正外负
温度范围	工作环境温度为 0 至 40 摄氏度
兼容能力	2.4 GHz 支持 WPA2/WPA3 混合模式，访客网络仅支持 WPA2
日志与存储	网络设备运行日志最多保留 20 天，导出文件前缀为 MESHWAVE_AX3000-LOG

2 初次设置与功能

1. 主节点接通光猫后等待蓝灯常亮，再使用 MeshWave 应用扫描底部二维码。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 最多组建 4 个节点，有线回程时必须连接 LAN2 端口。
4. 日常使用时每 50 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK107。

3 供电与兼容性

必须使用 12 V 2 A 直流适配器，接口为内正外负。

工作环境温度为 0 至 40 摄氏度。

2.4 GHz 支持 WPA2/WPA3 混合模式，访客网络仅支持 WPA2。

网络设备运行日志最多保留 20 天，导出文件前缀为 MESHWAVE_AX3000-LOG。

4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

维护项目	执行要求
例行检查	建议每 30 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘
备份与恢复	恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK107

5 故障诊断

现象	判断与处理
状态指示异常	状态灯红色每两秒闪一次表示主节点无法获取上级网络地址
配置写入提示	状态灯黄色长亮 3 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电
设备无响应	通电状态下按住 RESET 孔 8 秒，黄灯亮起后松开
连续启动失败	若连续 4 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D216 后联系支持

6 保修与服务

主机有限保修 24 个月，雷击或错误电压造成的损坏不在范围内。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV506。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

7 安全要求

安全警告：设备四周应保留 8 厘米空间，不得放入弱电箱密闭运行。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。