

NovaBook 14 Pro

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

1 产品概览

NovaBook 14 Pro 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

项目	本型号参数
型号与识别	14.5 英寸 2880x1800 OLED 屏幕，产品代码 NBP14-26
供电规格	随机电源适配器为 100 W，左右两个 USB-C4 端口均可为整机充电
温度范围	建议在 5 至 35 摄氏度环境中为电池充电
兼容能力	两个 USB-C4 端口都支持 DisplayPort 2.1，HDMI 口最高输出 4K 120 Hz
日志与存储	笔记本电脑运行日志最多保留 17 天，导出文件前缀为 NOVABOOK_14_PRO-LOG

2 初次设置与功能

1. 首次启动必须连接 100 W 适配器，并保持电源键按下 2 秒。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 创作模式允许处理器与显卡合计功耗达到 72 W，但必须接通电源。
4. 日常使用时每 35 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK104。

3 供电与兼容性

随机电源适配器为 100 W，左右两个 USB-C4 端口均可为整机充电。

建议在 5 至 35 摄氏度环境中为电池充电。

两个 USB-C4 端口都支持 DisplayPort 2.1，HDMI 口最高输出 4K 120 Hz。

笔记本电脑运行日志最多保留 17 天，导出文件前缀为 NOVABOOK_14_PRO-LOG。

4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

维护项目	执行要求
例行检查	建议每 75 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘
备份与恢复	恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK104

5 故障诊断

现象	判断与处理
状态指示异常	电源灯连续五次白色短闪表示 BIOS 恢复映像校验失败
配置写入提示	状态灯黄色长亮 5 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电
设备无响应	关机后同时按住 Fn 和电源键 15 秒可重置嵌入式控制器
连续启动失败	若连续 5 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D213 后联系支持

6 保修与服务

OLED 面板亮点政策适用 12 个月，静态画面造成的烧屏不属于亮点故障。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV503。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

7 安全要求

安全警告：高性能运行时不得遮挡转轴出风口，并应保留至少 10 厘米散热空间。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。