

PowerBrick 120

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

1 产品概览

PowerBrick 120 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

项目	本型号参数
型号与识别	双口氮化镓充电器，型号代码 POW10-S
供电规格	USB-C1 单口最高 88 W，多口同时使用时主口至少保留 58 W
温度范围	满载工作允许外壳表面温度最高 58 摄氏度
兼容能力	USB-C1 支持 PD 3.0 与 PPS，USB-A 最高 22 W
日志与存储	供电设备运行日志最多保留 25 天，导出文件前缀为 POWERBRICK_STANDARD-LOG

2 初次设置与功能

1. 使用高功率输出前确认线缆具有 3 A E-Marker 标识。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 低电流模式需长按侧键 3 秒，绿灯常亮后生效。
4. 日常使用时每 40 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK129。

3 供电与兼容性

USB-C1 单口最高 88 W，多口同时使用时主口至少保留 58 W。

满载工作允许外壳表面温度最高 58 摄氏度。

USB-C1 支持 PD 3.0 与 PPS，USB-A 最高 22 W。

供电设备运行日志最多保留 25 天，导出文件前缀为 POWERBRICK_STANDARD-LOG。

4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

维护项目	执行要求
例行检查	建议每 90 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘
备份与恢复	恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK129

5 故障诊断

现象	判断与处理
状态指示异常	指示灯红白交替闪烁 5 次表示输入电压异常
配置写入提示	状态灯黄色长亮 5 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电
设备无响应	拨下全部线缆并静置 50 秒可复位保护状态
连续启动失败	若连续 2 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D238 后联系支持

6 保修与服务

主体有限保修 24 个月，非授权拆机和错误供电不在范围内。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV528。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

7 安全要求

安全警告：满载时必须使用独立墙插，不得覆盖散热面或与加热设备共用排插。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。