

TerraBook 13

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

1 产品概览

TerraBook 13 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

项目	本型号参数
型号与识别	16.0 英寸显示屏，主板代码 TER03-S
供电规格	随机适配器为 65 W，仅标有闪电图标的 USB-C 口支持整机充电
温度范围	电池充电环境温度为 10 至 32 摄氏度
兼容能力	支持 DisplayPort 1.4，右侧 USB-C 不支持外接显示器
日志与存储	笔记本电脑运行日志最多保留 28 天，导出文件前缀为 TERRABOOK_13_STANDAR D-LOG

2 初次设置与功能

1. 连接原装适配器后短按电源键，并等待键盘背光闪烁 5 次。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 性能模式将整机功耗限制设为 56 W，必须接通电源才能启用。
4. 日常使用时每 50 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK115。

3 供电与兼容性

随机适配器为 65 W，仅标有闪电图标的 USB-C 口支持整机充电。

电池充电环境温度为 10 至 32 摄氏度。

支持 DisplayPort 1.4，右侧 USB-C 不支持外接显示器。

笔记本电脑运行日志最多保留 28 天，导出文件前缀为 TERRABOOK_13_STANDARD-LOG。

4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

维护项目	执行要求
例行检查	建议每 60 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘
备份与恢复	恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK115

5 故障诊断

现象	判断与处理
状态指示异常	电源灯连续 6 次琥珀色短闪表示适配器握手失败
配置写入提示	状态灯黄色长亮 6 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电
设备无响应	关机后按住 Fn 和电源键 11 秒可重置嵌入式控制器
连续启动失败	若连续 4 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D224 后联系支持

6 保修与服务

主体有限保修 30 个月，非授权拆机和错误供电不在范围内。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV514。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

7 安全要求

安全警告：高负载运行时不得遮挡转轴出风口，清洁前必须关机并断电。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。