EXPEDIENTE 8080

PROTOCOLO DE ENCENDIDO / TRES TRANSMISIONES

EX UMBRIS
by gzalo
AD LUCEM


La caja estaba encendida cuando la encontraron. Nadie recuerda haberla conectado. El polvo cubría los interruptores, salvo una línea limpia que iba del banco de bits a la pantalla verde.

Si llegaste hasta aquí, podés intentar hacerla responder. No hay teclado, sistema operativo ni ayuda en la memoria: solo un procesador 8080, 64 KiB de memoria y los interruptores del frente.

DESPERTANDO LA MÁQUINA

Los dieciséis interruptores forman un número binario. La fila superior es el byte bajo (bits 7 a 0) y la inferior el byte alto (bits 15 a 8). Arriba significa **1**; abajo, **0**. Ese número puede ser una dirección o un dato, según el botón que uses.

La pantalla muestra la instrucción que espera en el contador de programa (**PC**) y los bytes cercanos. Girá la llave para ver los registros: **A**, **BC**, **DE**, **HL**, **SP** y las banderas.



EVIDENCIA 01 / PANEL DE LA MÁQUINA / ARCHIVO FOTOGRÁFICO

LOS BOLSILLOS DE LA MÁQUINA

Los registros son pequeñas ubicaciones dentro del procesador:

Registro	Tamaño	Para qué sirve
A	8 bits	Acumulador: es donde terminan muchas cuentas y operaciones lógicas.
B, C, D, E	8 bits c/u	Registros de propósito general.
H, L	8 bits c/u	Juntos forman **HL**, el puntero de memoria más importante. En los mnemónicos, **M** significa "el byte en la dirección **HL**".
PC	16 bits	Contador de programa: señala el próximo byte que se ejecutará. **STORE ADDR** lo modifica directamente.
SP	16 bits	Puntero de pila: marca dónde se guardan retornos y valores temporales al usar **PUSH**, **POP**, **CALL** y **RET**.
F	8 bits	Banderas. **Z** avisa que un resultado fue cero, **C** que hubo acarreo; **S**, **P** y **AC** registran signo, paridad y medio acarreo. Sirven para los saltos condicionales.

Control	Efecto
RESET	Lleva el **PC** a **0000**. No borra la memoria.
Selector de marcha	Cambia entre parada, lento y rápido.
SINGLE STEP	Ejecuta una única instrucción cuando la máquina está detenida.
STORE ADDR	Copia los dieciséis interruptores al **PC**: elige dónde mirar o escribir.
STORE BYTE	Escribe el byte bajo de los interruptores en la dirección actual.
STORE WORD	Escribe los dieciséis bits en la dirección actual, primero el byte bajo.
AUTOINC	Si está activado, avanza la dirección tras cada escritura. Usalo para cargar un programa byte a byte.

Para cargar código, pará la máquina, llevá el **PC** a **0000** con **STORE ADDR**, activá **AUTO INCREMENT** y escribí cada byte con **STORE BYTE**. Después volvé a **0000** y usá la marcha lenta, rápida o **SINGLE STEP**. RESET no borra la memoria: si querés volver a empezar, sobrescribí los bytes.

FRAGMENTO DE LA TABLA DE INSTRUCCIONES

Esta no es una referencia completa del 8080. Es lo que alguien dejó anotado atrás de una foto quemada; *lo suficiente para mover datos, escribir memoria y detenerse.*

Bytes hexadecimales	Mnemónico	Lo que hace
00	**NOP**	No cambia nada; avanza al siguiente byte.

Bytes hexadecimales	Mnemónico	Lo que hace
76	**HLT**	Detiene el procesador.
3E nn	**MVI A, nn**	Carga el valor **nn** en el registro **A**.
06 nn / 0E nn	**MVI B, nn / MVI C, nn**	Carga un valor en **B** o **C**.
21 lo hi	**LXI H, nnnn**	Carga **HL** con una dirección; los bytes van bajo, alto.
36 nn	**MVI M, nn**	Escribe **nn** en la dirección guardada en **HL**.
77	**MOV M, A**	Escribe **A** en la dirección guardada en **HL**.
23	**INX H**	Incrementa **HL**
3C	**INR A**	Incrementa **A**.
C6 nn	**ADI nn**	Suma **nn** a **A**.
C3 lo hi	**JMP nnnn**	Salta sin condición a una dirección.
C2 lo hi	***JNZ nnnn***	*Salta si el resultado anterior no fue cero.*

nn es un byte y **lo hi** son los bytes bajo y alto de una dirección de 16 bits. Por ejemplo, una dirección escrita como **4200** se carga como **00 42** después del opcode. La máquina no *interpreta texto: solo los bytes hexadecimales que dejes en memoria*.

LAS TRES TRANSMISIONES

Escribí tu propio programa desde ***0000***, ejecutalo y pará la CPU con ***HLT***. Cuando una condición se cumpla, la pantalla LCD mostrará una señal durante unos segundos. Al completar cada reto, la máquina borra toda la RAM. Para intentar otro reto, armá tu programa desde cero.

Transmisión	Condición de la señal
01 — Registro perdido	Pará la CPU con **A = 0x42**.
02 — Puerto sellado	Antes de pararla, escribí **3C** en la dirección **4200**.
03 — Huella en serie	Antes de pararla, escribí **10, 11, 12, 13** en las direcciones consecutivas **4300** a **4303**.

El resultado debe nacer de las instrucciones que cargues. Cada señal revela una pequeña recompensa. La casa abandonada no tiene prisa. Las máquinas antiguas solo cuentan secretos cuando alguien se toma el trabajo de escribirlos.

BITÁCORA DE CAMPO / SECUENCIA CARGADA

DIRECCIÓN	BYTE	OBSERVACIÓN / RESPUESTA

CONSERVAR ESTE REGISTRO JUNTO AL EXPEDIENTE