

Soyutlama

Her adımda bütün belleği göster

başlangıç				7	6	5
hedef				6	5	7

#	Program	Bellek	okunan
		5 4 3 2 1 0	
	başlangıç	? ? ? 7 6 5	
1		? ? ? 7 6 5	
2	0 nonun içeriğini oku	? ? ? 7 6 5	5
3	2 noya okudugunu yaz	? ? ? 5 6 5	
4		? ? ? 5 6 5	
5	1 nonun içeriğini oku	? ? ? 5 6 5	6
6	2 noya okudugunu yaz	? ? ? 6 6 5	
7		? ? ? 6 6 5	
	sonuç	? ? ? 6 6 5	

Her adımda bellek içeriğini yazıyoruz.

Soyutlama

Bellekte sadece değişimleri göster

başlangıç				7	6	5
hedef				6	5	7

#	Program	Bellek	okunan
		5 4 3 2 1 0	
	başlangıç	? ? ? 7 6 5	
1			
2	0 nonun içeriğini oku		5
3	2 noya okudugunu yaz		
4			
5	1 nonun içeriğini oku		6
6	2 noya okudugunu yaz		
7			
	sonuç	? ? ? 6 6 5	

Daha okunur olması için

- Eğer değer değişirse, yeni değeri yazıyoruz.
- Eğer değişim yoksa boş bırakıyoruz.

Boşun değeri daha önceki en son değişimdeki değerdir.

Sorular:

- 5 nollunun içeriği 1. adımda nedir?
- 5 nollunun içeriği 2. adımda nedir?
- 5 nollunun içeriği 3. adımda nedir?
- 5 nollunun içeriği 4. adımda nedir?
- 2 nollunun içeriği 1. adımda nedir?
- 2 nollunun içeriği 2. adımda nedir?
- 2 nollunun içeriği 4. adımda nedir?
- 0 nollunun içeriği 4. adımda nedir?

Soyutlama

Oku ve Yaz kısaca R ve W

başlangıç				7	6	5
hedef				6	5	7

#	Program	Bellek	okunan
		5 4 3 2 1 0	
	başlangıç	? ? ? 7 6 5	
1			
2	R0		5
3	W2		
4			
5	R1		6
6	W2		
7			
	sonuç	? ? ? 6 6 5	

"0 nonun içeriğini oku" yerine "R0".

"2 noya okudugunu yaz" yerine "W2".

R: okuma anlamındaki "Read" den geliyor.

W: yazma anlamındaki "Write" dan geliyor.

Sorular:

7. satırda R4, 8. satırda W4 olsaydı sonuc ne olurdu?
7. satırda W4, 8. satırda R4 olsaydı sonuc ne olurdu?