組立図・接続案内

TC IO Rev C 100 × 100 mm / 部品面から見た配置図を後続ページに収録

基板はPiに重ねるHATではありません。Piの40端子番号に対応した電線で接続する独立基板です。基板にコネクタは取り付けません。部品面から見た配置図は反転せずに使用します。

IC・抵抗・コンデンサ・VRの表面実装50点を依頼する方針です。コネクタは使わず、電線直結用の穴を残します。調達部品・実装対応・CPLの中心と回転は未確認です。現時点では実装注文には使えません。

受取後の検品・初回接続

1. 実装品を受け取ったら、部品面の番号・型番・向きを確定済みBOMと照合します。

2. ICのピン1、VRの向き、チップ抵抗/コンデンサの実装を確認します。コンデンサは無極性MLCCです。

3. 無通電で短絡・はんだブリッジを確認します。コネクタ部品は実装せず、角パッドが1番の配線穴へ必要な電線を接続します。

4. JP1は開放。センサ・DRV・ポイントを未接続にして、3.3Vと起動時の出力禁止を測定します。

5. RCパルス幅を確認し、センサ1個、DRVのダミー負荷、ポイント1台の順に試験します。

電線直結用パッド

端子	接続先 / ピン順
J1	Pi 4の端子番号と対応する配線穴。必要な信号だけ接続。5V端子は本基板では未接続。
J2/J3、J4/J5	上側外側A/B、上側内側A/B。
J6/J7、J8/J9	下側外側A/B、下側内側A/B。
J2〜J9共通	1=GND、2=センサ3.3V、3=アナログOUT。
J10/J11、J12/J13	上側外側/内側、下側外側/内側のDRVロジック出力。
J10〜J13共通	1=GND、2=IN1、3=IN2。12Vやポイントの青白線は接続しない。
J14	1=GND、2=3.3V、3=SDA、4=SCL。将来用。
JP1	センサ給電用の開放パッド。電流予算の確認までは接続しない。ヘッダ部品なし。
TP1 / TP2	1=CLR_N / POWER_GOOD、2=GND。
TP3〜TP6	1=各チャンネルQパルス、2=GND。

取付・初回確認

取付穴は直径3.2mm、中心間隔92×92mm。穴中心は外形から各4mmです。配置図を原寸印刷する場合は倍率100%とし、外形が100mmになることを実測してください。

Webアプリの実機GPIO出力は未実装です。DRV8871と12V負荷回路は基板外です。資料だけで転換完了や正常動作が保証されるものではありません。

パルス幅の個別調整

VR1〜VR4は、ポイント駆動パルスの長さを調整します。センサA→Bの時間判定やLED切替間隔を調整するVRではありません。

VR	対象チャンネル	測定端子
VR1	上側・外側（UP_OUT）	TP3の1番と2番GND
VR2	上側・内側（UP_IN）	TP4の1番と2番GND
VR3	下側・外側（LOW_OUT）	TP5の1番と2番GND
VR4	下側・内側（LOW_IN）	TP6の1番と2番GND

調整方法

1. ポイントと12V負荷電源を外し、ARMを解除して通電要求を禁止します。測定には3.3Vの試験信号とオシロスコープ等が必要です。GPIOドライバはまだ未実装です。

2. VRを最小抵抗側に設定します。回転方向は採用部品の端子図・実物で確認してください。VRの調整はパルスが出ていない状態で行います。

3. 測定準備後にARMを許可し、対象チャンネルへ単発トリガを与え、TPのQパルス幅を測ります。まず約50msへ合わせます。

4. 再びARMを解除してVRを少しずつ調整し、同じ測定を繰り返します。ほかの3系統も個別に確認します。


5. 最小・中間・最大位置、想定する電源・温度条件でパルス幅を確認します。100msを超える場合は負荷を接続せず、R/Cを再設計します。

6. その後、ドライバのダミー負荷試験と実物ポイントの転換試験を行い、必要最小限のパルス幅を選びます。

可変範囲と保護の限界

典型式 t≈0.7RC では約49.35〜82.25ms。固定R±1%、C±5%、VR±10%を仮定した最大は約90.34msですが、IC係数、MLCCのDCバイアス・温度特性は含みません。100ms以下の保証値ではありません。X7Rの温度変化+15%も乗算すると、容量±5%で約103.89ms、±10%で約108.83msとなるため、定数・素子の再検討が必要です。

VRの2番（摺動端子）と3番を接続しています。摺動接点だけが離れた場合は全抵抗側へ戻る構成です。抵抗体や配線自体の断線、全故障に対する保護を保証するものではありません。


3.3V ONLY / NO 12V
SENSORS: GND/VCC/AN
JP1
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
VR1
VR2
VR3
VR4
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
G/1/2
G/1/2
G/1/2
G/1/2
DRV LOGIC ONLY
TC IO REV C – 100x100