Вопрос 04. Наблюдатели динамических систем. Наблюдатель Люенбергера

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1 Постановка и мотивация **1**

2 Определения и обозначения **2**

3 Задача наблюдения и наблюдаемость **2**
3.1 Восстанавливающий функционал 2
3.2 Критерий грамиана 3
3.3 Ранговый критерий и дуальность 4

4 Устойчивость по спектру **4**

5 Наблюдатель полного порядка **5**
5.1 Определение и обоснование структуры 5
5.2 Назначение спектра наблюдателя 6
5.3 Многомерный случай: редукция к одному измерению 8

6 Наблюдатель Люенбергера пониженного порядка **9**
6.1 Построение 9
6.2 Назначение спектра 10

7 Принцип разделения **11**
7.1 Регулятор по оценке и полный наблюдатель 11
7.2 Пониженный наблюдатель в контуре 12

8 Вычислительная сторона **12**

9 Разобранные задачи **12**

10 Вопросы, которые стоит ожидать **13**

11 Источники **13**

1 Постановка и мотивация

Сквозной объект вопроса — линейная стационарная система

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx, \tag{1}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times k}$, $C \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\operatorname{rank} C = m < n$: измерений меньше, чем компонент состояния. Вход $u(t)$ формируется управляющим устройством и точно известен; регистрируется выход $y(t)$; состояние $x(t)$ целиком не измеряется. Задача вопроса — восстановить

$x(t)$ по u и y: когда это возможно, как сделать это динамической системой и какова скорость сходимости.

Потребность возникает в двух ситуациях. Управление по выходу: закон $u = -Kx$ стабилизирует систему, но нереализуем, ведь x не измеряется; замена — $u = -K\hat{x}$, и принцип разделения (раздел 7) показывает, что она не портит спектр замкнутой системы. Это мост к вопросу 06 (оптимальное управление, принцип максимума): та же задача управления решается там при тех же неполных измерениях. Фильтрация: измерения содержат шум, и тогда нужна оценка оптимальная по дисперсии ошибки — фильтр Калмана—Бьюси, мост к вопросу 08 (корреляционная теория). Техника вопроса опирается на евклидову норму и скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$ (вопрос 09); конспект самодостаточен.

Сквозной пример — двойной интегратор. Материальная точка движется под действием силы u; x_1 — положение, x_2 — скорость. Измеряется положение:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (n = 2,\ m = k = 1). \tag{2}$$

Скорость по положению не видна напрямую — но видна косвенно, через динамику: $\dot{y} = x_2$. Такую косвенную информацию и извлекает наблюдатель.

2 Определения и обозначения

Обозначения. $\Phi(t, t_0) = e^{A(t-t_0)}$ — переходная матрица системы (1); $\gamma(t)$ — вес восстанавливающего функционала; $\alpha \in \mathbb{R}^n$ — вектор функционала наблюдения. Матрица наблюдаемости (столбцы блочные, размер $n \times nm$) и грамиан наблюдаемости:

$$\mathcal{O} = \left[C^{\mathsf{T}},\ A^{\mathsf{T}}C^{\mathsf{T}},\ \ldots,\ (A^{\mathsf{T}})^{n-1}C^{\mathsf{T}}\right], \qquad M(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\mathsf{T}}(t, t_0)\, C^{\mathsf{T}} C\, \Phi(t, t_0)\, dt. \tag{3}$$

$\chi_F(\lambda) = \det(\lambda E - F)$ — характеристический многочлен; $\varphi_{\text{ж}}$ — желаемый многочлен со старшим коэффициентом 1, выбираемый проектировщиком (индекс «ж» — от слова «желаемый»); E — единичная матрица нужного размера. Оценка состояния — $\hat{x}$, ошибка наблюдения — $\varepsilon = x - \hat{x}$; V — матрица усиления наблюдателя ($n \times m$ у наблюдателя полного порядка, $(n-m) \times m$ у пониженного). Для наблюдателя пониженного порядка: $W \in \mathbb{R}^{(n-m)\times n}$ — дополняющий блок, строки которого вместе со строками C образуют базис $\mathbb{R}^n$; $(\widetilde{C}, D) = (C; W)^{-1}$, то есть $\widetilde{C}$ — $n \times m$, D — $n \times (n-m)$; $\zeta = Wx$ — неизмеряемая часть состояния, $\hat{\zeta}$ — её оценка, $\zeta_2 = \hat{\zeta} - Vy$. Усиление обратной связи $u = -K\hat{x}$ вводится только в разделе 7.

3 Задача наблюдения и наблюдаемость

3.1 Восстанавливающий функционал

Пусть на отрезке $[t_0, t_1]$ известны $u(t)$ и $y(t)$. Разложим выход по $x(t_1)$ (переходная матрица обратима, так удобнее): $x(t) = \Phi(t, t_1)\, x(t_1) + \bar{x}(t)$, где $\bar{x}(t) = -\int_t^{t_1} \Phi(t, \tau)\, Bu(\tau)\, d\tau$ целиком определяется известным входом, и $y(t) = C\Phi(t, t_1)\, x(t_1) + \bar{y}(t)$ с известной $\bar{y}(t) = C\bar{x}(t)$. Отделив её, ищем оценку функционала $\alpha^{\mathsf{T}} x(t_1)$ в классе интегральных функционалов от свободной составляющей выхода с весом $\gamma(t)$:

$$\int_{t_0}^{t_1} \gamma^{\mathsf{T}}(t)\, \bigl(y(t) - \bar{y}(t)\bigr)\, dt = \alpha^{\mathsf{T}} x(t_1). \tag{4}$$

Подстановка $y - \bar{y} = C\Phi(t, t_1)x(t_1)$ (здесь $\Phi(t, t_1) = e^{A(t-t_1)}$) показывает: равенство (4) выполнено для всех $x(t_1)$ тогда и только тогда, когда вес удовлетворяет интегральному уравнению

$$\int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\intercal}(t, t_1)\, C^{\intercal}\, \gamma(t)\, dt = \alpha. \tag{5}$$

Вопрос о восстановлении произвольного функционала свёлся к разрешимости уравнения (5) относительно γ.

Определение 3.1. Система $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ называется наблюдаемой на $[t_0, t_1]$, если интегральное уравнение относительно веса разрешимо при любом правом члене $\alpha \in \mathbb{R}^n$ (то есть любой линейный функционал от $x(t_1)$ восстанавливается по измерениям на $[t_0, t_1]$). Эквивалентная форма: по y на $[t_0, t_1]$ однозначно определяется $x(t_0)$.

Две формы равносильны: из восстановимости любого функционала следует восстановимость каждой компоненты $x(t_0) = \Phi(t_0, t_1)x(t_1)$, и наоборот.

Определение 3.2. Событие (t_0, x_0) называется ненаблюдаемым, если выход свободного движения из $x(t_0) = x_0$ тождественно равен нулю: $y(t; t_0, x_0, 0) \equiv 0$ при $t \geq t_0$ [26].

Содержательно: ненаблюдаемое ненулевое начальное состояние неотличимо от нулевого — оба дают нулевой выход, и никакая процедура оценивания их различить не сможет. Для стационарной системы свободный выход $Ce^{A(t-t_0)}x_0$ аналитичен, поэтому обращение в нуль на $[t_0, t_1]$ и при всех $t \geq t_0$ — одно и то же.

Замечание 3.3. **Наблюдаемость — не единственный разумный взгляд на задачу оценивания.** Калман различает два свойства: наблюдаемость позволяет определить состояние в момент t_0 по *будущим* значениям выхода, а восстанавливаемость (англ. *reconstructibility*) — по *прошлым* значениям. В задачах фильтрации естественна вторая: оценивается настоящее состояние по уже накопленным измерениям. Для систем с постоянными матрицами понятия совпадают (матрица e^{At} обратима), и в дальнейшем различие не играет роли; обозначение «наблюдаемость» сохраняется как основное.

3.2 Критерий грамиана

Теорема 3.4 (критерий грамиана наблюдаемости)**.** *Система наблюдаема на $[t_0, t_1]$ тогда и только тогда, когда матрица $M(t_0, t_1)$ невырождена. Тогда*

$$x(t_0) = M^{-1}(t_0, t_1) \int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\intercal}(t, t_0)\, C^{\intercal}\, \bigl(y(t) - \bar{y}(t)\bigr)\, dt, \tag{6}$$

где $\bar{y}$ — известная составляющая выхода от входа.

Доказательство. **Необходимость.** Пусть $Mx_0 = 0$ для некоторого x_0. Тогда

$$0 = x_0^{\intercal} M x_0 = \int_{t_0}^{t_1} x_0^{\intercal} \Phi^{\intercal}(t, t_0) C^{\intercal} C \Phi(t, t_0) x_0\, dt = \int_{t_0}^{t_1} \bigl\| C\Phi(t, t_0)x_0 \bigr\|^2\, dt.$$

Подынтегральная функция непрерывна и неотрицательна, значит $C\Phi(t, t_0)x_0 \equiv 0$ на $[t_0, t_1]$, то есть свободный выход от x_0 тождественно нулевой. Если $x_0 \neq 0$, состояния x_0 и 0 неотличимы по выходу и наблюдаемости (определение 3.1) нет. Следовательно, из разрешимости задачи восстановления следует $\ker M = \{0\}$.

Достаточность. Пусть M невырождена. Умножим $y(t) - \bar{y}(t) = C\Phi(t,t_0)x(t_0)$ слева на $\Phi^{\mathsf{T}}(t,t_0)C^{\mathsf{T}}$ и проинтегрируем по $[t_0,t_1]$: получим $\int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\mathsf{T}}C^{\mathsf{T}}(y-\bar{y})\,dt = Mx(t_0)$, откуда $x(t_0)$ выражается по формуле (6), и состояние определяется однозначно. □

Формула (6) даёт точную оценку за конечное время, но лишь без помех и при точно известных матрицах: малая ошибка данных умножается на $\|M^{-1}\|$. Асимптотические наблюдатели ниже переносят оценивание в динамику и работают устойчивее.

3.3 Ранговый критерий и дуальность

Теорема 3.5 (ранговый критерий наблюдаемости)**.** *Система наблюдаема на любом промежутке положительной длины тогда и только тогда, когда* $\operatorname{rank}\mathcal{O} = n$.

Доказательство. Докажем включение $\ker\mathcal{O} \subseteq \ker M(t_0,t_1)$ (определения $\mathcal{O}$ и M — в (3)): из него следуют обе импликации. Пусть $\mathcal{O}x_0 = 0$, то есть $CA^jx_0 = 0$ для $j = 0,1,\dots,n-1$. По теореме Кэли—Гамильтона характеристический многочлен матрицы A аннулирует A, поэтому каждая степень A^j с $j \geq n$ выражается линейно через $E, A, \dots, A^{n-1}$; значит, $CA^jx_0 = 0$ уже для всех $j \geq 0$. Тогда

$$C\Phi(t,t_0)x_0 = Ce^{A(t-t_0)}x_0 = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^j}{j!}\,CA^jx_0 \equiv 0,$$

и подынтегральное выражение в Mx_0 тождественно нуль, то есть $Mx_0 = 0$.

($\Leftarrow$) Пусть $\operatorname{rank}\mathcal{O} = n$ и $Mx_0 = 0$. По доказанному включению $\mathcal{O}x_0 = 0$, откуда $x_0 = 0$. Значит, M невырождена, и наблюдаемость следует из теоремы 3.4.

($\Rightarrow$) Пусть $\operatorname{rank}\mathcal{O} < n$: существует $x_0 \neq 0$ с $\mathcal{O}x_0 = 0$. По включению $C\Phi(t,t_0)x_0 \equiv 0$ (в разложении экспоненциалы достаточно степеней $j < n$), то есть свободный выход от x_0 нулевой — событие (t_0,x_0) ненаблюдаемо (определение 3.2), система не наблюдаема. □

Следствие 3.6 (дуальность наблюдаемости и управляемости)**.** *Пара* $\{A,C\}$ *наблюдаема тогда и только тогда, когда пара* $\{A^{\mathsf{T}},C^{\mathsf{T}}\}$ *управляема.*

Доказательство. Матрица управляемости пары $\{A^{\mathsf{T}},C^{\mathsf{T}}\}$ есть

$$P = \left[C^{\mathsf{T}},\ A^{\mathsf{T}}C^{\mathsf{T}},\ \dots,\ (A^{\mathsf{T}})^{n-1}C^{\mathsf{T}}\right] = \mathcal{O}$$

— совпадает с матрицей наблюдаемости исходной пары; ранги равны [23]. □

Дуальность — рабочий инструмент: каждый критерий наблюдаемости имеет двойника для управляемости, и доказательства переносятся транспонированием.

4 Устойчивость по спектру

Сходимость ошибки наблюдения — это сходимость решений линейной однородной системы к нулю; критерий такой сходимости нужен в двух формах: через спектр и через экспоненциальную оценку. Лемма ниже — подложка по устойчивости линейных систем [03], [04].

Лемма 4.1 (об устойчивости линейной системы)**.** *Для матрицы* $F \in \mathbb{R}^{d\times d}$ *эквивалентны три утверждения:*

1. $e^{Ft}z_0 \to 0$ *при* $t \to \infty$ *для каждого* $z_0 \in \mathbb{R}^d$*; 2.* $\operatorname{Re}\lambda_i(F) < 0$ *для всех собственных значений* $\lambda_i(F)$*; 3. существуют константы* $M_F \geq 1$ *и* $\sigma > 0$ *такие, что* $\|e^{Ft}\| \leq M_F e^{-\sigma t}$ *для всех* $t \geq 0$.

Доказательство. (3) $\Rightarrow$ (1) очевидно: $\|e^{Ft}z_0\| \le M_F e^{-\sigma t}\,\|z_0\| \to 0$.

(1) $\Rightarrow$ (2): пусть для некоторого собственного значения λ выполнено $\operatorname{Re}\lambda \ge 0$. Возьмём жорданову цепочку $v_1,\dots,v_r$: $Fv_1 = \lambda v_1$, $Fv_{j+1} = \lambda v_{j+1} + v_j$. Решение $z(t) = e^{Ft}v_r$ содержит слагаемое $e^{\lambda t}\bigl(v_r + t v_{r-1} + \dots + \frac{t^{r-1}}{(r-1)!}v_1\bigr)$. При $\operatorname{Re}\lambda > 0$ норма решения неограниченно растёт; при $\operatorname{Re}\lambda = 0$ и $r \ge 2$ растёт полиномиально; при $\operatorname{Re}\lambda = 0$, $r = 1$ решение $e^{\lambda t}v_1$ имеет постоянную ненулевую норму $\|v_1\|$. Во всех случаях $z(t) \not\to 0$ — противоречие с (1).

(2) $\Rightarrow$ (3): пусть $\alpha = \max_i \operatorname{Re}\lambda_i(F) < 0$. Перейдём к жордановой форме $F = PJP^{-1}$; тогда $\|e^{Ft}\| \le \|P\|\,\|P^{-1}\|\,\|e^{Jt}\|$. Жорданова клетка $J = \lambda E + N$ размера q (с N — сдвиг, $N^q = 0$) даёт

$$e^{Jt} = e^{\lambda t}\sum_{r=0}^{q-1}\frac{t^r}{r!}N^r, \qquad \|e^{Jt}\| \le e^{\operatorname{Re}\lambda\, t}\sum_{r=0}^{q-1}\frac{t^r}{r!} \le e^{\alpha t}\sum_{r=0}^{q-1}\frac{t^r}{r!}.$$

Возьмём $\sigma \in (0, -\alpha)$ и положим $\varepsilon = -\alpha - \sigma > 0$. Для $r \ge 1$ функция $t^r e^{-\varepsilon t}$ достигает на $[0,\infty)$ максимум в точке $t = r/\varepsilon$, и $\max_{t\ge 0} t^r e^{-\varepsilon t} = \bigl(\frac{r}{e\varepsilon}\bigr)^r$; при $r = 0$ она не превосходит 1. Поэтому

$$t^r e^{\alpha t} = t^r e^{-\varepsilon t}e^{-\sigma t} \le \Bigl(\frac{r}{e\varepsilon}\Bigr)^r e^{-\sigma t}, \qquad \|e^{Jt}\| \le c_J e^{-\sigma t}, \quad c_J = 1 + \sum_{r=1}^{q-1}\frac{1}{r!}\Bigl(\frac{r}{e\varepsilon}\Bigr)^r.$$

Суммируя оценки по всем клеткам и полагая $M_F = \|P\|\,\|P^{-1}\|\sum_{\text{клетки}} c_J$, получаем (3). $\square$

5 Наблюдатель полного порядка

5.1 Определение и обоснование структуры

Определение 5.1. Наблюдателем (в литературе по теории управления также *идентификатором* состояния; англ. *observer*, *state estimator*, *state reconstruction device*) называется динамическая система с входами (u, y) и выходом $\hat{x}(t)$, для которой $\hat{x}(t) - x(t) \to 0$ при $t \to \infty$ для любых начальных условий объекта и наблюдателя. Наблюдатель полного порядка имеет размерность состояния n.

Требование сходимости при *любых* начальных условиях — ядро определения: начальное состояние объекта неизвестно (иначе наблюдатель не нужен), и оценка должна сходиться безотносительно к нему. Как должен выглядеть наблюдатель? Разумно потребовать сначала точного воспроизведения состояния при безошибочном старте — это уже определяет структуру.

Теорема 5.2 (о структуре наблюдателя, [23])**.** *Пусть оценка $\hat{x}$ порождается линейной системой $\dot{\hat{x}} = F\hat{x} + Gy + Hu$, и пусть равенство $\hat{x}(t_0) = x(t_0)$ влечёт $\hat{x}(t) = x(t)$ для всех $t \ge t_0$ и всех u. Тогда $H = B$, $F = A - VC$, $G = V$ для некоторой матрицы $V \in \mathbb{R}^{n\times m}$, то есть наблюдатель имеет вид*

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + V(y - C\hat{x}). \tag{7}$$

Обратно, каждая система вида (7) *обладает свойством точного воспроизведения.*

Доказательство. Вычтем уравнение наблюдателя из уравнения объекта, используя $y = Cx$: $\dot{x} - \dot{\hat{x}} = (A - GC)\,x - F\hat{x} + (B - H)u$. Пусть $\hat{x}(t_0) = x(t_0)$; тогда по условию $x(t) - \hat{x}(t) \equiv 0$ при $t \ge t_0$, в частности производная разности в начальный момент равна нулю: $0 = (A - GC)\,x(t_0) - F\hat{x}(t_0) + (B - H)u(t_0) = (A - GC - F)\,x(t_0) + (B - H)u(t_0)$. Равенство выполнено для всех $x(t_0)$ и $u(t_0)$, а матрицы перед ними постоянны; значит, обе нулевые: $F = A - GC$, $H = B$. Обозначая $V := G$, получаем требуемую структуру. Обратное утверждение

немедленно следует из уравнения ошибки ниже: при $\hat{x}(t_0) = x(t_0)$ ошибка тождественно равна нулю. □

Структура (7) — копия модели объекта плюс коррекция по невязке $y - C\hat{x}$ между измеренным и модельным выходами с матрицей усиления V. Синтез наблюдателя — выбор V.

Лемма 5.3 (об уравнении ошибки)**.** *Ошибка $\varepsilon = x - \hat{x}$ наблюдателя полного порядка удовлетворяет уравнению*

$$\dot{\varepsilon} = (A - VC)\,\varepsilon, \tag{8}$$

не содержащему управления: вход u наблюдателю известен и ошибки не даёт. Сходимость $\varepsilon(t) \to 0$ для всех начальных условий равносильна условию $\operatorname{Re}\lambda_i(A - VC) < 0$ и влечёт оценку $\|\varepsilon(t)\| \le Me^{-\sigma t}\,\|\varepsilon(0)\|$ с некоторыми $M \ge 1$, $\sigma > 0$.

Доказательство. По теореме 5.2 с $F = A - VC$, $G = V$, $H = B$: $\dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + Bu - (A - VC)\hat{x} - VCx - Bu = (A - VC)(x - \hat{x})$. Утверждения о сходимости — это лемма 4.1 для $F = A - VC$. □

5.2 Назначение спектра наблюдателя

Синтез свёлся к выбору V, при котором спектр $A - VC$ в уравнении ошибки (8) лежит в левой полуплоскости; сильнее — к размещению его произвольно.

Теорема 5.4 (о назначении спектра, случай одного измерения)**.** *Пусть $m = 1$, $C \in \mathbb{R}^{1\times n}$. Пара $\{A, C\}$ наблюдаема тогда и только тогда, когда для любого вещественного многочлена $\varphi_{ж}(\lambda) = \lambda^n + \beta_1\lambda^{n-1} + \cdots + \beta_n$ существует вектор $v \in \mathbb{R}^n$ такой, что $\chi_{A-vC} = \varphi_{ж}$.*

Доказательство. **Достаточность (конструкция).** По следствию 3.6 пара $\{A^{\mathsf{T}}, C^{\mathsf{T}}\}$ управляема, поэтому матрица $\mathcal{O}$ невырождена. Возьмём в качестве строк матрицы P строки $CA^{n-1}, CA^{n-2}, \dots, CA, C$:

$$P = \begin{pmatrix} CA^{n-1} \\ CA^{n-2} \\ \vdots \\ CA \\ C \end{pmatrix}, \qquad \det P \neq 0.$$

Пусть $\chi_A(\lambda) = \lambda^n + \alpha_1\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_n$. Строки PA равны $CA^n, CA^{n-1}, \dots, CA^2, CA$; по теореме Кэли—Гамильтона $CA^n = -\alpha_1 CA^{n-1} - \cdots - \alpha_n C$, поэтому первая строка PA линейно выражается через строки P с коэффициентами $(-\alpha_1, \dots, -\alpha_n)$, а остальные строки PA совпадают со строками P, сдвинутыми на одну вверх. Следовательно,

$$PAP^{-1} = A_0 = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & -\alpha_n \\ 1 & \ddots & & -\alpha_{n-1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & -\alpha_1 \end{pmatrix}, \qquad CP^{-1} = (0 \quad \dots \quad 0 \quad 1)\,. \tag{9}$$

Это — идентификационное каноническое представление (ИКП): сопровождающая матрица A_0 (прямое вычисление определителя даёт $\chi_{A_0} = \lambda^n + \alpha_1\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_n = \chi_A$), измеряемой является последняя компонента нового состояния. В ИКП

$$A - vC = P^{-1}A_0P - v\,(0, \dots, 0, 1)\,P = P^{-1}(A_0 - v_0\,(0, \dots, 0, 1))P, \qquad v_0 = Pv.$$

Матрица $v_0(0,\dots,0,1)$ имеет лишь последний столбец, равный v_0, поэтому у $A_0 - v_0(0,\dots,0,1)$ прежний вид сопровождающей матрицы, но последний столбец $(-\alpha_n - v_{0,1},\dots,-\alpha_1 - v_{0,n})^{\mathsf{T}}$. Выберем

$$v_0 = \begin{pmatrix} \beta_n - \alpha_n \\ \vdots \\ \beta_1 - \alpha_1 \end{pmatrix}, \qquad v = P^{-1} v_0;$$

тогда последний столбец становится $(-\beta_n,\dots,-\beta_1)^{\mathsf{T}}$, и

$$\chi_{A - vC}(\lambda) = \chi_{A_0 - v_0(0,\dots,0,1)}(\lambda) = \lambda^n + \beta_1 \lambda^{n-1} + \dots + \beta_n = \varphi_{\text{ж}}(\lambda).$$

Необходимость. Пусть пара $\{A, C\}$ не наблюдаема. По лемме 5.5 (блочный вид (10)) характеристический многочлен $A - vC$ равен $\chi_{A_{11}} \cdot \chi_{A_{22} - v_1 C_1}$ с ненулевой степенью $\chi_{A_{11}}$, и при любом v среди корней χ_{A-vC} остаются все корни $\chi_{A_{11}}$. Возьмём вещественный многочлен $\varphi_{\text{ж}}$ степени n, не делящийся ни на один неприводимый множитель $\chi_{A_{11}}$; тогда $\chi_{A-vC} \neq \varphi_{\text{ж}}$ при любом v. Значит, без наблюдаемости произвольное назначение спектра невозможно. □

Лемма 5.5 (о разложении по наблюдаемости)**.** *Ядро матрицы $\mathcal{O}$ инвариантно относительно A и содержится в ядре C. В базисе, согласованном с разложением $\mathbb{R}^n = \ker \mathcal{O} \oplus H$,*

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & C_1 \end{pmatrix}, \tag{10}$$

где A_{11} — матрица сужения A на $\ker \mathcal{O}$ (ненаблюдаемая часть), пара $\{A_{22}, C_1\}$ наблюдаема, и для любой матрицы V, разбитой согласно на блоки $\binom{V_0}{V_1}$,

$$\chi_{A - VC}(\lambda) = \chi_{A_{11}}(\lambda) \cdot \chi_{A_{22} - V_1 C_1}(\lambda). \tag{11}$$

В частности, ненаблюдаемые полюса — спектр A_{11} — неподвижны при любом выборе V.

Доказательство. Пусть $x_0 \in \ker \mathcal{O}$, то есть $CA^j x_0 = 0$ для $j = 0,\dots,n-1$. Тогда $Cx_0 = 0$ (первая строка $\mathcal{O}$), и для сдвинутого вектора Ax_0 имеем $CA^j(Ax_0) = CA^{j+1}x_0 = 0$ при $j = 0,\dots,n-2$; при $j = n-1$ выражаем A^n через $E,\dots,A^{n-1}$ по Кэли—Гамильтону и получаем то же. Значит, $Ax_0 \in \ker \mathcal{O}$: ядро A-инвариантно. В согласованном базисе $A|_{\ker \mathcal{O}}$ задаёт блок A_{11}, инвариантность даёт нулевой левый нижний блок, а $C|_{\ker \mathcal{O}} = 0$ — нулевой левый блок C. Остаётся проверить наблюдаемость пары $\{A_{22}, C_1\}$. При $j \geq 0$ по индукции $CA^j = \begin{pmatrix} 0 & C_1 A_{22}^j \end{pmatrix}$: при $j = 1$ получаем $(0, C_1 A_{22})$ из блочного умножения, а шаг $j \to j+1$ даёт $(0, C_1 A_{22}^j)A = (0, C_1 A_{22}^{j+1})$. Поэтому $\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{O}_1 \end{pmatrix}$, где $\mathcal{O}_1$ — матрица наблюдаемости пары $\{A_{22}, C_1\}$. По выбору базиса $\operatorname{rank} \mathcal{O}_1 = \operatorname{rank} \mathcal{O}$ — числу столбцов $\mathcal{O}_1$, то есть $\{A_{22}, C_1\}$ наблюдаема. Наконец, при $V = \binom{V_0}{V_1}$

$$A - VC = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} - V_0 C_1 \\ 0 & A_{22} - V_1 C_1 \end{pmatrix}$$

блочно-треугольна, и (11) — стандартное свойство определителя блочно-треугольной матрицы. □

Заметим следствие, которое понадобится снова: если $\{A, C\}$ не наблюдаема, то стабилизировать ошибку можно тогда и только тогда, когда ненаблюдаемая часть устойчива; именно так определяется обнаруживаемость [23].

5.3 Многомерный случай: редукция к одному измерению

Лемма 5.6 (критерий Попова—Белевича—Хаутуса)**.** *Пара $\{A, C\}$ наблюдаема тогда и только тогда, когда* $\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A-\lambda E \\ C \end{pmatrix} = n$ *для всех* $\lambda \in \mathbb{C}$.

Доказательство. Если ранг меньше n при некотором λ, существует $v \neq 0$ с $Av = \lambda v$, $Cv = 0$; тогда $CA^j v = \lambda^j Cv = 0$ для всех j, то есть $\mathcal{O}v = 0$ и по теореме 3.5 наблюдаемости нет. Обратно, если $\operatorname{rank}\mathcal{O} < n$, возьмём $v \neq 0$ в $\ker\mathcal{O}$; по лемме 5.5 одномерное подпространство $\operatorname{span}\{v\}$ можно дополнить до базиса, в котором v — собственный вектор сужения $A|_{\ker\mathcal{O}}$; тогда $Av = \lambda v$ и $Cv = 0$. □

Лемма 5.7 (о циклическом векторе измерения)**.** *Пусть пара $\{A, C\}$ наблюдаема и $m > 1$. Тогда существует вектор $q \in \mathbb{R}^m$ такой, что пара $\{A, q^{\mathsf{T}}C\}$ с одним измерением наблюдаема.*

Доказательство. Для каждого собственного значения λ матрицы A выберем собственный вектор $v_\lambda \neq 0$. По лемме 5.6 $Cv_\lambda \neq 0$, поэтому множество

$$B_\lambda = \{\, q \in \mathbb{R}^m : q^{\mathsf{T}}Cv_\lambda = 0 \,\}$$

— собственное линейное подпространство в $\mathbb{R}^m$ (для комплексного λ условие $q^{\mathsf{T}}Cv_\lambda = 0$ — два вещественных линейных уравнения, и собственность сохраняется: в B_λ лежит, например, вектор $\operatorname{Re} Cv_\lambda \neq 0$, аннулируемый этой формой). Собственных значений конечно, а объединение конечного числа собственных подпространств не покрывает $\mathbb{R}^m$; выберем $q \in \mathbb{R}^m \setminus \bigcup_\lambda B_\lambda$. Тогда ни для одного λ собственный вектор A не лежит в ядре $q^{\mathsf{T}}C$; по лемме 5.6 пара $\{A, q^{\mathsf{T}}C\}$ наблюдаема. □

Теорема 5.8 (о назначении спектра, общий случай)**.** *Пара $\{A, C\}$ с $\operatorname{rank} C = m$ наблюдаема тогда и только тогда, когда для любого вещественного многочлена $\varphi_{ж}$ степени n существует матрица $V \in \mathbb{R}^{n\times m}$ с $\chi_{A-VC} = \varphi_{ж}$; при $m > 1$ достаточно матрицы ранга 1.*

Доказательство. При $m = 1$ это теорема 5.4. Пусть $m > 1$ и $\{A, C\}$ наблюдаема. По лемме 5.7 выберем $q \in \mathbb{R}^m$ с наблюдаемой парой $\{A, q^{\mathsf{T}}C\}$; по теореме 5.4 найдётся $v \in \mathbb{R}^n$ с $\chi_{A-v(q^{\mathsf{T}}C)} = \varphi_{ж}$, а $V = vq^{\mathsf{T}}$ — искомая матрица ранга 1. Необходимость наблюдаемости доказана в теореме 5.4 через лемму 5.5 (рассуждение не зависит от m). □

Замечание 5.9. **Компромисс скорость/шум.** Чем левее полюса наблюдателя, тем быстрее гаснет ошибка, но тем больше норма усиления V и тем сильнее шум измерения искажает оценку через член Vy; детерминированная постановка критерия выбора полюсов не даёт — нужна модель шумов.

Замечание 5.10. **Мост к вопросу 08 (корреляционная теория).** Пусть на объект действует белый шум возмущений, а измерения содержат белый шум наблюдения с известными ковариационными матрицами. Тогда среди наблюдателей вида (7) минимальную дисперсию ошибки оценки даёт V через решение матричного уравнения Риккати; это — фильтр Калмана—Бьюси. Структура у него та же, что у наблюдателя Люенбергера, — различается только выбор V.

6 Наблюдатель Люенбергера пониженного порядка

6.1 Построение

Выход y несёт m линейно независимых координат состояния (строки C линейно независимы); нет смысла оценивать заново измеренное — динамику строим лишь для оставшихся $n-m$ координат. Дополним строки C произвольным образом до базиса $\mathbb{R}^n$ строками $W \in \mathbb{R}^{(n-m)\times n}$: матрица $(C;W)$ невырожденна. Обозначим

$$(\widetilde{C}, D) = (C;W)^{-1}, \qquad \widetilde{C} - n \times m, \quad D - n \times (n-m),$$

и выпишем тождества, которым удовлетворяют блоки:

$$C\widetilde{C} = E_m, \quad CD = 0, \quad W\widetilde{C} = 0, \quad WD = E_{n-m}, \quad \widetilde{C}C + DW = E_n. \tag{12}$$

(первые четыре — блоки произведения $(C;W)(\widetilde{C}, D) = E_n$, последнее — обратного порядка). Введём неизмеряемую часть состояния $\zeta = Wx$; так как $x = \widetilde{C}y + D\zeta$, восстановление ζ равносильно восстановлению x.

Дифференцируя ζ, получаем $\dot\zeta = W\dot x = WA(\widetilde{C}y + D\zeta) + WBu = WAD\,\zeta + WA\widetilde{C}\,y + WB\,u$. Прямое воспроизведение невозможно: ζ неизвестно. Новая информация о ζ — в производной измерения: $\dot y = CAx + CBu = CA(\widetilde{C}y + D\zeta) + CBu$. Строим оценку с коррекцией по невязке производной выхода с матрицей усиления $V \in \mathbb{R}^{(n-m)\times m}$:

$$\dot{\hat\zeta} = WA(D\hat\zeta + \widetilde{C}y) + WBu + V\Big(\dot y - CA(D\hat\zeta + \widetilde{C}y) - CBu\Big). \tag{13}$$

Для ошибки $e = \zeta - \hat\zeta$, вычитая (13) из уравнения для $\dot\zeta$ с учётом $\dot y = CA(\widetilde{C}y + D\zeta) + CBu$, управление и измерение сокращаются: $\dot e = WAD(\zeta - \hat\zeta) - VCAD(\zeta - \hat\zeta)$, то есть

$$\dot e = (W - VC)\,AD\,e. \tag{14}$$

Осталось устранить производную $\dot y$, которая в реализации недопустима (дифференцирование шума).

Лемма 6.1 (об устранении $\dot y$)**.** *Замена $\zeta_2 = \hat\zeta - Vy$ переводит уравнение для $\hat\zeta$ в*

$$\dot\zeta_2 = (W - VC)\Big(AD\,\zeta_2 + A(DV + \widetilde{C})\,y + Bu\Big), \qquad \zeta_2(0) = \hat\zeta(0) - Vy(0), \tag{15}$$

не содержащее $\dot y$: динамика имеет порядок $n-m$ с входами (u, y), и оценка состояния восстанавливается по формуле

$$\hat x = \widetilde{C}\,y + DV\,y + D\,\zeta_2. \tag{16}$$

Доказательство. Подставим $\hat\zeta = \zeta_2 + Vy$ и $\dot{\hat\zeta} = \dot\zeta_2 + V\dot y$ в (13). Члены с $V\dot y$ сокращаются; остаток группируется: $\dot\zeta_2 = (W - VC)A(D\zeta_2 + DVy + \widetilde{C}y) + (W - VC)Bu$, что и есть (15). Формула (16) — подстановка $\hat\zeta = \zeta_2 + Vy$ в $\hat x = \widetilde{C}y + D\hat\zeta$. Ошибка e при этом по-прежнему удовлетворяет (14). □

6.2 Назначение спектра

Теорема 6.2 (о назначении спектра пониженного наблюдателя)**.** *Пусть пара* $\{A, C\}$ *наблюдаема и* $\operatorname{rank} C = m$*. Тогда для любого вещественного многочлена* $\varphi_{ж}$ *степени* $n - m$ *существует матрица* $V \in \mathbb{R}^{(n-m)\times m}$ *такая, что* $\chi_{(W-VC)AD} = \varphi_{ж}$*; тогда* $e(t) \to 0$ *при любых начальных условиях со скоростью не медленнее* $e^{-\sigma t}$ *для любого* $\sigma < \min_i |\operatorname{Re} \lambda_i|$ *по корням* $\varphi_{ж}$*.*

Доказательство. Случай $m = 1$. Перейдём к ИКП по теореме 5.4: в новых координатах $C = (0, \dots, 0, 1)$, то есть измеряется n-я компонента x_n, и $A = A_0$ — сопровождающая матрица (9). За W возьмём блок $(E_{n-1},\ 0)$: тогда $\zeta = (x_1, \dots, x_{n-1})^{\mathsf{T}}$ и уравнение (14) считается непосредственно. Матрица $D = \binom{E_{n-1}}{0}$, значит AD — первые $n-1$ столбцов A_0: столбцы $e_2, \dots, e_n$. Поэтому WAD — сдвиг (поддиагональные единицы), а $VCAD = v\,(0, \dots, 0, 1)$: последняя строка AD есть e_{n-1}^{T}, поэтому

$$(W - VC)AD = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & -v_1 \\ 1 & \ddots & & -v_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & -v_{n-1} \end{pmatrix}$$

— сопровождающая матрица с последним столбцом $(-v_1, \dots, -v_{n-1})^{\mathsf{T}}$, и прямым вычислением определителя

$$\chi_{(W-VC)AD}(\lambda) = \lambda^{n-1} + v_{n-1}\lambda^{n-2} + \dots + v_2\lambda + v_1,$$

так что коэффициенты $v_1, \dots, v_{n-1}$ однозначно подбираются под любой заданный вещественный многочлен степени $n-1$. Это конструкция [26] §26, записанная в координатах (ζ, y): преобразование P там блочно нижнетреугольно, и непосредственное умножение блоков приводит к той же сопровождающей клетке.

Случай $m > 1$ — конструкция канонического базиса [26]. Так как пара наблюдаема, $\operatorname{rank} \mathcal{O} = n$; обозначим c_i строки C и выберем наборы

$$c_i,\ c_iA,\ \dots,\ c_iA^{\mu_i - 1}, \qquad i = 1, \dots, m, \qquad \mu_1 + \dots + \mu_m = n,$$

максимальной длины при линейной независимости (каждую следующую строку берём, пока она не зависит от уже выбранных; полнота суммы — следствие $\operatorname{rank} \mathcal{O} = n$). Эти n строк образуют невырождённую матрицу Q. В сопряжённом базисе система распадается на m подсистем с одним выходом размерностей μ_i: измерение y_i в каждой — последняя компонента её состояния, а матрица подсистемы — сопровождающая. К каждой подсистеме применим доказанный случай $m = 1$: строим наблюдатель размерности $\mu_i - 1$ с произвольным вещественным характеристическим многочленом φ_i степени $\mu_i - 1$. Суммарная размерность $\sum_i (\mu_i - 1) = n - m$; оценки подсистем вместе с m измерениями дают все n компонент состояния. Желаемый многочлен $\varphi_{ж}$ степени $n-m$ разложим на вещественные множители степеней $\mu_i - 1$ (разложение существует всегда: распределим вещественные корни и пары сопряжённых комплексных) и назначим подсистемам эти множители за φ_i. Тогда $\chi_{(W-VC)AD} = \prod_i \varphi_i = \varphi_{ж}$. Сходимость со скоростью $e^{-\sigma t}$ — по лемме 4.1. □

Асимметрия: полный наблюдатель назначает все n полюсов, пониженный — лишь $n - m$: m полюсов «отданы» измерениям.

Замечание 6.3. **Уравнение Сильвестра — общая алгебраическая форма.** Пониженный наблюдатель можно искать в общем виде $\dot z = Dz + \bar Q y + TBu$ с $S := QC$. Если T удовлетворяет уравнению Сильвестра

$$TA - DT = S, \tag{17}$$

то $\frac{d}{dt}(z-Tx) = Dz + Sx + TBu - TAx - TBu = D(z-Tx)$ (второе равенство — уравнение Сильвестра), то есть $z(t) = Tx(t) + e^{Dt}(z(0) - Tx(0)) \to Tx$ при устойчивой D. Конструкция раздела — частный случай: $T = W - VC$, $D = (W - VC)AD$; проверим это условие:

$$TA - DT = (W - VC)A - (W - VC)AD(W - VC) = (W - VC)A(E_n - DW + DVC),$$

а по тождествам для блоков $\widetilde{C}$ и D выполнено $E_n - DW = \widetilde{C}C$, поэтому $TA - DT = (W - VC)A(\widetilde{C} + DV)\,C = S$. Так n величин (y, z) дают n линейных комбинаций компонент x, и оценка $\hat{x}$ из них восстанавливается однозначно.

Замечание 6.4. **Плата за пониженный порядок.** В итоговой оценке состояния прямую связь $y \to \hat{x}$ (члены $\widetilde{C}y$ и DVy) убрать нельзя: без неё порядок $n - m$ невосстановим. Шум измерения проходит в оценку нефильтрованным — пониженный наблюдатель чувствительнее полного.

7 Принцип разделения

7.1 Регулятор по оценке и полный наблюдатель

Обратная связь по состоянию $u = -Kx$ стабилизирует систему, но нереализуема: измерен только выход. Замена — регулятор по оценке

$$u = -K\hat{x}, \qquad \dot{x} = Ax - BK\hat{x}, \qquad \dot{\hat{x}} = (A - VC - BK)\hat{x} + VCx, \tag{18}$$

замкнутая система порядка $2n$. Принцип разделения отвечает на главный вопрос: не портит ли замена x на $\hat{x}$ спектр матрицы $A - BK$?

Теорема 7.1 (принцип разделения)**.** *Характеристический многочлен замкнутой системы с регулятором по оценке равен произведению $\chi_{A-BK} \cdot \chi_{A-VC}$: полюса замкнутой системы — объединение полюсов регулятора и полюсов наблюдателя.*

Доказательство. Введём ошибку $\varepsilon = x - \hat{x}$. Первая строка: $\dot{x} = Ax - BK\hat{x} = (A - BK)x + BK\varepsilon$. Вторая: из леммы 5.3 $\dot{\varepsilon} = (A - VC)\varepsilon$ — это верно и в замкнутой системе, поскольку уравнение ошибки не зависит от u. В переменных (x, ε) матрица замкнутой системы $\begin{pmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - VC \end{pmatrix}$ блочно-треугольна, поэтому $\chi_0(\lambda) = \chi_{A-BK}(\lambda) \cdot \chi_{A-VC}(\lambda)$. □

Следствие 7.2. *Регулятор и наблюдатель конструируются раздельно: K назначает полюса $A - BK$, V — полюса $A - VC$, и замкнутая система получает ровно эти $2n$ полюсов. Пары $\{A, B\}$ управляема и $\{A, C\}$ наблюдаема тогда и только тогда, когда полюса замкнутой системы назначаемы произвольно.*

Доказательство. Следует из теоремы 7.1 вместе с теоремой 5.8 для наблюдателя и её двойственным аналогом для управления (критерий размещения полюсов $A - BK$ — тот же, с транспонированными матрицами). □

Замечание 7.3. **Стабилизация без полных свойств.** Если пара $\{A, B\}$ лишь стабилизируема (неуправляемые моды устойчивы), а $\{A, C\}$ лишь обнаруживаема (ненаблюдаемые полюса устойчивы — замечание после леммы 5.5), то существуют K и V, делающие замкнутую систему асимптотически устойчивой; произвольное же назначение всех $2n$ полюсов требует полных управляемости и наблюдаемости [23] (следствие 7.2).

7.2 Пониженный наблюдатель в контуре

Теорема 7.4 (разделение с пониженным наблюдателем)**.** *Пусть в контур включён пониженный наблюдатель Люенбергера с матрицей ошибки $F = (W - VC)AD$ и регулятор $u = -K\hat{x}$ по его оценке состояния. Замкнутая система порядка $2n - m$ имеет характеристический многочлен $\chi_0(\lambda) = \chi_{A-BK}(\lambda) \cdot \varphi_{ж}(\lambda)$.*

Доказательство. Ошибка пониженного наблюдателя $e = \zeta - \hat{\zeta}$ удовлетворяет $\dot{e} = Fe$ (уравнение (14), не зависящее от u). По построению $x = \widetilde{C}y + D\zeta$ и $\hat{x} = \widetilde{C}y + D\hat{\zeta}$, поэтому $\varepsilon = x - \hat{x} = D(\zeta - \hat{\zeta}) = De$. Тогда $\dot{x} = (A - BK)x + BK\varepsilon = (A - BK)x + BKD\,e$ и $\dot{e} = Fe$; в переменных (x, e) матрица замкнутой системы $\begin{pmatrix} A - BK & BKD \\ 0 & F \end{pmatrix}$ блочно-треугольна; $\chi_0 = \chi_{A-BK} \cdot \chi_F = \chi_{A-BK} \cdot \varphi_{ж}$ по выбору V (теорема 6.2); размерность $2n - m$. □

8 Вычислительная сторона

Синтез на практике — два шага: проверка $\operatorname{rank}\mathcal{O} = n$ и вычисление V под желаемые полюса. Для $m = 1$ второй шаг — линейное уравнение в ИКП (теорема 5.4) либо формула Аккермана; для $m > 1$ — редукция к одному измерению (лемма 5.7) с V ранга 1. Численная иллюстрация конструкций и проверок теорем — в ноутбуке вопроса (`examples.ipynb`).

Критерий	Полный наблюдатель	Пониженный наблюдатель	Фильтр Калмана
что минимизируется	скорость гашения ошибки (полюса $A - VC$)	порядок динамики при той же задаче	дисперсия ошибки оценки
где работает	детерминированная модель, точные измерения	те же; важен порядок	шумы с известными ковариациями
чувствительность к шуму измерения	средняя (через V)	выше: прямая связь $y \to \hat{x}$	минимальная среди линейных
априорные требования	наблюдаемость; желаемые полюса	наблюдаемость; желаемые полюса	модель шумов; решение Риккати

Таблица — прикладная рамка: конструкции различаются не структурой, а критерием выбора усиления.

9 Разобранные задачи

Задача 9.1. Полный наблюдатель двойного интегратора (2) с полюсами $(-2, -2)$.

Решение. Матрица наблюдаемости $\mathcal{O} = \binom{C}{CA} = E_2$ невырожденна — система наблюдаема. Для $v = (v_1, v_2)^{\mathsf{T}}$ имеем $A - vC = \left(\begin{smallmatrix} -v_1 & 1 \\ -v_2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\chi_{A-vC}(\lambda) = \lambda^2 + v_1\lambda + v_2$. Приравнивая к $(\lambda+2)^2 = \lambda^2 + 4\lambda + 4$, получаем $v_1 = v_2 = 4$. Наблюдатель (7): $\dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + 4(y - \hat{x}_1)$, $\dot{\hat{x}}_2 = 4(y - \hat{x}_1) + u$. Ошибка ε удовлетворяет $\dot{\varepsilon} = (A - vC)\varepsilon$; исключая ε_2, получаем $\ddot{\varepsilon}_1 + 4\dot{\varepsilon}_1 + 4\varepsilon_1 = 0$ — тот двукратный полюс -2, что и заказывали; управление u на ошибку не влияет (лемма 5.3).

Задача 9.2. Наблюдатель Люенбергера для двойного интегратора (2).

Решение. Возьмём $W = (0,1)$: тогда $(C;W) = E_2$, $\widetilde{C} = (1,0)^{\mathsf{T}}$, $D = (0,1)^{\mathsf{T}}$ и $\zeta = x_2$ — неизмеряемая скорость. Формулы (13) и (15) дают (все слагаемые, кроме $WBu = u$, зануляются): $\dot{\hat{\zeta}} = u + v(\dot{y} - \hat{\zeta})$, а после замены $\zeta_2 = \hat{\zeta} - vy$ получаем $\dot{\zeta}_2 = -v\zeta_2 - v^2 y + u$; $\hat{x}_2 = \hat{\zeta} = \zeta_2 + vy$, $\hat{x}_1 = y$. При $v = 2$: $\dot{\zeta}_2 = -2\zeta_2 - 4y + u$, $\hat{x}_2 = \zeta_2 + 2y$; ошибка $e = x_2 - \hat{x}_2$ убывает как e^{-2t} — тот же порядок скорости, что у полного наблюдателя задачи 9.1. Эквивалентность с задачей 9.1 — в приёме: копия динамики объекта плюс коррекция по выходу и тот же результирующий спектр; различие — в координатах: измеряемая координата берётся равной измерению и остаётся одна динамическая переменная, а вектор усиления $(4,4)^{\mathsf{T}}$ сжимается в одно число $v = 2$.

Задача 9.3. Существенность наблюдаемости: (а) $A = \operatorname{diag}(0,1)$, $C = (1,0)$; (б) $A = \operatorname{diag}(-1,-2)$, $C = (1,0)$.

Решение. В обоих случаях $\mathcal{O} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ \lambda_1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, где λ_1 — первый диагональный элемент: $\operatorname{rank}\mathcal{O} = 1 < 2$ — наблюдаемости нет, невидима вторая мода.

(а) Невидимая мода неустойчива: $x_2(t) = e^t x_2(0)$. Для наблюдателя с любым $v = (v_1, v_2)^{\mathsf{T}}$ матрица $A - vC$ нижнетреугольна с диагональю $(-v_1, 1)$, и полюс 1 ненаблюдаемой части по лемме 5.5 неподвижен; например при $\varepsilon_1(0) = 0$ имеем $\varepsilon_2(t) = e^t \varepsilon_2(0) \to \infty$. Сходящегося наблюдателя не существует.

(б) Обе моды устойчивы, включая невидимую: при $\varepsilon_1(0) = 0$ ошибка $\varepsilon_2(t) = e^{-2t}\varepsilon_2(0) \to 0$. Обнаруживаемость (устойчивость невидимой моды) обеспечивает сходимость ошибки любого наблюдателя с устойчивым наблюдаемым полюсом; произвольное же назначение спектра невозможно — полюс -2 по лемме 5.5 не сдвигается никаким v_2 [23].

10 Вопросы, которые стоит ожидать

- Почему сходимость требуется при любых начальных условиях? Начальное состояние неизвестно — иначе наблюдатель не нужен (определение 5.1).
- Чем пониженный наблюдатель лучше и хуже полного? Меньше порядок динамики; но прямая связь $y \to \hat{x}$ повышает чувствительность к шуму (замечание 6.4, задача 9.2).
- Как выбирать полюса наблюдателя? Левее — быстрее сходимость, но сильнее усиление шумов (замечание 5.9); при гауссовских шумах оптимален фильтр Калмана — та же структура, иной выбор V (замечание 5.10).
- Зачем убирать $\dot{y}$ из уравнения пониженного наблюдателя? Чистое дифференцирование недопустимо; замена $\zeta_2 = \hat{\zeta} - Vy$ устраняет $\dot{y}$ без потери сходимости (лемма 6.1, задача 9.2).
- Что меняется без наблюдаемости? Ненаблюдаемые полюса неподвижны (лемма 5.5); сходимость возможна при их устойчивости — обнаруживаемость (задача 9.3).
- Что даёт принцип разделения? Независимое конструирование регулятора и наблюдателя: полюса замкнутой системы — объединение их полюсов (теоремы 7.1, 7.4).

11 Источники

[26] (Андреев) — основной источник (номера — общий список литературы проекта, локаторы даны в README этого вопроса): задача наблюдения и определения наблюдаемости, критерии через грамианы и ранг, дуальность с управляемостью, идентификаторы полного порядка и Люенбергера с назначением спектра, уравнение Сильвестра, принцип разделения, компромисс скорость/шум.

[23] (Квакернаак, Сиван) — структура наблюдателя, различение наблюдаемости и восстанавливаемости, обнаруживаемость, пониженные наблюдатели, чувствительность к шуму, разделение полюсов.

[03] (Понтрягин), **[04]** (Демидович) — подложка по устойчивости линейных систем.