

問題1-2: PRBS から QAM シンボルへの変換(QAMマッピング)

問題

問1で作った周期 32767 ビットの PRBS を k 回繰り返し、グレイ符号化された 4QAM / 16QAM / 64QAM / 256QAM のシンボル列へ変換する。シンボル数はいずれも $2^{15} - 1 = 32767$ とする。繰り返し数 k は QAM の次数(1シンボルあたりのビット数)に等しく、

方式	1シンボルのビット数 k	1軸のレベル数 $L = \sqrt{M}$
4QAM	2	2
16QAM	4	4
64QAM	6	8
256QAM	8	16

平均強度(平均シンボル電力)が 1 になるよう規格化し、コンステレーション(複素平面の散布図)を確認する。このビット列からシンボル列への変換を QAMマッピングと呼ぶ。

記号について: 問題文では繰り返し数を M と書いているが、QAMの多値数(4,16,64,256)と紛らわしいので、ここでは多値数を M 、1シンボルのビット数(=繰り返し数)を $k = \log_2 M$ と書く。

実行結果(出力)

PRBS 周期 : 32767 ビット


4QAM: ビット/シンボル=2, シンボル数=32767, 平均電力=1.0000, I軸レベル数=2

16QAM: ビット/シンボル=4, シンボル数=32767, 平均電力=1.0000, I軸レベル数=4

64QAM: ビット/シンボル=6, シンボル数=32767, 平均電力=1.0000, I軸レベル数=8

256QAM: ビット/シンボル=8, シンボル数=32767, 平均電力=0.9999, I軸レベル数=16

QAM constellations from PRBS15 (average power = 1)





図の読み方: 各点が1つのシンボル。QAMの次数が上がるほど格子が細くなり、隣り合う点の間隔が狭くなる(雑音に弱くなる)。すべて平均電力1に規格化してあるので、外周の点の半径はどの方式でもおおよそ同じ範囲に収まっている。

0. 処理の流れ

`solution.py` を実行すると、次の順で処理が進む。

QAM マッピングの処理フロー





まず PRBS を1周期だけ作り、これを全方式で共通の入力として使う。あとは 4QAM・16QAM・64QAM・256QAM を順に回すループで、各方式について「ビット列を作る → グレイ符号として振幅にマップする → 規格化する」を繰り返す。分岐はループの継続判定の1箇所だけで、本質的にはビットを複素数に変換する一本道になっている。マッピングの中身(ビットの区切り・グレイ復号・振幅計算・規格化)は共通ライブラリ `comm.bits_to_symbols` の中にまとめてあり、`solution.py` 側はそれと呼ぶだけで済む。

1. QAM とは: I/Q 平面の格子点

QAM (Quadrature Amplitude Modulation, 直交振幅変調) は、搬送波の 同相成分 (In-phase, I) と直交成分 (Quadrature, Q) の2つを独立に振幅変調する方式である。同相成分は搬送波 $\cos(2\pi f_c t)$ に、直交成分は $\sin(2\pi f_c t)$ に乗る。この2つは位相が 90 度ずれていて互いに直交するので、受信側で混ざらずに分離できる。複素ベースバンドで表すと、1シンボルは

$$s = a_I + ja_Q$$

という1つの複素数になる。 a_I, a_Q がそれぞれ離散的な振幅レベルをとる。方形 (square) QAM では、I 軸・Q軸が同じ $L = \sqrt{M}$ 値の PAM (Pulse Amplitude Modulation) になっていて、振幅レベルは奇数の等間隔値

$$a \in \{-(L-1), \dots, -1, +1, \dots, (L-1)\}$$

をとる。例えば 16QAM なら $L = 4$ で、各軸が $\{-3, -1, +1, +3\}$ の4レベル。I と Q を組み合わせて $4 \times 4 = 16$ 通りの格子点ができる。レベルを奇数だけにしているのは、0 を含めずに正負対称に並べることで平均が 0 になり(直流成分が出ない)、隣り合うレベルの間隔が一定の 2 になるためである。

つまり M -QAM は $(\sqrt{M}$ 値PAM) $\times$ $(\sqrt{M}$ 値PAM) に分解できる。この分解のおかげで、後の処理 (マッピング・判定) を「I軸とQ軸を別々に扱えばよい」という簡単な形にできる。`comm.py` のマッピングも判定も、実部と虚部を独立な PAM として処理している。

2. グレイ符号化: なぜ必要か

各格子点には $k = \log_2 M$ ビットを割り当てる。割り当て方には自由度があるが、隣り合う点どうしが必ず1ビットだけ違うように割り当てるのがグレイ符号 (Gray code) である。

受信側で雑音が乗ると、判定ミスは隣の点に間違えることが圧倒的に多い(隣の点が一番近いので、そこへずれる確率が最も高い)。グレイ符号にしておけば「隣に間違える=ビット誤りは1個だけ」で済むので、シンボル誤り1個あたりのビット誤りが最小になる。これがそのまま BER(ビット誤り率)を下げる。仮に普通の2進割り当て(例: 0,1,2,3 を `00,01,10,11`)にすると、レベル1からレベル2への隣接ミスで `01` $\rightarrow$ `10` の2ビットが同時に反転してしまう。

本実装では、 k ビットを前半 $k/2$ ビット(I軸)と後半 $k/2$ ビット(Q軸)に分け、各軸を独立にグレイ符号化している。1軸(L 値PAM)のグレイ符号化は次の手順で行う。

ビット(グレイ符号) --グレイ $\rightarrow$ 2進--> レベル番号 `idx` (`0..L-1`) --> 振幅 `a = 2*idx-(L-1)`

グレイ $\rightarrow$ 2進 変換は `b = g ^ (g>>1) ^ (g>>2) ^ ...` (共通ライブラリ `comm._gray_decode`)。デマッピング(問1-5)では逆に 2進 $\rightarrow$ グレイ 変換 `g = b ^ (b>>1)` を使う。

例として 16QAM の I軸(4値, 2ビット)のグレイ割り当てを示す。

ビット(グレイ)	2進index	振幅 a_I
<code>00</code>	0	-3
<code>01</code>	1	-1
<code>11</code>	2	+1
<code>10</code>	3	+3

振幅が1段変わるとにビットが1個だけ変化している。表の上から下まで、`00 $\rightarrow$ 01 $\rightarrow$ 11 $\rightarrow$ 10` と どの隣どうしも1ビットしか変わらないことが確認できる。

3. 平均電力1への規格化

レベル $\{\pm 1, \pm 3, \dots, \pm(L-1)\}$ をそのまま使うと、平均シンボル電力は方式ごとにバラバラになる(レベル数が多いほど外側のレベルが大きくなり、平均電力が増える)。比較の土俵をそろえるため、全方式

で平均電力を 1 に合わせる。

1軸(L 値PAM、各レベル等確率)の平均電力は、奇数レベルの2乗平均を計算すると

$$\mathbb{E}[a^2] = \frac{1}{L} \sum_{i=0}^{L-1} (2i - (L-1))^2 = \frac{L^2 - 1}{3} = \frac{M - 1}{3}$$

になる。 $\sum (2i - (L-1))^2$ は $\{\pm 1, \pm 3, \dots\}$ の2乗和で、整理すると $L(L^2 - 1)/3$ になり、 L で割って上の式が出る。I軸とQ軸は独立で電力が足し合わさるので、規格化前の平均シンボル電力は

$$\mathbb{E}[|s|^2] = 2 \cdot \frac{M - 1}{3} = \frac{2(M - 1)}{3}$$

となる。そこで全シンボルを $\sqrt{2(M-1)/3}$ で割れば、平均電力がちょうど 1 になる (共通ライブラリ `comm.qam_norm`)。こうしておく、異なるQAM方式どうしを 同じ SNR の土俵で比較でき、問1-3 以降で雑音を加えるときにそのまま効いてくる。

出力の「平均電力=1.0000」は、生成したシンボルから実測した値である。256QAM だけ 0.9999 とわずかにずれるのは、PRBS が完全な乱数ではなく有限長(32767)の系列なので、各レベルの 出現回数がわずかに偏るため。系列を長くすれば 1 に近づく。

4. 「PRBS を k 回繰り返す」の意味

シンボル数を $2^{15} - 1 = 32767$ に固定したいので、必要なビット数は $k \times 32767$ になる。PRBS は1周期 32767 ビットしか無いので、これを k 回タイル状に並べて必要本数をそろえる (コードの `np.tile(prbs, k)`)。

4QAM : 32767 ビット × 2回 = 65534 ビット → 32767 シンボル

256QAM : 32767 ビット × 8回 = 262136 ビット → 32767 シンボル

これでどの方式でもシンボル数が同じ 32767 になり、後段の比較が公平になる。実運用では PRBS をそのまま流し続けて適当な長さで切り出すが、ここでは「全方式でシンボル数をそろえる」という目的のために `np.tile` でちょうど整数周期ぶんを作っている。

5. 関数ごとの詳細

`solution.py` 本体は `main()` だけで、マッピングの実装は共通ライブラリ `comm.py` 側にある。ここでは両方を順に見ていく。

`solution.main()`

4方式のコンステレーションを計算して1枚の図にまとめる。

項目	内容
引数	なし
戻り値	なし(<code>constellation.png</code> を保存し、統計を標準出力する)

内部の流れ。

1. `comm.generate_prbs(15)` で長さ 32767 の PRBS を1周期生成する。これを全方式で共通の入力に使う。
2. `n_sym_target = len(prbs)` で目標シンボル数(32767)を固定する。
3. `M` を `[4, 16, 64, 256]` の順に回し、各方式で次をやる。 - `k = int(np.log2(M))` で1シンボルのビット数を求める。 - `bits = np.tile(prbs, k)` で PRBS を k 回繰り返す。 `bits[:n_sym_target*k]` で長さを念のため切りそろえる。 - `sym = comm.bits_to_symbols(bits, M)` で QAMマッピングする(規格化までやってくれる)。 - `np.mean(np.abs(sym)**2)` で平均電力、`np.unique(np.round(sym.real, 6))` の長さで I軸レベル数を求めて表示する。 - `ax.scatter(sym.real, sym.imag)` で I-Q 平面の散布図を描く。
4. 4枚をまとめて `constellation.png` に保存する。

`n_levels = len(np.unique(np.round(sym.real, 6)))` の1行は、実部に現れる相異なる値の個数を数えていて、これが理論どおり $L = \sqrt{M}$ になることの確認になる。`np.round(..., 6)` は浮動小数の微小誤差で同じレベルが別物に数えられるのを防ぐためにある。

`comm.bits_to_symbols(bits, M)`

QAMマッピングの本体。ビット列を規格化済みの複素シンボル列に変換する。

項目	内容
引数	<code>bits</code> : 0/1 のビット列。長さは $k = \log_2 M$ の倍数。 <code>M</code> : QAM多値数。
戻り値	長さ <code>len(bits)/k</code> の複素 ndarray(平均電力1に規格化済み)。

内部の流れ。

1. `qam_params(M)` で k (1シンボルのビット数)・ L ($\sqrt{M}$)・`kk` (軸あたりビット数 $k/2$)を取り出す。
2. `bits.size % k != 0` ならビット数が合わないので `ValueError` を投げる(入力チェック)。
3. `g = bits.reshape(-1, k)` でビット列を1シンボル k ビットずつの行に並べ替える。
4. 各行の前半 `g[:, :kk]` を I軸グレイ符号の整数、後半 `g[:, kk:]` を Q軸グレイ符号の整数に直す(`_bits_to_int`)。
5. `_gray_decode` でグレイ符号をレベル番号 `0..L-1` に直す。
6. `i_amp = 2*i_idx - (L-1)` で振幅 $\{-(L-1), \dots, (L-1)\}$ に変換する(Q軸も同様)。

7. `(i_amp + 1j*q_amp) / qam_norm(M)` で複素シンボルにまとめ、規格化して返す。

`(i_amp + 1j*q_amp) / qam_norm(M)` の1行が QAM の定義そのもので、実部に I軸の振幅、虚部に Q軸の振幅を入れた複素数を、平均電力が1になる係数で割っている。

`comm.qam_norm(M)`

平均電力を1にする割り算係数 $\sqrt{2(M-1)/3}$ を返すだけの関数。第3節の式をそのまま実装している。

`comm.generate_prbs(n_bits=15)`

問1の LFSR を共通ライブラリ化したもの。生成多項式 $x^{15} + x^{14} + 1$ の Fibonacci 型 LFSR を $2^n - 1$ 回まわし、長さ 32767 の 0/1 系列を返す。詳しい仕組みは問1の解説を参照。

6. コードのポイント

- `comm.generate_prbs(15)` : 問1の LFSR を共通ライブラリ化したもの。全方式共通の入力ビット源。
- `np.tile(prbs, k)` : PRBS を k 回繰り返してビット列を作る。
- `comm.bits_to_symbols(bits, M)` : QAMマッピング本体。 `bits` を k ビットずつ区切り、前半をI軸・後半をQ軸のグレイ符号として複素シンボルに変換し、 `qam_norm(M)` で規格化する。
- `ax.scatter(sym.real, sym.imag)` : コンステレーション(I-Q平面散布図)を描く。

実行

`python solution.py`

標準出力は冒頭の「実行結果」、生成図は `constellation.png` を参照。処理フロー図 `flow.png` は `python make_flow.py` で作り直せる。

7. この問題のつながり

ここで作った QAM シンボル列が、以降の問題の出発点になる。

- 問1-3: このシンボル列に AWGN(白色ガウス雑音)を加えて受信を模擬する。
- 問1-4: 雑音に乗ったシンボルを最近傍判定(decision)する。
- 問1-5: 判定結果をビットに戻す(QAMデマッピング)。グレイ符号化の逆変換を使う。
- 問1-6: 送信ビットと比べてビット誤り率(BER)を求める。