6.10. 解：+0　原码：0,0000000

补码：0,0000000

反码：0,0000000

移码：1,0000000

-0　原码：1,0000000

补码：0,0000000

反码：1,1111111

移码：1,0000000

故±0的补码与移码相同，原码与反码不同

6.15. 解：计算机硬件能识别，当作"0"处理的机器数编码

阶码用移码，尾数用补码

因移码0对应100…0　补码对应000…0　表示唯一

6.16. 解：(1)无符号数：0～65535

(2)原码表示的定点小数　1+16，即 $-(1-2^{-15})\sim+(1-2^{-15})$

即 $-0.9999694824421875\sim+0.9999694824421875$

(3) $-1\sim+(1-2^{-15})$

$-1\sim+0.9999694824421875$

(4)补码表示的定点整数　$-32768\sim+32767$

(5)原码　$-32767\sim+32767$

(6)浮点数：$\cancel{2^{-32}\times2^{-1}\sim2^{31}\times(1-2^{-9})}$

即正数：$2^{-33}\sim2^{31}(1-2^{-9})$

负数：$-2^{31}\sim-2^{-33}$