

[별표 14]

통신에 사용하는 부호(제6조제1항제4호관련)

부 호(주1)	문자 또는 신호	
	하단 Shift의 경우	상단 Shift의 경우
BBBYYYB	A	-
YBYYBBB	B	?
BYBBBYY	C	:
BBYYBYB	D	또는 ♣
YBBYBYB	E	3
BBYBBYY	F	(주2)
BYBYBBY	G	(주2)
BYYBYBB	H	(주2)
BYBBYYB	I	8
BBBYBYY	J	가청신호
YBBBBYY	K	(
BYBYYBB	L	)
BYYBBBY	M	.
BYYBBYB	N	,
BYYYBBB	I	9
BYBBYBY	O	0
YBBBYBY	Q	1
BYBYBYB	R	4
BBYBYYB	S	'
YYBYBBB	T	5
YBBBYYB	U	7
YYBBBBY	V	+
BBBYBYB	W	2
YBYBBBY	X	/
BBYBYBY	Y	6
BBYYYBB	Z	+
YYYBBBB	복 귀 줄 바 꿈 하단 Shift 상단 Shift 공 백 무 정 보	
YYBBYBB		
YBYBYBB		
BYBYYBB		
YBYBYBB		
BYBYYBB	자동재송요구 방식의 경우	일방향 오류정정 방식의 경우
BYBYYBB	제어신호 1	공선신호 β 공선신호 α 동기신호 1 동기신호 2
YBYBYBB	제어신호 2	
BYYBBYB	제어신호 3	
BYBYBBY	제어신호 4	
BYYBYBB	제어신호 5	
BBYYBBY	제어신호 β	
BBBBYYY	제어신호 α	
BBBBYYY	반복신호	
YBBYYBB		

(주) 1. B는 Space 주파수, Y는 Mark 주파수를 표시한다

(주) 2. 지정되어 있지 않은 신호를 수신한 경우에는 재송을 요구하여야 한다.