

Synchroniztion 심볼

(제25조 관련)

1. 3 kHz 대역폭을 사용하는 경우

1) 첫 번째 sync code는 다음과 같이 정의

Real part (I channel)

-1	1	0	1	-1	1	0	1
-1	1	0	1	0	0	-1	0
0	0	0	1	0	0	0	1
-1	1	-1	0	0	0	0	1

Imaginary part (Q channel)

0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	-1	0	-1
1	-1	1	0	1	-1	1	0
0	0	0	-1	1	-1	1	0

2) 두 번째 sync code는 다음과 같이 정의

Real part (I channel)

-1	-1	0	-1	0	1	1	1
-1	-1	0	-1	0	1	1	1
0	0	0	-1	1	0	1	1
-1	-1	-1	0	0	1	0	0

Imaginary part (Q channel)

0	0	1	0	-1	0	0	0
0	0	1	0	-1	0	0	0
1	1	1	0	0	-1	0	0
0	0	0	1	-1	0	-1	-1

2. 10 kHz 대역폭을 사용하는 경우

-1+1j	-1-1j	1+1j	1-1j	-1+1j	1+1j	1-1j	-1-1j
-1+1j	-1-1j	-1-1j	-1+1j	-1-1j	1+1j	-1+1j	1-1j
1-1j	1-1j	1+1j	1+1j	1-1j	-1+1j	1-1j	-1+1j
1-1j	1-1j	-1-1j	-1-1j	1+1j	-1-1j	-1+1j	1-1j
-1+1j	1+1j	1+1j	-1+1j	-1+1j	-1-1j	1-1j	1+1j
-1+1j	1+1j	-1-1j	1-1j	-1+1j	-1+1j	-1-1j	-1-1j
1-1j	-1+1j	1+1j	-1-1j	1+1j	1+1j	1+1j	1+1j
1-1j	-1+1j	-1-1j	1+1j	1-1j	1-1j	-1-1j	-1-1j
-1+1j	-1-1j	1+1j	1-1j	1-1j	-1-1j	-1+1j	1+1j
-1+1j	-1-1j	-1-1j	-1+1j	1+1j	-1-1j	1-1j	-1+1j
1-1j	1-1j	1+1j	1+1j	-1+1j	1-1j	-1+1j	1-1j
1-1j	1-1j	-1-1j	-1-1j	-1-1j	1+1j	1-1j	-1+1j
-1+1j	1+1j	1+1j	-1+1j	1-1j	1+1j	-1+1j	-1-1j
-1+1j	1+1j	-1-1j	1-1j	1+1j	1+1j	1-1j	1-1j
1+1j	-1-1j	1-1j	-1+1j	-1+1j	-1+1j	-1+1j	-1+1j
1+1j	-1-1j	-1+1j	1-1j	-1+1j	-1+1j	1+1j	1+1j
1+1j	1-1j	-1+1j	-1-1j	1+1j	-1+1j	-1-1j	1-1j
1+1j	1-1j	1-1j	1+1j	1-1j	-1+1j	1+1j	-1-1j
1-1j	1-1j	1+1j	1+1j	1-1j	-1+1j	1-1j	-1+1j
1-1j	1-1j	-1-1j	-1-1j	1-1j	-1+1j	-1-1j	1+1j
-1-1j	1-1j	1-1j	-1-1j	-1-1j	-1+1j	1+1j	1-1j
-1-1j	1-1j	-1+1j	1+1j	-1-1j	-1-1j	-1+1j	-1+1j
-1+1j	1-1j	-1-1j	1+1j	-1-1j	-1-1j	-1-1j	-1-1j
-1+1j	1-1j	1+1j	-1-1j	-1-1j	-1-1j	1-1j	1-1j
1+1j	1-1j	-1+1j	-1-1j	-1-1j	1-1j	1+1j	-1+1j
1+1j	1-1j	1-1j	1+1j	-1+1j	1-1j	-1-1j	1+1j
1-1j	1-1j	1+1j	1+1j	-1+1j	1-1j	-1+1j	1-1j
1-1j	1-1j	-1-1j	-1-1j	-1+1j	1-1j	1+1j	-1-1j
-1-1j	1-1j	1-1j	-1-1j				