

firstpage) УДК 517.977.1

© М. И. Гусева, И. О. Осипов

**ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ЛОКАЛЬНОГО СИНТЕЗА ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ**

В данной статье рассматривается задача построения локального синтеза для нелинейной управляемой системы с интегральными ограничениями на управление. Рассматривается задача о приведении движения управляемой системы в начало координат при заданном ресурсе управления. При этом считается, что промежуток времени, в течении которого осуществляется перевод системы, достаточно мал. Указаны классы нелинейных систем, для которых задачу можно решить путем приближенной замены нелинейной системы линеаризованной.

*Ключевые слова:* линейные системы с последствием, приводимость, показатели Ляпунова, ляпуновские инварианты.

DOI: 10.35634/vmXXXXXX

**Введение****§ 1. Основные обозначения и определения**

Рассмотрим нелинейную систему, аффинную по управлению

$$\dot{x}(t) = f(x(t)) + Bu(t), \quad t_0 \leq t \leq t_0 + \bar{\varepsilon}, \quad x(t_0) = x_0, \quad (1.1) \quad \boxed{\text{nonlinear}}$$

Здесь  $x \in \mathbb{R}^n$  – вектор состояния,  $u \in \mathbb{R}^r$  – управление,  $\bar{\varepsilon}$  – некоторое фиксированное положительное число.

Под  $\mathbb{L}_2 = \mathbb{L}_2[t_0, t_0 + \bar{\varepsilon}]$  будем понимать, пространство интегрируемых с квадратом скалярных или вектор-функций на  $[t_0, t_0 + \bar{\varepsilon}]$ . Скалярное произведение в  $\mathbb{L}_2$  определено равенством

$$(u(\cdot), v(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_0 + \bar{\varepsilon}} u^\top(t) v(t) dt.$$

Управление  $u(\cdot)$  будем выбирать из шара радиуса  $\mu, \mu > 0$

$$\|u(\cdot)\|_{\mathbb{L}_2}^2 = (u(\cdot), u(\cdot)) \leq \mu^2 \quad (1.2) \quad \boxed{\text{constr}}$$

в пространстве  $\mathbb{L}_2[t_0, t_0 + \bar{\varepsilon}]$  вектор-функций. В условиях описанных предположений, каждому  $u(\cdot) \in \mathbb{L}_2$  соответствует единственное абсолютно непрерывное решение  $x(t) = x(t, x_0, u(\cdot))$  системы (1.1), определённое на интервале  $[t_0, t_0 + \bar{\varepsilon}]$ .

Все траектории  $x(t)$  системы (1.1), отвечающие удовлетворяющим (1.2) управлениям, лежат внутри некоторого компактного множества  $D \subset \mathbb{R}^n$ .

Пусть  $0 < \varepsilon \leq \bar{\varepsilon}$ .

**Определение 1.** Множеством нуль управляемости  $N(\varepsilon)$  системы (1.1) в пространстве состояний в момент времени  $t_0 + \varepsilon$  назовем множество всех начальных состояний  $x(t_0) \in \mathbb{R}^n$  системы (1.1), из которых система может быть приведена в начало координат управлениями  $u(t) \in B_{\mathbb{L}_2}(0, \mu) = \{u : \|u(\cdot)\|_{\mathbb{L}_2}^2 \leq \mu^2\}$ ,

$$N(\varepsilon) = \{\tilde{x} \in \mathbb{R}^n : \exists u(\cdot) \in B_{\mathbb{L}_2}(0, \mu), x(t_0 + \varepsilon, \tilde{x}, u(\cdot)) = 0\}.$$

В приведённом определении можно считать, что  $\mathbb{L}_2 = \mathbb{L}_2[t_0, t_0 + \varepsilon]$ , либо  $\mathbb{L}_2 = \mathbb{L}_2[t_0, t_0 + \bar{\varepsilon}]$ . Нетрудно понять, что для любого из этих пространств мы получаем одно и то же множество нуль-управляемости. Будем далее считать, что  $\mathbb{L}_2 = \mathbb{L}_2[t_0, t_0 + \varepsilon]$ .

С другой стороны, если на пространстве состояний системы (1.1) и временном интервале  $t_0 \leq t \leq t_0 + \varepsilon$  ввести функцию  $V(t, x)$  минимального ресурса, необходимого для приведения системы из начального состояния  $x$  в начало координат

$$V(t, x) = \min_u \int_{t_0}^t u^\top(t) u(t) dt. \quad (1.3) \text{Bellman\_fu}$$

то множество нуль-управляемости  $N(\varepsilon)$  может быть найдено, как множество уровня функции Беллмана

$$N(\varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}^n : V(t_0 + \varepsilon, x) \leq \mu^2\} \quad (1.4) \text{Null\_set}$$

Функция  $V(t, x)$  удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial V(t, x)}{\partial t} = - \min_u \{u^\top(t) u(t) + \left( \frac{\partial V(t, x)}{\partial x} \right)^\top (f(x(t)) + Bu(t))\}. \quad (1.5) \text{Bellman\_eq}$$

Закон обратной связи, на котором достигается минимум в уравнении (1.5)

$$u(t, x) = -\frac{1}{2} f_2^\top(t, x(t)) \frac{\partial V(t, x)}{\partial x}. \quad (1.6) \text{feedback}$$

## § 2. Линейный случай

Рассмотрим здесь линейную систему

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad t_0 \leq t \leq t_0 + \varepsilon, \quad x(t_0) = x_0, \quad (2.1) \text{linear}$$

Пусть  $X(\tau_1, \tau_0) = \Phi(\tau_1)\Phi(\tau_0)$ , где  $\Phi(t)$  – матрица Коши, удовлетворяющая уравнению

$$\dot{\Phi}(t) = A\Phi(t), \quad \Phi(t_0) = I$$

Решение системы (2.1) в момент времени  $t$ ,  $t_0 \leq t \leq t_0 + \varepsilon$  имеет форму

$$x(t) = X(t, t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^t X(t, \tau)Bu(\tau)d\tau.$$

Приравнявая  $x(t)$  к нулю, выражаем  $x(t_0)$

$$x(t_0) = - \int_{t_0}^t X(t_0, \tau)Bu(\tau)d\tau.$$

Теперь найдем опорную функцию  $\rho(l|N(\varepsilon))$ , для этого возьмем произвольный вектор  $l \in \mathbb{R}^n$ ,  $l \neq 0$  и найдем максимум скалярного произведения  $(l, x(t_0))$  на всех  $x(t_0) \in N(\varepsilon)$ :

$$\begin{aligned} \rho(l|N(\varepsilon)) &= \max_{x(t_0) \in N(\varepsilon)} (l, x(t_0)) = \sup_{u \in B_{\mathbb{L}_2}(0, \mu)} - \int_{t_0}^{t_0 + \varepsilon} l^\top X(t_0, \tau)Bu(\tau)d\tau = \\ &= \sup_{u \in B_{\mathbb{L}_2}(0, \mu)} (w_l(\cdot), u(\cdot)) = \mu \|w_l(\cdot)\| = \mu \sqrt{l^\top W(t_0, t_0 + \varepsilon)l}, \end{aligned} \quad (2.2) \text{sup\_fun}$$

где  $w_l(t) = -B^\top X^\top(t_0, t)l$ , а симметричная матрица  $W(t_0, t_0 + \varepsilon)$  определяется равенством

$$W(t_0, t_0 + \varepsilon) = \int_{t_0}^{t_0 + \varepsilon} X(t_0, \tau) B B^\top X^\top(t_0, \tau) d\tau. \quad (2.3) \quad \boxed{W}$$

(2.2) – опорная функция эллипсоида, то есть  $N(\varepsilon) = \{x : x^\top W^{-1}(t_0, t_0 + \varepsilon)x \leq \mu^2\}$ . С другой стороны, множество нуль управляемости – множество уровня функции Беллмана (1.4). Таким образом, в случае линейной системы функция Беллмана (1.3) имеет вид

$$V(t, x) = x^\top Q(t)x, \quad (2.4) \quad \boxed{\text{Bellman\_line}}$$

где матрица  $Q(t)$  может быть найдена из уравнения

$$\dot{Q} = Q B B^\top Q - A^\top Q - Q A, \quad (2.5) \quad \boxed{\text{eqQ}}$$

с учетом  $W^{-1}(t_0, t) = Q(t_0)$ . Уравнение (2.5) получено подстановкой (2.4) в (1.5) с учетом того, что оптимальная обратная связь (1.6) может быть записана в виде

$$u(t, x) = -B^\top Q(t)x \quad (2.6) \quad \boxed{\text{linear\_feedb}}$$

Алгоритм построения обратной связи приводящей систему (2.1) в начало координат выглядит следующим образом:

**Шаг 1.** Рассчитываем матрицу  $W(t_0, t_0 + \varepsilon)$  по формуле (2.3).

**Шаг 2.** Интегрируем уравнение (2.5) с начальным условием  $Q(t_0) = W^{-1}(t_0, t_0 + \varepsilon)$ .

**Шаг 3.** Рассчитываем управление  $u(t, x) = -B^\top Q(t)x(t)$

Замкнутую обратной связью (2.6) систему (2.1) преобразуем к виду

$$\begin{cases} \dot{x} = (A - B B^\top Q(t))x, & t_0 \leq t \leq t_0 + \varepsilon, & x(t_0) = x_0 \\ \dot{Q} = Q B B^\top Q - A^\top Q - Q A, & & Q(t_0) = W^{-1}(t_0, t_0 + \varepsilon). \end{cases} \quad (2.7) \quad \boxed{\text{feedback\_lin}}$$

**Теорема 1.** Траектория  $x(t)$  системы (2.7) выпущенная из точки  $x$  попадает в начало координат в момент времени  $t_0 + \varepsilon$ . Расход интегрального ресурса управления на переход из  $x$  в 0 равен  $x^\top Q(t_0)x$  – это минимально возможное значение ресурса.

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** Продифференцируем  $x^\top Q x$  вдоль траектории  $x(t)$ :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} x^\top Q x &= \dot{x}^\top Q x + x^\top \dot{Q} x + x^\top Q \dot{x} = x^\top (A^\top - Q B B^\top) Q x + \\ &+ x^\top Q (A - B B^\top Q) x + x^\top (Q B B^\top Q - A^\top Q - Q A) x = \\ &= -x^\top (Q B B^\top Q) x. \end{aligned}$$

Интегрируя последнее равенство от  $t_0$  до  $t_0 + \varepsilon$  получаем

$$x^\top(t) Q(t) x(t) = x^\top(t_0) Q(t_0) x(t_0) - \int_{t_0}^{t_0 + \varepsilon} x^\top(\tau) Q(\tau) B B^\top Q(\tau) x(\tau) d\tau = \quad (2.8) \quad \boxed{\text{xxq}}$$

$$= x^\top(t_0) Q(t_0) x(t_0) - \int_{t_0}^{t_0 + \varepsilon} u^\top(\xi) u(\xi) d\xi, \quad (2.9) \quad \boxed{\{?\}}$$

где  $u(\xi) = -B^\top Q(\xi)x(\xi)$  – текущее управление.

Рассмотрим множество  $Y(t) = \{x : x^\top Q(t)x \leq c^2\}$ , где  $c$  – заданная константа. Опорная функция множества  $Y(t)$  равна

$$\rho(l|Y(t)) = c(l^\top Q^{-1}(t)l)^{1/2} = c(l^\top W(t_0, 2t_0 + \varepsilon - t)l)^{1/2}$$

Из определения  $W$  следует, что существует  $k > 0$ , такое что  $\|W(t_0, 2t_0 + \varepsilon - t)\| \leq k(\varepsilon - t)$ , поэтому

$$\rho(l|Y(t)) \leq c\sqrt{k}\sqrt{\varepsilon - t}\|l\|.$$

Из последнего неравенства следует, что для любого  $x \in Y(t)$  справедлива оценка

$$\|x\| \leq c\sqrt{k}\sqrt{\varepsilon - t}$$

Учитывая, что  $x^\top(t)Q(t)x(t) \leq x^\top(t_0)Q(t_0)x(t_0)$ , мы можем заключить, что

$$\|x\| \leq (k(\varepsilon - t)x^\top(t_0)Q(t_0)x(t_0))^{1/2}$$

Таким образом,  $x(t) \rightarrow 0$  при  $t \rightarrow t_0 + \varepsilon$ . Покажем, что  $x^\top(t)Q(t)x(t) \rightarrow 0$  при  $t \rightarrow t_0 + \varepsilon$ . Этот факт не следует из стремления к 0  $x(t)$ , так как  $Q(t) = W^{-1}(t_0, 2t_0 + \varepsilon - t)$  не ограничена вблизи  $t_0 + \varepsilon$  в силу  $W(t_0, t_0) = 0$ . Из неравенства

$$\frac{d}{dt}x^\top Qx \leq 0, x^\top Qx > 0 \quad (2.10) \{?\}$$

следует, что  $x^\top(t)Q(t)x(t)$  не возрастает и ограничена снизу. Таким образом, существует предел

$$\lim_{t \rightarrow t_0 + \varepsilon} x^\top(t)Q(t)x(t) = q \geq 0. \quad (2.11) \{?\}$$

Покажем, что  $q = 0$ . Допустим противное. Переходя в (2.8) к пределу при  $t \rightarrow t_0 + \varepsilon$  получим

$$\int_{t_0}^{t_0 + \varepsilon} u^\top(\xi)u(\xi)d\xi = x^\top Q(t_0)x - q. \quad (2.12) \{?\}$$

□

### § 3. Нелинейный случай

Вероятно, описанный подход к синтезу управления может быть распространен и на более общий случай систем вида

$$\dot{x}(t) = f_1(t, x(t)) + f_2(t, x(t))u(t).$$

Иллюстрирующий данный факт пример приведен в следующем разделе

### § 4. Примеры

**Финансирование.** Исследования первого автора выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках базовой части госзадания в сфере науки, проект № 1.1234.2017/8.9. Исследования второго автора выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-01-01234.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Abgar? 1. Абгарян К.А. Матричное исчисление с приложениями в теории динамических систем. М.: Физматлит, 1994. 544 с.

Поступила в редакцию 01.12.2021

Гусев Михаил Иванович, д. ф.-м. н., ведущий научный сотрудник, отдел оптимального управления, Институт математики и механики УрО РАН, 620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-XXXX>

E-mail: [gmi@imm.uran.ru](mailto:gmi@imm.uran.ru) Осипов Иван Олегович, аспирант, отдел оптимального управления, Институт математики и механики УрО РАН, 620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3071-535X>

E-mail: [i.o.osipov@imm.uran.ru](mailto:i.o.osipov@imm.uran.ru)

**Цитирование:** М. И. Гусева, И. О. Осипов. Об одном методе локального синтеза для нелинейных систем с интегральными ограничениями // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2021. Т. 31. Вып. 1. С. 1–6.

*M. I. Gusev, I. O. Osipov*

**On the question of the optimization of permutations in the problem with dynamic constraints**

*Keywords:* linear systems with delay, reducibility, Lyapunov exponents, Lyapunov invariants.

MSC2020: 93B03

DOI: 10.35634/vmXXXXXX

We consider

**Funding.** The study of the first author was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation in the framework of the basic part, project no. 1.1234.2017/8.9. The study of the second author was funded by RFBR, project number 18–01–01234.

REFERENCES

1.

Received 01.12.2021

Gusev Michail Ivanovich, Professor, Department of Optimal Control, Institute of Mathematics and Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, ul. S. Kovalevskoi, 16, Yekaterinburg, 620219, Russia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-XXXX>

E-mail: [gmi@imm.uran.ru](mailto:gmi@imm.uran.ru)

Osipov Ivan Olegovich, Post-Graduate student, Department of Optimal Control, Institute of Mathematics and Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, ul. S. Kovalevskoi, 16, Yekaterinburg, 620219, Russia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3071-535X>

E-mail: [i.o.osipov@imm.uran.ru](mailto:i.o.osipov@imm.uran.ru)

**Citation:** M.I. Gusev, I.O. Osipov. On the question of the optimization of permutations in the problem with dynamic constraints, *Vestnik Udmurtskogo Universiteta. Matematika. Mekhanika. Komp'yuternye Nauki*, 2021, vol. 31, issue 1, pp. 1–6.