# Noodnet · testplan aanmelden en melden

Versie 9 november 2026 · f6679f4 · nieuwste versie: github.com/ieddev/noodnet

| | |
|---|---|
| **Datum en tijd** | |
| **Testers** | |
| **Steunpunt(en)** | |
| **Eindpost(en)** | |
| **Software (noodnet-bijwerken, datum)** | |

Volg de scenario's in deze volgorde. Vink af wat werkt en noteer wat anders gaat dan verwacht (wat je zag, op welke telefoon, hoe laat). Telefoons: **B** = beheerder, **V1**, **V2** = vrijwilligers.

Handig tijdens het testen: beheerpagina tabblad **Status** (log onderaan) open op een pc via de hotspot.

## A. Aanmelden

| # | Scenario | Hoe | Verwacht | OK | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| **A1** | Beheerder aanmelden | B: kaart scannen, *Aanmelden*. Beheerpagina → Status → **Goedkeuren als beheerder** | B krijgt bericht "Aangemeld ... Je bent ook beheerder" | ☐ | |
| **A2** | Vrijwilliger, goedkeuren vanaf telefoon | V1: kaart scannen, *Aanmelden* | V1: "Aanmelding ontvangen (nr X)". B: "Aanmelding #X ... Antwoord JA X of NEE X". B stuurt `JA X` → V1: "Aangemeld" | ☐ | |
| **A3** | Goedkeuren via beheerpagina | V2 aanmelden; beheerpagina → Status → **Goedkeuren** | V2: "Aangemeld". B krijgt bericht "(via beheerpagina)" | ☐ | |
| **A4** | Twee keer op Aanmelden tikken | V2 (nog niet goedgekeurd) tikt twee keer | Zelfde nummer; B krijgt maar **één** bericht | ☐ | |
| **A5** | Al aangemeld, nog eens aanmelden | V1 meldt opnieuw aan | V1: "U bent al aangemeld" | ☐ | |
| **A6** | Afwijzen | Nieuwe aanmelding van V2 (na AF, zie A9); B stuurt `NEE X` | V2: "niet goedgekeurd". Daarna opnieuw aanmelden kan | ☐ | |
| **A7** | Verkeerde aanmeldcode | B stuurt `CODE TEST123`; V2 meldt aan met de **oude** kaart | V2: "onjuiste aanmeldcode"; B krijgt niets. Daarna terugzetten: `CODE <oude code>` | ☐ | |
| **A8** | Onbekende telefoon meldt | Telefoon die **niet** is aangemeld stuurt een M/ETHANE-melding | Wordt **niet** doorgezet; telefoon krijgt "NIET doorgegeven"; staat op beheerpagina bij *Onbekende telefoons* | ☐ | |

| # | Scenario | Hoe | Verwacht | OK | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| **A9** | Afmelden | B stuurt `AF <naam van V2>` (of beheerpagina → Vrijwilligers → Afmelden) | B: "Afgemeld: ...". V2: "U bent afgemeld" | ☐ | |
| **A9b** | Afgemelde telefoon meldt toch | V2 stuurt een M/ETHANE-melding en een gewoon bericht | Niet doorgezet. V2 krijgt terug: "... is NIET doorgegeven ... niet (meer) aangemeld" | ☐ | |
| **A10** | Aanmelding blijft na herstart | V2 meldt aan, **niet** goedkeuren; steunpunt herstarten ( `sudo reboot` ); daarna `JA X` | Werkt; nummer is bewaard | ☐ | |

## B. Beheeropdrachten (vanaf telefoon B)

| # | Opdracht | Verwacht | OK | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| **B1** | `HELP` | Lijst met opdrachten | ☐ | |
| **B2** | `WACHT` | Open aanmeldingen, of "Geen open aanmeldingen" | ☐ | |
| **B3** | `LIJST` | Aangemelde telefoons, laatst gehoord, accu | ☐ | |
| **B4** | `CODE` | Huidige aanmeldcode | ☐ | |
| **B4a** | `CODE <nieuwe code>` | B: "Nieuwe aanmeldcode: ...". Beheerpagina (Status en Steunpunt) toont de nieuwe code. Aangemelde telefoons blijven aangemeld; nieuwe aanmelding met de oude kaart: "onjuiste aanmeldcode". Tabblad Kaart → nieuwe kaart maken: staat de nieuwe code op? Daarna eventueel terugzetten | ☐ | |
| **B5** | `JA 999` (bestaat niet) | "bestaat niet (meer)" | ☐ | |
| **B6** | Opdracht vanaf V1 (geen beheerder), bijv. `LIJST` | Geen beheerantwoord; het gaat als gewoon bericht naar de eindpost | ☐ | |
| **B7** | `ALLEN Testbericht aan allen` (V1 en V2 aan, B zelf ook aangemeld) | B: "Verstuurd naar 2 vrijwilligers...". V1 en V2 krijgen " aan alle vrijwilligers: Testbericht aan allen" (B zelf niet). Het gaat **niet** over 2 m | ☐ | |
| **B7a** | Daarna `LIJST` | Onderaan: "Bericht aan allen (hh:mm): ontvangen door 2 van 2." | ☐ | |
| **B7b** | V2 uit, opnieuw `ALLEN …` , na een paar minuten `LIJST` | "ontvangen door 1 van 2. Nog niet: V2" | ☐ | |
| **B7c** | Beheerpagina → Vrijwilligers → *Bericht aan alle vrijwilligers* | Groene melding; V1 en V2 (en B) krijgen het; onder het veld staat wie het heeft ontvangen (pagina verversen) | ☐ | |

| # | Opdracht | Verwacht | OK | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| **B7d** | `ALLEN` zonder tekst, en een tekst van meer dan 300 tekens | Uitleg terug, er wordt niets verstuurd | ☐ | |

## C. Melden

| # | Scenario | Verwacht | OK | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| **C1** | V1 stuurt M/ETHANE via **433** | Eindpost: scherm + logboek. Steunpunt log: bevestigd (ACK) | ☐ | |
| **C2** | V2 stuurt M/ETHANE via **868** | Idem | ☐ | |
| **C3** | Groot incident: bij **M** "Ja, ..." | Kop **rood** met "– GROOT INCIDENT"; knippert (zoals elke nieuwe melding) | ☐ | |
| **C3b** | Geen groot incident: bij **M** "Nee, ..." | Kop **oranje**; knippert ook | ☐ | |
| **C4** | Eindpost uit (of Direwolf stoppen), V1 meldt | Steunpunt blijft herhalen; na 5 min op Status: *Nog niet bevestigd* | ☐ | |
| **C5** | Eindpost weer aan | Melding komt alsnog aan, ACK, waarschuwing weg | ☐ | |
| **C6** | Twee posten bij één discipline. Tabblad **Netwerk**: zet bij *Gemeentehuis* `PD3PAM-5, PD3PAM-9` (PD3PAM-9 bestaat niet) en sla op. V1 meldt aan *Gemeentehuis* | PD3PAM-5 bevestigt; steunpunt blijft herhalen voor PD3PAM-9. Na 5 min op Status: *Nog niet bevestigd* door PD3PAM-9, met knop **Niet meer wachten op PD3PAM-9** → melding uit de wachtrij. Daarna PD3PAM-9 weer weghalen op tabblad Netwerk | ☐ | |
| **C7** | Melding met lange tekst (veel slachtoffers/locatie) | Komt compleet aan (meerdere delen samengevoegd) | ☐ | |
| **C8** | Melding met *Ik ben ter plaatse: stuur mijn positie mee* aangevinkt | Bij *E - Exacte locatie* staat onder de tekst **Positie melder (ter plaatse): 52.xxxxx, 6.xxxxx (± .. m)**; in de lijst *Melder ter plaatse* | ☐ | |
| **C8a** | Na C8 het meldscherm opnieuw openen; en een melding zonder het vinkje | Vinkje staat weer **uit**. Melding zonder vinkje: geen positie op het scherm | ☐ | |
| **C9** | (Met 2 steunpunten) V van SP1 en V van SP2 melden tegelijk aan dezelfde eindpost | Beide komen aan, eventueel één tot 1 min later; geen dubbele regels op het scherm | ☐ | |

## D. Gehoord en uit beeld

| # | Scenario | Verwacht | OK | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| **D1** | V1 uitzetten of RNode loskoppelen | Na de ingestelde tijd (*uit beeld na*, tabblad Steunpunt): B krijgt "niet meer gehoord sinds …"; `LIJST` toont het | ☐ | |
| **D2** | V1 weer aan | B krijgt "weer gehoord (na … stilte)" | ☐ | |
| **D3** | Accu van een RNode laag (als je dat kunt nabootsen) | Waarschuwing aan B | ☐ | |

## E. Storingen

| # | Scenario | Verwacht | OK | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| **E1b** | Eindpost herstarten ( `sudo reboot` ) | M/ETHANE-scherm toont na het opstarten de laatste melding én de lijst met eerdere meldingen | ☐ | |
| **E1** | Steunpunt herstarten | Na ± 2 min alles groen, hotspot aan, aanmeldingen bewaard | ☐ | |
| **E2** | Een RNode losmaken en terugzetten | Status toont het; na terugzetten werkt de band weer (zo nodig `rnsd` herstarten op Status) | ☐ | |
| **E2b** | Pi uit, één RNode eruit, Pi aan | Na ± 2 min: rnsd en brug groen, steunpunt werkt op de overgebleven band | ☐ | |
| **E2c** | Stroom eraf (stekker eruit) terwijl het steunpunt draait, daarna weer aan | Brug start vanzelf; staat er een beschadigd bestand, dan in het log "Beschadigd ratchet-bestand opzij gezet" en daarna gewoon groen | ☐ | |
| **E3** | Pi zonder internet opstarten, beheerpagina op telefoon openen | Klok wordt gelijkgezet; tijd in het logboek klopt | ☐ | |
| **E4** | Telefoon buiten bereik van LoRa, melding versturen, dan terug in bereik | Noteer wat de app doet (blijft hij proberen? komt hij alsnog aan?) | ☐ | |

## F. Eindpost

| # | Scenario | Verwacht | OK | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| **F1** | Eindpost herstarten (knop *Pi herstarten*) met monitor | M/ETHANE-scherm opent vanzelf schermvullend; scherm gaat niet op zwart na 10 min | ☐ | |
| **F2** | Telefoon/laptop op de hotspot: **http://10.42.0.1:1880/ui** | Zelfde M/ETHANE-scherm als op de monitor | ☐ | |

| # | Scenario | Verwacht | OK | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| **F3** | Tabblad **Logboek** | Meldingen van vandaag; downloaden als .txt en .csv; CSV opent in Excel/LibreOffice | ☐ | |
| **F4** | Tabblad **Status** → *Steunpunten* | Het steunpunt staat erbij met laatst gehoord, aangemeld, wachtrij | ☐ | |
| **F5** | Eindpost alleen voor één discipline (Instellingen: bijv. alleen *Gemeentehuis*). Melding aan een **andere** discipline | Eindpost toont niets en bevestigt niet; steunpunt wacht niet op deze post | ☐ | |
| **F6** | Idem, maar *meelezen* aan | Melding komt in het logboek als *meelezen*; eindpost bevestigt **niet** | ☐ | |
| **F7** | Gewoon bericht (chat) van V1. Zonder @ gaat het naar de discipline(s) bij *Berichten aan* (tabblad Netwerk); met `@Gemeentehuis` in de tekst naar die discipline | Komt in het logboek van die eindpost; steunpunt krijgt ACK | ☐ | |
| **F8** | Knop *Wis scherm en lijst* in Node-RED (editor) | Scherm en lijst leeg; logboek blijft compleet | ☐ | |
| **F9** | Back-up downloaden (tabblad Back-up), daarna terugzetten | Instellingen en logboek terug | ☐ | |
| **F10** | Radio → Testuitzending en niveaus | Set zendt; steunpunt toont de eindpost bij *Gehoorde stations*, niveau rond 50 (en andersom) | ☐ | |
| **F11** | Met internet: tabblad **Kaart** → gemeente, 10 km, detail 16 → **Kaart downloaden** | Voortgang loopt op; daarna *Kaart gedownload* met het aantal tegels en de datum | ☐ | |
| **F12** | Zonder internet: **http://10.42.0.1:1880/worldmap/** (laptop/telefoon op de hotspot) | Kaart van de gemeente zichtbaar, ook ingezoomd tot straatniveau | ☐ | |
| **F13** | V1 stuurt een M/ETHANE **met** *Ik ben ter plaatse* | Op de kaart: rode marker *NIEUW hh:mm · soort* met rode cirkel; kaart schuift ernaartoe; klik toont de hele M/ETHANE | ☐ | |
| **F14** | Daarna een tweede melding met positie, en een derde **zonder** | Tweede wordt de rode; de eerste wordt blauw. De derde staat niet op de kaart (wel op het M/ETHANE-scherm) | ☐ | |
| **F15** | Eindpost herstarten, kaart opnieuw openen | Dezelfde markers staan er weer | ☐ | |
| **F16** | Kaart downloaden zonder internet | Melding *Geen verbinding met PDOK…*; de vorige kaart blijft werken | ☐ | |

## G. Dienstdoende operator

| # | Scenario | Verwacht | OK | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| G1 | Steunpunt: Status → *Nieuwe operator toevoegen* (roepnaam + naam) | Groene melding; log van de brug: "Dienstdoende operator: ..." | ☐ | |
| G2 | Tweede operator toevoegen; daarna aflossen via de **keuzelijst** | Log: "... (neemt over van ...)"; Status blijft compact (wissels ingeklapt onder *Wissels bekijken*) | ☐ | |
| G2b | *Operators beheren* → een operator uit de lijst halen (niet degene met dienst) | Verdwijnt uit de keuzelijst; wie dienst heeft kan niet verwijderd worden | ☐ | |
| G3 | Eindpost: operator invullen, daarna een M/ETHANE ontvangen | Logboek: regel OPERATOR; bij de melding "dienstdoende operator: ..." | ☐ | |
| G4 | Back-up maken en terugzetten | Operator en lijst met wissels terug | ☐ | |

## H. Frequentie, CAT en netwerkbestand

| # | Scenario | Verwacht | OK | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| H1 | Steunpunt, tabblad Netwerk: 2 m-frequentie wijzigen (bijv. 144.950) | Opgeslagen; zonder CAT: melding "zet de set op ..."; met CAT: set gaat mee | ☐ | |
| H2 | 144.800 of 145.500 invullen | Waarschuwing (APRS / buiten digitaal segment); 146.500: geweigerd | ☐ | |
| H3 | Netwerk → **Exporteren**, op de eindpost (Instellingen) **Inladen** | Eindpost neemt frequentie en zijn eigen disciplines over | ☐ | |
| H4 | Zelfde bestand op een tweede steunpunt **Inladen** | Tabblad Netwerk gelijk aan het eerste steunpunt | ☐ | |
| H5 | Radio → **Zoek mijn set** (IC-9700 aan) | IC-9700 gevonden met poort en snelheid → **Gebruiken** | ☐ | |
| H6 | Na *Gebruiken*: tabblad Radio | *Set (CAT)*: frequentie van de gemeente ✓, mode FM-D | ☐ | |
| H7 | Testuitzending met CAT | Set gaat op zenden (PTT via CAT), packet-geluid schoon | ☐ | |
| H8 | Aan de VFO draaien, 1 minuut wachten | Set staat weer op de gemeentefrequentie; bij *Laatste acties* "teruggezet" | ☐ | |
| H9 | Zendvermogen 25 (watt) invullen en opslaan | Set op 25 W (op de set en bij *Vermogen*); opslaan zonder foutmelding | ☐ | |
| H10 | Pi herstarten met CAT | Set na het opstarten vanzelf op frequentie en mode | ☐ | |
| H12 | Netwerk met IFAC: **Exporteren zonder IFAC**, op een ander steunpunt inladen | Geen IFAC in het bestand; het andere steunpunt houdt zijn eigen IFAC | ☐ | |

| # | Scenario | Verwacht | OK | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| **H13** | Bestand op GitHub/website zetten; op de eindpost **Ophalen** met de link | Frequentie en disciplines overgenomen; daarna knop *Opnieuw ophalen* | ☐ | |
| **H14** | Status op alle Pi's | Overal dezelfde *Netwerkinstellingen: … versie … door …* | ☐ | |
| **H11** | FT-818 + SCU-17 (steunpunt): Zoek mijn set | FT-818 gevonden; PTT en frequentie werken (of: terug naar RTS als het niet lukt) | ☐ | |

## Notities