

IDENTIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO

Nº da Estação (01–10):

Data:

Turma / Semestre:

Professor(a) / Monitor(a):

Aluno(a) 1 (nome completo):

Aluno(a) 2 (nome completo):

■ MISSÃO 1 — SEGURANÇA E ESD (marcar antes de iniciar)

1 Checklist de Segurança

- | | |
|---|-------|
| ☐ Gabinete desconectado da tomada e do estabilizador/nobreak | +4 XP |
| ☐ Pulseira antiestática calçada e aterrada no chassi do gabinete | +4 XP |
| ☐ Botão de ligar pressionado por 3-5s para descarregar capacitores residuais | +4 XP |
| ☐ Bancada organizada: superfície limpa, seca, sem tecidos sintéticos por perto | +4 XP |
| ☐ Recipiente de parafusos separado e identificado com o nº da estação | +4 XP |

■ MISSÃO 2 — DESMONTAGEM (ordem obrigatória)

2 Checklist de Desmontagem

- | | |
|---|-------|
| ☐ Tampa lateral removida (verificar tipo de fixação) | +3 XP |
| ☐ Roteamento de cabos fotografado/anotado antes de desconectar | +3 XP |
| ☐ HD/SSD: cabos desconectados e dispositivo removido | +3 XP |
| ☐ Unidade óptica desconectada e removida (se houver) | +3 XP |
| ☐ Placa de vídeo/expansão removida (trava PCIe + parafuso) | +3 XP |
| ☐ Módulos de RAM destravados e retirados | +3 XP |
| ☐ Cabos da fonte desconectados (24 pinos, CPU, SATA) sem abrir a fonte | +3 XP |
| ☐ Cooler/dissipador removido e processador retirado do soquete | +3 XP |
| ☐ Cabos do painel frontal desconectados da placa-mãe | +3 XP |
| ☐ Placa-mãe desparafusada e retirada do gabinete | +3 XP |

■ MISSÃO 3 — IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

3 Checklist de Identificação

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Placa-mãe: chipset, soquete, slots PCIe e SATA identificados | +2 XP |
| ☐ | Processador: fabricante, soquete e geração identificados | +2 XP |
| ☐ | Memória RAM: tipo (DDR3/DDR4), capacidade e frequência lidos na etiqueta | +2 XP |
| ☐ | Fonte: potência (W) e certificação 80 Plus identificadas | +2 XP |
| ☐ | HD/SSD: tipo e interface (SATA/NVMe) identificados | +2 XP |
| ☐ | Placa de vídeo: conectores de saída e alimentação identificados | +2 XP |
| ☐ | Cooler: tipo de refrigeração e pasta térmica observados | +2 XP |
| ☐ | Cabos internos diferenciados (SATA dados/energia, 24-pin, CPU 4/8-pin) | +2 XP |
| ☐ | Conectores do painel frontal localizados (power, reset, LEDs, USB) | +2 XP |
| ☐ | Gabinete: pontos de fixação, baias e ventilação identificados | +2 XP |

■ MISSÃO 4 — REMONTAGEM (ordem inversa)

4 Checklist de Remontagem

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | Placa-mãe fixada no gabinete com parafusos/espacedores corretos | +3 XP |
| ☐ | Processador instalado respeitando marcação de alinhamento | +3 XP |
| ☐ | Pasta térmica aplicada e cooler/dissipador instalado | +3 XP |
| ☐ | Módulos de RAM encaixados até o clique das travas | +3 XP |
| ☐ | Cabos da fonte reconectados (24 pinos, CPU, SATA/periféricos) | +3 XP |
| ☐ | HD/SSD e unidade óptica reinstalados e reconectados | +3 XP |
| ☐ | Placa de vídeo/expansão reinstalada e travada no slot | +3 XP |
| ☐ | Cabos do painel frontal reconectados (conferir polaridade dos LEDs) | +3 XP |
| ☐ | Cabos organizados e presos (cable management) antes de fechar | +3 XP |
| ☐ | Tampa fechada, energia reconectada, boot (POST/BIOS) testado | +3 XP |

■ CROQUI DA ESTAÇÃO — desenhe o roteamento de cabos e a posição dos componentes

Use o esquema-guia abaixo como referência de layout. Desenhe por cima indicando conexões, posições e observações da sua estação.

Placa-mãe (CPU, RAM, PCIe)

Fonte (PSU)

Baias HD/SSD

Painel frontal / cabos

Cable management

Legenda sugerida:

Linha cheia = cabo de dados

Linha tracejada = cabo de energia

Círculo = conector/porta

X = cabo removido/pendente

Asterisco (*) = ponto de atenção

Observações da estação (peças faltantes, avarias, dificuldades):

■ VALIDAÇÃO FINAL DO PROFESSOR / MONITOR

Boot (POST/BIOS) realizado com sucesso: ■ SIM ■ NÃO

Nota da rubrica (0 a 10): _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/____