

GD-PMS Ön Yüz Tasarım Envanteri

Versiyon: 1.0 **Hedef Kitle:** UX Tasarımcıları

Bu belge, GD-PMS bünyesindeki üç kullanıcı arayüzü uygulamasının mevcut sayfalarını, yerleşimlerini ve bileşenlerini UX tasarım ekibine referans olarak aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Genel Mimari

GD-PMS saha yönetimini üç seviyede ele alan üç bağımsız React uygulamasından oluşur:

```
Boss-Level (superadmin)
Mobil öncelikli, çoklu saha genel bakış
"Tüm sahalarımın durumu ne?"
    |
    ▼
Field-Level (field)
Saha altındaki konteynerlerin izlenmesi
"Sahamda hangi konteynerler var?"
    |
    ▼
Container-Level (container-web)
Tek konteynerin derinlemesine izlenmesi ve kontrolü
"Bu konteynerin içinde neler oluyor?"
```

Üç uygulama da aynı [@gd-monorepo/ui](#) ortak bileşen kütüphanesini kullanır. Ortak özellikler: karanlık/aydınlık tema, Türkçe/İngilizce dil desteği.

2. Ortak UI Kütüphanesi (@gd-monorepo/ui)

Aşağıdaki bileşenlerin tamamı üç uygulama tarafından ortak kullanılmaktadır. UX tasarımcıları bu bileşenleri mevcut yapı taşları olarak değerlendirmelidir.

2.1 Cihaz Kartları

Bileşen	Açıklama
BSCCard	Batarya konteyneri kartı: durum rozeti, SoC, voltaj, akım, güç, sıcaklık, hücre metrikleri
RackCard	Raf kartı: durum rozeti, SoC, voltaj, akım, güç, sıcaklık
CBCard	Kesici kartı: açık/kapalı/açtı görsel durumu, voltaj, akım, açma/kapama sayacı
DCOutputCard	DC çıkış kartı: açık/kapalı, gerçek ve set voltaj/akım

Bileşen	Açıklama
HvacCard	HVAC kartı: çalışıyor/beklemede/arıza rozeti, mod (soğutma/ısıtma/boşta), sıcaklıklar, nem, alarm sayısı
FirePanelCard	Yangın paneli kartı: yangın var/yok, arıza var/yok, röle durumları
EnergyAnalyzerCard	Enerji analizörü kartı: 3 faz gerilim/akım/güç, güç faktörü, THD, enerji sayaçları
ContainerCard	Konteyner özet kartı: durum noktası, SoC bar, güç, sıcaklık, cihaz sayısı
FieldCard	Saha özet kartı: durum, güç, SoC, konteyner sayısı

2.2 SCADA Grafikleri (PixiJS)

Gerçek zamanlı animasyonlu endüstriyel görseller. Hepsi karanlık tema ile uyumlu.

Bileşen	Açıklama
BSC	Batarya konteyneri şeması: raflar, baralar, kesiciler, DC çıkışlar, kablolar, akış okları, etiketler
TMS	Termal yönetim şeması: odalar, HVAC üniteleri, sıcaklık/nem paneli
BESSDiagram	Tam saha panoraması: BSC'ler, TMS, yangın paneli, enerji analizörü, trafo — tek tuval
RackCell	Raf hücresi: SoC seviyesine göre renklenen dikdörtgen, hover'da bilgi popover'ı
CircuitBreaker	Kesici: açık/kapalı/açtı görsel durumu
DCOutput	DC çıkış: açık/kapalı görsel durumu
HvacUnit	HVAC ünitesi: duruma göre dönen fan animasyonu
PanelCard	Sıcaklık/nem panel göstergesi
FirePanel	Yangın paneli durum grafiği
EnergyAnalyzerGraphic	Enerji analizörü grafiği

2.3 Chart'lar

Bileşen	Açıklama
TelemetryChart	Zaman serisi chart'ı: zaman aralığı seçici, metrik çoklu seçim, nokta sayısı, cihaz filtresi
SingleTelemetryChart	Tek cihaz için TelemetryChart
MultiLineChart	Çoklu serili çizgi grafiği, olay işaret çizgileri
TelemetryGauge	SVG dairesel ibreli gösterge (240°), eşik renklendirmesi
DeviceGauges	Bir cihaz için responsive TelemetryGauge grid'i

2.4 Kontrol ve Durum Bileşenleri

Bileşen	Açıklama
ManeuverCard	Manevra yürütme kartı: boşa/çalışıyor/başarılı/başarısız durumları, parametre girdileri, adım listesi, zamanlayıcı, geri al butonu
TelemetryInput	Telemetri değer girişi: adım butonları, aralık barı, eşik çizgileri, birim
SummaryCard	KPI kartı: ikon + değer + etiket, duruma göre renk
LogTerminal	Log görüntüleyici: tür ikonları (başarı/hata/uyarı/bilgi), kaynak ikonları, otomatik kaydırma
DeviceTable	Cihaz envanter tablosu: ID, ad, tip, protokol, raf, model, durum, detay butonu
DeviceDetailModal	Cihaz detay modal penceresi
StatusBadge	Durum rozetleri: Online, Offline, Charge, Discharge, Idle
ContainerConnectionBadge	Konteyner bağlantı durumu rozeti
MetricBar	Yatay ilerleme çubuğu (%0-100)
MetricDisplay	MetricBar + değer + etiket birleşimi
DeviceTelemetryProvider	Cihaz başına izole gösterge bileşeni (altında Gauge ve StatusBadge)
FieldMap	Leaflet saha haritası, renkli daire işaretçiler
PlayCanvasViewer	3D konteyner görselleştirme

2.5 Atom Bileşenler

Bileşen	Açıklama
Card	Genel kart konteyneri
CardGrid	4 sütunlu responsive grid
CardHeader	Kart başlığı: isim + rozet alanı
ChartGrid	2 sütunlu chart grid'i
DataGrid	2 sütunlu veri grid'i
DataRow	İkon + etiket + değer satırı
SectionHeader	Bölüm başlığı ayracı
Tabs	Sekme konteyneri

2.6 İkonlar

46 ikon. Tamamı Tabler Icons ailesinden.

Kategori	İkonlar
Navigasyon	dashboard, bsc, hvac, analytics, energyAnalyzer, charts, reports, events, control, settings, scadaChart
Durum	statusOnline, statusOffline, statusIdle, logSuccess, logError, logWarning, logInfo
Cihaz	battery, batteryCharge, batteryDischarge, container, circuitBreaker, dcOutput, hvacUnit, fireAlarm
Aksiyon	refresh, add, trash, stop, continuous, timer, zoomIn, close, collapse, menu
Diğer	powerPlug, temperature, health, emergency, logo, user, logout, sourceCommand, sourceScheduler, sourceSystem

2.7 Renk Sistemi

104 token. CSS (hex) ve PixiJS (0x) çift formatta.

Grup	Sayı	Örnek
Durum	14	Başarı (#10b981), Uyarı (#f59e0b), Hata (#ef4444), Bilgi (#3b82f6), Boşta
Yüzey	14	Arka plan, kart, popup, header, input, panel, iskelet, hover
Metin	10	Birincil, beyaz, soluk, devre dışı, mor, gri
Kenarlık	5	Varsayılan, çizgi, açık, hover
Gradyan	9	Gövde, orta, düşük, ekran, panel
Chart	16	chart1-chart16 (veri serisi renkleri)
Sıcaklık	3	Soğuk, serin, sıcak
Özel	21	Kablo, terminal, gölge, DC aktif/pasif, saydamlık varyantları
Vurgu	2	Açık, koyu

3. Container-Level Uygulaması (container-web)

Tek bir enerji konteynerinin derinlemesine izlenmesi ve kontrolü. Uygulamanın en olgun ve en çok sayfaya sahip olanı.

Toplam sayfa: 13 (11 tamamlandı, 2 placeholder)

Genel Yerleşim

	Sistem Başlığı: Şarj/Deşarj durumu, Konteyner ID, PPC bağlantısı, Saat, Güç tüketimi, Sıcaklık
Yan Çubuk	Sayfa İçeriği



- **Yan Çubuk:** Sabit 80px, 11 navigasyon ikonu (dashboard, scada, bsc, fire, energy-analyzer, hvac, control, events, reports, devices)
- **Sistem Başlığı:** Yatay durum çubuğu. Şarj/deşarj/boşta ikonu, konteyner ID, PPC bağlantı durumu (yeşil/kırmızı), canlı saat, güç tüketimi (renk kodlu: yeşil <100kW, sarı <300kW, kırmızı >300kW), ortam sıcaklığı ve nem.

Sayfa Listesi

#	Sayfa	Route	Durum
1	Giriş	/login	Tamamlandı
2	Ana Dashboard	/ , /dashboard	Tamamlandı
3	SCADA Panorama	/scada	Tamamlandı
4	BSC Detay	/bsc	Tamamlandı
5	HVAC Detay	/hvac	Tamamlandı
6	Yangın Paneli	/fire	Tamamlandı
7	Enerji Analizörü	/energy-analyzer	Tamamlandı
8	Manevra Kontrol	/control	Tamamlandı
9	Sistem Chart'ları	/system-charts	Tamamlandı
10	Olaylar	/events	Tamamlandı
11	Raporlar	/reports	Placeholder
12	Cihazlar	/devices	Tamamlandı
13	Ayarlar	(sidebar popup)	Tamamlandı

3.1 Giriş (</login>)

Ortalanmış kart, tam ekran karanlık arka plan. Logo + "EMS" başlık, kullanıcı adı girişi, şifre girişi, giriş butonu. "veya" ayracı altında misafir girişi butonu. Demo giriş bilgileri ipucu. Rol seçimi yok — giriş yapan kullanıcının rolü otomatik belirlenir.

3.2 Ana Dashboard (</>, </dashboard>)

Konteynerin anlık durumunun SCADA görünümü.

Yerleşim: İki sütun.

- **Sol 2/3:** **BSC** PIXIJS grafiği. 8 batarya rafı (SoC seviyesine göre renklenen hücreler), baralar, 2 kesici (açık/kapalı), 2 DC çıkış (açık/kapalı), şarj/deşarj yönünde hareketli akış okları, özet paneli. Raf hücrelerine sağ tık → bilgi popover'ı (SoC, voltaj, akım, sıcaklık).
- **Sağ 1/3:** **TMS** PIXIJS HVAC grafiği (oda sıcaklıkları, fan animasyonlu HVAC üniteleri) + altında **LogTerminal** (sistem olayları, 435px).

Veri: Canlı.

3.3 SCADA Panorama (/scada)

Tüm BESS sahasının tek satır diyagramı.

Yerleşim: Tam genişlik panoramik **BESSDiagram** (PIXIJS, 1200px) + altında **LogTerminal**.

BESSDiagram içeriği: BSC rafları (tüm hücreler), HVAC odaları, enerji analizörü metrikleri, yangın paneli durumu, şebeke bağlantı sembolü, trafo — hepsi tek tuvalde.

Veri: Canlı.

3.4 BSC Detay (/bsc)

Batarya sisteminin tüm detayları. En kapsamlı sayfalardan biri.

Yerleşim (yukarıdan aşağıya):

1. **SectionHeader** ("BSC")
2. **Özet Kartları (2'li):** BSC-1 ve BSC-2 için **BSCCard** (SoC, SoH, güç, voltaj)
3. **Raflar:** **SectionHeader** ("Raflar"), **CardGrid** içinde **RackCard**'lar (Rack-1...Rack-8). Her kartta durum rozeti, SoC, voltaj, akım, güç, sıcaklık.
4. **BSC Chart'ları:** Her cihaz için **SingleTelemetryChart**, birleşik karşılaştırma chart'ı.
5. **Kesiciler:** **SectionHeader** ("Kesiciler"), **CardGrid** içinde **CBCard**'lar (açık/kapalı/açtı).
6. **DC Çıkışlar:** **SectionHeader** ("DC Çıkışlar"), **CardGrid** içinde **DCOutputCard**'lar.
7. **CB ve DC Chart'ları.**

Etkileşim: **RackCard** tıklama → **RackDetailModal**. Cihaz detay butonu → **DeviceDetailModal**.

Veri: Canlı.

3.5 HVAC Detay (/hvac)

Isıtma/soğutma ünitelerinin detaylı izlenmesi.

Yerleşim:

1. **Özet Kartları (4'lü grid):** Ortalama sıcaklık, ortalama nem, çalışan/toplam ünite sayısı, sistem durumu (normal/uyarı).

2. **Ünite Kartları:** `SectionHeader("HVAC Üniteleri")`, `CardGrid` içinde `HvacCard`'lar. Her kartta oda adı, durum rozeti (çalışıyor/beklemede/arıza), anlık sıcaklık, mod (soğutma/ısıtma/boşta), set sıcaklığı, besleme/dönüş sıcaklığı, nem, ekipman durumu, alarm sayısı.
3. **Chart'lar:** Her ünite için `SingleTelemetryChart`, tüm ünitelerin karşılaştırmalı chart'ı (olay işaret çizgileriyle).

Veri: Canlı.

3.6 Yangın Paneli (/fire)

Yangın alarm panelinin (EP203) izlenmesi.

Yerleşim:

1. **Durum Kartları (3'lü grid):** Sistem durumu (OK/UYARI), yangın tespiti (var/yok), arıza durumu (var/yok). Renk kodlu (yeşil/kırmızı).
2. **FirePanelCard:** EP203 röle durumları — 1. kademe, 2. kademe, boşaltıldı, susturma, bekletme, abort, otomatik mod, yerel yangın, reset.
3. **Chart:** Zaman serisi chart'ı.

Veri: Canlı.

3.7 Enerji Analizörü (/energy-analyzer)

PM5340 enerji analizörünün faz bazında detaylı izlenmesi.

Yerleşim:

1. **Özet Kartları (3'lü):** Frekans (Hz), toplam aktif güç (kW), aktif enerji (kWh).
2. **EnergyAnalyzerCard:** Her faz için (L1/L2/L3) faz-nötr ve faz-faz gerilim, akım, aktif/reaktif/görünür güç, güç faktörü, THD, nötr akımı, talep değerleri, enerji sayaçları.
3. **Chart:** Zaman serisi chart'ı.

Veri: Canlı.

3.8 Manevra Kontrol (/control)

Cihaz komutlarının gönderilmesi ve çoklu cihaz manevralarının yürütülmesi.

Yerleşim: Tam genişlik masonry grid (kartlar içerik boyuna göre akar).

İçerik: 18 `ManeuverCard`:

- Batarya manevraları: Şarj et, deşarj et, durdur
- Acil durdurma
- HVAC manevraları: Aç, kapat, soğutmaya zorla, ısıtmaya zorla
- Kesici manevraları: Aç, kapat, reset
- DC çıkış manevraları: Aç, kapat

Her ManeuverCard şunları içerir:

- Durum makinesi: boştta → "Çalıştır" butonu (Şimdi / Zamanla ayırık buton), çalışıyor → devre dışı "Çalışıyor...", başarılı → yeşil onay, başarısız → "Tekrar Dene" + "Geri Al" butonları
- Parametre girdileri: sayısal alanlar (örn. güç kW), min/max sınırlı
- Zamanlayıcı: "Zamanlı" checkbox → tarih/saat seçici → geri sayım
- Adım listesi: manevranın hangi cihazlara hangi komutları göndereceğinin önizlemesi

Etkileşim: Çalıştır butonu modal olmadan doğrudan komutu gönderir, sonuç kart üzerinde gösterilir.

Veri: Canlı.

3.9 Sistem Chart'ları (/system-charts)

Tüm BSC ve XRack sistem metriklerinin zaman serisi grafikleri.

Yerleşim: Tam genişlik **SingleTelemetryChart** (500px).

Metrikler: SOC, SOH, Voltage, Current, ChargePower, DischargePower, Temperature, BalanceTime vb.

Chart kontrolleri:

- Zaman aralığı seçici: 1dk / 1sa / 1gün / 1hafta / 1ay / 3ay / 6ay / 1yıl / özel tarih aralığı
- Metrik çoklu seçim (gruplandırılmış: temel / detay)
- Nokta sayısı: 60 / 120 / 240 / 500
- Cihaz filtresi dropdown
- Olay işaret çizgileri aç/kapat

Veri: Canlı.

3.10 Olaylar (/events)

Sistem olaylarının ve kullanıcı hareketlerinin log görüntüleyicisi.

Yerleşim: İki sütun.

- Sol: **LogTerminal** — "Sistem Event & Hataları" (uyarı ikonu, 800px)
- Sağ: **LogTerminal** — "Kullanıcı Hareketleri" (kullanıcı ikonu, 800px)

Etkileşim: Her terminal bağımsız: tip filtreleme (başarı/hata/uyarı/bilgi), otomatik kaydırma aç/kapat, log temizleme.

Veri: Canlı.

3.11 Raporlar (/reports) — Placeholder

Mevcut durum: Ortalanmış kart, belge ikonu, "Bu sayfa şu anda geliştirme aşamasındadır" mesajı.

Planlanan: PDF rapor üretimi, Excel export.

3.12 Cihazlar (/devices)

Konteynerdeki tüm cihazların envanter tablosu.

Yerleşim: Tam genişlik **DeviceTable**. Sütunlar: ID, Ad, Tip, Protokol, Raf, Model, Durum, Detay butonu. Türe göre gruplu sıralama (BSC → XRack → HVAC → CB → DC-Output).

Etkileşim: Detay butonu → **DeviceDetailModal** (telemetry kayıt haritası).

Veri: Canlı.

3.13 Ayarlar (Sidebar Popup)

Yan çubuktaki ayarlar ikonu ile açılan modal. İki sekme:

- **Seçenekler:** Dil seçimi (Türkçe/English toggle), Tema seçimi (Aydınlık/Karanlık toggle)
- **Kullanıcılar (sadece admin):** Kullanıcı listesi, yeni kullanıcı oluşturma formu (kullanıcı adı, ad soyad, şifre, rol seçimi)

Veri: Canlı.

4. Field-Level Uygulaması (field)

Tek bir saha altındaki tüm konteynerlerin toplu izlenmesi.

Toplam sayfa: 9 (7 tamamlandı, 2 placeholder)

Not: Şu anda tüm sayfalar örnek veri ile çalışmaktadır. Canlı veriye geçiş için backend geliştirmesi devam etmektedir.

Genel Yerleşim

	Sistem Başlığı: Saha ID, PPC bağlantısı, Konteyner sayısı, Saat
Yan Çubuk 260px/70px (katlanır)	Sayfa İçeriği
7 ikon	
Kullanıcı profili Acil durdur Çıkış	

- **Yan Çubuk:** Katlanabilir (260px / 70px), geçiş animasyonlu. "SCS" logosu, 7 navigasyon ikonu (Dashboard, Konteynerler, Chart'lar, Kontrol, Olaylar, Raporlar, Cihazlar). Alt kısım: kullanıcı profili (avatar + isim + rol rozeti), acil durdurma butonu, çıkış.
- **Sistem Başlığı:** 4 kutulu grid — Saha ID, PPC bağlantısı (yeşil/kırmızı), online/toplam konteyner sayısı, canlı saat.
- **Acil durdurma:** Kontrol sayfasına yönlendirir, doğrudan komut göndermez.

Sayfa Listesi

#	Sayfa	Route	Durum
1	Giriş	/login	Tamamlandı
2	Saha Dashboard	/field/:fieldId	Tamamlandı (örnek veri)
3	Konteynerler	/field/:fieldId/containers	Tamamlandı (örnek veri)
4	Konteyner Detay	/field/:fieldId/containers/:containerId	Tamamlandı (örnek veri)
5	Chart'lar	/field/:fieldId/charts	Tamamlandı (örnek veri)
6	Manevra Kontrol	/field/:fieldId/control	Placeholder
7	Olaylar	/field/:fieldId/events	Tamamlandı (örnek veri)
8	Raporlar	/field/:fieldId/reports	Placeholder
9	Cihazlar	/field/:fieldId/devices	Tamamlandı (örnek veri)

4.1 Giriş (/login)

Container-web'deki login ile aynı yapı. Ortalanmış kart, kullanıcı adı/şifre, giriş butonu. Misafir girişi yok.

4.2 Saha Dashboard (/field/:fieldId)

Saha altındaki tüm konteynerlerin özet durumu.

Yerleşim:

1. **KPI Kartları (4'lü grid):** SummaryCard — Toplam güç (MW), ortalama SoC (%), online/toplam konteyner, offline/alarm konteyner sayısı (kırmızı vurgulu)
2. **Konteyner Grid:** Responsive auto-fit grid. Her kart ContainerCard: durum noktası (yeşil/sarı/kırmızı), konteyner adı, SoC çubuğu, güç (kW), bağlı/bağlantısız rozeti.

Etkileşim: Kart tıklama → konteyner detay sayfasına.

Veri: Örnek (3 konteyner).

4.3 Konteynerler (/field/:fieldId/containers)

Sahadaki konteynerlerin grid görünümü.

Yerleşim: Grid içinde **ContainerCard**'lar. Her kart: isim, durum rozeti, bağlantı durumu, SoC, güç, sıcaklık, cihaz sayıları.

Etkileşim: Kart tıklama → konteyner detay sayfasına.

Veri: Örnek.

4.4 Konteyner Detay (/field/:fieldId/containers/:containerId)

Tek bir konteynerin içindeki cihazların detay görünümü.

Yerleşim:

- Başlık:** Geri butonu, konteyner adı, **ContainerConnectionBadge**
- Özet Mini Kartlar (3'lü):** SoC (%), Durum, Cihaz sayısı
- Cihaz Kartları (tipe göre gruplu):**
 - BSC:** 3x2 grid mini metrik kutucukları — SoC, SoH, Voltaj, Akım, Güç, Sıcaklık (her biri ikonlu)
 - CB:** Kapalı/Açık durumu, Açtı/Normal durumu
 - DC Output:** Açık/Kapalı durumu, DC Voltaj, DC Akım
 - HVAC:** Oda sayısı + ortalama sıcaklık

Veri: Örnek.

4.5 Chart'lar (/field/:fieldId/charts)

Saha seviyesinde telemetri grafikleri.

Yerleşim: Tam genişlik **TelemetryChart** (480px).

Metrikler: SOC, Power, Voltage, Current, MaxCellTemperature.

Chart kontrolleri: Zaman aralığı seçici, metrik seçimi, nokta sayısı, konteyner filtresi.

Veri: Örnek (288 noktalı zaman serisi).

4.6 Manevra Kontrol (/field/:fieldId/control) — Placeholder

Mevcut durum: Ortalanmış kart, "Saha seviyesi manevralar — ManevraPanel eklenecek" mesajı.

Planlanan: Saha seviyesinde toplu komut gönderme (tüm konteynerleri şarja al, deşarj et, acil durdur).

4.7 Olaylar (/field/:fieldId/events)

Saha altındaki konteynerlerin olay log'ları.

Yerleşim: İki sütun. Sol: Sistem Olayları, Sağ: Kullanıcı Hareketleri. Her biri **LogTerminal** (800px). Konteyner bazında filtreleme.

Veri: Örnek (15 sistem + 15 kullanıcı log'u).

4.8 Raporlar (/field/:fieldId/reports) — Placeholder

Mevcut durum: Ortalanmış kart, "Rapor sayfası henüz uygulanmadı" mesajı.

4.9 Cihazlar (/field/:fieldId/devices)

Konteyner seçimli cihaz envanter tablosu.

Yerleşim: Konteyner seçici dropdown + **DeviceTable**. 10 cihaz tanımı (BSC-1/2, CB-1/2, DC-1/2, HVAC-1/2/3/4).

Veri: Örnek.

5. Boss-Level Uygulaması (superadmin)

Yönetici seviyesinde çoklu saha genel bakış. Mobil öncelikli. PWA desteği mevcut.

Toplam sayfa: 3 (tamamı örnek veri ile)

Genel Yerleşim

Başlık: "CCC" (logo)	Kullanıcı adı
	Çıkış
Sayfa İçeriği	

- Başlık Çubuğu:** Sabit 48px. Sol: "CCC" logosu. Sağ: kullanıcı adı + "Çıkış" butonu. Yan çubuk yok.
- Navigasyon:** İki seviyeli — Dashboard ↔ Saha Detay.

Sayfa Listesi

#	Sayfa	Route	Durum
1	Giriş	/login	Tamamlandı
2	Dashboard	/dashboard	Tamamlandı (örnek veri)
3	Saha Detay	/fields/:id	Tamamlandı (örnek veri)

5.1 Giriş (/login)

Diğer uygulamalarla aynı yapı.

5.2 Dashboard (/dashboard)

Tüm sahaların harita ve liste görünümü.

Yerleşim:

1. **Saha Haritası (üst ~%40):** **FieldMap** (Leaflet). Türkiye üzerinde 3 saha işaretçisi. Renkli daireler, tıklanabilir.
2. **Saha Kartları Listesi (alt):** **FieldCard**'lar (**size="small"**). Her kart: saha adı, durum, güç (MW), SoC (%), konteyner sayısı. Tıklanabilir.

Etkileşim: Harita işaretçisi veya kart tıklama → saha detay sayfasına.

Veri: Örnek (3 saha).

5.3 Saha Detay (/fields/:id)

Seçilen sahanın özet ve konteyner durumu.

Yerleşim:

1. **Başlık:** Geri butonu, saha ID, yenileme butonu
2. **Özet Grid (2x2):** 4 **SummaryCard** — Toplam Güç, Ortalama SoC, Konteyner Sayısı, Alarm
3. **Konteyner Listesi:** Her satırda konteyner adı + **ContainerConnectionBadge** (bağlı/bağlantısız)

Veri: Örnek (4 konteyner).

6. Genel Durum Özeti

Uygulama	Toplam Sayfa	Tamamlandı	Placeholder	Veri Durumu
container-web	13	11	2	Canlı
field	9	7	2	Örnek veri
superadmin	3	3	0	Örnek veri
Toplam	25	21	4	

Placeholder Sayfalar

#	Sayfa	Uygulama	Mevcut Durum
1	Raporlar	container-web	"Geliştirme aşamasında"
2	Raporlar	field	"Henüz uygulanmadı"
3	Manevra Kontrol	field	"ManevraPanel eklenecek"

Not: superadmin uygulamasında placeholder sayfa yoktur.

Bu belge, GD-PMS ön yüz uygulamalarının mevcut durumunu UX tasarım ekibine referans olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.