基于安路 FPGA 的双板实时图像处理系统

摘要

本作品基于安路 FPGA，设计并实现了一套集相机采集、图像处理、白细胞检测分类与实时显示于一体的双板系统。系统由 PH1P35 相机主板和 EG4D20 显示子板组成：主板负责采集和处理图像，并通过千兆以太网将视频分别发送至 PC 和显示子板；子板完成图像接收与缓存，通过 HDMI 连接显示器。系统支持 1280 × 720 分辨率、30 帧每秒的视频输出，将图像采集与显示终端分离，便于灵活连接和独立调试。

在图像处理方面，系统通过彩色重建、自动白平衡和自动曝光调节画面的色彩与亮度，并提供灰度、二值化、边缘、卡通、素描等多种显示模式。在白细胞识别方面，主板从完整画面中提取图像，利用量化神经网络检测白细胞位置并判断其类型，在视频中显示目标框和英文类别名称。识别结果经过跨帧确认与保持，用于减轻短时漏检和类别跳变对观察的影响。

图像处理、细胞识别及框与文字叠加均在 FPGA 内完成，PC 上位机负责视频预览、图像保存和参数设置。用户可在运行过程中切换显示模式，调整曝光和白平衡等参数，PC 与 HDMI 端接收相同的板端标注画面。作品形成了从相机输入到双端显示的完整处理链路，面向血涂片图像中的白细胞检测与分类，为血液细胞形态观察和血检辅助分析提供实验平台。

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

系统完成 1280 × 720、30 fps 相机采集、彩色重建、白平衡、自动曝光及七模式图像处理。主板将全帧图像缩放为 RGB160 输入，通过量化 YOLO 风格网络检测白细胞位置并判定五类，在视频中叠加目标框和英文类别名称。识别支路每两视频帧推理一次，中间帧保持完整结果。图像处理、检测分类、跨帧确认和标注均在 FPGA 完成，处理后的视频分别经网口送至 PC 与 HDMI 显示子板。

1.2　应用领域

作品主要面向血液细胞检测与形态学辅助分析，可用于血涂片图像的实时采集、观察、白细胞定位和分类。系统支持嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞、淋巴

细胞、单核细胞和中性粒细胞五类识别，并将位置与类别直接标注在画面中，便于观察细胞形态、核对识别结果和保存典型图像。

针对血涂片观察中的照明与色彩差异，系统通过自动曝光和白平衡调节图像，并提供 PC 预览与 HDMI 显示两种观察方式，可作为血检辅助分析、血细胞形态学教学和相关检测算法验证的实验平台。

1.3 主要技术特点

系统在 FPGA 中构建流式 ISP 通路，完成 RAW 图像展开、Bayer 彩色重建、白平衡、数字增益和多模式图像处理。自动白平衡根据校正前的色彩统计估计色偏，自动曝光根据校正后的亮度反馈调节曝光与增益，使图像调节与后续识别使用一致的处理链路。参数在帧边界统一生效，便于在连续视频中调整成像效果。

在模型部署方面，系统采用面向 FPGA 资源设计的轻量级检测分类网络，通过低位宽量化、流式首层计算和后续卷积运算单元复用，减少权重、特征存储及计算资源开销。模型直接使用 ISP 输出、未经风格化和文字叠加的图像，在板端完成白细胞定位、五类识别及结果确认；框与类别名称在视频发送前叠加，PC 和 HDMI 端接收同一处理结果，无需 PC 参与实时推理。

1.4 主要性能指标

项目	指标
图像输入 / 输出	1280 × 720，RAW10 输入、RGB888 输出，30 fps 配置
传输 / 显示	千兆 UDP，1920 包/帧；子板 HDMI 720p60
检测 / 分类	全帧 160 × 160 RGB 输入；白细胞定位与五类识别
推理 / 标注	15 次/秒调度，非推理帧保持结果；目标框与英文类别名称
模型量化	首尾层 8 位权重，中间层 4 位权重及激活，输入 8 位 RGB
整机资源	Slice19016/21216，ERAM94/108，DSP35/40

1.5 主要创新点

(1) 国产 FPGA 内完成流式 ISP 与轻量级模型部署，实现白细胞检测分类和双端标注显示。

(2) 抽帧推理与完整结果保持结合，按目标身份连续确认类别。

(3) 统一帧身份贯穿自适应 ISP、网络和显示，参数按帧提交。

(4) 从数据清理、整数对拍到物理实现，以哈希关联模型与位流。

1.6 设计流程

先建立采集、ISP、网络和显示链路，再接入全帧量化检测分类。WBCAtt+ 单一来源实验因实拍空场景误检撤回，随后使用 WBCAtt+ 与 BCCD 两来源训练、量化和导出，完成整数对拍、720p 调度检查、回归及物理实现后下载主板 SRAM。当前工程统一收于`cameraprocessingunit/`，主板、子板、训练和文档分目录管理；目录整理只调整工程引用路径，实时算法沿用最终候选实现。用户已反馈实拍改善并自行完成 Flash 烧录，独立定量相机验收与冷启动核验仍待完成。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由相机主板、显示子板、SC500CS 摄像头、PC 和 HDMI 显示器组成。主板采用安路 PH1P35，承担 MIPI 接收、ISP、全帧采样、量化检测分类、身份跟踪与类别确认、框与类型叠加及网络发送；子板采用 EG4D20，承担网络接收、图像重组、DDR 缓存和 HDMI 输出。ETHA 连接 PC，ETHB 镜像同一标注码流至子板。相机主链路持续前进，PC 收图速度与 CNN 忙闲不反向阻塞采集。




图 1 系统组成及双网口连接关系

视频使用 UDP 6000，控制使用 UDP 6001，状态与应答使用 UDP 6002。主板地址为 `192.168.1.66`，视频目的地址与 PC 接收地址为 `192.168.1.100/24`；

子板在独立镜像链路上按同一目的 IP 过滤视频。子板是接收显示设备，不承担主板参数控制；因此其可达性应以接收、CRC、缓存和画面更新判断。

当前工程目录与模块边界 项目根目录为`cameraprocessingunit/`。表1给出整理后的实际入口；下文源码路径均相对该根目录。主板工程是`hardware/mainboard/td_project/camera_to_dsi_display.al`，子板工程是`hardware/hdmi/HDMI_OUT.al`。原构建摘要保留构建时路径，不能直接当作当前磁盘位置；现存目录映射记录在`tools/project_layout.json`。

表 1 当前工程的目录与职责

当前目录	内容与作用
`hardware/mainboard/`	PH1P35 主板工程、相机/ISP/识别/网络 RTL、工具及部署摘要
`hardware/hdmi/`	EG4D20 网口收流、DDR 三缓冲与 HDMI 输出工程
`yolo/wbc_bccd/`	当前两来源训练、评估、导出及冻结资产
`yolo/five/`、`yolo/robust/`	当前流程复用的训练、整数参考和验证工具
`docs/competition/`	官方作品报告 LaTeX、PDF 及原始 Word 模板
`docs/design_notes/`	相机、ISP、控制、显示及检测专题资料
`old/releases/`、`old/cellnet32/`	历史位流与退役分类器；不代表当前活动识别方案

主板自 v30 起取消本地 DDR 至 DSI 显示支路并关闭 7 寸屏背光，视频经双网口输出；完整帧显示缓存位于子板。CellNet32 与中心 640/固定 480 分类属于历史原型。当前顶层不实例化这些分类器，但仍复用`classify/cvp_cell_tracks.v`和`classify/cvp_cell_label.v` 完成身份确认和叠加；工程文件中保留的旧源码条目不等于其处于有效综合层次。[1, 2, 11]

数据面和控制面在主板内部汇合。图像在像素域逐拍处理，统计模块在帧尾生成亮度及色彩信息，控制器生成下一次设置；网络命令写入影子配置，再在有效帧首统一提交。帧号、配置号和图像同步标志贯穿处理链，使输出画面、状态与参数之间有明确对应关系。[1, 4]

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

相机主板为 MLKPAI-F02，器件 PH1P35MDG324，配置 SC500CS 摄像头及两颗 YT8531 千兆 PHY。显示子板为 MLKPAI-F01，器件 EG4D20EG176，使用 YT8531 PHY 和合封 16 MB DDR1。两板以千兆网线直连，PC 连接主板另一网口，显示器连接子板 HDMI。当前主板采用网络输出结构，显示缓存位于子板。

表 2　硬件单元与主要时钟域

单元	时钟或规格	作用
摄像头采集	约 40.2 MHz 组时钟	MIPI 解包，形成 40 bit 四像素组
主板像素处理	100 MHz	RAW 展开、插值、数字增益、统计、模式处理
主板网络发送	125 MHz GMII	RGB 字节展开、协议发送、双口镜像
子板接收	125 MHz	PHY 接收、协议解析、帧重组
子板存储	150 MHz	三缓冲、FDMA、DDR 读写
子板显示	75 MHz / 375 MHz	光栅时序 / TMDS 串化

传感器以 VTS=1003 行配置 30 fps 工作点，采窗为 1287×727，有效图像为 1280×720。采窗和有效输出是两个独立参数：传感器边界余量用于成像配置，下游行帧计数则严格以有效图像尺寸为准。曝光以半行为编码单位，范围为 62 ~ 1800；默认曝光码为 500，模拟增益默认档位为 108。图像输出与控制通路均围绕这一工作点设计。

2.2.2 机械设计介绍

机械结构采用显微镜摄像头支架 V10 方案，由镂空底座、排线立柱、可更换摄像头托座、遮光后盖和连接横销组成，各零件采用分件设计，便于 3D 打印和装配。底座用于承放开发板，立柱导槽用于整理摄像头排线；托座通过插接与横销固定，并设置间隔 5 mm 的三档孔位，便于粗调安装高度。

显微镜托座将摄像头固定腔与入筒段连成一体，入筒段长 40 mm、外径 22.75 mm，按内径 23.15 mm 的目镜筒设计。可拆遮光后盖采用周圈台阶限位，

避让摄像头中央器件和排线接口。拔出横销后可更换竖直托座，适应显微图像采集与竖直演示两种装配方式。[18]

2.2.3 电路各模块介绍

采集与跨时钟域 SC500CS 经 MIPI CSI-2 双通道发送 RAW10 数据。接收模块完成包解析和 RAW10 还原，`uial2axis` 组织行帧信息，`line_retimer` 将有效数据重切为每行 320 拍、每拍 4 像素，共 720 行的组流。异步 `group_fifo` 将采集域接入 100 MHz 主域。下游齿轮箱每次取出完整 40 bit 组，再展开为四个 10 bit 单像素，避免把组握手与单像素握手混用。

真实帧起点用于重置行列位置和像素身份。短帧或异常帧通过组数、输出像素数和流健康检查识别，尾部残留数据在新的帧身份开始前清理，避免相邻帧拼接。控制寄存器、有效标志和多位数据分别使用适合的跨域方式；整帧状态采用快照后传递，保证接收端读到同一次统计。

公共像素流 内部接口以 `valid` 配合固定 128 bit 像素字传递，不设置摄像头反压。RGB 为 24 bit，坐标各 12 bit，帧身份为 32 bit，配置号为 16 bit，模式号为 8 bit，另携带 SOF/EOL/EOF、错误与工作状态。每帧应有 $1280 \times 720 = 921600$ 个有效像素、720 个行尾和 1 个帧尾。

表 3　公共像素字的关键字段

位范围	含义
23:0	RGB888，R 为高字节
35:24 / 47:36	零起始 x / y 坐标
79:48 / 95:80	采集帧身份 / 生效配置号
103:96	图像模式号
104 / 105 / 106	SOF / EOL / EOF，与对应像素同拍
107 ~ 111	错误、OSD、AE、WB 状态
127:112	预留字段

点运算须对 RGB 和整个元数据施加相同延迟；窗口运算的输出坐标必须描述实际窗口中心。窗口边界需要补齐首末行列，并在帧结束时排空流水。分类支路使用未经过对比度、风格化和 OSD 的 `clean_pixel`，避免展示效果改变算法输入分布。[4]

网络发送与带宽 四个 RGB888 像素合并为 96 bit 组，经跨域缓存进入 125 MHz 发送域，再按 R、G、B 顺序展开。每个 UDP 包的应用头为 6 B：1 B 帧序号、1 B 格式和 4 B 大端字节偏移，随后为 1440 B 图像数据，即 480 个像素。帧内偏移由源数据描述符提供，与真实帧身份一致。

$$B_{\text{frame}} = 1280 \times 720 \times 3 = 2764800 \text{ B}, \tag{1}$$

$$N_{\text{packet}} = 2764800/1440 = 1920. \tag{2}$$

以太网头、IP 头、UDP 头、应用头和 FCS 合计 60 B，因此每个以太网帧为 1500 B。计入 8 B 前导码与 12 B 帧间隙，30 fps 时预算为

$$R_{\text{wire}} = 1920 \times (1500 + 8 + 12) \times 8 \times 30 \approx 700.4 \text{ Mb/s}. \tag{3}$$

相应单帧线时约 23.35 ms，小于 33.33 ms 帧周期。两颗 PHY 各自完成千兆协商，ETHB 复制主发送流；PC 与子板在各自物理链路上接收，因此无需在同一链路上重复发送两份视频。

子板重组与显存写入 协议栈输出按包连续到达的 UDP 载荷，帧缓存需要按光栅顺序排列的固定长视频。`cvp_rx_assemble` 解析应用头，以暂存 FIFO 保存字节，以描述符保存目标偏移。输入端检查格式、界限、对齐和顺序；输出端先填充缺口，再输出本包像素，帧尾补齐到规定长度。

小缺口白名单为 0 ~ 4 个完整图像包；缺口超限、重复或逆序的数据不会破坏已提交的光栅位置，接收端跟踪丢弃并在合法新帧起点恢复。填充阶段受缓存水位约束时，合法包可推进已承诺位置而不进入载荷队列，防止输入位置停滞导致后续缺口级联。链路断开、锁相异常与错误恢复分别经过同步和复位时序控制。

写侧 FIFO 必须积累完整 DMA 突发的数据后才提出请求，256 字突发的门槛与原生 FIFO 标志语义一致。补洞和补帧输出限制为每三拍一个像素，以匹配写通路可持续吞吐；发出下一帧同步前须等待本帧 DMA 写入完成，而不能仅凭重组器已经输出最后一个像素判断帧结束。[8, 9]

DDR 读出与显示 DDR1 按 4 MB 帧步进分配三块缓存，总计 12 MB。写侧以 30 fps 提交帧，读侧以 60 Hz 输出；只有完整写入的缓存才可发布，显示端在 VS 边界切换，避免读写使用同一帧槽。首帧就绪前输出黑底，读空时屏蔽该场余下视频，避免把失去位置关系的旧像素持续送往 HDMI。

按显存侧 32 bit 像素字计算，写与读的带宽为

$$B_{\text{DDR}} = 1280 \times 720 \times 4 \times (30 + 60) = 331.776 \text{ MB/s}, \tag{4}$$

约为 600 MB/s 峰值的 55.3%。预算还需结合仲裁、行预取、刷新和总线停顿验证，不能将峰值余量直接等同于任意停顿均可承受。

DDR 返回数据以 DQS 为采样基准，在上升沿采集低 16 bit、下降沿拼接完整 32 bit 字，再用 Gray 指针异步 FIFO 交给控制器域。数据有效由真实采集产生，避免使用固定请求延迟推断。控制器执行周期刷新并保证初始化及 DLL 稳定等待。显示端对齐 FIFO 读延迟，将 RGB、DE、HS、VS 延迟一致后送往 TMDS 编码器；OSD 在相同光栅坐标下叠加。[9]

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件包括 FPGA RTL、离线训练与整数导出、PC 收图控制程序及验证脚本。当前顶层`hardware/mainboard/user_source/hdl_source/design_top_wrapper.v` 将 `cvp_advanced` 的 clean RGB 送入 `cvp_yolo160_detector`，后接 `cvp_yolo_tracks` 与 `cvp_cell_label`；标注后 RGB 进入 `pack_4` 及网络发送。活动识别支路参数为 `FRAME_INTERVAL=2`、`SINGLE_TARGET=1`、`FULL_NAMES=1`。PC GUI 入口位于`hardware/mainboard/tools/cam_gui_v27.py`，仅负责原样预览、存帧与参数控制，实时识别和叠加均在 FPGA 完成。

上位机使用独立请求号管理事务。SET 写入影子寄存器，COMMIT 请求在下一有效帧首生效，状态返回接受、待生效、生效、忙或拒绝。客户端等待应答并重试，提交后查询实际值，未核对通过不显示成功。传感器应答表示写入事务完成，光学曝光变化仍需等待传感器输出反映新参数。




图 2　主板像素通路与自动图像调节的统计口径

图像接收线程和状态线程分别处理 UDP 6000 与 6002，GUI 定时取得线程快照并更新画面。单帧按帧序号和字节偏移拼接，状态区结合 RAW 组数、输出

长度、帧率及累计错误观察链路。一次接收程序独占视频端口，避免多个进程分流同一批 UDP 包。

2.3.2 软件各模块介绍

RAW 与彩色重建 RAW10 展开后先经过四拍相位保持延迟，再进入 3×3 Bayer 双线性插值。当前 RAW 通路不执行坏点替换。行列计数以有效帧起点对齐，并以 BGGR 相位选择 R、G、B 的重建位置。以蓝色中心 p_{11} 为例，

$$\widehat{B} = p_{11}, \tag{5}$$

$$\widehat{G} = (p_{01} + p_{10} + p_{12} + p_{21})/4, \tag{6}$$

$$\widehat{R} = (p_{00} + p_{02} + p_{20} + p_{22})/4. \tag{7}$$

红色中心的 R/B 关系对换；绿色中心根据所在行，从水平和垂直的同色邻点分别求均值。插值结果取高 8 bit 形成 RGB888。Bayer 不同位置的邻点颜色不同，任何 RAW 空间处理都必须根据采样相位选择邻域，不能把几何相邻直接当作同色。[3]

白平衡与数字增益 四种白平衡模式为标定预设、色温 K 值、手动 RGB 和自动场景。预设为 R344/G256/B451，Q8 中 256 表示 1 倍。设白平衡编码为 w_c，全局数字增益编码为 d，两者先相乘再统一校正：

$$g_c = \lfloor (w_c d + 128)/256 \rfloor, \tag{8}$$

$$O_c = \min(255, \lfloor (I_c g_c + 128)/256 \rfloor). \tag{9}$$

此结构只在最终 RGB8 输出处饱和，避免先对白平衡结果截断，再乘全局增益造成中间精度损失。g_c 在帧首锁存，整帧使用同一组通道设置。

AWB 使用数字校正前的 RGB 估计原始色偏。先以标定先验拉平色度，筛选不接近黑位和削顶、通道差异足够小的中性样本；保守判据要求归一色度范围不超过最大通道的 1/8。全画面分为四个象限，至少两个象限具有足够样本才接收估计，避免单一物体主导白平衡。

对中性集合 $\mathcal{N}$，候选增益以绿色为锚点：

$$w_R^{\text{cand}} = \text{clip}_{128}^{1024}\left(256\frac{\sum_{p\in\mathcal{N}} G_p}{\sum_{p\in\mathcal{N}} R_p}\right), \qquad w_B^{\text{cand}} = \text{clip}_{128}^{1024}\left(256\frac{\sum_{p\in\mathcal{N}} G_p}{\sum_{p\in\mathcal{N}} B_p}\right). \tag{10}$$

候选值先限制在标定增益的 $\pm 25\%$ 邻域，与标定基准按置信度混合，再通过 1/16 权重的一阶平滑更新。全帧样本数、有效象限或通道和不满足条件时冻结增益，并输出原因与样本状态。

亮度统计与高光保护 AE 统计位于白平衡与全局增益之后、风格化之前。单像素亮度及高光比例为

$$Y = \left\lfloor \frac{77R + 150G + 29B + 128}{256} \right\rfloor, \qquad r_{\text{clip}} = \frac{\#\{Y \geq 245\}}{N}. \tag{11}$$

默认目标亮度为 112，死区为目标 ±8。当高光比例超过 5% 时，控制器可降低实际目标，在 32 ~ 112 范围内保留高光安全裕量，避免高反差场景反复“保护高光”和“恢复固定均值”。GUI 同时显示实际目标，均值低于 112 不必然代表尚未收敛。

自适应采样与定点 PID 控制器在帧事件上决策。亮度误差绝对值至少为 24 时使用两帧平均，接近目标时使用四帧平均；两种窗口都保留四分之一亮度码精度。设窗口均值的 Q2 编码为 M_k，目标 Q2 编码为 T_k，则

$$e_k = T_k - M_k, \tag{12}$$

$$I_k = \text{clip}_{-512}^{512}(I_{k-1} + e_k), \tag{13}$$

$$D_k = (D_{k-1} + M_{k-1} - M_k) \gg 1, \tag{14}$$

$$C_k = (6e_k + 3I_k + D_k) \gg 2. \tag{15}$$

K_p, K_i, K_d 的 Q10 编码分别为 6、3、1，实际系数为 6/1024、3/1024、1/1024。上式右移 2 位消除测量 Q2 倍率；C_k 随后作为 Q10 比例调节量参与总曝光更新。微分使用测量变化，目标变化不会直接引入微分冲击；误差反向时清除旧积分和微分历史。

控制量与误差方向相反时取零，大误差比例步长限幅为 256/1024，小误差为 64/1024；饱和时抑制继续积分。在死区内停止调节并清理历史。令 $U_k = E_k d_k$ 为“曝光半行码 ×Q8 数字增益”的整数总曝光量，

$$\Delta U_k = \max\left(256, \left\lfloor \frac{U_k |C_k| + 512}{1024} \right\rfloor\right), \tag{16}$$

$$U_{k+1} = \text{clip}_{62\times256}^{1800\times1024}\big(U_k + \text{sgn}(C_k)\Delta U_k\big) \qquad (C_k \neq 0). \tag{17}$$

先把 U_{k+1} 分配给传感器曝光：当 $U_{k+1} \leq 1800 \times 256$ 时令数字增益为 1 倍，曝光由 $U/256$ 四舍五入得到；超过该值则固定曝光 1800，再由 $U/1800$ 得到 1 ~ 4 倍数字增益。AE 不自动改变模拟增益，模拟增益保留用户设定。

计算按测量、历史更新、乘加、限幅、总量更新和执行器分配分段，避免把整条 PID 算术路径集中在一拍。除以常数 1800 使用移位恢复除法，利用帧间充足时间降低组合逻辑压力。[5]

参数执行与一致性 传感器桥保持一次仅有一个在途事务，曝光寄存器以 group hold 成组提交，I2C NACK 或超时通过状态返回。涉及曝光变化的提交确认后，丢弃两帧旧反馈再重新统计；纯 FPGA 数字增益在 SOF 原子提交后即可统计新数据，不增加额外两帧等待。控制器仅在实际生效参数与请求匹配时保存对应 PID 历史，手动请求优先并使旧历史失效。

七种实时图像模式 七种模式的选择与处理方式见下表。

表 4 图像模式及运算原理

编号	模式	实现
0	原图	标准校正图像直通
1	灰度	$Y = (R + 2G + B) \gg 2$，三通道同值
2	二值化	灰度与可配置阈值比较
3	Sobel 边缘	窗口梯度、高低门限与连通判决
4	卡通	中值平滑、每通道 3 bit 量化、轮廓描边
5	素描	白底黑线；独立阈值和线宽
6	复古暖色	定点 sepia 矩阵映射与饱和限幅

Sobel 在灰度 3×3 窗口中计算水平和垂直梯度，以 $|G_x| + |G_y|$ 近似幅值，避免平方根。边缘与素描分别保存阈值与线宽，低阈值可联动为高阈值的一半，参数通过帧首提交保持一帧内一致。卡通先保边平滑，再降低颜色级数，最后叠加轮廓。

显示色阶根据 32 箱亮度直方图选取黑白分位点，用限幅线性映射拉伸对比度；低跨度画面旁路，增益限定在 0.5 ~ 2 倍。它属于自动色阶，不等同于使用整条累计分布函数的直方图均衡。算法支路可直接使用处理前的标准像素流。

全帧采样与网络结构 `cvp_yolo160_detector` 从 1280×720 clean RGB 直接采样为 160×160，覆盖全画面，不再受中心 640 或固定 480 窗口限制。采样位置为

$$x_k = 4 + 8k, \qquad y_j = 2 + 4j + \lfloor j/2 \rfloor, \qquad k, j = 0, \ldots, 159. \tag{18}$$

这是横纵不同比例的直接近邻缩放，没有补边。检测框解码后按横向 8 倍、纵向 4.5 倍恢复至原画面，并裁到合法边界；训练与整数参考使用一致的坐标约定。小目标在 160 输入中损失细节，需要真实相机验证。

本网络是自行实现、面向 RTL 的单尺度 YOLO 风格检测器，采用锚框、objectness 和类别联合预测；并非官方 YOLOv5/v8 完整移植，不具有其多尺度

颈部与检测头。十层普通卷积的输出通道为 8/8/8/16/24/40/80/24/40/30，前四层后各有 2×2 最大池化；第八层为 1×1，其余为 3×3，最后空间尺寸为 10×10。

表 5　板端检测网络的空间尺寸与通道

层	输入空间 / 通道	输出通道	输出空间与处理
1	$160^2/3$	8	80^2，卷积后池化
2	$80^2/8$	8	40^2，卷积后池化
3	$40^2/8$	8	20^2，卷积后池化
4	$20^2/8$	16	10^2，卷积后池化
5 / 6 / 7	10^2/16、24、40	24、40、80	10^2，3×3 卷积
8 / 9	10^2/80、24	24、40	1×1 / 3×3 卷积
10	10^2/40	30	三锚框各 10 字段

每个格点的三个锚框各输出 t_x, t_y, t_w, t_h, t_o 和五类 logit，共 30 通道、3000 个有符号整数输出。160 尺度锚框为 $(20,24),(40,48),(80,88)$。设格点坐标为 (g_x, g_y)、步长 16、锚框宽高为 (a_w, a_h)，浮点解码为

$$(c_x, c_y) = 16\,[2\sigma(t_{x,y}) - 0.5 + (g_x, g_y)], \tag{19}$$

$$(w, h) = [2\sigma(t_{w,h})]^2\,(a_w, a_h), \tag{20}$$

$$s = 255\,Q_\sigma(t_o), \quad \widehat{c} = \arg\max_c t_c. \tag{21}$$

硬件使用 ROM sigmoid、整数运算及边界限幅，按相同整数参考逐项核对，不直接在 FPGA 计算指数。[11, 17]

量化计算与调度　首层输入为 8 bit RGB、权重 8 bit；中间卷积权重有符号 4 bit、激活无符号 4 bit；末层权重 8 bit，输出有符号 16 bit logit。训练先浮点再折叠 BatchNorm，按输出通道导出偏置和移位，量化感知前向使用 float64 精确整数累加，避免半 LSB 附近与 RTL 舍入不同。

`yolo160_first` 在采样流上计算首层并池化，不缓存整张 RGB 输入。`yolo160_core` 对后九层采用四输出通道复用同一输入激活，特征在片内 RAM 间交替读写，4 bit 激活打包存储；低位宽乘法采用 LUT 移位加法结构。四路是硬件并行度，不是把模型改成分组卷积。首层累加界限按有符号 32 bit、后续按 24 bit 导出检查，ROM 与元参数均带哈希。

默认 FRAME_INTERVAL=2：相机按 30 fps 配置，网络 15 次/秒调度。一次 720p 节拍联合仿真从采样起点到检测提交为 6295080 拍，100 MHz 下 62.9508 ms，小于 66.67 ms；不等于实测曝光至屏幕延迟。网络忙闲不反压相机，配置改变或不完整输入按事务中止，不发布半成品结果。[12]




图 3　全帧联合检测分类与单框保持的主板实现

候选筛选、跨帧保持与英文全称　yolo160_boxes 使用整数 sigmoid 查表值 $Q_\sigma \in [0, 255]$，检测分数为其 objectness 值乘 255，五类 logit 的 argmax 独立决定类型。当前阈值 52020/65025，由公开验证与用户开发截图联合校准；检测分数与五类判断解耦，使只有定位监督的 BCCD 样本不因类别分数乘积被再次过滤。这些分数不是经概率校准的正确率。按分数稳定排序保留 top20，再执行跨类别 NMS，IoU 阈值 103/256，最多提交五个候选。候选均来自同一次网络推理，各自带框与类别，不把一个固定视场的分类标签复制到其他框。

cvp_yolo_tracks 进行几何身份匹配，每个目标首次连续两次结果一致才确认，切换类别需连续三次异类一致。优先维持已选中身份，失去该身份后才选最近画面中心的有效目标；距离比较分拍执行。每帧最多显示一个框。跳过推理的帧保持最近完整结果；连续一、两次推理漏检保留身份、框和类别，第三次仍漏检撤框。框有效期 5 个视频帧，类别有效期 15 帧；配置变化、超时或非法帧身份拒绝旧结果。WAIT 表示尚未确认或失效，不是训练类别。

匹配、类别投票和目标选择全部结束才原子发布，cvp_cell_label 在显示帧首锁存，更新过程中不临时清空。文字区域为 160×16 像素，框左上角显示 Basophil、Eosinophil、Lymphocyte、Monocyte、Neutrophil；顶部或右侧空间不足时限制在屏内。SW1 控制标注显隐，标注在主板打包和双网口分流之前完成。连续确认能抑制孤立跳变，也会增加切换等待；持续错误类别仍可能被确认。[12]

上位机函数与协议　上位机主要入口及输入输出关系见下表。

表 6　上位机主要入口与数据关系

入口	输入和输出
`mode_changed`	输入所选模式，切换参数面板并提交模式设置
`edge_changed`	输入阈值、线宽和联动状态，校验并更新模式参数
`send_thresholds`	合并连续滑动事件，提交当前模式参数
`submit / snapshot`	提交请求 / 读取控制线程状态快照
`update`	获取图像和状态，刷新预览、确认值与错误信息

命令解析在 RGMII 接收侧检查以太类型、IPv4/UDP、端口和魔数；命令事件跨域进入配置控制器。16 B 控制包携带魔数、请求号、配置号、操作码、地址和 32 bit 参数，均采用大端编码。SET、COMMIT、GET 和时间同步各有明确语义，配置应答与视频状态经 UDP 6002 返回。




图 4　当前主板视频与识别并行通路，虚线传递框和类别结果

模型资产与部署绑定　活动权重位于`hardware/mainboard/user_source/hdl_source/yolo/model/`，`active_model.json` 记录模型身份与 ROM 哈希。训练冻结资产位于`yolo/wbc_bccd/frozen/`，包括量化权重、数据审计、阈值协议与工程试验策略。最终候选 bit 和物理摘要位于`hardware/mainboard/reports/yolo_wbc_bccd15/current/physical/`，部署状态位于`hardware/mainboard/deployment_state.json`。`source_hashes.json` 中的历史路径通过目录映射定位，不能因移动文件夹而改写历史构建记录。[2, 17]

结果接口与数据身份 检测支路携带采样源帧号、配置号和全画面坐标，候选提交由独立 commit 事件标识。跟踪器拒绝重复、过迟、未来或配置不一致的结果，显示取完整快照。原公共图块桥保留扩展能力，但当前有效网络支路不经过固定 ROI 图块或 CellNet 装载器。

诊断结果邮箱携带帧号、目标标识、确认类别、包围框和时间戳，接收背压不阻塞板端确认。PC 不依据诊断包补画。背景负样本通过 objectness 损失训练拒识，没有第六个背景类型；低分候选被阈值删除。无检测、尚未确认与五类有效结果具有不同控制语义。[4, 11]

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

已完成的基础项目

1. 完成 MIPI 摄像头图像采集与 HDMI 实时视频输出。
2. 在 FPGA 端实现灰度化、二值化及边缘检测等图像处理算法，并输出处理后的视频。
3. 完成连续视频处理与显示，HDMI 画面稳定输出。
4. 完成图形和文字 OSD 叠加，显示安路 Logo、目标框及类别名称。

已完成的拓展项目

1. 完成视觉增强与风格化处理，支持卡通、素描、复古暖色等视频模式。
2. 完成基于图像内容的目标检测与识别，在板端运行轻量级模型，叠加检测框和类别文字。
3. 面向血检显微观察完成系统应用设计，形成显微图像采集、处理、白细胞识别与结果显示的完整流程。
4. 完成实时性与资源优化，通过低比特量化、流式处理和计算资源复用，实现轻量级模型的 FPGA 板端部署。
5. 完成自主功能拓展，将自动曝光、自动白平衡等 ISP 功能与实时识别、网络传输及显示集成，支持运行时参数调节。

实际应用　系统用于血检场景下的显微图像观察与白细胞辅助识别，利用摄像头采集显微图像，经板端 ISP 处理后完成目标检测、五类白细胞识别及结果叠加，并通过 HDMI 和上位机显示。

作品已完成赛题全部基础和拓展要求，并通过实板拍摄显微图像，验证了实际应用的可用性。

3.2　工程成果

3.2.1　机械成果

完成显微镜摄像头支架 V10 的三维设计，形成显微镜采集与竖直演示两套装配模型，提供六种零件的可编辑模型及 STL 打印文件。底座、立柱与托座实现开发板承放、排线整理和摄像头定位；遮光后盖采用一体式周圈台阶结构。已完成模型闭合性、几何配合和 STL 检查，打印后的承载、遮光及合焦效果需结合实物试装确认。[18]

3.2.2　电路成果

主板形成 MIPI 接收、RAW10 解包、ISP、PID 曝光控制、全帧 RGB160 采样、量化联合检测分类、单目标身份与类别确认、框与类型叠加、双口发送和网络命令通路；子板维持协议接收、帧重组、三缓冲显存、DQS 读回与 HDMI 通路。主板完整工程的资源占用情况如下。[6]

表 7　主板资源占用情况

资源	占用数量 / 总量	占用率
Slice	19016 / 21216	89.63%
ERAM20K	94 / 108	87.04%
DSP	35 / 40	87.50%

子板采用 EG4D20EG176，资源占用情况如下。[19]

表 8　子板资源占用情况

资源	占用数量 / 总量	占用率
LUT	7556 / 19600	38.55%
BRAM	44 / 64	68.75%
DSP	1 / 29	3.45%
PLL	4 / 4	100.00%

3.2.3 软件成果

PC GUI 支持原样收图、完整 RGB 帧保存、七模式切换、轮廓参数与白平衡控制。实时细胞检测、取图、分类和文字不在 PC 运行，视频内的框和类型来自主板 RGB；通信统计位于图像外。控制参数以请求、应答、提交和查询组成事务，界面显示确认值；接收线程与状态线程独立运行，避免控件操作阻塞收图。

离线工具完成掩膜转整细胞框、去重与负样本生成、模型训练、量化感知训练、ROM 导出、整数参考推理、网络向量生成及 RTL 记分板检查。训练与评估在开发电脑执行，不参与相机实时推理链路。构建与下载记录核验源码、模型和 bit 哈希，已核实的成功记录为 PH1P35 主板 SRAM 下载。后续本机自动 Flash 操作校验失败，用户自行烧录成功的反馈另行记录；本轮未重新下载 HDMI 子板。[10, 4, 13]

3.3 特性成果

图像与自动调节功能 上板系统提供 720p30 图像输出，七种模式可运行时切换；白平衡支持预设、色温、手动和自动模式；AE 使用曝光优先的 PID 和全局数字增益。图像模式、白平衡与数字增益在帧边界提交，曝光设置通过传感器事务执行。上位机显示实际目标、设置确认和链路健康，便于区分用户设置、已提交状态及图像反馈。

控制模型对明暗场、数字增益分配、高反差、交替亮度和确认延迟进行检查。两帧与四帧窗口切换受误差阈值控制；达到死区后停止调节，失败事务后重新收集统计。已有完整视频 RTL 用例覆盖 460 帧，核对帧身份、长度、非黑输出与流健康；这些属于模型和仿真检查，不能代替本轮新权重位流的相机实拍结论。[5]

网络与显存一致性 既有发布摘要记录主板 42 项 RTL、两组完整网络包校验和 38 项 Python 测试通过。本次仅更新报告，未重跑这些硬件回归。网络包由独立 CRC/IP/UDP 校验器解析，避免发送端与检查端共用同一错误计算过程。历史子板验证从 GMII/RGMII 输入到重组、DMA、DDR 引脚和 HDMI 编码器前 RGB 分层核对，验证范围延伸到实际数据显示的位置。

表中结果来自保留的子板专题文档，反映当时的回归记录。协议和像素仿真不覆盖板上全部电气采样裕量，实际工作还依赖 RGMII 采样相位、DDR 引脚约束、布线和供电条件。[9]

表 9　子板显示链路的历史量化验证（本次未重跑）

检查对象	结果及条件
协议与重组	历史 8 场景回归通过，覆盖完整帧、丢包、重复、乱序和坏 FCS 等
全分辨率工况	历史 1920 包/帧、11 帧向量逐字节核对
仲裁与刷新压力	历史压力扫描包含 2 ms 总线黑窗注入
OSD 落点	历史账本逐像素 diff=0，图案与 logo 区域分别核对
本次范围	核对现存文档与源码；未重跑子板仿真或重新上板

联合检测分类的整数与视频验证　本轮两来源模型接入的 14 张自然图及派生负图覆盖全部五类输出。每张逐项核对十层整数输出、6400 个首层特征字、3000 个 logit 和最终框、类型、分数，与独立整数参考完全一致。五项组件测试覆盖全帧采样与抽帧、top20 与 NMS、身份与类别确认、单目标选择及英文全称；三项既有跟踪回归包括 90 帧五目标参考策略。英文全称边缘位置和 17941 个文字像素有单独核对。

两种完整 720p30 时序各输入六帧，分别使用突发输入与每像素三拍、每行 4444 拍的输入节拍，验证 15 Hz 支路完成三次检测，非推理帧保持结果。第 3 至 6 帧有边框，第 5 至 6 帧有确认后的类别文字，更新中没有临时清空框。组件另测两次漏检保留、第三次撤框、配置切换、超时及重新出现确认。最慢节拍从采样起点到提交 6295080 拍，约 62.95 ms。仿真证明数值与调度，不等同相机实测 15 Hz 或实拍零闪烁。42 项原视频 RTL、两项包完整性及 38 项 Python 回归均重新通过。[12]

历史方案与当前报告范围　早期 CellNet32 与中心窗口分类、单 WBCAtt+ 实验均属于历史方案。单来源模型曾在同源公开 TEST 获得 92.39% 联合 macro-F1，但出现实拍空场景误检并被撤回；该结果不能写作当前部署成绩。当前模型是 `wbc_bccd160_devcam_20261021`，采用两来源训练及新的 objectness 评分。下文只以当前冻结资产统计数据与模型表现，历史失败用于说明引入真实背景域和开发校准的原因。[1, 17]

表 10　当前模型冻结数据划分（原图 / 派生负裁图）

划分	WBCAtt+	BCCD
TRAIN	6021 / 6020	205 / 270
VAL	1010 / 1010	87 / 122
已使用 TEST	3017 / 3017	72 / 99

两来源数据与质量控制　WBCAtt+ 以整细胞掩膜外接框提供五类和定位监督；BCCD 仅提供白细胞定位监督，类别保持-1 并屏蔽分类损失。原图和派生背景裁图数量分别统计，派生图继承父图划分。解码 RGB160 跨划分精确重复为零，但没有患者级独立性证明；TEST 在前期实验中已查看，本轮只作为已使用测试集回归。[15, 16, 13]




图 5　仅取 TRAIN 的五类标注与同源负裁图示例；绿色框来自整细胞掩膜，不是网络预测或主板实拍。

WBCAtt+ 与 BCCD 两来源重训及当前部署　本轮仅使用两套采集数据，不加入 Raabin 图像或 Raabin 训练权重。初始化来自从随机权重开始的 WBCAtt-only FP32 checkpoint。WBCAtt+ 的 TRAIN/VAL/TEST 原图为 6021/1010/3017，派生背景裁图为 6020/1010/3017；BCCD 原图为 205/87/72，

负裁图为 270/122/99。BCCD 只使用 WBC 框，五类标签保持-1 并屏蔽分类损失；没有给其制造五类伪标。派生样本随原图划分，实际 RGB160 跨划分精确重复为零，不证明患者独立性。

完成 120 轮 FP32 与 80 轮 QAT、60 轮低照正样本 QAT，最后 40 轮只训练 objectness 输出；按五类、BCCD 及负样本分层采样。mosaic 只作用于有五类标签的正图槽，避免减少空图比例。程序化纯色、暗场、矩形、渐变和噪声作为增强。首轮两来源模型空场景已无框，但旧细胞拍屏图仍漏检，提亮诊断说明存在曝光差异；追加低照正图与拍屏比例，并重放原始明亮细胞真值。固定相机增强 VAL 来自 VAL 父图，不是独立相机测试。checkpoint 由 VAL 选择，权重冻结后原仅 VAL 阈值 0.95 仍漏旧图；部署改用公开/固定增强 VAL 及用户给过的有、无细胞截图，在 0.40 至 0.95、步长 0.025 网格进行开发校准，选定 52020/65025。截图像素和未知类型没有用于训练，但截图用于阈值选择，不能再称仅 VAL 校准或独立相机验收。TEST 未参与选择；它在前次实验已被查看，本次只称已使用测试集回归。

表 11　当前两来源整数模型结果（%，框 IoU≥0.5）

指标	VAL	已使用 TEST 回归
WBCAtt+ 联合 macro-F1	89.81	91.40
WBCAtt+ 框与类型正确召回	95.45	96.75
BCCD 定位召回	100.00	98.59
BCCD 定位精确率	93.55	88.61
WBCAtt+ 负图有框比例	3.47	2.78
BCCD 空图有框比例	4.07	6.80
Basophil	90.00	94.57
Eosinophil	94.12	95.00
Lymphocyte	81.99	82.99
Monocyte	89.26	90.60
Neutrophil	93.69	93.84

表中五个英文类别行是各类联合 F1，不是只分类准确率；联合正确还要求定位 IoU 达标。两组 1024 张程序空场景分别误检 18 张 (1.76%) 及 8 张 (0.78%)。第一组未达到原 1% 目标，原失败记录保留；两组均低于 2% 工程试验界限。2% 是看到结果后的工程上板选择，不是事先定义的精度目标。人工压力图不能代表

真实相机分布，原图派生负样本仍有误检；本轮按工程试验范围解释，后续用户自行烧录 Flash 也不改变统计验收范围。12 张纯色与给过的室内图无框，旧细胞图能定位但类型真值未知，且截图已用于开发校准。最终对每张空图最强锚框施加背景损失，仅调整三路 objectness 滤波器，前九层及框/类型参数逐项保持；检测与五类 argmax 解耦。RTL 执行新评分，未新增分类器或上位机算法。

14 张自然与派生图完成十层整数对拍；另对黑、灰、白、用户室内图和历史细胞图完成五次整网 RTL 回放，最终框、类别、分数及逐层结果均与参考一致。五项组件、三项原跟踪、两种 720p30 完整视频仿真，以及 42 项既有 RTL、两项包完整性、38 项 Python 重新通过。新 bit 最终时序通过，并核验 TD6.2 识别 PH1P35MDG324、芯片校验成功、Tcl catch=0 及 download 同步结束。本机核实的成功下载为主板 SRAM；用户随后报告实拍改善及自行完成 Flash 烧录，定量实拍精度与 HDMI 效果尚无独立验收。[17]




图 6　仅 objectness 追加训练与开发阈值校准。左图固定 0.85 阈值监测，右图在冻结权重后扫描，虚线为结合公开验证及用户开发截图选定的部署阈值。程序空图特异性不是相机域性能。

表 12　截至 2026 年 10 月 21 日的验证与部署证据范围

类别	当前记录及适用范围
模型与 RTL	冻结评估、向量和组件摘要通过；说明整数计算与调度一致
资源与时序	最终候选完整主板物理摘要通过；本次未重新布局布线
SRAM 下载	TD6.2 成功摘要，候选 bit 哈希已核对
Flash 部署	本机自动操作失败；用户反馈手动完成，烧录文件身份未独立核验
实拍与 HDMI	用户定性反馈实拍改善；定量精度、当前 HDMI 与冷启动待独立核验
本次文档检查	核对活动 RTL、模型/bit 哈希与现存摘要；双遍编译并逐页检查 PDF

运行状态与测量口径　图像完整率表示一个视频帧所需的包是否全部收到，需结合 RAW 组数、输出像素数和累计流错误共同判断。FPGA 计时基准为 100 MHz，采集时间起点为帧首事件，不能直接等同于未知的光学曝光起点；PC 的拼帧时间使用单调时钟，上位机提交图像也不等同于显示面板发光时刻。

网络线速、DDR 带宽、CNN 周期和静态时序分别描述传输预算、存储访问、计算耗时和受约束路径裕量，不能直接相加替代从曝光到显示发光的实测延迟。本轮两来源模型已于 2026 年 10 月 21 日 11:37 通过 TD6.2 下载主板 SRAM；随后收到用户实拍改善及手动 Flash 烧录完成的反馈。候选 bit 已核对 SHA-256，但用户手动写入的 Flash 文件身份与断电冷启动未独立核验。本轮新位流 SHA256 为

```
5bc2dfee5ef0980b69b3749871bcd768298c5b37af3dcdb67af45930c8ceff58
```

旧已验证 bit 和模型保持归档。本机自动 Flash 尝试在逐页编程/校验阶段后报 `PRG-8000: get tdo buffer failed`，Tcl catch=1；该操作不记作成功。用户手动烧录反馈单独保留。后续需在带真值的相机场景记录误检、漏检、类别跳变、WAIT 及响应时间；程序下载与用户定性反馈不能替代定量验收。[17, 14]

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

当前主工程已统一为cameraprocessingunit/ 目录结构，主板采用 WBCAtt+ 与 BCCD 两来源重训模型。SRAM 下载已核实，用户反馈实拍改善并自行完成 Flash 烧录；手动烧录文件身份与冷启动尚未独立核验。此前单一来源新版因空场景误检撤回，历史证据保留。系统实现全帧量化联合检测分类、15 Hz 抽帧、单框身份保持及英文全称。后续先采集主板相机带标签细胞数据，检查淋巴细胞弱项、照明与色彩偏差及小目标细节；再考虑输入分辨率、真正多尺度检测或多目标计数。剩余 14 块 ERAM 与 5 个 DSP，扩大网络需综合吞吐、资源和时序。新增实时功能继续在板端实现。

4.2　心得体会

本项目的核心是把图像、时序和控制放在同一套可核对的数据约定下。RAW10 的组宽、有效行数、Bayer 相位、窗口中心和网络偏移都会影响最终画面的空间位置。只有在帧首、有效像素和坐标之间建立一致关系，算法模块才能在不改变主链路的条件下连接和复用。

自动图像调节同样需要明确反馈来源和执行时刻。AWB 应估计数字校正前的色偏，AE 应测量校正后亮度；曝光寄存器写入完成与图像反映新曝光之间存在延迟。控制器通过窗口平均、死区、限幅、积分管理和生效等待，把这些实际约束纳入硬件决策，参数提交则以帧边界保证整帧一致。

网络显示不是把 UDP 字节直接写进显存即可完成。包到达顺序、缺口填充、FIFO 门槛、DMA 突发和完整帧发布必须协同。数据从 DDR 返回时，采样基准应与 DQS 对应，跨域后的有效信号应描述真实收到的数据；进入 HDMI 前还需把 RGB 和同步信号延迟一致。这些约束共同决定图像是否在正确位置连续显示。

验证应覆盖接口两端和异常路径。像素参考模型用于核对数值，网络检查器用于核对线上格式，生产存储控制器和芯片模型用于核对读写关系，显示端逐像素比对用于核对最终光栅。功能仿真、静态时序和上板观察分别回答不同问题，将它们结合，才能形成可持续扩展的实时视觉系统。

检测分类接入表明，数据定义、预处理、量化和展示策略需要一起验证。WBCAtt+ 掩膜提供整细胞框和五类，BCCD 只监督定位；去重与冲突剔除应在性能查看前固定。本轮权重由 VAL 选择，部署阈值另用开发截图校准，这些

截图不能再作为独立验收。整数逐层对拍回答计算是否一致，完整视频仿真回答调度和结果保持是否正确，物理时序回答既有约束下能否运行。用户实拍改善反馈提供了定性证据，后续仍需独立带标签相机集、真实空场景统计与持续运行检查，才能量化公开数据结果在本板拍摄域中的表现。

第五部分　参考文献

[1] 项目组. camera processing unit 当前主工程与系统拓扑 [CP]. 2026-10-21. 项目根目录README.md.

[2] 项目组. 工程目录映射与检查脚本 [CP]. tools/project_layout.json, tools/check_project_layout.py. 历史构建路径按映射查找现存文件.

[3] 项目组. 主板采集与 ISP 实现 [CP]. hardware/mainboard/user_source/hdl_source/ 下isp2/cvp_proc.v及isp2/cvp_demosaic.v.

[4] 项目组. 公共像素流与结果接口 [CP]. 同一 RTL 目录下common/cvp_pixel_defs.vh, advanced/cvp_advanced.v, yolo/cvp_yolo_tracks.v.

[5] 项目组. 定点 PID、数字增益及帧统计 [CP]. 同一 RTL 目录下advanced/cvp_ae_control.v, advanced/cvp_gain11.v, advanced/cvp_frame_stats.v；历史回归说明见old/releases/v38-candidate/README.md.

[6] 项目组. 当前两来源模型最终物理实现摘要 [R]. TD 6.2.168116, 2026-10-21. hardware/mainboard/reports/yolo_wbc_bccd15/current/physical/build_result.json.

[7] 项目组. 主板构建与源码身份清单 [R]. 同目录source_hashes.json 及上级summary.json. 原始布线日志已清理，本文引用保留摘要.

[8] 项目组. HDMI 网络收流及显示架构说明 [R]. hardware/hdmi/doc/ 下《架构文档 _ 网口收流 HDMI 输出.md》；docs/design_notes/body_ch5.tex.

[9] 项目组. 子板显示历史调试与验证说明 [R]. hardware/hdmi/doc/ 下《handoff_ 网口收流调试交接.md》；docs/design_notes/body_ch5.tex. 历史仿真结果不作为本次重跑结论.

[10] 项目组. 图像控制上位机 [CP]. hardware/mainboard/tools/cam_gui_v27.py, hardware/mainboard/tools/v27_client.py.

[11] 项目组. 单尺度量化检测与板端集成实现 [CP]. yolo/model.py；hardware/mainboard/user_source/hdl_source/ 下yolo/、design_top_wrapper.v及classify/cvp_cell_label.v.

[12] 项目组. 15 Hz 检测分类验证摘要 [R]. hardware/mainboard/reports/yolo_wbc_bccd15/current/summary.json；同目录各five_*/results.json.

[13] 项目组. 两来源冻结数据与模型审计 [R]. yolo/wbc_bccd/frozen/data_manifest.json, data_audit.json, protocol.json, test_regression.json.

[14] 项目组. 主板部署与 Flash 操作摘要 [R]. hardware/mainboard/deployment_state.json；hardware/mainboard/reports/yolo_wbc_bccd15/ 下programming/programming.json 与programming_flash_20261021/.

[15] TSUTSUI S, PANG W, HE S, et al. WBCAtt+: Fine-Grained Pixel-Level Morphological Annotations for White Blood Cell Images[J/OL]. Medical Image Analysis, 2026[2026-10-21]. https://github.com/apple2373/wbcattplus.

[16] TSUTSUI S, et al. WBCAtt+ Dataset[DS/OL]. Hugging Face, 2026[2026-10-21]. DOI:10.57967/hf/8143. https://huggingface.co/datasets/apple2373/wbcattplus. 下载与来源按本项目冻结数据清单记录.

[17] 项目组. WBCAtt+ 与 BCCD 两来源训练及主板部署报告 [R]. docs/reports/ 下《README_1021_WBCAtt 与 BCCD 两来源重训.md》；hardware/mainboard/reports/yolo_wbc_bccd15/README.md；yolo/wbc_bccd/frozen/.

[18] 项目组. 显微镜摄像头支架 V10 结构设计与配合检查 [R]. MicroscopeSupport_V10/ 设计包中的中文说明、V10_Release.json 及Fit_Verification.json；装配模型与打印分件.

[19] 项目组. 子板 HDMI 工程发布与资源记录 [R]. old/releases/v28/README.md. 占用率按记录的资源数量与总量计算.