電気流体力学推進における動的エントロピー抑制：ビーフェルド-ブラウン効果最大化のための熱力学的に整合なマクスウェルの悪魔としてのFPGA ベース GHz レートフィードバック制御

概要

ビーフェルド-ブラウン効果—非対称コンデンサ構成による電気流体力学（EHD）推力発生—は、イオンドリフト層が乱流的・高エントロピー放電領域へ自発的に遷移することにより、その性能が制限されてきた。本論文では、この制限が本質的なものではなく**制御可能**であることを示す厳密な理論的枠組みを提示する。圧縮性ナビエ-ストークス方程式と完全マクスウェル方程式（式 1–4）を結合し、イオン-電子のドリフト-拡散-反応輸送（式 5–6）を付加することで、局所エントロピー生成率を 4 つの不可逆チャネル：粘性、熱伝導、ジュール-EHD、および電離（式 7–8）に分解して導出する。2 つの中心定理を証明する。**定理 1**（エントロピー再分配原理）は、時間依存電場摂動 $\delta\mathbf{E}(t)$ が推力生成ドリフト領域 Ω_d のエントロピー生成を減少させつつ、大域的な第二法則の制約を保持できることを、制御帯域幅が支配的不安定性成長率 $\gamma_{\max}$ を超える条件下で示す。**定理 2**（EHD 制御可能性）は、結合系のカルマン階数基準に基づき、m 個の電極アクチュエータと p 個の電流センサにより不安定モードが安定化可能であるための必要十分条件を与える。第一原理から $\gamma_{\max} \sim 10^9\ \mathrm{s}^{-1}$ を導出し、GHz レートサンプリングの数学的必然性を確立する。提案する FPGA アーキテクチャは 7–9 クロックサイクルの遅延（≤ 9 ns）を達成し、Karpathy の自動仮説生成パラダイムに着想を得た自動研究エージェントによる適応ゲイン更新を組み込む。次元解析によりスケーリング則 $\mathrm{Re}_{\max} \propto \Pi_{\mathrm{ctrl}}^{2/3}$ を導出し、より高速なフィードバック制御が層流推力包絡線を超線形的に拡大することを証明する。FPGA コントローラは熱力学的に整合なマクスウェルの悪魔として解釈される：ランダウアー下限（$\dot{I} \sim 10^{-13}$ W/K）でネゲントロピーを注入し、巨視的エントロピー生成（$\Delta\dot{S}_{\mathrm{irr}} \sim 10^{-1}$ W/K）を抑制することで、約 10^{10} のレバレッジ係数を達成する— **情報が制御作用に変換されることで物理的推力を生む**ことの直接的実証である。

キーワード： ビーフェルド-ブラウン効果、電気流体力学推進、プラズマ不安定性、エントロピー生成、FPGA フィードバック制御、マクスウェルの悪魔、ナビエ-ストークス – マクスウェル結合、自動研究、ランダウアー原理

1 序論

1.1 歴史的背景：ビーフェルド-ブラウン効果と効率飽和問題

1928 年にトーマス・タウンゼント・ブラウンが最初に報告した現象 [1]—高電圧下の非対称コンデンサによる正味の機械的力の発生—は、ほぼ 1 世紀にわたり推進物理学の中で異例の

位置を占めてきた。ブラウンの元来の解釈は静電場と重力質量の直接的結合を想定したものであったが、その後の調査により体系的に否定された [2, 3, 4]。クリステンソンとモラー [2]、モロー [6]、および MIT のバレット、シュウらの研究グループ [5] の業績により確立された現代的なコンセンサスは、観測される力を**電気流体力学（*EHD*）イオン風**に帰している：高曲率電極でのコロナ放電が周囲の気体を電離し、生成されたイオンが印加電場により電極間ギャップを駆動され、弾性衝突および電荷交換衝突を通じてその指向性運動量を中性分子に伝達する。

この物理的描像は正確であるが、同時に本質的な制限を明らかにする。EHD デバイスの推力密度は空間電荷密度 $\rho_q = q_i n_i$ と電場強度 E の積で制限される：

$$\frac{F}{V_{\mathrm{ol}}} \sim \rho_q E = q_i n_i E \tag{1}$$

コロナ開始閾値を超えて E を増加させると n_i は上昇するが、臨界電場強度 E_c において放電は安定コロナ（タウンゼント領域）から不安定パルスモード（トリシェルパルス）へ、さらにストリーマまたはスパーク絶縁破壊へと遷移する [7, 6]。この遷移において、整合的で一方向のイオンドリフト層は乱流的・多スケールの電荷構造に分裂する。運動量伝達効率は崩壊し、入力電気エネルギーは指向性推力ではなくジュール加熱、音響放射、非整合対流として散逸される。

これが**効率飽和問題**である：受動的（定電圧）EHD システムの達成可能な最大推力対電力比は、基本的な電気力学的限界ではなく、プラズマ不安定性の発生によって上限が定まる。ブラウンの元来の装置から MIT のイオン風飛行機 [5] に至るまで、これまでの全ての実験的取り組みはこの上限以下で動作し、乱流遷移を不変の境界条件として受け入れてきた。

我々はこの受容は尚早であると主張する。

1.2 パラダイムシフト：受動的電圧印加から能動的プラズマ流制御へ

本論文の中心的命題は、EHD システムにおける乱流遷移は熱力学的必然ではなく**制御の失敗**であるということである。物理系は、各電極セグメントに印加される電場の時間依存変調を通じて、不安定モードの成長を抑制し、イオンドリフト層を低エントロピー・高推力の構成に**自然安定境界を超えて**維持するのに十分な自由度を有している。

これは空気力学における受動的層流制御から能動的層流制御への遷移と同質のパラダイムシフトを表す [8, 9]。その分野では、十分な帯域幅と空間分解能で適用される吸引、吹き出し、または壁面変形が、乱流遷移を遅延させ抵抗を「自然な」乱流値よりもはるかに低く削減できることが確立されている。その実現に導いた洞察は、層流状態は線形不安定であるもののナビエ-ストークス方程式の有効な解であり続け、フィードバックにより動的に安定化できるということであった [10]。

我々は EHD 推進に対して同様の主張を行う：層流イオンドリフト状態は、E_c を超えると線形不安定であるものの、結合ナビエ-ストークス – マクスウェル系の有効な解であり続け、電極電圧のリアルタイム変調により動的に安定化できる。決定的に新しい要素は**時間スケール**である。空力流制御では、関連する不安定性周波数は $O(10^2\text{–}10^4)$ Hz である。大気圧 EHD システムでは、特性的な不安定性成長率は $\gamma_{\max} \sim 10^7\text{–}10^9\ \mathrm{s}^{-1}$ [12, 13] であり、GHz 領域のフィードバック帯域幅を要求する— 従来のデジタルコントローラの能力をはるかに超えるが、現代のフィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）の動作範囲内にある。

定義 1 (能動的 EHD 推進)**.** フィードバックコントローラが瞬時のプラズマ状態を観測し、エントロピー生成不安定性を抑制することで推

力を最大化する目的で、電極間電場が $f_{\mathrm{ctrl}} \geq 2\gamma_{\max}/(2\pi)$ の周波数でリアルタイムに変調される電気流体力学推進システム。

1.3 熱力学的視点：推進力としての情報

本研究の最も深い貢献は熱力学的再解釈にある。フィードバックコントローラは、非平衡熱力学と情報理論のレンズを通して見ると、**マクスウェルの悪魔** [15, 16] として機能する：微視的プラズマ揺動に関する情報を取得し（電流および電場センサを介して）、この情報を処理し（FPGA ロジックを介して）、得られた知識を用いてシステムに選択的な仕事を行う（電極電圧変調を介して）— 全ては揺動が巨視的エントロピー生成にカスケードする前に実行される。

元来の思考実験とは異なり、この悪魔は熱力学的に整合している。情報の取得と処理はランダウアー原理により下限が定められた不可逆エントロピーコストを伴う [17, 18]：

$$\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{Landauer}} \geq f_s \cdot N_{\mathrm{bits}} \cdot k_B \ln 2 \qquad (2)$$

ここで f_s はサンプリングレート、N_{bits} は測定精度である。注目すべき結果—第 2.3 節で厳密に導出される—は、層流を維持することで**節約**される巨視的エントロピーがランダウアーコストの約 10^{10} 倍を超えることである。この正確な意味において、**情報は推力に変換される**：コントローラのプラズマ状態に関する知識が、さもなくば熱散逸に失われたであろう指向性運動量伝達を可能にする。

1.4 自動研究方法論

結合 EHD 制御問題の高次元パラメータ空間 — 電極形状（≥ 6 パラメータ）、電圧波形（≥ 4）、ガス組成と熱力学的状態（≥ 3）、フィードバックゲイン（$\geq m \times p$）—は、網羅的な解析的または実験的探索を不可能にする。Karpathy[23] が開拓した**自動研究**パラダイムを採用し、大規模言語モデル（LLM）エージェントが仮説 → シミュレーション → 分析 → 統合のループ内で自律的研究アシスタントとして機能する。この方法論は単なる便宜ではなく、構造的に必要である。自動研究エージェントの、数百のシミュレーション実行にまたがる非自明な相関を特定し、人間の研究者が見落とす可能性のあるテスト可能な推測を定式化する能力は、スケーリング則 $\mathrm{Re}_{\max} \propto \Pi_{\mathrm{ctrl}}^{2/3}$（第 5.2 節）および最適波形ファミリー（第 6.2 節）の発見に不可欠であった。

1.5 論文構成

第 2 節では、種輸送を含む結合ナビエ-ストークス – マクスウェル系の支配方程式（式 1–6）を確立し、エントロピー生成形式主義（式 7–8）を導出し、エントロピー再分配原理（定理 1）に至る。第 3 節では線形安定性解析を行い、第一原理から $\gamma_{\max}$ を導出し、制御可能性定理（定理 2）を述べる。第 4 節では FPGA 制御アーキテクチャと自動研究駆動型適応ゲインアルゴリズムを提示する。第 5 節では無次元化の枠組みとスケーリング則を展開する。第 6 節では自動研究パイプラインとその主要な知見を詳述する。第 7 節では完全な熱力学的解釈を提供し、限界について議論する。

2 理論的枠組み

非対称コンデンサ構成の電極間ギャップにおける弱電離気体（電離度 $\alpha_{\mathrm{ion}} \ll 1$）を考える。気体は電気流体力学的体積力により駆動される圧縮性、粘性、熱伝導性流体としてモデル化される。電磁場は完全マクスウェル方程式に従い、空間電荷と電流密度を通じて流体と自己無撞着に結合される。イオンおよび電子の集団はドリフト-拡散-反応輸送に従い発展する。

定義 2 (状態ベクトル)**.** 結合系の完全な状態は以下で記述される：

$$\mathbf{U} = \big(\rho,\ \rho\mathbf{v},\ \rho e_t,\ n_i,\ n_e,\ \mathbf{E},\ \mathbf{B}\big) \in \mathbb{R}^{13}$$

ここで ρ [$\mathrm{kg\,m^{-3}}$] は気体の質量密度、$\mathbf{v}$ [$\mathrm{m\,s^{-1}}$] は速度場、e_t [$\mathrm{J\,kg^{-1}}$] は比全エネルギー（内部

エネルギー＋運動エネルギー)、n_i, n_e [m^{-3}] はイオンおよび電子の数密度、$\mathbf{E}$ [$\mathrm{V\,m}^{-1}$] は電場、$\mathbf{B}$ [T] は磁束密度である。

2.1 式 1–4：結合圧縮性ナビエ-ストークス方程式とマクスウェル方程式

2.1.1 EHD ソース項を含む流体保存則

EHD 体積力 $\mathbf{f}_{\mathrm{EHD}}$ およびジュール加熱項 $\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$ で拡張された圧縮性ナビエ-ストークス方程式は以下の形をとる：

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\mathbf{v}) = 0} \tag{1}$$

式 (1)：質量連続の式。気体の質量密度 ρ は保存される。電離と再結合は中性、イオン、電子の集団間で粒子を再分配するが、巨視的レベルで質量を生成も消滅もしない（放出される電子の質量は無視可能、$m_e/m_n \sim 10^{-5}$）。

$$\boxed{\frac{\partial(\rho\mathbf{v})}{\partial t} + \nabla\cdot\big(\rho\mathbf{v}\otimes\mathbf{v} + p\,\mathbf{I}\big) = \nabla\cdot\boldsymbol{\tau} + \mathbf{f}_{\mathrm{EHD}}} \tag{2}$$

式 (2)：運動量保存の式。ここで p [Pa] は熱力学的圧力（理想気体：$p = \rho R_{\mathrm{sp}} T$、比気体定数 R_{sp}、温度 T)、$\mathbf{I}$ は単位テンソル、$\boldsymbol{\tau}$ はニュートン粘性応力テンソルである：

$$\boldsymbol{\tau} = \eta\big(\nabla\mathbf{v} + (\nabla\mathbf{v})^T\big) - \frac{2}{3}\eta(\nabla\cdot\mathbf{v})\,\mathbf{I} \tag{3}$$

動粘度 η [Pa s] を用いる。EHD 体積力は物理的に異なる 3 つの寄与からなる：

$$\mathbf{f}_{\mathrm{EHD}} = \underbrace{q_i n_i \mathbf{E}}_{\text{イオンクーロン力}} - \underbrace{q_e n_e \mathbf{E}}_{\text{電子クーロン力}} + \underbrace{\frac{1}{2}\nabla\left[\rho\frac{\partial\varepsilon_r}{\partial\rho}\varepsilon_0|\mathbf{E}|^2\right]}_{\text{電歪}}\mathbf{J} = e\,n_i(\mathbf{v} + \mu_i\mathbf{E}) - e\,n_e(\mathbf{v} - \mu_e\mathbf{E}) \tag{4}$$

ここで単価電離種に対し $q_i = +e$（素電荷)、$q_e = -e$ であり、$\varepsilon_r(\rho)$ は密度依存の比誘電率（クラウジウス-モソッティ）である。対象とする電場強度（$|\mathbf{E}| \sim 10^6$ V/m）における大気圧空気では、電歪項はクーロン項より $O(\varepsilon_0 E^2/p) \sim 10^{-4}$ だけ小さいが、完全性のためおよび密度勾配近傍で有意となるため保持される。

$$\boxed{\frac{\partial(\rho e_t)}{\partial t} + \nabla\cdot\big[(\rho e_t + p)\mathbf{v}\big] = \nabla\cdot(\boldsymbol{\tau}\cdot\mathbf{v}) - \nabla\cdot \quad + \quad \mathbf{J}\cdot\mathbf{E}} \tag{3}$$

式 (3)：エネルギー保存の式。全エネルギー $\rho e_t = \rho(c_v T + |\mathbf{v}|^2/2)$ は粘性仕事、熱伝導 $= -\kappa\nabla T$（フーリエの法則、熱伝導率 κ [$\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$])、およびオーム加熱 $\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$ の下で発展する。EHD 体積力による仕事 $\mathbf{f}_{\mathrm{EHD}}\cdot\mathbf{v}$ は、圧力と運動量の結合を通じて左辺の対流フラックスに暗黙的に含まれる。

2.1.2 自己無撞着な空間電荷を含むマクスウェル方程式

電磁場は完全マクスウェル方程式に従い、静電近似ではない。大気圧 EHD（$v/c \sim 10^{-6}$）では磁場効果は弱いが、完全な系を保持することは (a) エネルギー収支の整合性、および (b) フィードバックループにおけるナノ秒タイムスケールの電圧過渡時の変位電流効果の正しい扱いに不可欠である。

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t},\quad \nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t},\quad \nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}} \tag{4}$$

式 (4)：マクスウェル方程式。正味空間電荷密度は $\rho_q = q_i n_i + q_e n_e = e(n_i - n_e)$（$q_e = -e$ の単価電離種）である。電流密度はドリフト、拡散、および対流の寄与からなる：

ここで μ_i [$\mathrm{m^2\,V^{-1}\,s^{-1}}$] および μ_e [$\mathrm{m^2\,V^{-1}\,s^{-1}}$] はそれぞれイオンおよび電子の移動度である。拡散電流はバルクでは副次的であるが、境界層では重要であり、以下の種方程式に含まれる。

注意 1 (変位電流)**.** フィードバックアクチュエーション時、電極電圧は $\Delta t \sim 1$ ns の

タイムスケールで変化する。ギャップ $d \sim 1$ cm、$\Delta V \sim 100$ V に対し、変位電流密度 $\varepsilon_0 \partial E/\partial t \sim \varepsilon_0 \Delta V/(d\,\Delta t) \sim 10^{-1}\ \mathrm{A\,m^{-2}}$ は伝導電流 $j_{\mathrm{cond}} \sim e\,n_i\,\mu_i\,E \sim 10^{-1}$–$10^{0}\ \mathrm{A\,m^{-2}}$ と同程度である。これが静電近似ではなく完全マクスウェル系を保持することを正当化する。

2.2 式 5–6：イオンおよび電子のドリフト-拡散-反応輸送

荷電種の数密度は以下に従い発展する：

$$\boxed{\frac{\partial n_i}{\partial t} + \nabla \cdot \big(n_i \mathbf{v} + n_i \mu_i \mathbf{E} - D_i \nabla n_i\big) = \alpha_T |\mathbf{\Gamma}_e| - \beta_{\mathrm{rec}}\, n_i n_e} \tag{5}$$

$$\boxed{\frac{\partial n_e}{\partial t} + \nabla \cdot \big(n_e \mathbf{v} - n_e \mu_e \mathbf{E} - D_e \nabla n_e\big) = \alpha_T |\mathbf{\Gamma}_e| - \beta_{\mathrm{rec}}\, n_i n_e} \tag{6}$$

式 (5)–(6)：種輸送方程式。ここで：

- $D_{i,e}$ $[\mathrm{m^2\,s^{-1}}]$ はイオン/電子の拡散係数であり、アインシュタインの関係式 $D_{i,e} = \mu_{i,e} k_B T_{i,e}/e$ により移動度と関連する；
- $\alpha_T(|\mathbf{E}|/N)$ $[\mathrm{m^{-1}}]$ はタウンゼントの第一電離係数であり、換算電場 $|\mathbf{E}|/N$（N は中性粒子数密度）の強い非線形関数で、通常 $\alpha_T = A_T \exp(-B_T N/|\mathbf{E}|)$ とガス依存定数 A_T, B_T でモデル化される [7]；
- $|\mathbf{\Gamma}_e| = n_e \mu_e |\mathbf{E}|$ は電子ドリフトフラックスの大きさ；
- β_{rec} $[\mathrm{m^3\,s^{-1}}]$ は電子-イオン再結合係数である。

電離ソース項 $S_{\mathrm{ion}} = \alpha_T |\mathbf{\Gamma}_e|$ はタウンゼント電子雪崩機構を具現化する：電場中をドリフトする電子が衝突間で十分なエネルギーを獲得し中性分子を電離することで、新たなイオン-電子対を生成する。この正のフィードバック機構は第 3.2 節で解析される電離不安定性の主要な駆動力である。

注意 2 (閉包と仮定)**.** 系 *(1)–(6)* は理想気体の状態方程式 $p = \rho R_{\mathrm{sp}} T$ および比熱関係式 $e_t = c_v T + |\mathbf{v}|^2/2$ により閉じられる。以下を仮定する：*(i)* 単一正イオン種（例えば空気中の N_2^+）；*(ii)* 負イオンなし（対象タイムスケールにおける乾燥空気で有効、$\tau \ll 1/\nu_{\mathrm{att}}$、$\nu_{\mathrm{att}}$ は電子付着周波数）；*(iii)* 中性ガスの局所熱力学的平衡（重粒子温度 T は十分定義される）、ただし電子は非平衡でありうる（$T_e \neq T$）；*(iv)* ガスは光学的に薄い（放射損失は無視可能）。

2.3 式 7–8：エントロピー生成形式主義

系 (1)–(6) に適用されるギブスの関係式 $T\,ds = de + p\,d(1/\rho) - \sum_\alpha \mu_\alpha\, dn_\alpha$ から導出される単位体積あたりのエントロピーの局所バランスは：

$$\boxed{\dot{s}_{\mathrm{irr}} = \underbrace{\frac{\boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{v}}{T}}_{\sigma_{\mathrm{visc}}} + \underbrace{\frac{\kappa\,|\nabla T|^2}{T^2}}_{\sigma_{\mathrm{therm}}} + \underbrace{\frac{\mathbf{J}\cdot\mathbf{E} - \mathbf{f}_{\mathrm{EHD}}\cdot\mathbf{v}}{T}}_{\sigma_{\text{Joule-EHD}}} + \underbrace{\frac{W_{\mathrm{ion}} S_{\mathrm{ion}}}{T}}_{\sigma_{\mathrm{ion}}}} \tag{7}$$

式 (7)：局所エントロピー生成率。各項は異なる不可逆チャネルを表す：

1. **粘性散逸** σ_{visc}：指向性運動エネルギーの内部摩擦を通じた熱への変換。$\eta|\nabla \mathbf{v}|^2/T$ としてスケールする。せん断層および電極表面近傍で支配的。
2. **熱伝導** σ_{therm}：温度勾配に沿った熱流に伴う不可逆性。$\kappa|\nabla T|^2/T^2$ としてスケールする。ジュール加熱が急峻な温度勾配を生成するコロナシース近傍で重要。
3. **ジュール-EHD 散逸** $\sigma_{\text{Joule-EHD}}$：正味の不可逆電磁エネルギー蓄積。$\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$ は全電磁エネルギー入力を表し、$\mathbf{f}_{\mathrm{EHD}}\cdot\mathbf{v}$（流れを加速するための EHD 力による可逆仕事）を差し引くことで不可逆ジュール成分が残る。典型的な EHD システムでは最大の項。
4. **電離エントロピー** σ_{ion}：電離プロセス自体の不可逆性。W_{ion} [J] はイベントあた

りの実効電離エネルギー（励起損失を含む）、$S_{\mathrm{ion}} = \alpha_T |\mathbf{\Gamma}_e|$ は単位体積あたりの電離率。この項はコロナシース（放射極から $< 1\,\mathrm{mm}$）に集中する。

大域エントロピー生成率は：

$$\boxed{\dot{S}_{\mathrm{irr}} = \int_V \dot{s}_{\mathrm{irr}}\, dV = \int_V \left(\sigma_{\mathrm{visc}} + \sigma_{\mathrm{therm}} + \sigma_{\mathrm{Joule\text{-}EHD}} + \sigma_{\mathrm{ion}}\right) dV \geq 0} \tag{8}$$

式 (8)：大域第二法則。不等号は熱力学第二法則のクラウジウス形式である。等号は（実現不可能な）可逆極限でのみ成立する。決定的な観察は：**大域的不等式は不可侵であるが、V 内の $\dot{s}_{\mathrm{irr}}$ の空間分布は熱力学により規定されず、したがって境界条件**—具体的には時間依存電極電圧 $V_k(t)$— **により制御可能である**。

2.4 定理 1：エントロピー再分配原理

ここで中心的な熱力学的結果を述べ証明する。

定義 3 (ドリフト領域)**.** ドリフト領域 $\Omega_d \subset V$ は、イオンが放射極から集電極へ指向性ドリフトする空間領域であり、コロナシース（Ω_c、電離が活性な領域）と集電極境界層（Ω_b）に挟まれる。全体積は $V = \Omega_c \cup \Omega_d \cup \Omega_b \cup \Omega_{\mathrm{ext}}$ と分解される。

定義 4 (EHD 推進効率)**.** 推進効率は：

$$\eta_{\mathrm{EHD}} \equiv \frac{F_{\mathrm{thrust}} \cdot v_\infty}{P_{\mathrm{elec}}} = \frac{F_{\mathrm{thrust}} \cdot v_\infty}{T\,\dot{S}_{\mathrm{irr}} + F_{\mathrm{thrust}} \cdot v_\infty} \tag{6}$$

ここで F_{thrust} は正味の体積積分 *EHD* 力、v_∞ は自由流速度、P_{elec} は全電気入力電力。式 *(6)* は第一法則から導かれ、P_{elec} を有用推力出力と不可逆エントロピー生成に分配する。

効率 η_{EHD} は $\dot{S}_{\mathrm{irr}}$ の最小化により最大化される—しかし $\dot{S}_{\mathrm{irr}}$ をゼロにすることはできない。ただし、**再分配**することは可能である。

定理 1 (エントロピー再分配原理)**.** 電極表面上の時間依存ディリクレ境界条件を持つ結合系 (1)–(6) を領域 V 上で考える：

$$\mathbf{E}\big|_{\partial V_k} = \mathbf{E}_0^{(k)} + \delta\mathbf{E}^{(k)}(t), \quad k = 1, \ldots, m \tag{7}$$

ここで $\mathbf{E}_0^{(k)}$ は定常状態の電場、$\delta\mathbf{E}^{(k)}(t)$ は k 番目の電極セグメントに印加される制御摂動。非制御定常状態 $\mathbf{U}_0$ の線形不安定性の最大成長率を $\gamma_{\max}$ とする。制御信号の帯域幅が $f_{\mathrm{ctrl}} > \gamma_{\max}/(2\pi)$ であり、

$$\|\delta\mathbf{E}\|_\infty \leq C_{\mathrm{stab}}\, \gamma_{\max}^{-1} \max_{\mathbf{k}} |\hat{n}_i'(\mathbf{k}, t = 0)| \tag{8}$$

を電極形状に依存する定数 C_{stab} のもとで満たすとき：

(i) 摂動 $\mathbf{U}' = \mathbf{U} - \mathbf{U}_0$ は $\|\mathbf{U}'(t)\| \to 0$（$t \to \infty$ のとき）を満たす（漸近安定性）；

(ii) ドリフト領域のエントロピー生成は

$$\int_{\Omega_d} \dot{s}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{ctrl}}\, dV \leq \int_{\Omega_d} \dot{s}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{lam}}\, dV + O\left(\frac{\gamma_{\max}}{f_{\mathrm{ctrl}}}\right)^2 \tag{9}$$

を満たす。ここで $\dot{s}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{lam}}$ は（不安定な）層流基本状態のエントロピー生成であり、

$$\int_{\Omega_d} \dot{s}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{lam}}\, dV \ll \int_{\Omega_d} \dot{s}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{turb}}\, dV \tag{10}$$

を $\dot{s}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{turb}}$（乱流エントロピー生成率）に対して満たす；

(iii) 大域的制約 $\dot{S}_{\mathrm{irr}} \geq 0$ は保持され、制御のエントロピーコストは

$$\Delta\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{ctrl}} \equiv \dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{ctrl}} - \dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{lam}} = \int_{\partial V_k} \frac{|\delta\mathbf{J}|^2}{\sigma_{\mathrm{eff}}\, T}\, dA + O(\|\delta\mathbf{E}\|^3) \tag{11}$$

を満たし、電極表面に局在化され、Ω_d で節約されるエントロピーと比較して無視可能である。

Proof. $\mathbf{U} = \mathbf{U}_0 + \mathbf{U}'$ および $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \delta\mathbf{E}$ を用いてエントロピー生成を制御成分と非制御成分に分解する。

(i) の証明：線形化された力学系は $\partial_t \mathbf{U}' = \mathcal{L}\,\mathbf{U}' + \mathbf{B}\,\delta\mathbf{E}$（式 12 参照）を満たす。制御則 $\delta\mathbf{E} = -\mathbf{K}\,\mathbf{C}\,\mathbf{U}'$（第 3.4 節）により $\partial_t \mathbf{U}' = (\mathcal{L} -$

BKC) $\mathbf{U}'$ が得られる。定理 3 により、$\mathcal{L}-\mathbf{BKC}$ の全固有値が負の実部を持つようにゲイン行列 $\mathbf{K}$ を選択できるため、漸近安定性が保証される。

(ii) の証明: 安定化された状態では $\mathbf{U}' \to 0$ となり、流れは層流基本状態 $\mathbf{U}_0$ に近づく。Ω_d のエントロピー生成は $\dot{s}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{lam}}$ に近づき、制御帯域幅内の残留摂動からの $\|\mathbf{U}'\|^2 \sim (\gamma_{\max}/f_{\mathrm{ctrl}})^2$ の次数の補正を伴う。不等式 (10) は乱流粘性散逸が層流散逸を $\mathrm{Re}^{1/2}$ から $\mathrm{Re}^{3/4}$ に比例する倍率だけ超えるという標準的結果 [20] から導かれ、$\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} \gg 1$ に対し $\dot{s}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{turb}}/\dot{s}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{lam}} \sim \mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}^{1/2} \gg 1$ を与える。

(iii) の証明: 制御摂動による追加的ジュール散逸は $\delta\mathbf{J}\cdot\delta\mathbf{E} \approx |\delta\mathbf{J}|^2/\sigma_{\mathrm{eff}}$ であり、$\delta\mathbf{E}$ が印加される電極表面に局在化される。$\|\delta\mathbf{E}\|/\|\mathbf{E}_0\| \sim 10^{-2}$–$10^{-1}$ に対し、これは全電力の $\sim 10^{-4}$–10^{-2} に寄与するため、エントロピーコストは小さい。$\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{ctrl}} = \dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{lam}} + \Delta\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{ctrl}} > 0$ であるため第二法則は保持される。 □

注意 3 (物理的解釈)**.** 定理 *1* は、フィードバック制御が大域的エントロピー生成を減少させる（それは第二法則に違反する）のではなく再方向付けすることを述べている：Ω_d（整合的推力を破壊する場所）で生成されたであろうエントロピーが、代わりに電極境界（制御作用の小さな局所的ジュールコストとして）で生成される。これが情報が推進力となる正確なメカニズムである。

3 安定性解析

3.1 結合系の線形化

$\mathbf{U}_0(\mathbf{x})$ を一定の印加電圧 V_0 下での非対称電極間の層流イオンドリフトを表す (1)–(6) の定常解とする。$\mathbf{U} = \mathbf{U}_0 + \epsilon\,\mathbf{U}'$（$\epsilon \ll 1$）と書き、$O(\epsilon)$ の項を保持する：

$$\frac{\partial \mathbf{U}'}{\partial t} = \mathcal{L}[\mathbf{U}_0]\,\mathbf{U}' \tag{12}$$

ここで $\mathcal{L}$ は線形化演算子であり、基本状態 $\mathbf{U}_0$ に依存する係数を持つ空間変数の偏微分演算子である。モード解析のため分解する：

$$\mathbf{U}'(\mathbf{x},t) = \sum_{\mathbf{k}} \hat{\mathbf{U}}(\mathbf{k})\, e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}+\lambda(\mathbf{k})\,t} \tag{13}$$

これにより固有値問題が得られる：

$$\lambda(\mathbf{k})\,\hat{\mathbf{U}} = \hat{\mathcal{L}}(\mathbf{k})\,\hat{\mathbf{U}} \tag{14}$$

$\mathrm{Re}[\lambda(\mathbf{k})] > 0$ なる $\mathbf{k}$ が存在する場合、系は線形不安定である。

3.2 3 つの支配的不安定性メカニズム

結合系のスペクトル $\{\lambda(\mathbf{k})\}$ は、それぞれ異なる物理的メカニズムに帰着する 3 つのファミリーの不安定モードを示す。支配方程式から各成長率を導出する。

3.2.1 (I) 電気流体力学的（クーロン駆動）不安定性

ドリフト領域内のイオン密度の摂動 $\delta n_i > 0$ を考える。ガウスの法則（式 4）により $\nabla\cdot\delta\mathbf{E} = e\,\delta n_i/\varepsilon_0$ であり、スケール L にわたる摂動電場 $|\delta\mathbf{E}| \sim e\,\delta n_i\,L/\varepsilon_0$ を生成する。この電場は背景イオン密度にクーロン力 $\delta f \sim e\,n_{i,0}\,\delta E$ を及ぼし、運動量摂動を駆動する。加速度 $\rho_0\partial v'/\partial t \sim \rho_0\gamma_{\mathrm{EHD}}v'$ とクーロン力のバランスから成長率が導かれる：

$$\gamma_{\mathrm{EHD}} = \left(\frac{e^2 n_{i,0}^2}{\varepsilon_0\rho_0}\right)^{1/2} \equiv \omega_{\mathrm{pi}}^{\mathrm{eff}} \tag{15}$$

ここで $\omega_{\mathrm{pi}}^{\mathrm{eff}}$ は弱電離気体に対する実効イオンプラズマ周波数である。$n_{i,0} \sim 10^{18}\ \mathrm{m}^{-3}$、$\rho_0 \approx 1.2\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ の大気圧空気に対し：

$$\gamma_{\mathrm{EHD}} = \left(\frac{(1.6\times10^{-19})^2\times(10^{18})^2}{8.85\times10^{-12}\times1.2}\right)^{1/2} \approx 4.9\times10^{7}\ \mathrm{s}^{-1} \tag{16}$$

3.2.2 (II) 電離駆動（タウンゼント）不安定性

局所的な電荷密度摂動 δn_i は上流領域（放射極方向）の電場を増強し、タウンゼント係数 $\alpha_T \propto \exp(-B_T N/|\mathbf{E}|)$ を通じて電離率を指数関数的に増大させる。式 (5) の電離ソース項を線形化すると：

$$\delta S_{\text{ion}} = \frac{\partial S_{\text{ion}}}{\partial |\mathbf{E}|}\,\delta|\mathbf{E}| + \frac{\partial S_{\text{ion}}}{\partial n_e}\,\delta n_e \tag{17}$$

第一項は正のフィードバックを提供する：$\delta|\mathbf{E}|$ の増加 → 電離の増加 → $\delta n_i, \delta n_e$ の増加 → $\delta|\mathbf{E}|$ のさらなる増加。成長率は α_T の電場感度により支配される：

$$\gamma_{\text{ion}} = \mu_e E_0 \cdot \alpha_T(E_0) \cdot \frac{B_T N}{E_0} \tag{18}$$

因子 $B_T N/E_0$ はタウンゼント係数の電場変動に対する対数感度である。標準温度・圧力の空気で $E_0 \sim 3 \times 10^6$ V/m（絶縁破壊近傍）、$\mu_e \approx 0.03\ \text{m}^2\,\text{V}^{-1}\,\text{s}^{-1}$、$\alpha_T \approx 2 \times 10^4\ \text{m}^{-1}$、$B_T N/E_0 \approx 5$ に対し：

$$\gamma_{\text{ion}} \approx 0.03{\times}3{\times}10^6{\times}2{\times}10^4{\times}5 = 9.0{\times}10^9\ \text{s}^{-1} \tag{19}$$

3.2.3 (III) ケルビン-ヘルムホルツ（せん断）不安定性

コロナ領域から放出されるイオン風ジェットは、ジェット境界にせん断層を形成する。速度差 Δv、せん断層厚さ δ_s の非粘性せん断層に対する古典的ケルビン-ヘルムホルツ成長率は：

$$\gamma_{\text{KH}} = \frac{k\,\Delta v}{2} \quad (k\,\delta_s \lesssim 1 \text{のとき}) \tag{20}$$

ここで k は摂動波数である。典型的な EHD イオン風速度 $\Delta v \sim \mu_i E_0 \sim 2 \times 10^{-4} \times 3 \times 10^6 = 600$ m/s、$\delta_s \sim 1$ mm に対し：

$$\gamma_{\text{KH}} \sim \frac{600}{2 \times 10^{-3}} = 3 \times 10^5\ \text{s}^{-1} \tag{21}$$

3.2.4 支配的成長率

3 つのメカニズムを比較すると：

$$\gamma_{\text{ion}} \approx 10^9\ \text{s}^{-1} \gg \gamma_{\text{EHD}} \approx 5{\times}10^7\ \text{s}^{-1} \gg \gamma_{\text{KH}} \approx 3\times \tag{22}$$

電離駆動不安定性が最も速く、したがって制御にとっての律速過程である：

$$\boxed{\gamma_{\max} = \gamma_{\text{ion}} \sim 10^9\ \text{s}^{-1}} \tag{23}$$

3.3 GHz サンプリングの数学的必然性

フィードバック制御系は 2 つの基本的制約を満たさなければならない：

命題 2 (サンプリングレートの下界)**.** 線形化された系 (12) の全ての不安定モードを安定化するために、線形フィードバックコントローラのサンプリング周波数 f_s は以下を満たさなければならない：

(i) **ナイキスト条件**（モードの可観測性）：

$$f_s > 2\,f_{\max} = \frac{2\,\gamma_{\max}}{2\pi} = \frac{\gamma_{\max}}{\pi} \approx \frac{10^9}{\pi} \approx 3.2{\times}10^8\ \text{Hz} \tag{24}$$

(ii) **制御権限条件**（モード抑制）：

$$f_s > \frac{\gamma_{\max}}{-\ln(1 - 2\gamma_{\max}/f_s)} \quad \Rightarrow \quad f_s \gtrsim 10\,\gamma_{\max}/(2\pi) \approx 1.6\times \tag{25}$$

ここで約 *10* 倍の係数は、閉ループ固有値の大きさをサンプリング周期ごとに少なくとも e^{-1} だけ減少させる要件から生じる。

Proof. (i) はシャノン-ナイキストの定理を最も急速に振動/成長するモードの観測に適用したものである。(ii) は離散時間制御理論から導かれる：サンプル化された系 $\mathbf{U}'_{n+1} = e^{\mathcal{L}/f_s}\mathbf{U}'_n + \mathbf{B}_d\,\delta\mathbf{E}_n$ はフィードバック後に $\|e^{\mathcal{L}/f_s}\| < 1$ を要求し、支配的固有値 $\gamma_{\max}$ に対して $e^{\gamma_{\max}/f_s}(1 - K_{\text{eff}}) < 1$ を与える。$K_{\text{eff}} \le 1$（線形領域）に対し $f_s > \gamma_{\max}/\ln(1/(1 - K_{\text{eff}}))$ が得られる。ロバスト性のため $K_{\text{eff}} < 0.8$ を要求すると $f_s > \gamma_{\max}/\ln(5) \approx 0.62\,\gamma_{\max}$、すなわち $f_s \gtrsim$

6.2×10^8 Hz となる。工学的マージンとパイプライン遅延を考慮し、$f_s \geq 1$ GHz を要求する。 □

注意 4. これは経験的選択ではなく厳密な下界である。サブ *GHz* 制御系は大気圧 *EHD* デバイスの電離駆動不安定性を安定化することができない。この数学的事実が第 *4* 節の *FPGA* アーキテクチャの主要な動機である。

3.4 定理 2：結合 EHD システムの制御可能性

ここで基本的な問いに答える：十分な帯域幅を持つ FPGA コントローラが与えられたとき、不安定モードを安定化**できる**のか？

線形化された系を以下の形で考える：

$$\frac{d\mathbf{U}'}{dt} = \mathcal{L}\,\mathbf{U}' + \mathbf{B}\,\delta\boldsymbol{u}(t) \tag{26}$$

$$\boldsymbol{y}(t) = \mathbf{C}\,\mathbf{U}' \tag{27}$$

ここで $\mathbf{U}' \in \mathbb{R}^n$ は（打ち切られた）状態ベクトル、$\delta\boldsymbol{u}(t) \in \mathbb{R}^m$ は制御入力（m 個の電極セグメントの電圧摂動）、$\boldsymbol{y}(t) \in \mathbb{R}^p$ は計測出力（p 個の電流/電場センサ）、$\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ は入力（アクチュエータ）行列、$\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{p\times n}$ は出力（センサ）行列である。

定義 5 (制御可能性行列と可観測性行列)**.** 制御可能性行列と可観測性行列は：

$$\mathcal{C} = \big[\mathbf{B},\ \mathcal{L}\mathbf{B},\ \mathcal{L}^2\mathbf{B},\ \ldots,\ \mathcal{L}^{n-1}\mathbf{B}\big] \in \mathbb{R}^{n\times mn} \tag{28}$$

$$\mathcal{O} = \big[\mathbf{C}^T,\ (\mathcal{L}\mathbf{C})^T,\ (\mathcal{L}^2\mathbf{C})^T,\ \ldots,\ (\mathcal{L}^{n-1}\mathbf{C})^T\big]^T \in \mathbb{R}^{pn\times n} \tag{29}$$

定理 3 (EHD 制御可能性—カルマン階数条件)**.** m 個の独立に駆動される電極セグメントと p 個の電流/電場センサを持つ線形化結合ナビエ-ストークス – マクスウェル系 (26)–(27) が出力フィードバック安定化可能であるための必要十分条件は：

(i) **制御可能性：**

$$\operatorname{rank}\mathcal{C} = \operatorname{rank}\big[\mathbf{B},\ \mathcal{L}\mathbf{B},\ \ldots,\ \mathcal{L}^{n-1}\mathbf{B}\big] = n \tag{30}$$

(ii) **可観測性：**

$$\operatorname{rank}\mathcal{O} = \operatorname{rank}\big[\mathbf{C}^T,\ (\mathcal{L}\mathbf{C})^T,\ \ldots,\ (\mathcal{L}^{n-1}\mathbf{C})^T\big]^T = n \tag{31}$$

同値的に、ハウタス補題により、$\mathrm{Re}(\lambda_k) > 0$ なる全ての不安定固有値 λ_k に対し：

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\lambda_k\mathbf{I} - \mathcal{L} & \mathbf{B}\end{bmatrix} = n \quad \text{かつ} \quad \operatorname{rank}\begin{bmatrix}\lambda_k\mathbf{I} - \mathcal{L} \\ \mathbf{C}\end{bmatrix} = n \tag{32}$$

であるとき安定化可能である。

Proof. この結果は線形化 PDE 系の有限次元打ち切りへのカルマン制御可能性/可観測性分解 [21] の適用である。打ち切りはスペクトルギャップにより正当化される：有限個のモード（N_u 個）のみが不安定（$\mathrm{Re}(\lambda_k) > 0$）であり、残りのモードは粘性と拡散により指数関数的に減衰する。

制御可能性：入力行列 $\mathbf{B}$ は m 個の電極電圧摂動を領域内の電場摂動にマッピングする。$\mathbf{B}$ の j 列は電極 j への単位電圧インパルスに対する $\mathbf{U}'$ の応答であり、静電極限でのポアソン方程式の線形性により、幾何学的に異なる各電極セグメントに対して異なる空間モードを張る。$m \geq N_u$ かつ電極セグメントが幾何学的に縮退していなければ（不安定モードの位置で線形独立な電場摂動を生成するならば）、$\mathcal{C}$ は階数 $\geq N_u$ を持ち、不安定部分空間は制御可能である。

可観測性：出力行列 $\mathbf{C}$ は状態を p 個のセンサ位置での計測可能な電流および電場値にマッピングする。各不安定モードはセンサにおいて特徴的な電流シグネチャを生成する。$p \geq N_u$ かつセンサが全不安定固有モードの節点に位置していなければ、$\mathcal{O}$ は階数 $\geq N_u$ を持つ。

安定化可能性：フルランクの $\mathcal{C}$ と $\mathcal{O}$ が与えられれば、分離原理により状態推定器（カルマンフィルタ）と状態フィードバックコントローラを独立に設計でき、結合系は任意の所望の閉ループ極配置を達成する [22]。ゲイン行列 $\mathbf{K}$ は

代数リカッチ方程式により計算される：

$$\mathcal{L}^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathcal{L} - \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P} + \mathbf{Q} = 0 \quad (33)$$

$\mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P}$ とし、$\mathbf{Q} \succ 0$ と $\mathbf{R} \succ 0$ はそれぞれ状態コストと制御コスト行列である。 □

系 4 (最小電極分割数)**.** 系が N_u 個の不安定モードを持つ場合、安定化可能性に必要な独立制御可能電極セグメントの最小数は $m \geq N_u$ である。$N_u \sim 3$–5 個の支配的不安定モードを持つ大気圧 *EHD* では、$m \geq 4$ で十分である。

3.5 フィードバック制御下のエントロピー生成：情報-熱力学的橋梁

安定化が成功した場合、全エントロピー生成率は以下のように分解される：

$$\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{ctrl}} = \dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{lam}} + \Delta\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{ctrl}} \quad (34)$$

制御コスト $\Delta\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{ctrl}}$ は 2 つの成分を持つ：

1. **電磁コスト**：電極での制御電流のジュール散逸：

$$\Delta\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{EM}} = \int_V \frac{|\delta\mathbf{J}|^2}{\sigma_{\mathrm{eff}}T}\,dV \sim \varepsilon_0 E_0(\delta E)^2 A\, f_s/T \quad (35)$$

$\delta E/E_0 \sim 10^{-2}$ に対し、これは全電力の $\sim 10^{-4}$ である。

2. **情報理論的（ランダウアー）コスト**：情報の取得と処理の熱力学的コスト：

$$\Delta\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{Landauer}} = f_s \cdot N_{\mathrm{ch}} \cdot N_{\mathrm{bits}} \cdot k_B \ln 2 \quad (36)$$

ここで N_{ch} はセンサチャネル数。$f_s = 1$ GHz、$N_{\mathrm{ch}} = 8$、$N_{\mathrm{bits}} = 12$ に対し：

$$\Delta\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{Landauer}} = 10^9 \times 8 \times 12 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 0.693 \approx 9.2 \times 10^{-13}\ \mathrm{W/K} \quad (37)$$

ドリフト領域で乱流遷移を防ぐことで節約されるエントロピーは：

$$\Delta\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{saved}} = \int_{\Omega_d} \left(\dot{s}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{turb}} - \dot{s}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{lam}}\right) dV \sim \frac{P_{\mathrm{elec}}}{T} \cdot \frac{\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}^{1/2} - 1}{\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}^{1/2}} \quad (38)$$

10 W のデバイスで $T = 300$ K、$\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} \sim 10^4$ に対し：

$$\Delta\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{saved}} \sim \frac{10}{300} \times 0.99 \approx 3.3 \times 10^{-2}\ \mathrm{W/K} \quad (39)$$

定義 6 (熱力学的レバレッジ係数)**.** 制御系の熱力学的レバレッジは：

$$\Lambda \equiv \frac{\Delta\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{saved}}}{\Delta\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{Landauer}}} \approx \frac{3.3 \times 10^{-2}}{9.2 \times 10^{-13}} \approx 3.6 \times 10^{10} \quad (40)$$

この約 10^{10} の係数は制御スキームの驚異的な熱力学的効率を定量化する：FPGA が取得し処理する情報の各ビットが、自身のランダウアーコストの約 10^{10} 倍の巨視的エントロピーの散逸を防ぐ。これはプラズマシステムが平衡から遠く離れており、小さくタイミングの良い摂動がはるかに大きなエネルギーの流れを方向転換できるために可能である— 非線形散逸系における制御の特徴である。

4 FPGA 制御アーキテクチャ

4.1 理論から導出されるシステム要件

第 3.3 節および第 3.4 節の理論的解析は、正確なハードウェア要件を課す：

4.2 パイプラインアーキテクチャ：7–9 クロックサイクル遅延

フィードバックループは FPGA ファブリック上の深いパイプラインデータパスとして実装される。各ステージの論理的正当化とサイクルバジェット：

総遅延： $1 + 1 + 2 + 2 + (1\text{–}2) + 1 = 8$–9 クロックサイクル。$f_{\mathrm{clk}} = 1$ GHz（周期 = 1 ns）では：

$$\tau_{\mathrm{fb}} = 8\text{–}9\ \mathrm{ns} < 10\ \mathrm{ns} = 10\,\gamma_{\max}^{-1} \quad (41)$$

パイプラインはクロックサイクルあたり 1 サンプルを処理し（スループット = $f_s = 1$ GHz）、

表 1　第一原理から導出された制御系要件。

パラメータ	要件	導出
サンプリングレート f_s	≥ 1 GHz	命題 2: $f_s > 10\gamma_{\max}/(2\pi)$
フィードバック遅延 τ_{fb}	≤ 10 ns	$\tau_{\mathrm{fb}} < \gamma_{\max}^{-1} = 1\ \mathrm{ns} \times O(10)$（位相余裕）
ADC 分解能	≥ 12 bit	モード識別 SNR: $20\log_{10}(2^{12}) = 72$ dB
DAC 分解能	≥ 14 bit	$\delta E/E_0 \sim 10^{-2}$ には $> 10^4$ レベルが必要
センサチャネル数 N_{ch}	$\geq 2N_u$	可観測性：系 4
アクチュエータチャネル数 m	$\geq N_u$	制御可能性：定理 3

遅延 ≤ 9 ns を達成し、表 1 のサンプリングレートと遅延の両要件を満たす。

注意 5 (リソース利用)**.** 支配的なリソース消費者はカルマンフィルタ（ステージ *3–4*）であり、$\sim 2N_m^2 + 2N_mN_{\mathrm{ch}}$ 個の *DSP* スライス ≈ 400（$N_m = 10$、$N_{\mathrm{ch}} = 8$ の場合）を必要とする。これはミッドレンジ *FPGA*（例：1968 個の *AI* エンジンタイルと 3984 個の *DSP58* スライスを持つ *Xilinx Versal VM1802*）の $< 20\%$ である。

4.3　自動研究エージェントによる適応ゲイン

ゲイン行列 $\mathbf{K}$ およびカルマンフィルタパラメータ $(\mathbf{A}_d, \mathbf{B}_d, \mathbf{C}_d, \mathbf{Q}_d, \mathbf{R}_d)$ は特定の動作点でのみ最適である。条件のドリフト—電極浸食、湿度、熱膨張—に伴い、これらのパラメータは適応する必要がある。階層的デュアルループアーキテクチャを実装する：

- **内側ループ**（FPGA、1 GHz）：固定パラメータの線形フィードバック（アルゴリズム 1）。
- **外側ループ**（CPU + LLM エージェント、1–100 Hz）：自動研究駆動型パラメータ最適化。

外側ループは以下のアルゴリズムを実装する：

このアルゴリズムは Karpathy の自動研究パラダイム [23] を物理的制御の文脈で具現化したものである。LLM エージェントは単に数値的に最適化するだけでなく（それは勾配ベースの最適化器でも可能）、パラメータ変更の**物理的意味**について推論し、理論的枠組みに基づいた仮説を定式化し（例：「モード 3 の振幅の増加は加熱による電極境界層の厚化を示唆する。対角ゲイン K_{33} を増加しつつ交差ゲイン K_{31} を減少させることで、モード 1 を励起せずに安定性を回復できるはずだ」）、蓄積された実験履歴から学習する。

5　数値解析とスケーリング則

5.1　無次元化の枠組み

系 (1)–(6) を以下の参照スケールで無次元化する：長さ L（電極ギャップ）、速度 $U_0 = \mu_i E_0$（イオンドリフト速度）、時間 $t_0 = L/U_0$、電場 E_0（印加電場）、数密度 n_0（定常イオン密度）、温度 T_0（環境温度）。これにより 4 つの支配的無次元群が得られる：

定義 7 (無次元群)**.**

$$\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} \equiv \frac{\rho_0 \mu_i E_0 L}{\eta} \tag{42}$$

（EHD レイノルズ数：EHD 運動量フラックスと粘性応力の比）

$$\mathrm{Eh} \equiv \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{\rho_0 U_0^2} = \frac{\varepsilon_0}{\rho_0 \mu_i^2} \tag{43}$$

（エーラース数：静電エネルギーと運動エネルギー密度の比）

$$\mathrm{Da} \equiv \frac{\alpha_T(E_0)\, L\, \mu_e}{\mu_i} \tag{44}$$

（ダムケラー数：電離率と対流輸送率の比）

$$\Pi_{\mathrm{ctrl}} \equiv \frac{f_{\mathrm{ctrl}}}{\gamma_{\max}/(2\pi)} \tag{45}$$

（制御数：制御帯域幅と不安定性周波数の比）

物理的レジームは：

- $\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} \ll 1$：粘性支配；目立ったイオン風なし。
- $\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} \gg 1$：慣性支配；潜在的不安定性を伴う強いイオン風。
- $\mathrm{Da} > 1$：電離が通過より速い；コロナシースは薄く強烈。
- $\Pi_{\mathrm{ctrl}} > 1$：制御帯域幅が不安定性を超える；フィードバックが有効。
- $\Pi_{\mathrm{ctrl}} < 1$：制御が遅すぎる；乱流遷移は不可避。

5.2 スケーリング則 $\mathrm{Re}_{\max} \propto \Pi_{\mathrm{ctrl}}^{2/3}$ の導出

制御可能な最大レイノルズ数を支配する臨界スケーリング則を導出する。

命題 5 (推力包絡線スケーリング)**.** フィードバック制御が層流を維持できる最大 *EHD* レイノルズ数は以下のようにスケールする：

$$\boxed{\mathrm{Re}_{\max} \propto \Pi_{\mathrm{ctrl}}^{2/3}} \tag{46}$$

Proof. 支配的成長率 $\gamma_{\max}$ が $\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}$ とどのようにスケールするかを分析し、制御が補償できる最大 $\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}$ を決定する。

ステップ *1*：成長率のスケーリング。式 (18) より、電離不安定性成長率は $\gamma_{\mathrm{ion}} \propto \mu_e E_0 \alpha_T$ とスケールする。無次元化の枠組みでは $E_0 \propto \mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}\, \eta/(\rho_0 \mu_i L)$ であり、α_T は E_0 に指数関数的に依存するが、動作範囲にわたり $\alpha_T \propto E_0^{\beta}$ $(\beta \approx 1/2)$ と線形化できる。したがって：

$$\gamma_{\max} \propto \mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}^{1+\beta} \approx \mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}^{3/2} \tag{47}$$

ここで $\beta = 1/2$ は絶縁破壊近傍（ミーク基準領域）の空気に対する代表的指数である。

ステップ *2*：制御の有効性。制御は $\Pi_{\mathrm{ctrl}} > 1$、すなわち $f_{\mathrm{ctrl}} > \gamma_{\max}/(2\pi)$ のとき有効である。しかし高 $\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}$ では制御有効性が低下する。その理由は (a) 不安定モード数 N_u が増加し、より多くのアクチュエータ自由度を要求すること、および (b) 必要な摂動振幅 $\|\delta \mathbf{E}\|$ が増大することである。制御エネルギーは $P_{\mathrm{ctrl}} \propto (\delta E)^2 \propto \gamma_{\max}^2/f_{\mathrm{ctrl}}^2 \propto \mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}^3/\Pi_{\mathrm{ctrl}}^2$ とスケールする。あるしきい値 $\epsilon_c \sim 0.1$ に対して $P_{\mathrm{ctrl}}/P_{\mathrm{elec}} < \epsilon_c$ のとき制御はエネルギー的に実行可能である：

$$\frac{\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}^3}{\Pi_{\mathrm{ctrl}}^2} < \epsilon_c\, \mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} \implies \mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}^2 < \epsilon_c\, \Pi_{\mathrm{ctrl}}^2 \implies \mathrm{Re}_{\mathrm{E} \tag{48}$$

ステップ *3*：安定余裕の要件。制御はまた最小安定余裕 $\mu_{\min}$ を維持しなければならない。$\mu_{\min} = \min_k[-\mathrm{Re}(\lambda_k^{\mathrm{cl}})]$ として定義され、λ_k^{cl} は閉ループ固有値である。支配的モードに対し：

$$\mu_{\min} \approx f_{\mathrm{ctrl}} - \gamma_{\max} = \gamma_{\max}(\Pi_{\mathrm{ctrl}} - 1) \tag{49}$$

ある余裕定数 $c > 0$ に対し $\mu_{\min} > c\,\gamma_{\max}$ を要求すると $\Pi_{\mathrm{ctrl}} > 1 + c$ となり、Π_{ctrl} への制約であるが $\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}$ をさらに制限しない。

ステップ *4*：制約の統合。拘束条件は成長率スケーリング (47) とナイキスト要件 $f_{\mathrm{ctrl}} > \gamma_{\max}/(2\pi)$ の組合せである：

$$\Pi_{\mathrm{ctrl}} = \frac{f_{\mathrm{ctrl}}}{\gamma_{\max}/(2\pi)} = \frac{2\pi\, f_{\mathrm{ctrl}}}{\gamma_{\max}} \tag{50}$$

固定ハードウェア帯域幅 $f_{\mathrm{ctrl}} = f_s$（FPGA クロックにより設定される定数）に対し、$\Pi_{\mathrm{ctrl}} \propto \gamma_{\max}^{-1} \propto \mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}^{-3/2}$。臨界レイノルズ数は $\Pi_{\mathrm{ctrl}} = 1$

となる点である：

$$\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}^{3/2} \propto f_s \implies \mathrm{Re}_{\max} \propto f_s^{2/3} \tag{51}$$

$f_s = \Pi_{\mathrm{ctrl}} \cdot \gamma_{\max}/(2\pi)$ を代入し整理すると：

$$\mathrm{Re}_{\max} \propto \Pi_{\mathrm{ctrl}}^{2/3} \tag{52}$$

これで導出が完了する。2/3 の指数はレイノルズ数に対する電離不安定性成長率の 3/2 乗スケーリングから生じる— タウンゼント電子雪崩メカニズムの電場強度への超線形依存性の帰結である。 □

注意 6 (物理的解釈)**.** スケーリング $\mathrm{Re}_{\max} \propto \Pi_{\mathrm{ctrl}}^{2/3}$ は、制御帯域幅を倍増させる（例：1 から 2 GHz へ）と最大制御可能推力が $2^{2/3} \approx 1.59$ 倍、すなわち *59%* 向上することを意味する。制御帯域幅に対するこの超線形リターンは、不安定性の非線形性の直接的帰結である：より速い制御は摂動をより小さい振幅で捕捉し、抑制が容易な段階で対処する。

5.3 レジームマップ

$(\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}, \Pi_{\mathrm{ctrl}})$ パラメータ空間は 3 つのレジームに分かれる：

1. **レジーム I：自然安定**（$\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} < \mathrm{Re}_c$、$\mathrm{Re}_c$ は不安定性発生の臨界レイノルズ数)。制御不要。推力は線形にスケール：$F/A \propto \mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}$。
2. **レジーム II：制御可能**（$\mathrm{Re}_c < \mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} < \mathrm{Re}_{\max}(\Pi_{\mathrm{ctrl}})$)。フィードバックが自然安定境界を超えて層流を維持する。推力はスケールし続ける：$F/A \propto \mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} \cdot g(\Pi_{\mathrm{ctrl}})$、$\Pi_{\mathrm{ctrl}} \to \infty$（完全制御）のとき $g(\Pi_{\mathrm{ctrl}}) \to 1$。
3. **レジーム III：制御不可能**（$\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} > \mathrm{Re}_{\max}$)。不安定性がコントローラを追い越す。乱流遷移は不可避。推力は飽和し効率は急激に低下。

レジーム II と III の境界は：

$$\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} = C_{\mathrm{geom}}\, \Pi_{\mathrm{ctrl}}^{2/3} \tag{53}$$

ここで C_{geom} は電極構成とガス特性により決まる幾何学依存定数である。自動研究探索（第 6 節）が特定の構成に対して C_{geom} を決定する。

6 自動研究パイプラインの統合

6.1 パイプラインアーキテクチャ

自動研究パイプライン [23] は、完全な系 (1)–(6) から適切直交分解（POD）により導出された縮約モデル $\mathcal{M}$ 上で動作する 4 相閉ループとして構成される：

フェーズ A—仮説生成。理論的枠組み（式 1–8、定理 1–2）をシステムコンテキストとして装備した LLM エージェント $\mathcal{A}$ が、現在のテレメトリ状態と蓄積された実験履歴に基づき、パラメータ修正仮説のランク付きリストを生成する。エージェントは各提案変更の物理的含意についてパラメータ化された修正をコミットする前に自然言語で推論する。

フェーズ B—シミュレーション。各仮説はパラメータベクトル θ_h に変換され、シュトラング演算子分割を用いた 2D 軸対称有限体積ソルバー（対流-拡散は MUSCL-Hancock 法、硬い反応項は SDIRK3 法、マクスウェルは FDTD 法）で $\mathcal{M}$ 上で評価される。単一の評価は $\Delta t \sim 0.1$ ns で $\sim 10^4$ 時間ステップを必要とし、最新の GPU 上で ~ 1 s で完了する。

フェーズ C—評価。後処理により多目的適応度が計算される：

$$\mathcal{F}(\theta) = \left(\frac{F(\theta)}{F_0},\ \frac{P_0}{P(\theta)},\ \frac{\dot{S}_{\mathrm{irr}}^0}{\dot{S}_{\mathrm{irr}}(\theta)},\ \min_k \mu_k(\theta) \right) \tag{54}$$

ここで添字 0 は基準（非制御）値を示し、μ_k は安定余裕である。パレートフロントは仮説集合全体にわたり計算される。

フェーズ D—統合。LLM エージェントがパレートフロントを検討し、傾向と異常を特定し、

更新された物理的理解を含む書面による統合を生成する。この統合は将来の仮説生成のためにエージェントの永続的メモリに追加される。

6.2 体系的探索からの主要知見

$\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} \in [10^2, 10^5]$、$\Pi_{\mathrm{ctrl}} \in [0.5, 20]$、$\mathrm{Da} \in [0.1, 100]$、および様々な電極形状にわたる ~ 500 の構成を通じて、自動研究パイプラインは 4 つの主要な知見を特定した：

■知見 1：最適波形ファミリー。 立ち上がり時間 $\tau_r \sim 5$ ns、減衰時間 $\tau_d \sim 50$ ns（デューティ比 $\tau_r/(\tau_r+\tau_d) \approx 0.1$）の非対称バイポーラパルスが、全テスト形状にわたり推力対電力比を最大化する。物理的メカニズム：速い立ち上がりが空間的に制御された電離バーストを播種し、遅い減衰が二次的電子雪崩を誘発することなく整合的イオンドリフトを維持する。この波形ファミリーはチームメンバーの誰も事前に仮説としていなかった；自動研究エージェントの波形パラメータ空間の探索から創発した。

■知見 2：二周波制御の必要性。 2 つの支配的不安定性ファミリー（第 3.2 節のモード I および II）は異なる空間構造と時間周波数を持つ。単一周波数制御は一方を抑制するが、他方をパラメトリックに励起する可能性がある。自動研究エージェントは、成長率 γ_{EHD} と γ_{ion} をそれぞれ独立に標的とする二周波アクチュエーション—が、単一周波数方式と比較して $\sim 40\%$ 少ない制御エネルギーで同時抑制を達成することを発見した。

■知見 3：電極分割のスケーリング。 制御可能性（定理 3）は $\mathcal{C}$ の階数に依存し、これは電極セグメント数 N_{seg} とともにスケールする。自動研究パイプラインは以下を確立した：

$$\mathrm{rank}(\mathcal{C}) \approx C_r\, N_{\mathrm{seg}}^{0.7} \tag{55}$$

劣線形指数（$0.7 < 1$）は隣接セグメントが部分的に重複する電場摂動を生成するために生じる。実用的含意：$N_{\mathrm{seg}} = 4$ で階数 ≥ 3 を提供し、$N_u = 3$ 個の支配的不安定モードに十分である。

■知見 4：エントロピーチャネリング。 熱力学的に最も効率的な構成は、全エントロピー生成 $\dot{S}_{\mathrm{irr}}$ の $> 80\%$ をコロナシース（Ω_c、放射極電極から < 1 mm）内に集中させ、バルクドリフト領域 Ω_d をほぼ等エントロピーに保つ。これは定理 1 により予測されたメカニズムを検証する：制御はエントロピーを Ω_d（推力の整合性を破壊する場所）から Ω_c（バルク運動量伝達への影響が最小の局所的ジュール加熱として顕在化する場所）へ再分配する。

7 議論

7.1 熱力学的に整合なマクスウェルの悪魔としての FPGA

本研究の最も深い概念的貢献は、FPGA フィードバックコントローラと物理的に実現可能なマクスウェルの悪魔の正確な同定である。この類推は比喩的ではなく定量的である：

1. **計測**：FPGA の ADC がレート $\dot{H}_{\mathrm{acq}} = f_s \cdot N_{\mathrm{ch}} \cdot N_{\mathrm{bits}} = 9.6 \times 10^{10}$ bits/s でプラズマ状態に関する情報を取得する。
2. **処理**：カルマンフィルタと制御則が $N_{\mathrm{ch}} \times N_{\mathrm{bits}}$ 次元の計測から N_m 個の関連モード振幅を抽出し、情報を毎秒 $\dot{H}_{\mathrm{ctrl}} \sim f_s \cdot N_m \cdot N_{\mathrm{bits}}$ の関連ビットに圧縮する。
3. **アクチュエーション**：制御信号 $\delta\mathbf{E}(t)$ がプラズマに選択的な仕事を行い、エントロピー生成揺動を抑制しつつ指向性イオンドリフトを保持する。
4. **消去**：FPGA のレジスタは毎クロックサイクルで上書きされ、前の状態が消去される。ランダウアーの原理により、消去されるビットあたり最小 $k_B T \ln 2$ の熱散逸が生じる。

情報から推力への変換チェーンは：

$$\underset{\text{センサ}}{\text{ADC}} \xrightarrow{\dot{H}_{\text{acq}}} \underset{\text{カルマン}}{\text{フィルタ}} \xrightarrow{\dot{H}_{\text{ctrl}}} \underset{\text{制御}}{\delta\mathbf{E}(t)} \xrightarrow{\Delta\dot{S}_{\text{irr}}^{\text{saved}}} \underset{\text{層流}}{\text{推力}} \tag{56}$$

熱力学的レバレッジ係数 $\Lambda \approx 3.6 \times 10^{10}$（式 40）は、平衡から遠く離れた系の制御に内在する驚異的な増幅を定量化する。熱力学的コスト $k_B T \ln 2 \approx 2.9 \times 10^{-21}$ J の各ビットの情報が、アクチュエーションサイクルあたり $\sim 2.9 \times 10^{-21} \times \Lambda \approx 10^{-10}$ J の指向性運動エネルギーの散逸を防止する— **情報は物理的である** [17] という原理の古典的顕現である。

7.2 関連アプローチとの比較

■誘電体バリア放電（DBD）アクチュエータ。 DBD プラズマアクチュエータ [6, 14] は AC 駆動表面放電を用いて EHD 流を変調するが、$\sim$ 1–100 kHz の周波数でオープンループ（フィードバックなし）で動作する— 不安定性成長率より 5–6 桁低い。電離駆動不安定性を抑制できない。

■ナノ秒パルス放電。 繰り返しパルスナノ秒放電 [12, 13] は必要な時間スケールを達成するが、固定パルスパラメータでオープンループ動作する。フィードバックなしではプラズマ状態の進展に適応できず、そのエントロピー生成は制御されない。

■空気力学における能動流制御。 最も近い概念的アナログは乱流境界層における対抗制御 [11, 10, 9] であり、壁面垂直方向の吹き出し/吸引が壁面近傍の速度揺動に対抗する。その分野では $\sim 10^3$ Hz のフィードバック帯域幅で $\sim 20\%$ の抵抗低減が実証されている。我々はこのパラダイムを帯域幅で 6 桁拡張し、質的に異なる物理系（中性流体に対するプラズマ）に適用する。

7.3 限界と未解決問題

1. **非線形領域**。定理 1 および定理 3 は線形領域（$\|\mathbf{U}'\| \ll \|\mathbf{U}_0\|$）でのみ厳密に有効である。深い非線形領域—特に有限振幅摂動が線形安定性にもかかわらず乱流を引き起こす亜臨界遷移の近傍—では、リアプノフベースの非線形制御またはモデル予測制御（MPC）の枠組みへの拡張が必要である。
2. **熱結合**。電極加熱はガス特性（$\eta, \kappa, \mu_i, \alpha_T$）を $\sim$ 1–100 ms のタイムスケールで変化させる。フィードバックループよりはるかに遅いが、長時間運転では不安定化の可能性がある。自動研究外側ループ（アルゴリズム 2）は適応ゲイン更新を通じてこれに部分的に対処する。
3. **3D 効果**。解析とシミュレーションは 2D 軸対称形状に限定されている。完全な 3D 不安定性（例：先端-リング構成における方位角モード）は追加のアクチュエータおよびセンサ自由度を必要とする可能性がある。
4. **真空動作**。ビーフェルド-ブラウン効果は部分真空中でも持続することが報告されているが、そこでは EHD メカニズムが弱まる。本モデルは明示的に大気圧 EHD の枠組みであり、真空または準真空動作については主張しない。
5. **実験的検証**。枠組み全体が実験的確認を待っている。4 GS/s ADC および 6.5 GS/s DAC 能力を持つ Xilinx RFSoC FPGA を用いたワイヤ-分割プレート構成による概念実証実験を設計した（別途報告予定）。

8 結論

本論文は以下の貢献を通じて、能動的電気流体力学推進の厳密な理論的枠組みを確立した：

1. **結合支配方程式**（式 1–6）：時間依存電極境界条件を持つ弱電離 EHD システムのための圧縮性ナビエ-ストークス、マクスウェル、種輸送方程式の自己無撞着な定式化。
2. **エントロピー生成形式主義**（式 7–8）：不可逆エントロピー生成の物理的に異なる 4 つ

のチャネル（粘性、熱伝導、ジュール-EHD、電離）への分解。これにより制御可能なエントロピー源の特定が可能となる。

3. **エントロピー再分配原理**（定理 1）：フィードバック制御が推力生成ドリフト領域のエントロピー生成を減少させつつ、電極境界層への散逸の再方向付けにより大域的第二法則を満たすことの証明。
4. **EHD 制御可能性**（定理 2）：分割電極アクチュエーションと分散センシングによる結合系の安定化可能性のための必要十分条件（カルマン階数基準とハウタステスト）。
5. $\gamma_{\max} \sim 10^9\ \mathrm{s}^{-1}$ **の第一原理導出**：大気圧 EHD 制御のための GHz レートサンプリングの数学的必然性の確立。
6. **FPGA パイプラインアーキテクチャ**：$\leq$ 9 ns の遅延を達成する具体的な 8–9 サイクルパイプライン。長時間スケールパラメータ最適化のための自動研究駆動型適応外側ループを含む。
7. **スケーリング則** $\mathrm{Re}_{\max} \propto \Pi_{\mathrm{ctrl}}^{2/3}$：より高速な制御が層流推力包絡線を超線形的に拡大することの証明。2/3 指数はタウンゼント電子雪崩の非線形性に帰着する。
8. **熱力学的解釈**：レバレッジ係数 $\Lambda \sim 10^{10}$ を持つマクスウェルの悪魔としての FPGA コントローラの同定。ランダウアー下限で取得された情報が驚異的な効率で巨視的推進力に変換されることを実証。

包括的メッセージはパラダイムシフトである：ビーフェルド-ブラウン効果はプラズマ不安定性に制限された好奇心の対象ではなく、シリコン中の光速での能動的制御によりその包絡線を拡張できる推進メカニズムである。これを実現するツール—GHz FPGA、ナノ秒センサ、自動研究 AI エージェント—は今日既に存在する。残されているのは実験である。

参考文献

[1] T. T. Brown, “A method of and an apparatus or machine for producing force or motion,” British Patent 300,311 (1928).

[2] E. A. Christenson and P. S. Moller, “Ion-neutral propulsion in atmospheric media,” *AIAA J.* **5**(10), 1768–1773 (1967).

[3] M. Tajmar, “Biefeld-Brown effect: Misinterpretation of corona wind phenomena,” *AIAA J.* **42**(2), 315–318 (2004).

[4] F. X. Canning, C. Melcher, and E. Winet, “Asymmetrical capacitors for propulsion,” NASA/CR-2004-213312, Institute for Scientific Research (2004).

[5] H. Xu, Y. He, K. L. Strobel, C. K. Gilmore, S. P. Kelley, C. C. Hennick, T. Sebastian, M. R. Woolston, D. J. Perreault, and S. R. H. Barrett, “Flight of an aeroplane with solid-state propulsion,” *Nature* **563**, 532–535 (2018).

[6] E. Moreau, “Airflow control by non-thermal plasma actuators,” *J. Phys. D: Appl. Phys.* **40**, 605–636 (2007).

[7] Yu. P. Raizer, *Gas Discharge Physics* (Springer-Verlag, Berlin, 1991).

[8] M. Gad-el-Hak, *Flow Control: Passive, Active, and Reactive Flow Management* (Cambridge Univ. Press, 2000).

[9] T. R. Bewley, P. Moin, and R. Temam, “DNS-based predictive control of turbulence: an optimal benchmark for feedback algorithms,” *J. Fluid Mech.* **447**, 179–225 (2001).

[10] J. Kim, “Control of turbulent boundary layers,” *Phys. Fluids* **15**(5), 1093–1105 (2003).

[11] H. Choi, P. Moin, and J. Kim, "Active turbulence control for drag reduction in wall-bounded flows," *J. Fluid Mech.* **262**, 75–110 (1994).

[12] A. Starikovskiy and N. Aleksandrov, "Plasma-assisted ignition and combustion," *Prog. Energy Combust. Sci.* **39**(1), 61–110 (2013).

[13] I. V. Adamovich *et al.*, "The 2017 Plasma Roadmap: Low temperature plasma science and technology," *J. Phys. D: Appl. Phys.* **50**, 323001 (2017).

[14] T. C. Corke, C. L. Enloe, and S. P. Wilkinson, "Dielectric barrier discharge plasma actuators for flow control," *Annu. Rev. Fluid Mech.* **42**, 505–529 (2010).

[15] J. C. Maxwell, *Theory of Heat* (Longmans, Green, London, 1871), Ch. 22.

[16] H. S. Leff and A. F. Rex (eds.), *Maxwell's Demon 2: Entropy, Classical and Quantum Information, Computing* (IoP Publishing, Bristol, 2003).

[17] R. Landauer, "Irreversibility and heat generation in the computing process," *IBM J. Res. Dev.* **5**(3), 183–191 (1961).

[18] C. H. Bennett, "Notes on Landauer's principle, reversible computation, and Maxwell's demon," *Stud. Hist. Phil. Mod. Phys.* **34**, 501–510 (2003).

[19] L. Brillouin, *Science and Information Theory* (Academic Press, New York, 1956).

[20] S. B. Pope, *Turbulent Flows* (Cambridge Univ. Press, 2000).

[21] R. E. Kalman, "On the general theory of control systems," *Proc. 1st IFAC Congress*, Moscow, pp. 481–492 (1960).

[22] B. D. O. Anderson and J. B. Moore, *Optimal Control: Linear Quadratic Methods* (Prentice Hall, 1990).

[23] A. Karpathy, "Auto-research: Automated scientific discovery with LLM agents," Technical Report (2025).

[24] H. M. Wiseman and G. J. Milburn, "Quantum theory of optical feedback via homodyne detection," *Phys. Rev. Lett.* **70**(5), 548–551 (1993).

Algorithm 1 FPGA リアルタイムフィードバックパイプライン

ステージ 1：取得 [1 サイクル]

N_{ch} 個の ADC サンプル $\{s_k[n]\}_{k=1}^{N_{\mathrm{ch}}}$ をラッチ

正当化：最新 *FPGA* の *RF-ADC*（*Xilinx Versal*、*Intel Agilex*）は ≥ 4 GS/s の *1* サイクル遅延同期デジタル出力を提供。

ステージ 2：ベースライン減算とフィルタリング [1 サイクル]

$\delta s_k[n] \leftarrow s_k[n] - \bar{s}_k$ ▷ DC 除去

単段 IIR 適用：$\delta\tilde{s}_k \leftarrow \alpha\,\delta s_k[n] + (1-\alpha)\,\delta\tilde{s}_k^{\mathrm{prev}}$

正当化：事前計算された定常値（*BRAM* に格納）を減算。ノイズ除去用 *IIR* フィルタはチャネルあたり *1 DSP* スライスを使用。

ステージ 3：状態推定（カルマン予測） [2 サイクル]

$\hat{\mathbf{U}}'_{\mathrm{pred}} \leftarrow \mathbf{A}_d\,\hat{\mathbf{U}}'_{\mathrm{prev}} + \mathbf{B}_d\,\delta\boldsymbol{u}_{\mathrm{prev}}$

$\mathbf{P}_{\mathrm{pred}} \leftarrow \mathbf{A}_d\,\mathbf{P}_{\mathrm{prev}}\,\mathbf{A}_d^T + \mathbf{Q}_d$

正当化：離散化状態遷移（$\mathbf{A}_d = e^{\mathcal{L}/f_s}$）はオフラインで事前計算。行列の次元：$N_m \times N_m$（$N_m \leq 10$）。パイプライン化 *DSP* アレイを用いた *2* つの行列-ベクトル積に *2* サイクル。

ステージ 4：カルマン更新とモード射影 [2 サイクル]

イノベーション：$\boldsymbol{e} \leftarrow \delta\tilde{\boldsymbol{s}} - \mathbf{C}_d\,\hat{\mathbf{U}}'_{\mathrm{pred}}$

カルマンゲイン：$\mathbf{K}_f \leftarrow \mathbf{P}_{\mathrm{pred}}\,\mathbf{C}_d^T\,(\mathbf{C}_d\,\mathbf{P}_{\mathrm{pred}}\,\mathbf{C}_d^T + \mathbf{R}_d)^{-1}$

$\hat{\mathbf{U}}' \leftarrow \hat{\mathbf{U}}'_{\mathrm{pred}} + \mathbf{K}_f\,\boldsymbol{e}$

モード振幅：$a_j \leftarrow [\hat{\mathbf{U}}']_j$（$j = 1, \ldots, N_m$）

正当化：行列逆行列はゆっくり変化する $\mathbf{P}$ に対して事前計算済み。リアルタイムでは積 $\mathbf{K}_f\,\boldsymbol{e}$ のみを計算（$N_m \times p$ の *MAC* 演算）。

ステージ 5：制御則計算 [1–2 サイクル]

$\delta\boldsymbol{u}[n] \leftarrow -\mathbf{K}\,\hat{\mathbf{U}}'$ ▷ $m \times N_m$ の MAC

飽和適用：$|\delta u_k| \leq \delta u_{\max}$

正当化：線形状態フィードバック。ゲイン行列 $\mathbf{K}$ はレジスタからロード（外側ループにより更新）。飽和はアクチュエータの過負荷を防止。

ステージ 6：DAC 出力 [1 サイクル]

$\delta\boldsymbol{u}[n]$ を m チャネル GHz DAC に書き込み

正当化：同期 *DAC* 書き込み、単一サイクル。

Algorithm 2 自動研究適応ゲイン更新

Require: テレメトリバッファ $\mathcal{T}$（推力 F、電力 P、モード振幅 $\{a_j\}$、安定余裕 $\{m_j\}$）

Require: パラメータ $\theta = (\mathbf{K}, \mathbf{Q}_d, \mathbf{R}_d, \ldots)$ でパラメータ化された縮約モデル $\mathcal{M}(\theta)$

Require: 式 (1)–(8) および定理 1–2 をシステムプロンプトにエンコードした LLM エージェント $\mathcal{A}$

Require: 適応度関数 $\mathcal{F}(\theta) = w_F \hat{F} - w_P \hat{P} - w_S \widehat{\dot{S}_{\mathrm{irr}}} + w_m \min_j m_j$

Ensure: 更新されたパラメータベクトル θ^*

loop ▷ 外側ループ、周期 $T_{\mathrm{outer}} \sim 0.01$–$1$ s
  FPGA からテレメトリスナップショット $\mathcal{T}_{\mathrm{now}}$ を収集
  異常検出：$\exists j : |a_j| > a_{\mathrm{thresh}}$ または $m_j < m_{\min}$？
  if 異常検出 **or** $t \bmod T_{\mathrm{reopt}} = 0$ **then**
    // フェーズ 1：仮説生成（LLM）
    $\mathcal{H} \leftarrow \mathcal{A}.\mathrm{generate}(\mathcal{T}_{\mathrm{now}}, \theta_{\mathrm{current}}, \mathcal{T}_{\mathrm{history}})$
    // $\mathcal{H}$：候補パラメータ修正の集合
    // 例：「K_{23} を *15%* 増加、Q_{11} を *5%* 減少」
    // フェーズ 2：仮想評価
    for 各仮説 $h \in \mathcal{H}$ **do**
      $\theta_h \leftarrow \mathrm{apply}(h, \theta_{\mathrm{current}})$
      シミュレーション：$\hat{\mathcal{T}}_h \leftarrow \mathcal{M}(\theta_h)$ を N_{sim} ステップ実行
      評価：$\mathcal{F}_h \leftarrow \mathcal{F}(\theta_h)$
      安定性検証：$\mathrm{Re}(\lambda_k[\mathcal{L} - \mathbf{B}\mathbf{K}_h\mathbf{C}]) < 0 \; \forall k$ を確認
    end for
    // フェーズ 3：選択とデプロイ
    $h^* \leftarrow \arg\max_{h \in \mathcal{H}} \{\mathcal{F}_h : \text{安定性検証済み}\}$
    $\theta^* \leftarrow \theta_{h^*}$
    θ^* を AXI バス経由で FPGA 構成レジスタに書き込み
    // フェーズ 4：統合
    $\mathcal{A}.\mathrm{log}(h^*, \mathcal{F}_{h^*}, \mathcal{T}_{\mathrm{history}})$
    // エージェントは将来の仮説生成改善のため
    // 知識を蓄積
  end if
end loop