

(шестидесяти) месяцев со дня продажи. Расширенная гарантия от производителя предоставляется за отдельную плату. Обслуживание производится в сервисном центре производителя. При обнаружении неисправностей в течении действия гарантии, предприятие - изготовитель проводит бесплатный гарантийный ремонт или замену в случае невозможности восстановления.

Время нахождения светильника в гарантийном ремонте в срок действия гарантии не включается.

Претензии не принимаются и гарантийный ремонт не проводится при небрежном обращении с изделием (наличие следов механического воздействия, следов вскрытия изделия, следов механической доработки), при несоблюдении параметров входного напряжения, а также при срабатывании схем защиты электроники от внешних внештатных воздействий.

Изготовитель: ООО «ЭЛФОР» 119530, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш.Очаковское, дом 28, строение 1. Адрес производства: 392022, Россия, г.Тамбов, переулок Ново-рубешный, дом 32.

[www. Lfour.ru](http://www.Lfour.ru)

Тел. +79251411114

Наименование и модификация: L4MC24

Дата выпуска:_____202_г.

Представитель ОТК изготовителя:





ПАСПОРТ

**Светильник светодиодный
L4MC24**

ООО «Элфор»

Технический паспорт изделия

Светильник светодиодный L4MC24.



1. Назначение и область применения

Общие сведения

Светодиодные светильники L4MC24 — это встраиваемые светильники для внутреннего освещения коммерческих, образовательных и медицинских учреждений. Они работают от сети 230 В / 50 Гц.

Условия эксплуатации:

- Температура: 0...+35 °C
- Влажность: ≤ 80% (при +25 °C)

Изделие соответствует требованиям безопасности (ТР ТС 004/2011) и электромагнитной совместимости (ТР ТС 020/2011).

2. Технические характеристики

Параметр	L4MC24
Мощность (W)	24W
Габариты (мм)	Ø 290x26
Диаметр монтажного отверстия в потолке, мм	280
Цветовая температура	6500K
Степень защиты (IP)	IP20
Диапазон рабочих напряжения, В	220-240V
Частота, Гц	50Hz
Коэффициент мощности	0,5
Индекс цветопередачи, RA	80
Срок службы (часов)	50000
Цвет корпуса	белый
Световой поток, лм	2040 Lm
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC61140	II

*Начальное значение светового потока согласно пункта 9.2 ГОСТ Р 54350-2015. Допускается снижение светового потока до 10% при воздействии температур от -50°C до +50°C (пункт 9.3. ГОСТ Р 54350-2015)

3. Работа с прибором.

Подключение прибора к сети 220В осуществляется путем соединения сетевых проводов (коричневый – фаза, синий – ноль) через надежное соединение. Допускаются соединения: винтовые и зажимные. Не допускается скрутка проводов из разных материалов – медь и алюминий. Во избежание нарушения тепловых режимов эксплуатации необходимо следить за чистотой поверхности корпуса и в случае необходимости производить очистку.

Чистку рассеивателя требуется осуществлять мягкой влажной салфеткой.

Порядок подключения:

1. Отключите питание в электрической сети.
2. Распакуйте светильник и соедините разъемы светильника и драйвера.
3. Соедините подготовленные концы кабеля к винтовым зажимам коричневым проводником L (фаза) и синий проводник N (нейтраль) .
4. Светильники встраиваются в подвесные или натяжные потолки.
5. Монтаж производить в следующем порядке:
 - Подготовить в потолке отверстие нужного диаметра;
 - Подключить светильник к сети, соблюдая меры безопасности;
 - Отжать пружинные крепления на корпусе светильника и установить светильник в подготовленное отверстие в потолке.

4. **Меры безопасности:**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПОДКЛЮЧАТЬ СВЕТИЛЬНИК К НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПОВОДКЕ.

4.1 Для обеспечения непрерывности цепи защиты от поражения электрическим током необходимо надежное соединение между элементами светильника, а также его подключение к защитному проводнику.

4.2 Установку, обслуживание и замену светильника следует проводить только при отключенном питании в электрической сети. Перед началом работ необходимо проверить отсутствие напряжения в зоне выполнения работ с использованием указателя напряжения.

4.3 Защита от поражения током обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей, а в случае повреждения — дополнительной изоляцией.

Меры безопасности при обслуживании светильника

Установку, очистку и замену светильника разрешается проводить только после отключения электропитания. Перед началом работ необходимо проверить отсутствие напряжения в сети с помощью индикатора.

Защита от поражения электрическим током

Основная изоляция токоведущих частей обеспечивает базовую защиту, а дополнительная изоляция — защиту в случае повреждения основной изоляции.

Требования к монтажу и обслуживанию

Все работы по установке и обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом при отключенном электропитании, в соответствии с действующими электротехническими нормативами.

Утилизация светильника

По окончании срока эксплуатации светильник подлежит утилизации в соответствии с установленными правилами.

5. **Комплектность:**

- Корпус светильника— 1 шт.
- Драйвер
- Паспорт – 1 шт.

6. **Нормативные документы:**

Сертификат соответствия ЕАЭС KG417/052.RU.02.14362№0233218 светильники светодиодные, торговой марки «ЭЛФОР». Серийный выпуск по ТУ 27.40.39–001–50635749–2025.

7. **Гарантийные обязательства**

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 60