NS3SIONNA: MIMO-ABSTRAKTIONSMODELL FÜR IEEE 802.11AX/BE

Stand: 20. Juli 2026, Unterphase 2.1

Arbeitszweig: feature/su-mimo-minimal

Basis: ns-3.40, ns3sionna c896b858; Auftragsbasis 46d73fa; Sionna 1.2.1

1. ZIEL UND ABGRENZUNG

Sionna RT berechnet die komplexe, frequenzselektive
Kanalübertragungsmatrix. Die eigentliche Link-Abstraktion, also
Post-Processing-SINR, Effective-SINR, MCS/PER und später die Auswahl von
Precoding und MU-MIMO, wird ausschließlich in ns-3 ausgeführt.

Die Entwicklung erfolgt in kleinen, einzeln testbaren Schritten. Der aktuelle
Stand implementiert die Unterphasen 1.1 bis 1.4 und 2.1: numerischen SU-MIMO-Kern,
konfigurierbare Sionna-Arrays, einen dimensionssicheren MIMO-Datenvertrag,
explizit kalibrierbare 802.11ax-EESM-/PER-Abbildung und die schmale Einkopplung
in den SpectrumWifiPhy-Empfangspfad. Der simulationsunabhängige
SionnaMimoHelper legt nun den High-Level-API-Vertrag und dessen zentrale
Validierung fest. Ein reproduzierbares 1x1-/2x2-Beispiel deckt Vollrang- und
Rang-1-Kanäle ab. Die Integration des neuen Helpers, Precoding und Beamforming
wurden nicht begonnen.

2. REPRODUZIERBARE AUSGANGSBASIS

Die lokale Referenzplattform ist CPU-only:

- Ubuntu 24.04, GCC 13.3, CMake 3.28
- ns-3.40 mit Tests und Beispielen
- ZeroMQ 4.3.5 und Protocol Buffers 3.21.12
- Python 3.12.12, Sionna 1.2.1, NumPy 1.26.4
- TensorFlow erkennt keine GPU und verwendet den CPU-Pfad

Ohne explizite Arraykonfiguration verwendet der Server weiterhin exakt die
bisherige 1x1-Sende- und Empfangsantenne. Die normalisierte SISO-CFR erfüllt

$$
\frac{1}{N_\mathrm{sc}}\sum_k |h[k]|^2 = 1,
$$

während der Wideband-Pfadverlust separat in dB übertragen wird. Unterphase 1.2
verallgemeinert diese Trennung auf alle Antennenpaare: H[k] enthält
Small-Scale-Fading und der skalare Wideband-Verlust bestimmt die Referenz-SNR.

3. ENTWICKLUNGSPLAN

PHASE 0: BASELINE UND MESSVERTRAG

1. Versionen und CPU-Ausführung reproduzierbar festhalten.
2. Bestehende SISO-Import-, Unit- und Beispieltests ausführen.
3. Einheiten, Antennenreihenfolge, CFR-Normalisierung und
   Subcarrier-Reihenfolge als Datenvertrag festlegen.

Abnahmekriterium: SISO-Verhalten bleibt unverändert und alle alten Tests laufen.

PHASE 1: BELASTBARES SU-MIMO-MINIMALMODELL

UNTERPHASE 1.1: NUMERISCHER KERN (IMPLEMENTIERT)

- CFR-Tensor H[k] mit expliziten Dimensionen N_sc x N_rx x N_tx.
- Open-Loop Spatial Multiplexing, ein Stream je Sendeantenne.
- Gleiche Gesamtleistungsaufteilung über N_s = N_tx Streams.
- Perfekte CFR-Kenntnis am Empfänger und linearer MMSE-Detektor.
- Post-MMSE-SINR pro Subcarrier und Stream.
- Mutual-Information-basierte Kompression über Subcarrier.
- Analytische Unit-Tests für SISO, orthogonale 2x2-Kanäle und frequenzselektive Kanäle.

Abnahmekriterium: analytische Werte werden mit einer Toleranz von 1e-10 reproduziert.

UNTERPHASE 1.2: MIMO-DATENVERTRAG SIONNA -> NS-3 (IMPLEMENTIERT)

- Antennendimensionen rückwärtskompatibel in message.proto ergänzen.
- Flache Reihenfolge sc/rx/tx verbindlich festlegen.
- Sionna-Arrays konfigurierbar machen und die CFR ohne Verlust der Antennendimensionen serialisieren.
- CacheEntry auf MimoChannelMatrix umstellen.
- Python-Shape-Tests und C++-Deserialisierungstests hinzufügen.

Abnahmekriterium: 1x1 ist binär/funktional kompatibel; synthetische 2x2-Werte kommen indexgenau in ns-3 an.

UNTERPHASE 1.3: 802.11AX-LINK-ABSTRAKTION (IMPLEMENTIERT)

- Referenz-SNR aus Sendeleistung, Wideband-Verlust, Bandbreite, Rauschzahl und thermischem Rauschen berechnen.
- Effektive SINR mit einer explizit kalibrierbaren EESM-Abbildung je MCS bestimmen; ohne belegte Kalibrierung existieren bewusst keine Default-Betas.
- Vorhandene ns-3 ErrorRateModel-Schnittstellen soweit möglich wiederverwenden.
- SISO-Parität und AWGN-Kurven gegen ns-3 validieren.

Abnahmekriterium: PER-vs-SNR-Kurven sind monoton, reproduzierbar und im SISO-Grenzfall deckungsgleich zur festgelegten Referenz. Alle Kriterien wurden mit den in Abschnitt 7 beschriebenen automatischen Tests erfüllt.

UNTERPHASE 1.4: WIFIPHY-INTEGRATION UND BEISPIEL (IMPLEMENTIERT)

- Nur den schmalsten notwendigen Empfangspfad in SpectrumWifiPhy anbinden.
- NSS aus WifiTxVector verwenden und ungültige Antennenkonfigurationen früh ablehnen.
- Beispiel ns3_wifi_sumimo_minimal.cc mit 1x1/2x2-Vergleich anlegen.
- Durchsatz, PER, Stream-SINR und Kanalrang ausgeben.

Abnahmekriterium: 2x2 gewinnt auf gut konditionierten Kanälen und kollabiert auf Rang-1-Kanälen nachvollziehbar gegen 1x1.
Die automatisierten Ergebnisse in Abschnitt 7 erfüllen dieses Kriterium.

PHASE 2: HIGH-LEVEL-API

Geplant ist ein SionnaMimoHelper, der mindestens folgende Aspekte gemeinsam konfiguriert:

- Arraygeometrie: Zeilen, Spalten, Elementabstand und Polarisation
- Ausrichtung: Azimut, Elevation und Rollwinkel
- Betriebsart: SISO, SU-MIMO Spatial Multiplexing, SU-Beamforming, MU-MIMO
- Zahl der TX-/RX-Antennen, maximale NSS und Empfängertyp
- Kanalnormalisierung, Rauschzahl und Effective-SINR-Modell

Die API validiert Wi-Fi-, Sionna- und Abstraktionsparameter zentral, sodass

Beispiele keine internen Objekte manuell verdrahten müssen.

Phase 2 wird in drei Unterphasen nach API-Vertrag, interner Integration und Benutzbarkeit getrennt. Damit bleiben API-Entscheidungen ohne Änderung des PHY-Verhaltens prüfbar, während Kompatibilitäts- und End-to-End-Regressionen den nachfolgenden Integrationsschritten eindeutig zugeordnet werden können.

UNTERPHASE 2.1: API-VERTRAG (IMPLEMENTIERT)

- SionnaMimoHelper sowie Konfigurationstypen, dokumentierte Defaults und unterstützte Betriebsarten definieren.
- Arraygeometrie, knotenspezifische Ausrichtung, TX-/RX-Antennenzahlen, maximale NSS, Empfängertyp, Kanalnormalisierung, Rauschzahl und Effective-SINR-Modell in einem konsistenten Vertrag zusammenführen.
- Zentrale Validierung für vollständige, endliche und untereinander konsistente Parameter bereitstellen.
- In Phase 2 nur SISO und SU-MIMO Spatial Multiplexing als funktionale Modi unterstützen. Beamforming und MU-MIMO werden entweder noch nicht angeboten oder brechen, falls sie für API-Stabilität bereits repräsentiert werden, eindeutig als nicht unterstützt ab.
- Reine API-Unit-Tests für Defaults sowie gültige und ungültige Konfigurationen hinzufügen, ohne das bestehende PHY-Verhalten zu ändern.

Abnahmekriterium: Der API-Vertrag ist unabhängig von einer Simulation testbar, rückwärtskompatible Defaults sind festgeschrieben und kein Modus aus Phase 3 oder 4 erscheint fälschlich funktionsfähig.

UNTERPHASE 2.2: INTEGRATION

- SionnaMimoHelper mit den vorhandenen Phase-1-Komponenten für Kanal, Link Budget, MMSE, EESM und SpectrumWifiPhy verbinden.
- Knotenbezogene Arraygeometrie und Ausrichtung über den Sionna-IPC- und Serverpfad anwenden.
- Antennenzahlen, maximale Spatial Streams, Rauschzahl, Empfängertyp, Normalisierung und Effective-SINR-Konfiguration konsistent an die beteiligten ns-3-Objekte weiterreichen.
- Den bisherigen SionnaHelper-Pfad und die globalen 1x1-Defaults unverändert nutzbar halten.
- Integrationstests ergänzen, welche manuelle Phase-1-Konfiguration und Helper-Konfiguration für 1x1 und 2x2 vergleichen.

Abnahmekriterium: Äquivalente manuelle und High-Level-Konfigurationen liefern dieselben Phase-1-Ergebnisse; bestehende 1x1-Beispiele und Tests bleiben unverändert erfolgreich.

UNTERPHASE 2.3: BENUTZBARKEIT UND VALIDIERUNG

- Minimale 1x1- und 2x2-Beispiele ausschließlich über die High-Level-API anlegen.
- Integrationsnahe Negativtests für widersprüchliche Laufzeitparameter und Fehlerweitergabe vom Helper bis zum PHY ergänzen.
- End-to-End-Tests vom Helper über Sionna beziehungsweise den deterministischen Kanalpfad bis SpectrumWifiPhy ausführen.
- API, Defaults, unterstützte Modi, Fehlermeldungen und Migration von der manuellen Konfiguration dokumentieren.

Abnahmekriterium: Die 1x1-/2x2-Beispiele laufen ohne manuelle Verdrahtung interner Objekte, ungültige Konfigurationen brechen früh und eindeutig ab und Dokumentation sowie PDF beschreiben den abgeschlossenen Stand von Phase 2.

PHASE 3: SU-MIMO MIT PRECODING UND BEAMFORMING

Unterphasen:

1. festes, benutzergegebenes Precoding W[k]
2. MRT/MRC für einen Stream
3. SVD-Precoding und optionale Wasserfüllung
4. quantisierte 802.11ax/be-Codebooks und veraltete CSI

Jede Unterphase erhält analytische Referenzkanäle sowie ein Beispiel
ns3_wifi_sumimo_precoding.cc.

  PHASE 4: MU-MIMO

Unterphasen:

1. mehrere CFR-Matrizen H_u[k] in einem gemeinsamen Zeitstempel
2. Downlink-ZF und regularisiertes ZF
3. Inter-User-Interferenz in der Stream-SINR
4. RU/NSS-Zuordnung für HE/EHT und Scheduler-Schnittstelle
5. Uplink-MU-MIMO

Das Phasenbeispiel ns3_wifi_mumimo.cc vergleicht SU-Round-Robin mit MU-ZF bei
unterschiedlicher räumlicher Nutzerkorrelation.

  PHASE 5: KALIBRIERUNG, SKALIERUNG UND REPRODUZIERBARKEIT

  - PER-Kurven gegen Link-Level-Referenzen kalibrieren.
  - Sensitivität gegenüber Antennenabstand, Orientierung, CSI-Alter und
  Raytracing-Samples untersuchen.
  - Cache- und IPC-Speicherbedarf für große N_sc, N_tx und N_rx messen.
  - Deterministische Seeds, Ergebnisformate und CI-Matrix für CPU/GPU festlegen.

4. DATENMODELL UND IPC-VERTRAG DER UNTERPHASEN 1.1/1.2

  4.1 TENSOR UND FLACHE REIHENFOLGE

Für jeden Subcarrier k ist

$$
  \mathbf{H}[k] \in \mathbb{C}^{N_\mathrm{rx}\times N_\mathrm{tx}}.
$$

Der C++-Container und die beiden Protocol-Buffer-Felder csi_real und csi_imag
speichern die Werte flach. Der Index für den Eintrag h[k,r,t] lautet

$$
  i(k,r,t) = (k N_\mathrm{rx} + r)N_\mathrm{tx} + t.
$$

Damit ist k die langsamste und t die schnellste Dimension. Es gelten die
verbindlichen Längen

$$
  |\mathrm{frequencies}| = N_\mathrm{sc},
  \qquad
  |\mathrm{csi_real}| = |\mathrm{csi_imag}|
  = N_\mathrm{sc}N_\mathrm{rx}N_\mathrm{tx}.
$$

Die neuen skalaren Felder num_rx_antennas und num_tx_antennas wurden mit den
Feldnummern 9 und 10 an RxNodeInfo angehängt. Der Proto3-Standardwert null wird

beim Empfänger als eins interpretiert. Für eine neue 1x1-Antwort lässt der Python-Server beide Felder bewusst ungesetzt; ihre serialisierte Darstellung ist dadurch bytegleich zur alten Nachricht. Alte Sender werden als 1x1 gelesen, alte Empfänger ignorieren die unbekannten neuen Felder einer MIMO-Antwort.

4.2 TRANSFORMATION AUS SIONNA

Sionna 1.2.1 liefert die CFR in der Form

$$
H_\mathrm{raw}
[\ell,r,q,t,n,k]
$$

mit Linkindex ℓ, RX-Antenne r, TX-Index q, TX-Antenne t, Zeitindex n und Subcarrier k. Eine ns3sionna-Anfrage enthält genau einen Sender und einen Zeitpunkt. Deshalb wird ohne squeeze-Operation explizit ausgewählt:

$$
H_\ell[r,t,k] =
H_\mathrm{raw}[\ell,r,0,t,0,k].
$$

Vor der Serialisierung wird nach [k,r,t] transponiert und anschließend in C-Reihenfolge abgeflacht. Dadurch bleiben auch Singleton-Dimensionen sichtbar und 2x2-Werte landen indexgenau im C++-Container.

4.3 WIDEBAND-VERLUST UND MIMO-NORMALISIERUNG

Für die rohe Link-CFR wird die mittlere Leistung gemeinsam über Subcarrier und Antennenpaare gebildet:

$$
\bar P =
\frac{1}{N_\mathrm{sc}N_\mathrm{rx}N_\mathrm{tx}}
\sum_{k=0}^{N_\mathrm{sc}-1}
\sum_{r=0}^{N_\mathrm{rx}-1}
\sum_{t=0}^{N_\mathrm{tx}-1}
|H_\ell[r,t,k]|^2.
$$

Der übertragene skalare Wideband-Verlust und die normalisierte Matrix lauten

$$
L_\mathrm{wb} = -10\log_{10}(\bar P)\ \mathrm{dB},
\qquad
H_\mathrm{norm}[r,t,k] =
\frac{H_\ell[r,t,k]}{\sqrt{\bar P}}.
$$

Damit gilt

$$
\frac{1}{N_\mathrm{sc}N_\mathrm{rx}N_\mathrm{tx}}
\sum_{k,r,t}|H_\mathrm{norm}[r,t,k]|^2 = 1.
$$

Für N_rx=N_tx=1 ist dies exakt die bisherige SISO-Normalisierung. Die Aufteilung der gesamten Sendeleistung auf N_s Streams bleibt davon getrennt und erfolgt weiterhin im numerischen Modell mit dem Faktor 1/N_s.

4.4 ARRAYKONFIGURATION UND NS-3-CACHE

SimInitMessage besitzt optionale tx_array- und rx_array-Nachrichten mit Zeilen, Spalten, vertikalem und horizontalem Abstand in Wellenlängen, Elementmuster und Polarisation. Ohne Nachricht werden exakt die alten Arrays verwendet: 1x1/tr38901/V am Sender und 1x1/dipole/V am Empfänger. SionnaHelper bietet dafür die kleinen Methoden ConfigureTransmitArray und ConfigureReceiveArray; die umfassende knotenbezogene High-Level-API bleibt Phase 2 vorbehalten.

Die Antwortdimensionen werden aus der tatsächlich von Sionna gelieferten Form abgeleitet und berücksichtigen damit auch die Polarisation. CacheEntry hält die CFR nun als MimoChannelMatrix. GetPropagationChannelMatrix erhält die Dimensionen; GetPropagationCSI bleibt als flache, für 1x1 unveränderte Kompatibilitätsansicht bestehen.

5. SU-MIMO-MINIMALMODELL

5.1 SIGNALMODELL

Ohne Precoding gilt je Subcarrier

$$
\mathbf{y}[k] =
\sqrt{\frac{P}{N_s}}\,\mathbf{H}[k]\mathbf{x}[k] + \mathbf{n}[k],
$$

mit N_s = N_tx, E[x x^H] = I und räumlich weißem Rauschen E[n n^H] = N I. Die Eingangsgröße

$$
\rho = \frac{P}{N}
$$

ist die gesamte Referenz-SNR vor der Small-Scale-CFR-Gewichtung. Das Modell verlangt in dieser Unterphase N_rx >= N_tx. Overloaded MIMO wird erst mit einer expliziten Streamauswahl zugelassen.

5.2 LINEARER MMSE-EMPFÄNGER

Mit alpha = rho/N_s und G[k] = H[k]^H H[k] folgt die Fehlerkovarianz des linearen MMSE-Detektors:

$$
\mathbf{E}[k] =
(\mathbf{I} + \alpha\mathbf{G}[k])^{-1}.
$$

Die Post-Processing-SINR des Streams s ist

$$
\gamma_s[k] = \frac{1}{E_{s,s}[k]} - 1.
$$

Die Formel berücksichtigt gewünschte Leistung, Inter-Stream-Interferenz und Rauschverstärkung gemeinsam. Sie ist auch für rangdefiziente H numerisch definiert, weil I + alpha G positiv definit ist.

5.3 SISO-GRENZFALL

Für N_tx = N_rx = 1 ergibt sich

$$
  E = \frac{1}{1 + \rho |h|^2},
  \qquad
  \gamma = \rho |h|^2.
$$

Damit ist der neue Kern im skalaren Grenzfall exakt kompatibel mit dem
üblichen SISO-SNR-Modell.

5.4 FREQUENZKOMPRESSION

Vor einer MCS-spezifischen Kalibrierung wird je Stream eine
Mutual-Information-erhaltende AWGN-SNR ausgewiesen:

$$
  \gamma_{\mathrm{eff},s} =
  \exp\left(
    \frac{1}{N_\mathrm{sc}}\sum_k \ln(1+\gamma_s[k])
  \right)-1.
$$

Die mittlere ideale spektrale Effizienz über alle Streams ist

$$
  \eta =
  \frac{1}{N_\mathrm{sc}}
  \sum_k\sum_s \log_2(1+\gamma_s[k]).
$$

Diese MI-Größe bleibt eine Validierungsmetrik und ist keine unmittelbare
802.11-Datenrate oder PER. Die HE-PER-Abbildung verwendet stattdessen die
MCS-spezifische EESM-Kompression aus Abschnitt 5.6.

5.5 REFERENZ-SNR AUS DEM LINK BUDGET

Die skalare Wideband-Dämpfung L_wb bleibt von der normalisierten
Small-Scale-CFR getrennt. Aus der gesamten Sendeleistung $P_\mathrm{tx,dBm}$
folgen Empfangsleistung und lineare Empfangsleistung

$$
  P_\mathrm{rx,dBm} = P_\mathrm{tx,dBm} - L_\mathrm{wb},
  \qquad
  P_\mathrm{rx} =
  10^{(P_\mathrm{rx,dBm}-30)/10}\ \mathrm{W}.
$$

Mit Rauschbandbreite B in Hz, Temperatur T in Kelvin und
Empfängerrauschzahl NF in dB gelten

$$
  N_\mathrm{th} = kTB,
  \qquad
  F = 10^{NF/10},
  \qquad
  N_\mathrm{rx} = FkTB,
$$

und damit

$$
  \rho =
$$

$$
  \frac{P_\mathrm{rx}}{N_\mathrm{rx}}
  =
  \frac{10^{(P_\mathrm{tx,dBm}-L_\mathrm{wb}-30)/10}}
    {kTB\,10^{NF/10}}.
$$

WifiLinkBudget gibt Empfangsleistung, thermisches Rauschen, Empfängerrauschen und ρ separat aus. dB-/Linear- und dBm-/Watt-Umrechnungen delegieren an DbToRatio, RatioToDb und DbmToW aus ns-3.40 wifi-utils. Für $k=1{,}3803\cdot10^{-23}\ \mathrm{J/K}$ wird bewusst derselbe Zahlenwert wie in ns-3.40 InterferenceHelper verwendet. Das ist die Provenienz dieser physikalischen Konstante; es ist keine Fit-Konstante. Anders als InterferenceHelper ist T hier ein expliziter positiver Eingabeparameter und nicht fest auf 290 K gesetzt.

P_tx ist die Gesamtleistung über alle Spatial Streams; die Aufteilung durch N_s erfolgt erst im MMSE-Modell. B ist die Empfänger-Rauschbandbreite. Link Budget und MMSE addieren selbst keine externe Interferenz; der SpectrumWifiPhy-Pfad bewertet sie anschließend skalar gemäß Abschnitt 5.8. Ein zusätzlicher pauschaler RX-Diversity-Gewinn wird nicht aufgeschlagen: Array- und Detektorgewinn sind bereits in $\mathbf H[k]$ und den Post-MMSE-SINRs enthalten.

5.6 MCS-ABHÄNGIGE EESM-KOMPRESSION

Für HE MCS m komprimiert EESM alle $N_\mathrm{sc}N_s$ Post-MMSE-SINRs mit gleicher Gewichtung:

$$
  \gamma_{\mathrm{EESM},m}
  =
  -\beta_m \ln\left(
    \frac{1}{N_\mathrm{sc}N_s}
    \sum_{k=0}^{N_\mathrm{sc}-1}
    \sum_{s=0}^{N_s-1}
    \exp\left(-\frac{\gamma_s[k]}{\beta_m}\right)
  \right).
$$

$\beta_m>0$ hat wie γ lineare SINR-Einheiten und ist MCS-abhängig. SetEesmBeta erwartet den linearen Wert; SetEesmBetaDb ist die dB-Komfortfunktion. Zur Vermeidung numerischen Unterlaufs wird mit $\gamma_\min=\min_{k,s}\gamma_s[k]$ äquivalent gerechnet:

$$
  \gamma_{\mathrm{EESM},m}
  =
  \gamma_\min
  -\beta_m \ln\left(
    \frac{1}{N_\mathrm{sc}N_s}
    \sum_{k,s}
    \exp\left(-\frac{\gamma_s[k]-\gamma_\min}{\beta_m}\right)
  \right).
$$

Für einen flachen Kanal mit identischen SINRs ist das Ergebnis unabhängig von β_m exakt diese SINR. Das ermöglicht die SISO-AWGN-Paritätsprüfung.

Es werden bewusst keine Default-Betas ausgeliefert. Jeder HE MCS von 0 bis 11 muss vor der Nutzung explizit konfiguriert werden. Damit enthält der Code keine unbelegten Kalibrierkonstanten. Die in analytischen Tests verwendeten positiven

Werte sind ausschließlich Formel-Sentinels und ausdrücklich keine 802.11ax-Kalibrierung. Belastbare β_m müssen später aus dokumentierten Link-Level-Kurven gefittet und zusammen mit Datensatz, PHY-Konfiguration, Codeart und Paketlänge versioniert werden. Die bisherige MI-Kompression je Stream bleibt als modellunabhängige Diagnosemetrik erhalten und wird nicht als kalibrierte PER-Abbildung ausgegeben.

5.7 ABBILDUNG AUF NS-3-PER

HeSuMimoLinkAbstraction übernimmt WifiTxVector einschließlich HE-MCS, NSS und Codeart. NSS muss der Zahl der übertragenen Streams entsprechen. Nach EESM wird die vorhandene Schnittstelle unverändert verwendet:

$$
\begin{aligned}
&P_{\mathrm{succ}} = \\
&\mathrm{ErrorRateModel::GetChunkSuccessRate}\\
&(m,\mathrm{TxVector},\gamma_{\mathrm{EESM},m},8L,N_{\mathrm{rx}}),\\
&\qquad\\
&PER = 1-P_{\mathrm{succ}},
\end{aligned}
$$

wobei L die Paketlänge in Byte ist. ErrorRateModel ist als ns-3-Attribut und über SetErrorRateModel konfigurierbar. Standard ist TableBasedErrorRateModel, also das ns-3.40-Defaultmodell für 802.11n/ac/ax.

Die Kalibrierprovenienz bleibt vollständig bei ns-3: Laut src/wifi/doc/source/wifi-design.rst stammen die AWGN-PER-Tabellen aus End-to-End-Linksimulationen mit MATLAB WLAN Toolbox, wurden gegen IEEE-TGn-Ergebnisse validiert und verwenden die Paketlängenextrapolation aus IEEE P802.11 TGax 11-14/0803r1. BCC besitzt Referenztabellen für 32 und 1458 Byte mit einer 400-Byte-Schwelle und MCS 0 bis 9; MCS 10/11 fällt auf YansErrorRateModel zurück. LDPC besitzt eine 1458-Byte-Referenz für MCS 0 bis 11. Die neue Abstraktion kopiert oder verändert keine dieser Kurven und fügt keinen SNR-Offset hinzu. Da sie Erfolgswahrscheinlichkeiten und keine Zufallsentscheidung ausgibt, ist die Berechnung bei identischen Eingaben deterministisch.

5.8 EINKOPPLUNG IN SPECTRUMWIFIPHY

Die Integration bleibt auf SionnaSpectrumPropagationLossModel::DoCalcRxPowerSpectralDensity beschränkt. Für einen HE-SU-PPDU liest sie N_s ausschließlich mit WifiTxVector::GetNss. Vor der Link-Abstraktion müssen $N_s=N_{\mathrm{tx}}$, die physikalischen TX-/RX-Antennenzahlen gleich den CFR-Dimensionen, die maximal unterstützten Spatial Streams mindestens N_s und $N_{\mathrm{ant,rx}}\geq N_s$ sein. Inkonsistenzen brechen damit vor MMSE, EESM und Paketempfang ab. $N_s<N_{\mathrm{tx}}$, Streamauswahl und Precoding gehören weiterhin ausdrücklich nicht zu Phase 1.

Der SpectrumChannel hat den skalaren Wideband-Pfadverlust bereits auf params->psd angewendet. Die MIMO-Integration verwendet daher

$$
\begin{aligned}
&P_{\mathrm{in}} = \\
&\int S_{\mathrm{params}}(f)\,\mathrm df \; G_{\mathrm{rx}}
\end{aligned}
$$

als bereits pfadverlustbehaftete Empfangsleistung. Der Wideband-Verlust aus dem Cache wird an dieser Stelle nur noch für den bestehenden Diagnose-Tag gelesen und nicht erneut multipliziert. Empfangsverstärkung, Rauschbandbreite, 290 K und Empfängerrauschzahl gehen genau einmal in das

Link Budget ein. Weil ns-3.40 die Rauschzahl nicht lesbar als WifiPhy-Attribut bereitstellt, verlangt SetReceiverNoiseFigureDb einen expliziten Wert; er muss mit SpectrumWifiPhy::RxNoiseFigure identisch konfiguriert werden. Ein fehlender Wert bricht den MIMO-Pfad früh ab.

MMSE und EESM liefern γ_eff. SpectrumWifiPhy erwartet dagegen weiterhin eine skalare PSD und wendet seine InterferenceHelper-Berechnung später selbst an. Für das AWGN-Fehlermodell ist dessen interner Diversity-Faktor

$$
  G_\mathrm{AWGN} =
  \begin{cases}
    N_\mathrm{ant,rx}/N_s, & N_\mathrm{ant,rx}>N_s,\\
    1, & \text{sonst}.
  \end{cases}
$$

Da der MMSE-Schritt den Arraygewinn bereits enthält, wird die äquivalente skalare Empfangsleistung auf

$$
  P_\mathrm{eq} =
  \frac{\gamma_\mathrm{eff} P_N}{G_\mathrm{AWGN}},
  \qquad P_N = kTB\,10^{NF/10}
$$

gesetzt. InterferenceHelper erhält damit bei zusätzlicher skalarer Interferenz I

$$
  \gamma_\mathrm{phy}
  = \frac{P_\mathrm{eq}}{P_N+I}G_\mathrm{AWGN}
  = \gamma_\mathrm{eff}\frac{P_N}{P_N+I}.
$$

Ohne Interferenz gilt exakt $\gamma_\mathrm{phy}=\gamma_\mathrm{eff}$; Pfadverlust, thermisches Rauschen, Rauschzahl und Arraygewinn werden nicht doppelt angewendet. Zeitvariable Interferenz wirkt weiterhin über SpectrumWifiPhy, jedoch als skalare Nachbewertung und nicht als subcarrierabhängige Interferenzkovarianz im MMSE-Detektor.

Der bisherige 1x1-Pfad bleibt unverändert skalar und benötigt kein EESM-Beta. Nicht-HE-Kontrollrahmen einer MIMO-PHY verwenden während Phase 1 das erste Antennenpaar, damit Beacon, Association und ACK ohne vorweggenommene Streamauswahl funktionieren. Der letzte Guard-Bin und das bestehende CFR-Tag-Format bleiben im 1x1-Fall kompatibel. Für automatisierte Beispiele kann eine normalisierte feste CFR den Sionna-Cache ersetzen; dieser deterministische Test-Hook ändert den Produktionspfad nicht. Der MimoRx-Trace meldet PPDU-UID, Knoten, Effective-SINR, PER und den kleinsten Kanalrang über alle Subcarrier.

Das Beispiel ns3_wifi_sumimo_minimal.cc erzeugt drei flache, normierte Kanäle bei HE MCS 5 und 20 dB Referenz-SNR: 1x1 mit $h=1$, gut konditioniertes 2x2 mit $\mathrm{diag}(\sqrt{2},\sqrt{2})$ und Rang-1-2x2 mit ausschließlich Einsen. Es misst realen UDP-Durchsatz über SpectrumWifiPhy und gibt zusätzlich PER, Stream-SINR, EESM-SINR und Mindestkanalrang aus. Der Aufruf muss ein positives --eesmBetaLinear liefern. Der im Regressionstest verwendete Wert 2 ist nur ein expliziter Formel-Sentinel; bei diesen flachen Kanälen ist das Ergebnis betaunabhängig und stellt keine Produktionskalibrierung dar.

Die deterministische Referenzausgabe lautet:

- 1x1: Rang 1, Stream-/Effective-SINR 20,000 dB, PER 0,000016 und 68,1408 Mbit/s;
- gut konditioniertes 2x2: Rang 2, beide Stream-SINRs und Effective-SINR 20,000 dB, PER 0,000016 und 134,3904 Mbit/s;
- Rang-1-2x2: Rang 1, beide Stream-SINRs und Effective-SINR -0,043214 dB, PER 1 und 0 Mbit/s.

6. HIGH-LEVEL-API-VERTRAG DER UNTERPHASE 2.1

6.1 TYPEN, BESITZ UND DEFAULTS

SionnaMimoHelper ist ein wertbasierter, simulationsunabhängiger Konfigurationshalter. Sein Konstruktor erzeugt einen gültigen SISO-Vertrag; der Konstruktor mit SionnaMimoConfiguration und SetConfiguration prüfen eine vollständige Kopie, bevor sie den gespeicherten Zustand ersetzen. Eine fehlgeschlagene Änderung lässt den bisherigen Zustand damit unverändert. Alle Validierungsfehler sind std::invalid_argument mit einem SionnaMimoHelper-Präfix und benötigen weder Simulator, Node noch eine ZMQ-Verbindung.

SionnaMimoArrayConfiguration enthält Zeilen, Spalten, vertikalen und horizontalen Abstand in Wellenlängen, Elementmuster und Polarisation. Die repräsentierten Sionna-Muster sind isotrop, dipole, half-wave dipole und TR 38.901. Vertikale und horizontale Polarisation erzeugen je Element einen, duale Polarisation zwei Antennenports. Für Zeilenzahl R, Spaltenzahl C und Polarisationsfaktor $p\in\{1,2\}$ gilt deshalb

$$
N_\mathrm{array} = R C p.
$$

SionnaMimoOrientation speichert Azimut, Elevation und Rollwinkel in Grad. Die SionnaMimoConfiguration führt beide Arrays, den Modus, TX-/RX-Antennenzahl, maximale NSS, Empfänger, Normalisierung, Empfängerrauschzahl, Effective-SINR-Modell, explizite EESM-Betas und eine Map von ns-3-Node-ID auf Orientierung zusammen. Die festgeschriebenen Defaults sind:

- Modus SISO, eine TX-Antenne, eine RX-Antenne und maximale NSS eins;
- TX-Array 1 x 1, Abstände 0,5 Wellenlängen, TR-38.901-Muster, vertikale Polarisation;
- RX-Array 1 x 1, Abstände 0,5 Wellenlängen, Dipolmuster, vertikale Polarisation;
- keine knotenspezifische Orientierung, also für jeden nicht eingetragenen Knoten 0 Grad Azimut, Elevation und Rollwinkel;
- linearer MMSE-Empfänger und gemeinsame Unit-Average-Power-Normalisierung über alle Subcarrier und Antennenpaare gemäß Abschnitt 4.3;
- 7 dB Empfängerrauschzahl entsprechend dem ns-3.40-WifiPhy-Default;
- EESM als HE-Effective-SINR-Modell, aber weiterhin keine impliziten MCS-Betas.

SetNodeOrientation, ClearNodeOrientation und GetNodeOrientation verwalten die knotenbezogenen Winkel. SetEesmBeta, HasEesmBeta und GetEesmBeta verwalten explizite lineare Betas für HE MCS 0 bis 11. Diese Methoden ändern in Unterphase 2.1 noch kein Sionna-, WifiPhy- oder Link-Abstraktionsobjekt.

6.2 UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN

GetSupportedModes und IsModeSupported melden genau zwei akzeptierte Modi:

1. SISO mit genau einer TX- und einer RX-Antenne sowie NSS eins;
2. SU_MIMO_SPATIAL_MULTIPLEXING ohne Precoding, mit genau einem Stream je
   TX-Antenne und linearem MMSE-Empfänger.

SU_BEAMFORMING und MU_MIMO sind im Enum ausschließlich als stabile Namen für
zukünftige Phasen repräsentiert. Validate weist beide eindeutig zurück. Ebenso
werden der repräsentierte Zero-Forcing-Empfänger, eine unnormalisierte CFR und
Mutual Information als PER-wirksames Effective-SINR-Modell abgelehnt. Die
MI-Kompression aus Abschnitt 5.4 bleibt eine Diagnosemetrik und wird nicht
fälschlich als kalibrierte PER-Abbildung angeboten.

6.3 ZENTRALE KONSISTENZPRÜFUNG

Validate erzwingt gemeinsam die Grenzen von Sionna, ns-3-Wi-Fi und dem
Phase-1-Abstraktionsmodell:

- Arraydimensionen und Abstände sind endlich und positiv; die abgeleitete
  Portzahl stimmt exakt mit numTxAntennas beziehungsweise numRxAntennas
  überein;
- TX-/RX-Antennenzahlen und maxNss liegen im ns-3.40-Bereich 1 bis 8;
- SISO besitzt exakt die Dimensionen 1 x 1 und maxNss eins;
- Open-Loop-SU-MIMO erfüllt
  $2\leq N_\mathrm{tx}\leq N_\mathrm{rx}\leq8$ und
  $N_\mathrm{ss,max}=N_\mathrm{tx}$. Damit bleibt Streamauswahl
  $N_s<N_\mathrm{tx}$ außerhalb des Vertrags;
- Azimut und Rollwinkel liegen endlich in [-180, 180] Grad, Elevation endlich
  in [-90, 90] Grad;
- die Rauschzahl ist endlich und nicht negativ;
- jedes vorhandene EESM-Beta gehört zu HE MCS 0 bis 11 und ist endlich und
  positiv.

ValidateForHeMcs ergänzt die nutzungsbezogene Vollständigkeitsprüfung: Für
Open-Loop-SU-MIMO muss das konkret verwendete MCS ein explizites Beta besitzen.
SISO verlangt wegen des unveränderten skalaren Phase-1-Pfads weiterhin kein
Beta. Damit werden keine unbelegten Kalibrierwerte eingeführt.

6.4 BEWUSSTE GRENZE ZU UNTERPHASE 2.2

Keine bestehende PHY-, Kanal-, IPC- oder Serverdatei ruft SionnaMimoHelper auf.
Die API kann daher kompiliert, konstruiert und vollständig validiert werden,
ohne das bisherige PHY-Verhalten zu beeinflussen. Erst Unterphase 2.2 darf die
gespeicherten Werte an SionnaHelper, SionnaSpectrumPropagationLossModel und
WifiPhy weiterreichen oder Orientierungen in den Serververtrag aufnehmen.

7. VALIDIERUNG DER UNTERPHASEN 1.1 BIS 2.1

Die native Suite sionna enthält nun 18 schnelle Fälle:

1. API-Defaulttest für den vollständigen legacy-kompatiblen SISO-Vertrag,
   leere EESM-Kalibrierung und exakt zwei gemeldete Betriebsarten.
2. Gültiger 2x2-Vertrag mit dual polarisiertem TX-Element, knotenspezifischer
   Orientierung, explizitem Beta und MCS-bezogener Vollständigkeitsprüfung.
3. Zentrale Negativmatrix für nicht endliche, unvollständige,
   widersprüchliche oder nicht unterstützte API-Konfigurationen einschließlich
   Beamforming, MU-MIMO und fehlendem MCS-Beta.
4. Layouttest eines 2 x 2 x 2-Tensors mit eindeutig nummerierten Koeffizienten.
5. Reversible dB-/Linear-Umrechnung einschließlich 10 dB gleich Faktor zehn.
6. Link-Budget-Test für Sendeleistung, Pfadverlust, B, T und NF
   sowie die erwartete Halbierung der SNR bei Verdopplung von B oder T.
7. Flacher orthogonaler 2x2-Kanal: EESM erhält identische Tone-/Stream-SINRs
   unabhängig vom positiven Test-Beta.

8. Frequenzselektiver SISO-Kanal: EESM stimmt mit der analytischen
   Zweitonformel für das konfigurierte Beta überein.
9. SISO-Parität zur direkten ns-3.40-ErrorRateModel-Abfrage für HE MCS
   0, 3, 7 und 11, neun SNR-Punkte von -5 bis 35 dB sowie 32, 400 und
   1458 Byte. Das sind 108 Kombinationen; MCS 11 prüft auch den
   TableBased-Fallback auf Yans.
10. Monotone PER auf einem normierten frequenzselektiven Vier-Ton-Kanal für
    dieselben vier MCS und drei Paketgrößen bei 26 SNR-Punkten von -10 bis
    40 dB. Die 312 geprüften Werte bilden je Konfiguration eine nicht steigende
    Folge mit einem echten PER-Abfall.
11. Exakte Reproduzierbarkeit von Post-MMSE-SINR, EESM-SINR und PER über
    20 Wiederholungen eines komplexen frequenzselektiven 2x2-Kanals.
12. SISO-Test mit $h=2+j$ und $\rho=10$; erwartet wird $\gamma=50$.
13. Orthogonaler 2x2-Kanal $\mathbf H=\mathbf I$ und $\rho=20$; jeder
    Stream erhält $\gamma=10$ und $\eta=2\log_2(11)$.
14. Zwei diagonale Subcarrier diag(1,2) und diag(2,1) bei $\rho=8$;
    erwartet werden (4,16), (16,4) und die analytische MI-Kompression.
15. Deserialisierung einer alten Nachricht ohne Dimensionsfelder als
    $N_\mathrm{sc}\times1\times1$.
16. Protocol-Buffer-Rundlauf einer synthetischen 2 x 2 x 2-CFR mit den
    komplexen Werten 1-j bis 8-8j und indexgenauer Prüfung.
17. Mindestkanalrang eins beziehungsweise zwei für Rang-1- und orthogonale
    2x2-Kanäle über alle Subcarrier.
18. Spectrumadapter-Test für exaktes Rauschleistungs- und AWGN-Diversity-
    Compensation-Mapping ohne doppelte Anwendung von Rauschen oder Arraygewinn.

Die vier reinen Python-Vertragstests prüfen Standard- und explizite Arraykonfiguration, bytegleiche 1x1-Serialisierung, die sc/rx/tx-Reihenfolge einer synthetischen 2x2-CFR sowie die gemeinsame MIMO-Normalisierung. Diese Tests benötigen weder Raytracing, ZMQ noch eine GPU. Die analytischen Vergleiche des numerischen Kerns verwenden weiterhin eine absolute Toleranz von 1e-10; die neuen Link-Budget-/EESM-Vergleiche verwenden 1e-12.

Der reale Server-Integrationstest konfiguriert 1x2-PlanarArrays an TX und RX, führt Sionna RT auf der CPU aus und prüft die Form 2 x 2 x 256, 1024 komplexe Werte und mittlere normierte Leistung eins. Die übrigen sieben Servertests decken den unveränderten 1x1-Pfad, Mobilität, Kohärenzzeit und Mehrnutzer-Anfragen ab.

Die ExampleAsTest-Suite führt den vollständigen UDP-/SpectrumWifiPhy-Pfad für 1x1, Vollrang-2x2 und Rang-1-2x2 aus und vergleicht alle ausgegebenen Metriken bytegenau mit der Referenzdatei. Ein separater Negativlauf bestätigt, dass das Beispiel ohne explizites EESM-Beta mit Status 2 abbricht.

7.1 AUSGEFÜHRTE CPU-VALIDIERUNG

Am 20. Juli 2026 wurden nach Abschluss der Unterphase 2.1 folgende Prüfungen erfolgreich ausgeführt:

- vollständiger Build mit Beispielen und Tests unter GCC 13.3
- native ns-3-Suite sionna: 18 von 18 Fällen bestanden; die drei neuen Fälle benötigen weder eine Simulation noch ZMQ oder Sionna
- SISO-Paritätsmatrix: alle 108 Kombinationen stimmen innerhalb 1e-12 mit der direkt aufgerufenen ns-3-Fehlermodellschnittstelle überein
- frequenzselektive Monotonitätsmatrix: alle 312 PER-Werte bestanden
- Reproduzierbarkeit: 20 identische 2x2-Aufrufe mit exakt gleichen Ergebnissen
- ExampleAsTest sionna-example-sumimo-minimal: ein von einem Fall bestanden; Vollrang-2x2 erreicht 134,3904 statt 68,1408 Mbit/s bei 1x1, Rang-1-2x2 erreicht bei PER 1 erwartungsgemäß 0 Mbit/s
- Negativlauf ohne --eesmBetaLinear: dokumentierter Abbruch mit Status 2 statt eines impliziten Produktions-Betas

  - reine Python-Vertragssuite: vier von vier Fällen in 0,001 s bestanden
  - gesamte Sionna-CPU-Serversuite: acht von acht Fällen in 170,587 s bestanden;
  der reale 2x2-Fall lief in 1,574 s, lieferte 2 x 2 x 256 und erfüllte die
  Normalisierung innerhalb 1e-6
  - P2P-End-to-End-Test example-sionna-sensing im unveränderten 1x1-Modus:
  drei CFR-Antworten, zwei empfangene UDP-Pakete zu je 1024 Byte und
  Cache-Hit-Rate 0,993056

Der ältere Beispielpfad example-sionna ist in der unveränderten Basis defekt:
Er startet standardmäßig Mode 3 mit Submode 1, berechnet aber keinen
Look-ahead-Zeitpunkt. Dadurch wird kein Receiver angelegt und Sionna meldet
ValueError: Scene has no receivers. Der explizite P2P-Beispielpfad ist davon
nicht betroffen. Eine Korrektur gehört in eine eigene kleine Baseline-Subphase.

8. BEKANNTE GRENZEN UND NÄCHSTE ENTSCHEIDUNGSPUNKTE

  - Der neue SionnaMimoHelper speichert Arraykonfiguration und knotenbezogene
  Orientierung ausschließlich als validierten Vertrag. Der bestehende
  SionnaHelper verwendet bis Unterphase 2.2 weiterhin globale TX-/RX-Arrays;
  keine Orientierung wird bereits an Sionna übertragen.
  - Der integrierte MIMO-Pfad unterstützt nur HE SU mit einem Open-Loop-Stream
  je TX-Antenne. Nicht-HE-Kontrollrahmen verwenden das erste Antennenpaar;
  MU-MIMO, Streamauswahl und Precoding bleiben außerhalb von Phase 1.
  - Zeitvariable externe Interferenz wird nach der MMSE-/EESM-Abstraktion durch
  InterferenceHelper skalar berücksichtigt. Eine frequenz- und
  antennenabhängige Interferenzkovarianz im MMSE-Detektor ist noch nicht
  modelliert.
  - Die Rauschzahl muss am Adapter und an SpectrumWifiPhy explizit identisch
  gesetzt werden, da ns-3.40 das gesetzte WifiPhy-Attribut nicht lesbar macht.
  - Es existiert absichtlich keine mitgelieferte HE-EESM-Beta-Tabelle.
  Frequenzselektive absolute PER-Prognosen benötigen vor der wissenschaftlichen
  Nutzung eine dokumentierte Link-Level-Kalibrierung. Ohne diese Konfiguration
  bricht das Modell früh ab.
  - TableBasedErrorRateModel ist eine AWGN-Referenz. Seine SNR-/PER-Kurven und
  Paketlängenextrapolation stammen aus ns-3; ihre Grenzen gelten unverändert.
  - Perfekte RX-CSI ist zunächst bewusst idealisiert.
  - Pro Antenne wird genau ein Stream angenommen; Streamauswahl und
  \(N_s<N_\mathrm{tx}\) gehören zur Precoding-Phase.
  - Die MI-Kompression bleibt eine Diagnosemetrik; nur die explizit konfigurierte
  EESM-Ausgabe wird an ErrorRateModel übergeben.
  - Die bestehende Cache-Schlüsselbildung nimmt Reziprozität an. Für
  nicht-reziprokes Precoding müssen Richtung und Konfiguration Teil des
  Schlüssels werden.

Unterphase 2.1 ist abgeschlossen. Der API-Vertrag ist unabhängig von einer
Simulation testbar, aber noch nicht mit den Phase-1-Komponenten verbunden.
Unterphase 2.2, Streamauswahl und Precoding wurden bewusst nicht begonnen.

9. AUSFÜHRUNG

Vom ns-3.40-Verzeichnis:

```
    ./ns3 configure --enable-examples --enable-tests
    ./ns3 build
    ./test.py -s sionna
    ./test.py -s sionna-example-sumimo-minimal
    ./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_minimal --eesmBetaLinear=2"
```

Python-Vertrag und Server vom Verzeichnis contrib/sionna/model/ns3sionna:

```
    conda run -n sionna-venv python -m unittest -v tests.test_mimo_data_contract
```

```
    conda run -n sionna-venv python -m unittest -v tests.unit_tests

PDF neu erzeugen:

    conda run -n sionna-venv python
    contrib/sionna/tools/render_model_pdf.py
    contrib/sionna/ns3sionna_mimo_model.md
    contrib/sionna/ns3sionna_mimo_model.pdf

Das Rendering-Skript benötigt nur Matplotlib und läuft im vorhandenen
CPU-Environment.
```