Raspored pinova razvojnog sistema picoETF

LED diode	
LED0	GP4
LED1	GP5
LED2	GP6
LED3	GP7
LED4	GP8
LED5	GP9
LED6	GP10
LED7	GP11
G	GP12
B	GP13
R	GP14
Tasteri	
T1	GP0
T2	GP1
T3	GP2
T4	GP3
Matrična tastatura	
ROW1	GP21
ROW2	GP22
ROW3	GP26
ROW4	GP27
COL1	GP0
COL2	GP1
COL3	GP2
COL4	GP3
7-segmentni displej	
D1	GP4
D2	GP5
D3	GP6
D4	GP7
A	GP8
B	GP9
C	GP10
D	GP11
E	GP12
F	GP13
G	GP14
DP	GP15