



























J2 → Teensy 4.1 (01 §3.3, ADR-004):
ENCL A/B/SW = 10/11/12 · ENCR = 13/14/15 · NAV = 16/17/26 · P1 = 30/31/32 · P2 = 34/35/9
B1-B6 = 2/3/4/5/40/41 · LED_DIN = 28 (vía 74AHCT1G125 + 330 Ω en la portadora) · POT_IN = 24 (A10) · POT_VOL = 22 (A8)
Encoders y botones: activos en bajo con pull-up interno. C1-C15 (10 nF): filtro de rebote; validar con sketch46 y no montar (DNP) si se pierden pasos.
Pots lineales B10K (curva en firmware), CW = más: pin 3 a +3V3. J1 pasa las señales de PCB-K (JST-SH 10, mismo pinout en las dos placas).

Theory doc: apps/docs/variants/studio/theory/02-studio-pcb.md
5 ALPS EC11 (L=25, buje liso Ø6.8) + 2 RV09 B10K; placa a −12.0 mm bajo el aluminio (separadore

Sheet: /
File: pcb-a.kicad_sch

Title: Studio PCB-A — encoders y pots

Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1