

RTCS 接口说明文档

目录

一、回调函数定义.....	2
异步消息通知回调函数定义.....	2
透明通道数据回调函数.....	2
二、API 方法定义	3
2.1 SDK 相关	3
初始化系统.....	3
释放 SDK 资源	3
SDK 内核参数设置	3
获取 SDK 内核参数设置	4
2.2 回调函数注册.....	4
设置异步消息通知回调函数.....	4
设置透明通道数据回调函数.....	4
2.3 业务流程.....	5
连接服务器.....	5
登录服务器.....	5
注销系统.....	5
进入房间.....	6
离开房间.....	6
获取指定房间在线用户列表.....	6
查询用户状态.....	7
透明通道传送缓冲区.....	7
2.4 多媒体设备相关.....	7
枚举本地视频采集设备	7
选择指定的视频采集设备.....	8
获取当前使用的视频采集设备	8
获取指定视频采集设备属性.....	8
设置视频显示位置.....	9
用户信息水印叠加.....	9
操作用户视频.....	9
用户全屏幕共享.....	9
用户窗体共享.....	10
改变某用户视频绘制效果.....	10
枚举本地音频采集设备	10
选择指定的音频采集设备.....	10
获取当前使用的音频采集设备	11
枚举本地音频播放设备	11
选择指定的音频播放设备.....	11
获取当前使用的音频播放设备	12

获取指定音频设备的当前音量.....	12
设置指定音频设备的音量.....	12
操作用户语音.....	13
控制用户音视频录制状态.....	13

一、回调函数定义

异步消息通知回调函数定义

```
typedef void (CALLBACK* RTCS_NotifyMessage_CallBack) (int dwNotifyMsg,
int wParam, int lParam, void* lpUserValue);
```

参数:

dwNotifyMsg 事件类型，参考：“消息预定义” 章节
wParam: 事件附带参数
lParam: 事件附带参数
lpUserValue: 用户自定义参数，在设置回调函数时传入

备注:

当注册该回调函数后，SDK 内部有消息需要通知上层应用时，将触发该回调函数。

透明通道数据回调函数

```
typedef void (CALLBACK * RTCS_TransBuffer_CallBack) (int dwUserId, const
char* lpBuf, int dwLen, void* lpUserValue);
```

参数:

dwUserId: 用户 ID，指示发送用户，如果为 0，则表示是服务器发送
lpBuf: 缓冲区地址
dwLen: 缓冲区大小
lpUserValue: 用户自定义参数，在设置回调函数时传入

备注:

当收到其它用户使用“BRAC_TransBuffer”方法发送的数据时，接收方将会触发该回调函数。

二、API 方法定义

2.1 SDK 相关

初始化系统

RTCS_C_API **int** RTCS_InitSDK(**unsigned int** dwFuncMode);

功能: 初始化 SDK

返回值: 0 表示成功, 否则为出错代码

参数:

dwFuncMode: 功能模式组合待添加

备注:

上层应用通过“异步事件通知”回调函数来获得相关事件通知。

释放 SDK 资源

RTCS_C_API **int** RTCS_Release(VOID);

功能: 释放 SDK 占用的所有资源

返回值: 0 表示成功, 否则为出错代码

参数:

无

备注:

该方法必须后一个被调用, 调用该方法后, SDK 内部所占用的资源将被释放, 如果在其后面再调用其它的方法, 将会返回没有初始化的错误。该方法通常在上层应用退出系统时被调用。

SDK 内核参数设置

RTCS_C_API **int** RTCS_SetSDKOption(**int** optname, **const char*** optval, **int** optlen);

功能: SDK 内核参数, 设置编解码器参数, 网络参数, SDK 相关设置参数等

返回值: 0 表示成功, 否则为出错代码

参数:

Optname 内核参数名称代码(待确定参数代码)

Optval 参数内存数据

Optlen 参数内存数据所占字节

获取 SDK 内核参数设置

RTCS_C_API `int` RTCS_GetSDKOption(int optname, char* optval, int optlen);

功能：SDK 内核参数状态查询

返回值：0 表示成功，否则为出错代码

参数：

optname 内核参数名称

optval 设置的参数地址

optlen 设置的参数所占内存大小

2.2 回调函数注册

设置异步消息通知回调函数

RTCS_C_API `int`

RTCS_SetNotifyMessageCallBack(RTCS_NotifyMessage_CallBack lpFunction, void* lpUserValue = 0);

功能：设置异步消息通知回调函数，当 SDK 内部有消息需要通知上层应用时，将会触发所注册的回调函数

返回值：0 表示成功，否则为出错代码

参数：

lpFunction 回调函数地址，函数定义参考“回调函数”一节

lpUserValue 用户自定义参数，该参数在回调函数中被返回，默认为 NULL，通常传入一个对象的地址（指针）

备注：

SDK 的状态变化默认是通过异步消息（PostMessage）传递给上层应用（接收消息的窗口是在 RTCS_InitSDK 接口中传入），如果上层应用不希望处理异步消息（因为需要为每一个消息定义消息处理函数），则可以调用该方法，注册一个异步消息回调函数，让 SDK 通过回调的形式将消息通知上层应用。

设置透明通道数据回调函数

RTCS_C_API `int` RTCS_SetTransBufferCallBack(RTCS_TransBuffer_CallBack lpFunction, LPVOID lpUserValue=NULL);

功能：设置透明通道数据回调函数，使得当有别的用户发送的透明通道数据时，能通过回调函数，将透明通道的缓冲区数据回调给上层应用

返回值：0 表示成功，否则为出错代码

参数：

lpFunction 回调函数地址，函数定义参考“回调函数”一节

lpUserValue 用户自定义参数，该参数在回调函数中被返回，默认为 NULL，

通常传入一个对象的地址（指针）

2.3 业务流程

连接服务器

RTCS_C_API **int** RTCS_Connect(**const char*** lpServerAddr, **int** port);

功能： 用于与核心服务器建立连接

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码
103 域名解析失败

参数：

lpServerAddr: 服务器IP地址，或是网站域名（URL）地址

port: 服务端口号

备注：

返回值为 0 并不表示连接服务器成功，仅表示 SDK 已成功收到连接服务器的指令，如果连接成功，或是失败，都将会通过相应的消息通知上层应用，这里是一个异步的过程。

登录服务器

RTCS_C_API **int** RTCS_Login(**const char*** username, **const char*** passwd);

功能： 登录服务器，请求身份认证

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码
201 表示当前已登录

参数：

username: 注册用户名

passwd: 登录密码

注销系统

RTCS_C_API **int** RTCS_Logout(VOID);

功能： 将用户从系统中注销

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码

参数：

无

备注：

在切换用户（如用户换用其它的用户名登录系统）时需要先调用该方法，或是在退出系统前需要调用该方法。

进入房间

RTCS_C_API `int RTCS_EnterRoom(int roomid, const char* lpRoomPass = 0);`

功能： 根据房间编号进入房间

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码
308 当前已进入房间

参数：

roomid: 房间编号，系统唯一

lpRoomPass: 房间密码（当房间需要密码时有效，如果没有可为空）

备注：

该方法可以登录系统之后立即调用，而不用关心登录系统是否成功，当 SDK 登录系统成功之后，如果之前调用过该方法，则 SDK 将会自动向服务器发出进入房间的申请。

返回值为 0 并不表示进入房间成功，仅表示 SDK 已成功收到进入房间的指令，不论成功，或是失败，都将会通过相应的消息通知上层应用，这里是一个异步的过程。

离开房间

RTCS_C_API `int RTCS_LeaveRoom(int roomid);`

功能： 离开房间

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码
3 不在房间中
208 没有登录

参数：

roomid: 房间编号，为-1 表示退出当前房间

备注：

在用户变换房间之前，需要调用该方法离开房间，然后才能进入新的房间。

获取指定房间在线用户列表

RTCS_C_API `int RTCS_GetRoomOnlineUsers(int roomid, int* userIDArray, unsigned int& dwUserNum);`

功能： 获取指定房间在线用户列表

返回值： 返回在线用户 ID 数组

参数：

dwRoomID: 整形值，房间编号，系统唯一

lpUserIDArray: 用户列表，可以为 NULL，表示只获取用户数量

dwUserNum: 用户数量

说明：

获取指定房间当前在线用户列表，接口调用后会返回在线用户 ID 数组。

查询用户状态

RTCS_C_API int RTCS_QueryUserState(int userid, int infoname, char* infoval, int infolen);

功能： 查询指定用户状态

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码

参数：

dwUserId 用户编号，可用-1 代表本地用户（自己）

infoname 需要查询的信息代码（见备注附表）

infoval 查询信息值（结果）的保存地址

infolen 保存查询信息值参数类型所占内存大小

备注：

通过调用该方法，可以查询指定用户的相关状态值。

透明通道传送缓冲区

RTCS_C_API int RTCS_TransBuffer(int userid, const char* lpBuf, int dwLen);

功能： 传输消息

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码

参数：

userid: -1向当前房间广播，不支持频率很高的调用

-2向当前登录的用户广播，频率无所谓

=0向服务器发送

>0向指定用户发送

lpBuf: 发送的信息内容

dwLen: 发送信息长度

备注：

通过调用该方法，可以发送相关信息。

2.4 多媒体设备相关

枚举本地视频采集设备

RTCS_C_API int RTCS_EnumVideoCapture(char** lpDeviceName, unsigned int& dwDeviceNum);

功能： 枚举本地视频采集设备

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码

参数：

lpDeviceName 视频设备名称，可为空，表示只获取设备数量

dwDeviceNum 视频设备数量

备注:

该方法将会在内部分配缓冲区，外部使用完成之后，必需手工释放这些缓冲区，否则会造成内存泄露。

选择指定的视频采集设备

RTCS_C_API **int** RTCS_SelectVideoCapture(**char*** szCaptureName);

功能: 选择指定的视频采集设备

返回值: 0 表示成功，否则为出错代码

参数:

szCaptureName 所获取设备的名称

备注:

当用户有多个视频采集设备（USB 摄像头、虚拟摄像头、采集卡等）时，可以通过该方法选用指定的视频采集设备

获取当前使用的视频采集设备

RTCS_C_API **int** RTCS_GetCurVideoCapture(**char*** deviceName, **int** len);

功能: 获取当前使用的视频采集设备

返回值: 0 表示成功，否则为出错代码

参数:

deviceName: 所获取设备的名称

len: 设备名称长度

备注:

当用户有多个视频采集设备（USB 摄像头、虚拟摄像头、采集卡等）时，可以通过该方法获取当前使用的视频采集设备。

获取指定视频采集设备属性

RTCS_C_API **int** RTCS_GetVideoCaptureAttributes(**char*** szCaptureName, **char*** szAttributes);

功能: 获取指定的视频采集设备属性

返回值: 0 表示成功，否则为出错代码

参数:

szCaptureName: 所获取设备的名称

szAttributes: 设备属性

备注:

当用户有多个视频采集设备（USB 摄像头、虚拟摄像头、采集卡等）时，可以通过该方法获取指定的视频采集设备属性。

设置视频显示位置

RTCS_C_API int RTCS_SetVideoPos(int dwUserId, void* hWnd, unsigned int dwLeft, unsigned int dwTop, unsigned int dwRight, unsigned int dwBottom);

功能：设置视频显示位置，或是刷新视频显示

返回值：0 表示成功，否则为出错代码

参数：

dwUserId: 用户编号，为-1 表示操作自己的视频显示位置

hWnd: 视频显示父窗口句柄

dwLeft、dwTop、dwRight、dwBottom: 位置信息，相对于父窗口（hWnd）

备注：

该方法只有当初始化系统时，设置了 RTCS_FUNC_VIDEO_AUTODISP（由 SDK 包来处理视频）标志，才必须调用，如果视频显示是由上层应用自己来渲染，则不需要调用该方法。

用户信息水印叠加

RTCS_C_API int RTCS_PaintUserValue(int dwuserid, const char* data, const char* font = "msyh", int size = 40);

功能：用户视频上显示信息

返回值：0标识成功，否则为出错代码

参数：

dwuserid: 用户id

data: 参数及显示信息

font: 字体

size: 字体大小。

操作用户视频

RTCS_C_API int RTCS_UserCameraControl(int userid, bool isopen);

功能：操作用户视频，打开或关闭

返回值：0标识成功，否则为出错代码

参数：

userid: 用户id

isopen: true打开，false关闭

用户全屏幕共享

RTCS_C_API int RTCS_UserDesktopShare(int desktop_id);

功能：用户桌面共享

返回值：0标识成功，否则为出错代码

参数:

desktop_id: 桌面id

用户窗体共享

RTCS_C_API int RTCS_UserWindowShare(void* hWnd);

功能: 用户某窗体共享

返回值: 0标识成功, 否则为出错代码

参数:

hWnd: 窗体句柄

改变某用户视频绘制效果

RTCS_C_API int RTCS_SetRenderFlag(int userid, int render_flag);

功能: 改变某用户视频绘制效果

返回值: 0标识成功, 否则为出错代码

参数:

userid: 用户id

render_flag: 0 原视频根据窗口尺寸截取, 全窗口展示; 1 保留原视频所有信息, 适应窗口比例展示

枚举本地音频采集设备

RTCS_C_API int RTCS_EnumAudioCapture(char** lpDeviceName, unsigned int& dwDeviceNum);

功能: 枚举本地音频采集设备

返回值: 0 表示成功, 否则为出错代码

参数:

lpDeviceName 音频设备名称

dwDeviceNum 音频设备数量

备注:

该方法将会在内部分配缓冲区, 外部使用完成之后, 必需手工释放这些缓冲区, 否则会造成内存泄露。

选择指定的音频采集设备

RTCS_C_API int RTCS_SelectAudioCapture(char* szCaptureName);

功能: 选择指定的音频采集设备;

返回值: 0 表示成功, 否则为出错代码

参数:

szCaputureName 所选择的设备名称

备注:

当用户有多个音频采集设备（板载声卡、USB 声卡等）时，可以通过该方法选用指定的音频采集设备。

获取当前使用的音频采集设备

RTCS_C_API `int` RTCS_GetCurAudioCapture(`char*` deviceName, `int` len);

功能： 获取当前使用的音频采集设备

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码

参数：

deviceName: 当前使用的设备名称

len: 设备名称长度

备注：

当用户有多个音频采集设备（板载声卡、USB 声卡等）时，可以通过该方法获取当前使用的音频采集设备。

枚举本地音频播放设备

RTCS_C_API `int` RTCS_EnumAudioPlayback(`char**` lpDeviceName, `unsigned int`& dwDeviceNum);

功能： 枚举本地音频播放设备

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码

参数：

lpDeviceName 音频设备名称

dwDeviceNum 音频设备数量

备注：

该方法将会在内部分配缓冲区，外部使用完成之后，必需手工释放这些缓冲区，否则会造成内存泄露，由于内部采用了“GlobalAlloc”来分配高端内存，故外部需要调用“GlobalFree”来释放，而不能是 delete 或 free 方法。

选择指定的音频播放设备

RTCS_C_API `int` RTCS_SelectAudioPlayback(`char*` szDeviceName);

功能： 选择指定的音频播放设备

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码

参数：

szDeviceName 所选择的设备名称

备注：

当用户有多个音频播放设备（板载声卡、USB 声卡、蓝牙耳机等）时，可以通过该方法选用指定的音频播放设备。

获取当前使用的音频播放设备

RTCS_C_API `int RTCS_GetCurAudioPlayback(char* deviceName, int len);`

功能： 获取当前使用的音频播放设备

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码

参数：

deviceName: 当前使用的设备名称

len: 设备名称长度

备注：

当用户有多个音频采集设备（板载声卡、USB 声卡等）时，可以通过该方法获取当前使用的音频播放设备。

获取指定音频设备的当前音量

RTCS_C_API `int RTCS_AudioGetVolume(RTCS_AudioDevice device, unsigned int& dwVolume);`

功能： 获取指定音频设备的当前音量

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码

参数：

device: 设备类型，定义为：

BRAC_AD_WAVEIN = 0, ///< 输入设备: Mic

BRAC_AD_WAVEOUT = 1, ///< 输出设备: Wave

dwVolume: 保存该设备的当前音量，取值范围：0~100

备注：

根据设备类型（device）参数的不同，可以获取放音设备（WaveOut）和录音设备（WaveIn）的当前音量大小。

设置指定音频设备的音量

RTCS_C_API `int RTCS_AudioSetVolume(RTCS_AudioDevice device, unsigned int dwVolume);`

功能： 设置指定音频设备的音量

返回值： 0 表示成功，否则为出错代码

参数：

device: 设备类型，定义为：

BRAC_AD_WAVEIN = 0, ///< 输入设备: Mic

BRAC_AD_WAVEOUT = 1, ///< 输出设备: Wave

dwVolume: 需要设置的音量，取值范围：0~100，值越大，音量越大

备注：

根据设备类型（device）参数的不同，可以调节放音设备（WaveOut）和录音设备（WaveIn）的音量大小。

操作用户语音

`RTCS_C_API int RTCS_UserSpeakControl(int userid, bool isopen);`

功能：操作用户语音，打开或关闭

返回值：0 表示成功，否则为出错代码

参数：

userid: 用户id, -1表示自己

isopen: true打开, false关闭

控制用户音视频录制状态

`RTCS_C_API int RTCS_UserRecordControl(int userid, bool record);`

功能：录制某用户的音视频

返回值：0 表示成功，否则为出错代码

参数：

userid: 用户id, -1表示自己

isopen: true打开, false关闭