

1100 – ANALYSE FONCTIONNELLE

1101

Le programme CORTEX (Composition et Révision de TExTes) a été conçu pour obtenir en forme définitive, des textes composés et révisés sur micro-ordinateur. Le matériel utilisé est un micro-ordinateur de chez RADIO-SHACK (TRS 80 avec 48 K de mémoire vive) pilotant une machine à écrire IBM modèle 71 à boule. L'asservissement est assuré par une interface à base d'un circuit 8255 commandant 11 électro-aimants.

1110 – LA SAISIE

1111

Saisie au clavier en minuscules et capitales. Définition des tabulations : nombre, position. Définition des numéros : hauteur, marges. Définition du type de justification.

1112

Possibilité d'ajouter des filets :

- Entiers.
- Interrompus.

1113

Précision du type de justification :

- Coupe autorisée.
- Ligne pleine.
- Ligne dactylo.
- Alinéa.

1114

Positionnement de la dernière ligne d'alinéa :

- Centrée.
- À gauche.
- À droite.

1115

Précision du nombre de lignes par page et du nombre de colonnes par page.

1116

Code de fin de texte pour clore une tabulation.

1117

Code de fin de saisie pour changer de mode (passage à la correction ou mise en page).

1118

Enregistrement sur fichier cassette.

[#VOIR_SCHEMA_1100_A#] : *Synoptique des structures d'ensemble du programme.*

1120 – LA CORRECTION

1121

Édition par section de texte.

1122

Suite d'édition par section pour augmenter la rapidité d'exploration.

1123

Suppression directe par pression d'une touche.

1124

Mise en insertion : code de mise en insertion (dégagement du texte en cours pour contrôle du travail).

1125

Sortie du mode par la même touche que la sortie de saisie.

1130 – LA MISE EN PAGE

1133

Monopole de l'ordinateur pendant le temps de mise en page (le temps de calcul de la matrice est inférieur à 1 seconde).

1134

Exécution de la mise en page en matrice.

1135

Visualisation de la matrice d'édition pour corrections définitives avant l'édition sur la machine IBM.

1136

Signal visuel sur l'écran signalant la fin du traitement.

1140 – L'IMPRESSION (Édition sur machine IBM 71)

1142

Mise en route de l'édition. Initialisation des paramètres au niveau de l'ordinateur et de l'interface 8255.

1143

La conversion du code ASCII en code IBM barre à barre est dirigée sur le port A du 8255. La commande des électro-aimants (caractère ou fonction) est dirigée sur le port B.

1144

La frappe est effectuée à la cadence de 1/15e de seconde par caractère.

1145

Interruption demandée 15 fois par seconde par la machine.

1148

Possibilité d'enregistrer et de lire sur magnétophone. La matrice ne sera pas éditée si l'édition est annulée par action sur la touche "BREAK".