Bakiye Kasası – Terminal

Kasa sorumlusu için kılavuz

FERİNG FERİAN E.V. · SÜRÜM 2.0.0

Terminal ana cihazdır: para burada yüklenir, kartlar burada oluşturulur, yazdırılır ve yönetilir; hesap ve yedekleme de burada yapılır. Satış cihazları (iki ek telefon) yalnızca düşme işlemi yapar. Üçü de ortak depodaki tek bir kaydı paylaşır.

Roller
Depoda üç erişim sözcüğü: **Satış**, **Kasa** (bu cihaz), **Yönetici** (yalnızca sizin için). Rolü depo kendisi denetler.

İnternet yokken
Yükleme ve düşme devam eder; her şey sonra eşitlenir.

İnternet gereken
Kamera (https), eşitleme, kart değiştirme, yedekler.

1 **Terminali kurmak** — bir kez — Sayfa 2
2 **Depo ve satış cihazları** — betik, sözcükler, cihazlar — Sayfa 3–4
3 **Kartları hazırlamak** — yazdırma, misafir listesi, deste — Sayfa 5
4 **Yükleme ve düşme** — akşam — Sayfa 6
5 **Kartları yönetmek** — değiştirme, engelleme, geri alma — Sayfa 7
6 **Yönetim** — cihazlar, hesap, yedek, yeni etkinlik — Sayfa 8
7 **Bir sorun olursa** — tablo — Sayfa 9

1 Terminali kurmak

İlk akşamdan önce bir kez

1 Adresi açın ve yükleyin

…/`guthabenkasse-terminal.html` adresini tarayıcıda açın (**https**, aksi halde Chrome kamerayı vermez). Android: Menü ⋮ → **Uygulamayı yükle**; iPhone: Paylaş → **Ana Ekrana Ekle**.

2 Cihaz harfi ve ad

Ayarlar → *Bu cihaz*: bir harf, örneğin **T** (her yeni kart numarasında yer alır) ve adınız.

3 Etkinliği yazın

Ayarlar → *Anlass*: etkinlik adı, dernek, ek bilgi. Her kartta yer alır.

4 Depoyu bağlayın

Ayarlar → *Ablage*: **adres** (/exec ile biter) ve **kasa sözcüğü**. Başlıkta ● Çevrimiçi yazmalı. Denemek için: *Erweitert: von Hand abgleichen* → *Verbindung prüfen*.

5 PIN koyun (önerilir)

Verwaltung → *Erweitert* → *Verwaltungs-PIN*. Sonra Kartlar, Yönetim ve Ayarlar sekmeleri PIN ister; böylece tezgâhta kimse yanlışlıkla kart yönetemez.



Ayarlar: cihaz, bahşiş, depo.

Bahşiş ve yuvarlama

Üç kademeli bir ayar: **Aus** (kapalı), **Tasten** (düşmeden sonra %5, %7,5, %10; 0,50 €'ya yuvarlanır), **Tasten + Aufrunden**. Veresiye (eksi bakiye) kapalıdır; Yönetim → Erweitert'ten yönetici sözcüğüyle açılır.

2 Depo ve satış cihazları

Google hesabınızdaki betik – tek seferlik, yaklaşık on dakika

1 Yeni proje

`script.google.com` adresinde derneğin hesabıyla *Yeni proje*; bir ad verin, örneğin „Guthabenkasse Ablage“. Eski bir depo varsa 2. sürüm için **ayrı** bir proje açın.

2 Betiği yapıştırın

`ablage.gs` dosyasının tüm içeriğini `Code.gs` içine yapıştırın (önce hepsini silin), kaydedin.

3 Üç erişim sözcüğü ve dosya adı

Üstte `WORT_VERKAUF`, `WORT_KASSE`, `WORT_ADMIN` alanlarını doldurun; üçü **farklı** ve tahmin edilemez olsun. İsteğe bağlı `BERICHT_AN` (rapor için e-posta). İkinci proje ise eski depoya dokunmamak için `DATEINAME` değerini değiştirin.

4 Yayınlayın

Bereitstellen → Neue Bereitstellung → Web-App, *Ausführen als: Ich*, *Zugriff: Jeder* („Google hesabı olan herkes“ değil). İzinleri verin; „doğrulanmadı“ çıkarsa *Erweitert → Zu … (unsicher)*. **Web uygulaması URL**'sini (…/exec) kopyalayın.

5 Her değişiklikte: yeni sürüm

Betik sonra değiştirilirse *Bereitstellen → Bereitstellungen verwalten → kalem → Neue Version*. Aksi halde eskisi çalışır. Adres aynı kalır.

3 Satış cihazlarını bağlamak

En fazla iki, her biri kendi harfiyle

1 Satış programını açın


Telefonda **guthabenkasse-verkauf.html** adresini açın, yükleyin. Orada cihaz harfini (**V**, **W**), adı, adresi ve **satış sözcüğünü** girin. „Satış“ kılavuzu adım adım anlatır.

2 Cihaz listesini kontrol edin

Verwaltung → Abgleich und Geräte: her cihaz harfi, görevli, görev ve son eşitleme zamanıyla listelenir. ● online son 75 saniyede haber verdi demektir; aksi halde saatiyle *zuletzt* yazar.

3 Cihazı kaldırmak

Zaten „vergeben“ olan bir harf (cihaz değişti, bellek silindi) cihaz listesinde **entfernen** ve yönetici sözcüğüyle serbest kalır. İşlemleri korunur. Bellek kaybından sonra yeni bir harf almak daha iyidir.



Yönetim → Eşitleme ve cihazlar.

4 Kartları hazırlamak

Yazdırma, adlar, deste – hepsi Kartlar sekmesinde

1 Kart yazdırma

Karten → Neue Karten: adedi girin (veya adları / misafir listesini yükleyin) ve **Vorschau der Karten**'e dokunun. Kartlar önce önizlemede görünür (henüz hiçbir şey oluşturulmaz); sonra **Anlegen und drucken**, **Nur anlegen** veya **Zurück**. A4 sayfada sekiz kart, 85 × 54 mm. Bu, cihaz depoyla en az bir kez eşitlendikten sonra çalışır – yoksa numaralar çift verilirdi.

2 Kontrol numarası

Her yeni kartın QR kodunda gizli bir kontrol numarası bulunur (`GK-T0042-K7Q2`). Satış cihazı bunu bilmez, bu yüzden yalnızca **taranan** kartları düşebilir; tahmin edilen numaralar işe yaramaz. Kontrol numarasız eski kartlar geçerli kalır.

3 Laminasyon


Kartları kesin, laminasyon yapın. Kağıtta yalnızca numara (isterseniz ad) bulunur – asla tutar.

4 Kartları önceden yüklemek

Karten → Vorab aufladen: numara aralığı ve tutar, örneğin 1–20 numaralı kartlar 50 € ile. Her karta ayrı bir yükleme yapılır; bir deste bütün olarak geri alınabilir.

5 Misafir listesi

Bir tabloyu (.xlsx, .ods, .csv veya Excel'den yapıştırarak) ad listesi olarak yükleyin; sütunu seçin, satırları işaretleyin. Eski biçimler (.xls, Excel 2003 XML, HTML) artık okunmaz – lütfen .xlsx olarak kaydedin.




Kartlar: yeni kartlar, adlar.

Yeni etkinlik: eski bir şey kalmasın

„Betrieb auf Null setzen" sonrasında etkinlik, dernek, ek bilgi, ad alanı ve misafir listesi boş olur. Geçen yıldan kalan kartlar artık geçerli değildir.

5 Yükleme ve düşme

Terminalde akşam



Yükleme: bakiye hemen görünür.



Düşme: üstte düşülen, altta kalan.

1. **Yükleme**
   Aufbuchen sekmesi: tutar (rakamlar veya 5, 10, 20, 50 € hızlı tuşları), **Scannen**. Sonuç yeni bakiyeyi gösterir ve hemen görünür; depo hemen ardından haber alır.

2. **Düşme**
   Satış cihazındaki gibi: tutar, tarama, üstte düşülen (kırmızımsı), altta kalan (yeşilimsi). Ardından bahşiş tuşları veya **Aufrunden**.

3. **Sorgu**
   Tutar yokken kartı taratın: hiçbir şey işlenmez, kart bakiyesini gösterir. Her cihazda çalışır.

4. **Sonunda ödeme**
   Auszahlung sekmesi: kartı taratın (**Kamera**) veya numarayı yazın. Terminal kısaca eşitler ve bakiyeyi büyük harflerle, **„12,50 € auszahlen“** düğmesiyle gösterir. Dokunun, tutarı nakit verin, bitti. Bakiye bu arada değişirse Terminal yeni tutarı gösterir ve yeniden sorar. Üstte ne kadarının hâlâ ödeneceği, altta bakiyeli tüm kartların listesi görünür.

5. **Kodu elle yazmak**
   Kamera olmadan kod (`GK-T0042`) alana yazılabilir. Terminalde numara yeter; satış cihazları tam QR içeriğini ister.

6. **Güvenli ve hızlı akış**
   Verwaltung → Erweitert → Buchungsablauf: **Schnell** (tutar, tarama, tamam), **Sicher** (tarama, bakiye, onay) veya **Automatisch**. „Ergebnis erst zeigen, wenn die Ablage bestätigt hat“ kutusu Terminali yavaşlatır ama daha güvenli yapar.

> **Bağlantı yokken**
> İşlemler cihazda kayıtlı kalır (tarayıcı belleği ve ikinci kopya), bağlantı gelince gönderilir. Satış cihazı kart başına yalnızca çevrimdışı sınıra (20 €) kadar düşebilir. Bakiye sonradan yetmezse depo işlemi yine de kabul eder; kart eksiye düşer (Hesap: „Auf Karten im Minus“).

6 Kartları yönetmek

Kartlar sekmesi: liste, karta dokunun

1 Liste ve arama

Altta her kart numarası, adı ve bakiyesiyle görünür. Üstteki alanda numaraya göre aranır. Dokunmak kartı geçmişiyle açar.

2 Kartı değiştirmek

Kart kayıp veya bozuk mu? **Karte ersetzen**: yeni kart bir sonraki numarayı ve kontrol numarasını alır, bakiye aktarılır, eski kart engellenir. Sonra yenisi yazdırılır. Depo bağlantısı gerekir.

3 Engelleme ve serbest bırakma

Sperren (sebep belirterek) bir kartı tüm cihazlarda engeller. **Freigeben** yönetici sözcüğü ister; değiştirilmiş kart her zaman engelli kalır.

4 Geri almak

Geçmişte her işlemin yanında **zurücknehmen** bulunur. Sabit kimlikli bir karşı kayıt oluşur; işlem en fazla bir kez etkili olur, çift tıklamada veya iki cihazdan da. Geri alma geri alınamaz. Cihaz, görevli ve zaman kaydedilir.

5 Düzeltmek, ödemek, silmek

Setzen bakiyeyi bir düzeltme kaydıyla değiştirir. **Restguthaben auszahlen** kalanı düşer (nakit iade). **Karte löschen** yalnızca bakiye yokken olur; işlemler korunur.

6 Karttaki ad

Ad ve ek bilgi sonradan girilebilir („Karte nochmal drucken“). Veresiye yalnızca adlı kartlarda mümkündür.



Karta dokunun: geçmiş ve işlemler.

7 Yönetim

Yönetim sekmesi (PIN ile korunur)

1 Hesap

Auswerten depodaki güncel rakamları gösterir: ciro (net), bahşiş, kartlarda kalan, yüklenen, düşülen, geri alınan, ödenen; cihaz ve görevli başına. **Drucken** veya **Per Mail senden** (betikte yazılı adrese). Onay ve kasa sayımı yoktur; kasadaki nakit karşılaştırılmaz. Cihazlar henüz aktarılmamış işlemler taşıyorsa altında bir not görünür.

2 Yedekler

Depo kendini yedekler (değişiklik varsa 20 dakikada bir, son on iki kalır). **Sicherung der Ablage jetzt** ek bir yedek alır. **Wiederherstellen** yönetici sözcüğü ister; önce mevcut durum yedeklenir. Depo yedekten daha yeniyse Terminal ayrıca sorar.

3 Gelişmiş

Akış, cihaz adı, PIN. Tüm cihazlar için yönetici sözcüğüyle: **Anschreiben** izni (standart kapalı, sınır 50 €) ve kart ile cihaz başına **çevrimdışı sınır**. **Karten und Stand neu von der Ablage laden**, bellek sorunundan sonra bir cihaz tutmadığında yardımcı olur.

4 Yeni etkinlik

Ayarlar → Betrieb auf Null setzen (yönetici sözcüğü): Depo önce bir arşiv oluşturur, sonra tüm kartlar, işlemler ve etiketler tüm cihazlarda sıfırlanır. İsteğe bağlı kart numaraları yeniden 1'den başlar.



Yönetim → Hesap.

8 Bir sorun olursa

Acil durum tablosu

NE GÖRÜYORSUNUZ	NE YAPMALISINIZ
„Gerätebuchstabe schon vergeben“	Başka bir tarayıcı/bellek harfi zaten kullanıyor. *Ayarlar*'da yeni harf seçin veya cihaz listesinde eski cihazı **entfernen** ile kaldırın (yönetici sözcüğü).
„Zeitüberschreitung“	Depo yavaş yanıt veriyor (Google). İşlemler kaybolmaz, kayıtlı kalır ve sonradan gönderilir. Yeni betik sürümünü kullanın (sorgularda artık yazmıyor).
Kırmızı nokta „! 1“	Depo bir işlemi reddetti (örneğin kart sonradan engellendi). Sebep Yönetim'de yazar; „Gelesen“ ile onaylayın.
Kartlar 0,00 € gösteriyor	Cihaz depoyla hiç eşitlenmedi (harf dolu, yanlış sözcük). Bağlantıyı kontrol edin, sonra **Karten und Stand neu von der Ablage laden**.
Kart yazdırılamıyor	Cihaz önce bir kez başarıyla eşitlenmeli (başlık: ● Online).
Kart „Prüfnummer fehlt“	QR koduyla taratın; kontrol numarasız eski kartlar bunsuz çalışır.
Kamera açılmıyor	Adres https:// ile başlamalı; bu site için kameraya izin verin. Kayıtlı dosyadan açılırsa kamera çalışmaz.
Güncellemeden sonra eski görünüyor	*Ayarlar → Nach neuer Fassung suchen*; uygulamayı kapatıp açın. Betikte unutmayın: *Neue Version* yayınlayın.

Bilinmesi iyi olur

Depo bakiyenin bekçisidir: çift gönderilen işlemler yalnızca bir kez etkili olur, engellenmiş kartlar reddedilir ve rolü (Satış, Kasa, Yönetici) yalnızca program değil depo da denetler. Eski 0.12 sürümlü bir cihaz eşitlemeye devam edebilir ama bu korumaların hiçbirine sahip değildir.

Bakiye Kasası – Terminal 2.0.0 · Not: Yönetim sayfasındaki yeni metinler henüz yalnızca Almancadır; düğme adları kılavuzda olduğu gibi Almanca yazılmıştır.