Verbindungen über Netznamen. Lesbare Zeichnung: hardware/*/testaufbau/*.svg

J1
VBAT_SW
GND
Batterie (nach S1)

D1
VBAT
VBAT_SW
1N5817

R16
VBAT
BATT
100k

R17
BATT
GND
47k

C11
BATT
GND
100n

A1
LOLIN S2 mini
I_MESS
BATT
BTN
+3V3
EN
GPIO3
GPIO5
GPIO7
GPIO9
GPIO11
GPIO12
3V3
GPIO39
GPIO37
GPIO35
GPIO33
GPIO18
GPIO16
GND
VBUS
SCL
SDA
DAC
GND
VBAT

J2
GND
+3V3
SCL
SDA
OLED (GND 3V3 SCL SDA)

J3
BTN
GND
Taster (BTN GEGEN GND)

J5
VBAT
GND
MT3608 Eingang (IN+ IN−)

J6
+24V
GND
MT3608 Ausgang (OUT+ OUT−)

C1
+24V
GND
220u/35V

C2
+24V
GND
100n

D6
+24V
GND
P6KE30A

C12
+24V
GND
100n

R1
+24V
VMID
10k

R2
VMID
GND
10k

C3
VMID
GND
47u/25V

R3
DAC
F1N
2k2

C4
F1N
GND
2n2

R4
F1N
F2N
2k2

C5
F2N
GND
2n2

C6
F2N
INP_A
1u Folie

R5
INP_A
VMID
100k

U1A
INP_A
INN_A
DRV_A
TL072

U1B
VMID
INN_B
DRV_B
TL072

U1C
+24V
V+
V−
GND
TL072

R6
DRV_A
BASE_A
100

Q1
+24V
BASE_A
PGOOD
BD139

Q2
BASE_A
OA
BD140

R7
OA
INN_A
18k

R8
INN_A
RG_A
3k3

C7
RG_A
GND
10u/25V

R9
OA
INN_B
10k

R10
OB
INN_B
10k

R11
DRV_B
BASE_B
100

Q3
+24V
BASE_B
PGOOD
BD139

Q4
BASE_B
OB
BD140

D2
+24V
OA
1N4148

D3
OA
GND
1N4148

D4
+24V
OB
1N4148

D5
OB
GND
1N4148

C8
OA
A_C
10u bipolar 63V

R12
A_C
A_R
47 2W

F1
A_R
OUT_A
PTC 0,1A 60V

C9
OB
E_C
10u bipolar 63V

R13
E_C
E_R
47 2W

F2
E_R
OUT_E
PTC 0,1A 60V

J4
OUT_A
OUT_E
Ausgang A (rot) E (gruen-gelb)

PGND
GND
10

R15
PGND
I_MESS
10k

C10
I_MESS
GND
4u7 Keramik

PWR_FLAG GND
PWR_FLAG VBAT_SW
PWR_FLAG VBAT
PWR_FLAG +3V3
PWR_FLAG +24V
PWR_FLAG PGND

Entwurf vor dem Mini-Test. Modulbelegung vor der Bestellung am echten Modul prüfen.

Kabelsuchgerät (Variante Einfach)

Sheet: /
File: sender.kicad_sch

Title: Kabelsuchgerät - Sender

Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: Entwurf 1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1