Configuração 1: M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM
Perda de SNR do BCD-MMSE (iter 4) em SER = 10^{-2}, em dB, em relação à referência ideal (float64); × = não chega a 10^{-2} nas SNRs simuladas
Fundo laranja no rótulo: o modo com o melhor resultado (estouro: pela varredura de I; quantização: pela varredura de F), comparando de menos bits para mais, sem contar a coluna em que tudo é zero
Faixa "x a y": o outro modo muda o valor (a quantização no mapa de I, o estouro no mapa de F); se os dois extremos têm cores diferentes, a célula é dividida na diagonal (em cima, a cor do menor; embaixo, a do maior)
Embaixo da perda: maior ocupação da XCU50 entre LUT, DSP, FF e BRAM (síntese HLS, sem diretivas), no mesmo formato e modo; sem número onde o formato e o modo não foram sintetizados

TDLA30-5: N = 192, f_c = 3,5 GHz

Estouro	6	8
AP_SAT	2.52 5.5 a 6.6%	0.00 6.0 a 7.2%
AP_SAT_ZERO	3.23 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_SAT_SYM	2.52 6.5 a 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_WRAP	1.92 5.8 a 6.6%	0.00 6.3 a 7.2%
AP_WRAP_SM	3.39 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%

Bits inteiros I (F = 32)

TDLA30-5: N = 192, f_c = 3,5 GHz

Quantização	4	6	8	10	12	14
AP_TRN	×	×	4.34 1.5 a 1.7%	0.57 1.7 a 1.8%	0.05 1.9 a 2.1%	0.01 2.0 a 2.2%
AP_TRN_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	0.97 1.6 a 2.1%	0.01 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%
AP_RND	×	×	3.27 1.6 a 1.9%	0.24 1.7 a 2.1%	0.03 2.0 a 2.3%	0.00 2.1 a 2.4%
AP_RND_ZERO	×	×	3.29 1.4 a 2.0%	0.25 1.6 a 2.1%	0.03 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%
AP_RND_MIN_INF	×	×	3.17 1.6 a 1.9%	0.25 1.8 a 2.1%	0.03 2.1 a 2.3%	0.00 2.2 a 2.4%
AP_RND_INF	×	×	3.20 1.4 a 2.0%	0.25 1.6 a 2.1%	0.02 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%
AP_RND_CONV	×	×	3.21 1.6 a 2.0%	0.25 1.8 a 2.1%	0.02 2.1 a 2.3%	0.00 2.2 a 2.5%

Bits fracionários F (I = 14)

TDLA30-75: N = 192, f_c = 28 GHz

Estouro	6	8
AP_SAT	3.20 5.5 a 6.6%	0.00 6.0 a 7.2%
AP_SAT_ZERO	3.17 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_SAT_SYM	3.20 6.5 a 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_WRAP	1.98 5.8 a 6.6%	0.00 6.3 a 7.2%
AP_WRAP_SM	3.40 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%

Bits inteiros I (F = 32)

TDLA30-75: N = 192, f_c = 28 GHz

Quantização	4	6	8	10	12	14
AP_TRN	×	×	× 1.5 a 1.7%	0.68 1.7 a 1.8%	0.06 1.9 a 2.1%	0.01 2.0 a 2.2%
AP_TRN_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	0.95 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%
AP_RND	×	×	3.29 1.6 a 1.9%	0.24 1.7 a 2.1%	0.01 2.0 a 2.3%	0.00 2.1 a 2.4%
AP_RND_ZERO	×	×	3.31 1.4 a 2.0%	0.23 1.6 a 2.1%	0.01 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%
AP_RND_MIN_INF	×	×	3.27 1.6 a 1.9%	0.23 1.8 a 2.1%	0.01 2.1 a 2.3%	0.00 2.2 a 2.4%
AP_RND_INF	×	×	3.19 1.4 a 2.0%	0.24 1.6 a 2.1%	0.01 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%
AP_RND_CONV	×	×	3.25 1.6 a 2.0%	0.23 1.8 a 2.1%	0.01 2.1 a 2.3%	0.00 2.2 a 2.5%

Bits fracionários F (I = 14)

TDLA30-300: N = 168, f_c = 28 GHz

Estouro	6	8
AP_SAT	3.16 5.5 a 6.6%	0.00 6.0 a 7.2%
AP_SAT_ZERO	3.13 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_SAT_SYM	3.16 6.5 a 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_WRAP	1.90 5.8 a 6.6%	0.00 6.3 a 7.2%
AP_WRAP_SM	4.88 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%

Bits inteiros I (F = 32)

TDLA30-300: N = 168, f_c = 28 GHz

Quantização	4	6	8	10	12	14
AP_TRN	×	×	× 1.5 a 1.7%	0.68 1.7 a 1.8%	0.05 1.9 a 2.1%	0.00 2.0 a 2.2%
AP_TRN_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	1.00 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%
AP_RND	×	×	3.29 1.6 a 1.9%	0.22 1.7 a 2.1%	0.00 2.0 a 2.3%	0.00 2.1 a 2.4%
AP_RND_ZERO	×	×	3.28 1.4 a 2.0%	0.22 1.6 a 2.1%	0.01 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%
AP_RND_MIN_INF	×	×	3.23 1.6 a 1.9%	0.23 1.8 a 2.1%	0.01 2.1 a 2.3%	0.00 2.2 a 2.4%
AP_RND_INF	×	×	3.28 1.4 a 2.0%	0.21 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%
AP_RND_CONV	×	×	3.29 1.6 a 2.0%	0.21 1.8 a 2.1%	0.00 2.1 a 2.3%	0.00 2.2 a 2.5%

Bits fracionários F (I = 14)

TDLC300-100: N = 132, f_c = 3,5 GHz

Estouro	6	8
AP_SAT	2.30 5.5 a 6.6%	0.00 6.0 a 7.2%
AP_SAT_ZERO	3.17 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_SAT_SYM	2.30 6.5 a 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_WRAP	1.87 5.8 a 6.6%	0.00 6.3 a 7.2%
AP_WRAP_SM	3.37 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%

Bits inteiros I (F = 32)

TDLC300-100: N = 132, f_c = 3,5 GHz

Quantização	4	6	8	10	12	14
AP_TRN	×	×	4.55 1.5 a 1.7%	0.61 1.7 a 1.8%	0.05 1.9 a 2.1%	0.01 2.0 a 2.2%
AP_TRN_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	1.07 1.6 a 2.1%	0.01 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%
AP_RND	×	×	3.30 1.6 a 1.9%	0.25 1.7 a 2.1%	0.02 2.0 a 2.3%	0.00 2.1 a 2.4%
AP_RND_ZERO	×	×	3.32 1.4 a 2.0%	0.25 1.6 a 2.1%	0.02 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%
AP_RND_MIN_INF	×	×	3.28 1.6 a 1.9%	0.25 1.8 a 2.1%	0.02 2.1 a 2.3%	0.00 2.2 a 2.4%
AP_RND_INF	×	×	3.23 1.4 a 2.0%	0.26 1.6 a 2.1%	0.02 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%
AP_RND_CONV	×	×	3.25 1.6 a 2.0%	0.26 1.8 a 2.1%	0.02 2.1 a 2.3%	0.00 2.2 a 2.5%

Bits fracionários F (I = 14)

TDLB100-400: N = 24, f_c = 3,5 GHz

Estouro	6	8
AP_SAT	0.36 5.5 a 6.6%	0.00 6.0 a 7.2%
AP_SAT_ZERO	0.96 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_SAT_SYM	0.36 6.5 a 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_WRAP	0.23 5.8 a 6.6%	0.00 6.3 a 7.2%
AP_WRAP_SM	1.17 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%

Bits inteiros I (F = 32)

TDLB100-400: N = 24, f_c = 3,5 GHz

Quantização	4	6	8	10	12	14	16
AP_TRN	×	×	× 1.5 a 1.7%	0.54 1.7 a 1.8%	0.00 1.9 a 2.1%	0.00 2.0 a 2.2%	0.00 3.1 a 3.7%
AP_TRN_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	2.08 1.6 a 2.1%	0.47 1.9 a 2.3%	0.11 2.0 a 2.5%	0.03 3.2 a 3.7%
AP_RND	×	×	3.45 1.6 a 1.9%	0.36 1.7 a 2.1%	0.02 2.0 a 2.3%	0.00 2.1 a 2.4%	0.00 3.5 a 3.7%
AP_RND_ZERO	×	×	3.49 1.4 a 2.0%	0.35 1.6 a 2.1%	0.02 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%	0.00 3.2 a 3.7%
AP_RND_MIN_INF	×	×	3.52 1.6 a 1.9%	0.37 1.8 a 2.1%	0.02 2.1 a 2.3%	0.00 2.2 a 2.4%	0.00 3.7%
AP_RND_INF	×	×	3.47 1.4 a 2.0%	0.37 1.6 a 2.1%	0.02 1.9 a 2.3%	0.00 2.0 a 2.5%	0.00 3.2 a 3.7%
AP_RND_CONV	×	×	3.59 1.6 a 2.0%	0.39 1.8 a 2.1%	0.02 2.1 a 2.3%	0.00 2.2 a 2.5%	0.00 3.7%

Bits fracionários F (I = 14)