

Tecnología Digital VI - Guía de Ejercicios 3

Juan Ignacio Elosegui

Noviembre 2025

Ejercicio 1

Inciso 1

Falso. Un perceptrón simple puede representar solamente funciones linealmente separables. Se puede notar por la función que lo define: $y = \phi(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b)$.

Siendo $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ las entradas, que pueden ser los features. Los pesos $\mathbf{w} = [w_1, w_2, \dots, w_n]$ denotan qué tan importante es cada feature. b es un escalar que funciona como sesgo único (en el caso de un perceptrón simple, ya que tiene una sola salida), pero puede ser un vector de sesgos si tiene varias salidas.

Inciso 2

Falso. Habla de aproximación, no representación directamente. Además, sólo funciona para funciones continuas y solamente si es que el perceptrón tiene activaciones no lineales y suficientes neuronas. Se tienen que dar sí o sí estas cosas para que sea verdadero el enunciado.

Inciso 3

Falso. Por el mismo motivo de arriba, se pueden representar si 1) la función es continua y 2) si el perceptrón tiene las suficientes neuronas.

Inciso 4

Falso. Por el mismo motivo.

Inciso 5

Verdadero. Sí se puede. Una imagen, digamos de dimensión 28 pixeles de alto y ancho, se puede aplanar en un vector de 784 componentes: $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{784}$.

Este vector se puede pasar por una red neuronal *fully-connected* de la siguiente manera: $a^{(i)} = \phi(\mathbf{W}^{(i)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(i)})$, donde:

- $\mathbf{W}^{(i)}$ es la matriz de pesos,
- $\mathbf{x}$ es el vector de 784 entradas,
- $a^{(i)}$ es el vector de activaciones de la capa i .

Ejercicio 2

Inciso (a)

Tiene 5 unidades de entrada. Son las que están más a la izquierda de la red, en la capa de input.

Inciso (b)

Tiene 3 unidades ocultas. Son las que están en la capa oculta.

Inciso (c)

Tiene una única unidad de salida, es la que está en la capa de output.

Inciso (d)

Cada unidad recibe todas las salidas de la capa anterior como entrada. Cada unidad oculta tiene 5 pesos, y la neurona de salida tiene 3 pesos. Entonces, hay $5 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 18$ parámetros w .

Inciso (e)

Cada unidad de la capa oculta y de salida tiene su propio sesgo. Por lo tanto, hay $3 + 1 = 4$ sesgos.

Inciso (f)

La salida de la red se obtiene aplicando las transformaciones lineales y las funciones de activación capa por capa.

Primera capa oculta:

$$\mathbf{z}^{(1)} = W^{(1)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(1)}, \quad \mathbf{a}^{(1)} = \phi\left(\mathbf{z}^{(1)}\right),$$

donde

$$W^{(1)} \in \mathbb{R}^{3 \times 5}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^5, \quad \mathbf{b}^{(1)} \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{a}^{(1)} \in \mathbb{R}^3.$$

Capa de salida:

$$z^{(2)} = W^{(2)}\mathbf{a}^{(1)} + b^{(2)}, \quad a^{(2)} = \phi\left(z^{(2)}\right),$$

donde

$$W^{(2)} \in \mathbb{R}^{1 \times 3}, \quad b^{(2)} \in \mathbb{R}^1, \quad a^{(2)} \in \mathbb{R}^1.$$

En forma compacta:

$$a^{(2)} = \phi\left(W^{(2)} \phi\left(W^{(1)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(1)}\right) + b^{(2)}\right).$$