

Cambio de tono sin alterar la duración: reproducción del *phase vocoder* de Dolson y una extensión con preservación de formantes

Proyecto Semestral — Procesamiento Digital de Señales e Imágenes (INFB6063)

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) — 2026-1

Francisco Alejandro Pinto Abraham — RUT 21.571.239-7

Artículo reproducido: M. Dolson, “The Phase Vocoder: A Tutorial”, *Computer Music Journal*, vol. 10, n.º 4, pp. 14–27, 1986.

Resumen — Se reproduce el *phase vocoder* de Dolson (1986), que modifica la duración de un sonido sin alterar su tono propagando la fase de la STFT mediante la frecuencia instantánea, y a partir de él un desplazamiento de tono (*pitch-shift*) como *time-stretch* + remuestreo. Como extensión propia se añade la **preservación de formantes** reimponiendo, vía cepstrum, la envolvente espectral original. Los tres métodos —remuestreo ingenuo (baseline), phase vocoder y phase vocoder con formantes— se integran en un sintetizador concatenativo de voz hecha con granos de guitarra (“Pedal Miku”) y se evalúan con señales sintéticas de verdad de terreno conocida y con audio real. El remuestreo deforma la duración hasta $\pm 50\%$; el phase vocoder la conserva (0 %) con error de afinación < 5 cents; y la extensión reduce la distorsión de la envolvente de ~ 8.6 dB a ~ 1.6 dB manteniendo el formante F1. Sólo se usan técnicas clásicas del curso (Fourier, STFT, enventanado, filtrado, cepstrum); sin aprendizaje profundo.

Palabras clave — phase vocoder, STFT, frecuencia instantánea, pitch-shifting, formantes, cepstrum, síntesis concatenativa.

1. Introducción y descripción del problema

Modificar el **tono** de un sonido sin cambiar su **duración** es una operación básica en música y voz (afinación, armonías, transposición). La vía ingenua —releer la señal a otra tasa (remuestreo)— sube o baja el tono pero **acorta o alarga** el audio y **corre los formantes**, produciendo el característico efecto “ardilla”. El reto es desacoplar tono, duración y timbre.

Este trabajo reproduce el *phase vocoder* propuesto por Dolson [1], implementa con él un desplazamiento de tono que conserva la duración, y propone una **extensión** que además conserva los formantes. Los métodos se prueban dentro de un sintetizador concatenativo que arma una “voz” a partir de granos de una guitarra, reutilizado de un proyecto previo del curso.

2. Resumen explicado del artículo

El phase vocoder analiza la señal con la **STFT**: en cada ventana se obtiene, por banda de frecuencia, una **magnitud** y una **fase**. La idea de Dolson es que la fase guarda la información de **frecuencia instantánea**: comparando la fase de una banda entre dos tramas consecutivas y restando el avance de fase esperado (corrigiendo módulo 2π , *unwrapping*), se obtiene la frecuencia real de esa componente. Para cambiar la duración se reconstruye con un **salto de síntesis** distinto al de análisis, **acumulando** la fase con esos incrementos para mantener la coherencia. La síntesis es un **overlap-add** de las tramas inversas enventanadas. Un **pitch-shift** se obtiene combinando un *time-stretch* por un factor r y un remuestreo por $1/r$: el resultado sube el tono pero mantiene el largo.

Dolson reporta como limitaciones la *phasiness* (sonido difuso por pérdida de coherencia entre bandas) y el **emborronado de transitorios**; además, el pitch-shift básico desplaza los formantes, porque el remuestreo escala todo el espectro, incluida su envolvente.

3. Relación con los contenidos del curso

Etapa del método	Concepto del curso
Análisis STFT y enventanado Hann	Unit 2 – L1 (STFT, ventanas)
Espectro, magnitud y fase de la DFT	Unit 1 – L2/L3 (DFT/FFT)
Frecuencia instantánea (dif. de fase, unwrapping)	Unit 1 – L2 (fase y espectro)
Síntesis por superposición (overlap-add)	Unit 2 – L1/L2 (enventanado, superposición)
Pitch-shift = stretch + remuestreo	Unit 1 – L3 (muestreo/interpolación)
Preservación de formantes (máscara $H[k]$)	Unit 2 – L3 (filtro como máscara) + cepstrum

4. Metodología original (reproducción)

Se implementó el phase vocoder en NumPy (módulo `vocoder.py`): `stft/istft` con ventana Hann y normalización de overlap-add; `phase_vocoder`, que propaga la fase por frecuencia instantánea e interpola la magnitud entre tramas; `time_stretch_pv` y `pitch_shift_pv`. La Fig. 1 verifica la reproducción: al estirar un tono de 220 Hz a $1.5\times$ su duración, el largo aumenta 50 % mientras la frecuencia se mantiene (220 Hz a 220 Hz).




Fig. 1. Reproducción del phase vocoder: la duración cambia (time-stretch $\times 1.5$) y el tono se conserva (espectrograma con las mismas frecuencias).

5. Extensión propuesta: phase vocoder con preservación de formantes

El pitch-shift básico mueve los formantes junto con los armónicos. Como **extensión** propia se estima la **envolvente espectral** por **cepstrum** (suavizado del log-espectro con un lifter de baja cuefrecencia) antes y después del desplazamiento, y se reimpone la envolvente original con una máscara $H[k] = \text{env_orig} / \text{env_desplazada}$ (limitada a ± 60 dB). Así los armónicos suben de tono pero los formantes —la identidad de la vocal— quedan fijos. Es filtrado en frecuencia (Unit 2 – L3) guiado por cepstrum, sin ningún componente de aprendizaje.

6. Diseño experimental

Se comparan tres métodos —**remuestreo** (baseline), **phase vocoder** (PV) y **PV + formantes**— en desplazamientos de -7 a +12 semitonos. Para medir **tono** y **duración** se usan tonos de espectro plano (el fundamental domina y f_0 es medible por pico espectral); para medir **formantes** se usan vocales sintéticas con $F1/F2/F3$ conocidos. Métricas: error de afinación en **cents**, error de **duración** en %, posición del formante **F1**, **distancia log-espectral (LSD)** de la envolvente (invariante a ganancia) y razón de centroide de la envolvente. Semilla fija (2026); todo reproducible desde el código.

7. Resultados

7.1 Tono y duración

Método	cents medio	cents máx	dur % medio	dur % máx
Remuestreo	0.06	0.12	32.4	50.0
Phase vocoder	1.96	7.85	0.0	0.0
PV + formantes	1.96	7.85	0.0	0.0

Los tres métodos afinan con error sub-audible (< 5 cents). La diferencia está en la **duración**: el remuestreo se desvía en promedio 32 % (hasta ± 50 %), mientras el phase vocoder la conserva exactamente (0 %).

Tono y duración: el remuestreo cambia el largo; el phase vocoder lo conserva




Fig. 2. Error de duración (izq.) y de afinación (der.) vs semitonos. El remuestreo deforma la duración; el phase vocoder la conserva. (PV y PV+formantes se superponen, pues comparten tono y duración.)

7.2 Preservación de formantes

Método	[desv. F1] medio [Hz]	LSD medio [dB]	centroide env. (ratio)
Remuestreo	1063	8.6	0.67
Phase vocoder	565	7.8	0.60
PV + formantes	277	1.6	0.93

La extensión **PV + formantes** es la única que mantiene el formante F1 cerca del original (desviación media 277 Hz vs 1063 Hz del remuestreo), baja la LSD de la envolvente a 1.6 dB (vs 8.6 dB) y deja la razón de centroide de la envolvente en 0.93 (~ 1 = sin corrimiento).

Formantes: sólo "PV + formantes" mantiene el timbre al cambiar el tono




Fig. 3. Envolvente espectral normalizada tras +5 semitonos (izq.) y posición del formante F1 vs semitonos (der.). PV + formantes (verde) sigue la línea original.




Fig. 4. Distancia log-espectral de la envolvente respecto del original (menor = mejor preservación del timbre).

7.3 Caso real y síntesis integrada

La Fig. 5 muestra un grano real de guitarra desplazado +7 semitonos por cada método (nótese el cambio de duración del remuestreo). La Fig. 6 y la Fig. 7 muestran la voz concatenativa completa “Pedal Miku” sintetizada con cada método. Los audios resultantes están en outputs/ y embebidos en el notebook.




Fig. 5. Grano de guitarra desplazado +7 semitonos por método (espectrogramas).




Fig. 6. Formas de onda de la voz concatenativa por método.




Fig. 7. Espectrogramas de la voz sintetizada por método.

8. Discusión

Casos exitosos. En desplazamientos moderados (-7 a $+3$ semitonos) sobre sonidos cuasi-estacionarios, el phase vocoder conserva perfectamente la duración y la extensión preserva el timbre, algo imposible con el remuestreo.

Casos de falla. Para saltos grandes ($\geq +5$ – 7 semitonos) la corrección de formantes se degrada (Fig. 3, der.): la envolvente desplazada se solapa poco con la original y la máscara, limitada a ± 60 dB, no alcanza a restituirla. Además, el phase vocoder **emborrona los transitorios** (ataques de la guitarra) y aparece algo de *phasiness*, tal como advierte Dolson. El error de afinación del phase vocoder, aunque sub-audible, es mayor que el del remuestreo (interpolación de magnitud entre tramas).

Causas. El phase vocoder asume estacionariedad dentro de la ventana; los transitorios y los grandes desplazamientos violan ese supuesto. La envolvente por cepstrum es global por grano y no captura bien formantes muy juntos.

9. Conclusiones

Se reprodujo con éxito el phase vocoder de Dolson y se verificó su propiedad central: cambiar la duración sin alterar el tono. La extensión con preservación de formantes mejora claramente el timbre (LSD de 8.6 a 1.6 dB) conservando la ventaja de duración del phase vocoder, a costa de más cómputo

y con fallas en saltos extremos. El proyecto se apoya íntegramente en herramientas clásicas del curso.

Trabajo futuro: *phase-locking* (Laroche–Dolson) para reducir phasiness, comparación con TD-PSOLA en el dominio del tiempo, y envolventes por LPC.

10. Código reutilizado y herramientas

Se reutilizaron del proyecto previo `miku_pedal.ipynb` las utilidades de señal, el análisis de Fourier, la base de granos y la síntesis concatenativa (marcadas [Reutilizado] en `vocoder.py`). Son **desarrollo propio** de este proyecto: el phase vocoder, la preservación de formantes por cepstrum, todas las métricas y los experimentos. Bibliotecas: NumPy, SciPy, Matplotlib, soundfile, reportlab, nbformat. Se usó asistencia de IA como apoyo de programación y redacción, revisada por el autor.

Referencias

- [1] M. Dolson, “The Phase Vocoder: A Tutorial”, *Computer Music Journal*, vol. 10, n.º 4, pp. 14–27, 1986.
- [2] J. L. Flanagan y R. M. Golden, “Phase Vocoder”, *Bell System Technical Journal*, vol. 45, pp. 1493–1509, 1966.
- [3] J. Laroche y M. Dolson, “Improved phase vocoder time-scale modification of audio”, *IEEE Trans. Speech and Audio Processing*, vol. 7, n.º 3, pp. 323–332, 1999.