

Il pannello dice che si sta registrando, e lo dice a chi entra

1. Perché esiste

Tutti gli altri servizi del DMD parlano a chi **guarda** il pannello: l'ora, gli aerei, il brano, il compleanno. OnAir parla a chi **entra nella stanza**, e non sta neanche guardando.

La luce rossa fuori dallo studio esiste da cent'anni per una ragione sola: chi sta per aprire una porta deve sapere che dall'altra parte c'è un microfono aperto. Un DMD in soggiorno può fare la stessa cosa senza aggiungere un oggetto sulla parete, e può farla meglio, perché sa anche scrivere.

2. Come funziona, in quattro righe

1. La porta si chiude → sul pannello compare **ON AIR**, ferma, fondo rosso e lettere nere. Suona il campanello, una volta.
2. Per tutta la diretta l'orologio porta un **trattino rosso** in cima, largo 32 pixel e alto 2.
3. La scritta **ricompare** ogni due contenuti del Media Player, così chi entra dopo la scopre lo stesso.
4. La porta si riapre → sparisce tutto.

3. Il DMD non sa che esiste una porta

Sa solo se è in onda, e lo chiede con un interruttore. La porta la guarda Home Assistant.

Non è pigrizia: è il confine giusto. Il giorno che il segnale arriverà da un pulsante sulla scrivania, da un orario, o dal mixer audio, qui non cambia niente — cambia l'automazione, che sta dove stanno già tutte le altre decisioni di casa.

In più l'interruttore si comanda **a mano**: dalla pagina OnAir, da Home Assistant, e passando per HomeKit anche a voce. Il servizio è quindi usabile subito, prima di aver saldato o comprato qualunque cosa.

3.1 Le due entità

Entità (nome in HA)	Che cosa dice
OnAir	il servizio è acceso: il pannello se ne occupa
In onda	siamo in onda : è quello che comanda la porta

Sono due apposta, come la sveglia e il suo squillo. Spegnerne il servizio non deve cancellare il fatto che stai registrando, e finire una diretta non deve disattivare il servizio per domani.

3.2 L'automazione

La guida completa, passo per passo, è onair-automazione.it.md; il file pronto è [ha/dmd_onair.yaml](#).

I due identificativi si leggono, non si indovinano. Il DMD propone `switch.dmd_onair_diretta`, ma Home Assistant può assegnarne un altro — per esempio `switch.dmd_controller_in_onda` — unendo il nome del dispositivo a quello dell'entità. Lo sa solo lui e non lo ripubblica: va letto in *Impostazioni* → *Dispositivi e servizi* → *Entità*, cercando `onda` e non «onair», perché quella pagina cerca nel nome.

Attenzione al verso. Un sensore con `device_class: door` sta a `on` = porta **aperta**, `off` = **chiusa**. Quindi «in onda» corrisponde a `off`.

Tre inneschi e non uno. Il primo è il sensore. Il secondo è il DMD che torna disponibile: pubblica `online` su `dmd/availability`, e quello è il momento esatto per ridirgli com'è messa la porta — così un riavvio del Pi durante una diretta non lascia il pannello a credere l'anno scorso. Il terzo è il riavvio di Home Assistant.

L'azione non guarda **quale** innesco è scattato: rilegge sempre lo stato vero del sensore e lo riafferma. È ripetibile senza danni, e un innesco perso si corregge al successivo.

Se il sensore non ha un valore leggibile — scritto male, oppure pila scarica — l'automazione **non spegne niente** e lascia una riga nel registro di Home Assistant con il motivo. Prima spegneva in silenzio, ed è il modo in cui un errore di battitura è riuscito a sembrare un guasto del pannello.

4. La scritta

Testo libero, fino a sessanta caratteri. Va a capo da solo sulle parole e sceglie il carattere più grande in cui ci sta **davvero**: «ON AIR» riempie il pannello, una frase lunga scende a tre o quattro righe con il corpo che cala finché il blocco non entra. Solo quando non c'è più niente da rimpicciolire si taglia, con i puntini a dirlo.

«Davvero» è la parola che conta, ed è una correzione della 9.8.1. Prima si contavano le righe invece di misurarle, e bastavano due casi per farlo sbordare: l'altezza vera di una riga è maggiore del corpo del carattere, quindi quattro righe uscivano dal basso di un pixel; e una parola sola più larga del pannello resta una riga sola, quindi «entrava» pur uscendo di lato per mille pixel.

È la stessa impaginazione delle notifiche MQTT, e non per caso: dalla 9.8 la regola vive in un posto solo, `sources/testo.py`. Una regola scritta due volte prima o poi diverge.

Fondo e inchiostro si cambiano dalla pagina. Il predefinito è rosso su nero perché è quello che chiunque riconosce senza leggere.

Non lampeggia, ed è una scelta. Il fondo pieno è già il segnale più forte che questo pannello sappia fare, e una scritta che lampeggia mentre qualcuno registra è esattamente la cosa che non vuoi vedere con la coda dell'occhio.

5. Quando ricompare

Situazione	Cadenza
Media Player acceso	ogni 2 contenuti (regolabile)
Media Player spento	con i tempi del Media Player, 20-30 s
In ogni caso	al massimo dopo 180 s (regolabile)

Il tetto di tempo non è un doppione: serve al caso in cui il Media Player è acceso ma non passa niente — libreria vuota, fascia oraria, Night mode. Senza, il contatore non avanzerebbe e la scritta non comparirebbe mai, proprio quando servirebbe. Si può togliere mettendolo a zero.

I tempi dei media si prendono da quelli già configurati invece di inventarne di nuovi: due manopole che dicono la stessa cosa sono una manopola di troppo.

6. Il campanello

Si sceglie in *Servizi* → *Suoni*, alla voce **OnAir — alla chiusura della porta**. Il nome dice già la regola: suona **una volta sola**, quando si entra in onda. Non a ogni ricomparsa della scritta.

Con la cadenza dei media, una diretta di un'ora vorrebbe dire trenta din-don, e a quel punto il suono non annuncia più niente: è rumore. Una spia annuncia il **cambio** di stato, non lo stato.

Tienilo sopra il mezzo secondo, per lo stesso motivo delle notifiche: gli avvisi dei servizi non passano dal mixer degli effetti, e una scheda audio USB che dormiva si mangia l'attacco.

7. Quanto è educato

Priorità **52**: appena sopra il Media Player (50) e la telecamera (51), sotto il meteo (54) e tutto il resto.

Quando tocca a lui vince la sua fetta di rotazione, ma un aereo di passaggio, un compleanno o una notifica gli passano davanti. E soprattutto **non interrompe mai una partita**: chi sta giocando la porta l'ha chiusa lui, e non ha bisogno che glielo si ricordi a metà di un livello di Doom.

Per lo stesso motivo non riaccende un pannello spento e non scavalca lo Sleep mode. La sveglia è l'unica che ha il diritto di svegliare.

8. Quando non funziona

La voce OnAir non c'è nel menu. Stai su una versione precedente alla 9.8.

L'interruttore non compare in Home Assistant. Il servizio è acceso? Pagina *Servizi* → OnAir, nasce spento. E MQTT è connesso, con la discovery attiva? Pagina *Rete*.

La scritta non compare mai. Vai in onda a mano dalla pagina OnAir: se così compare, il problema è l'automazione, non il DMD. Guarda in Home Assistant se è scattata, e controlla il verso del sensore.

Compare una volta e poi più. È il caso del tetto di tempo messo a zero con il Media Player acceso e fermo. Rimettilo a 180.

Resta accesa dopo che ho riaperto la porta. L'automazione non ha parlato: spegnila a mano dalla pagina, poi guarda il registro di Home Assistant.

9. Riassunto

Servizio	<i>Servizi</i> → <i>OnAir</i> , nasce spento
Pagina	<i>OnAir</i> , nel menu dopo la sveglia
Entità in HA	«OnAir» e «In onda» — l'ID vero si legge in HA
Automazione	<code>onair-automazione.it.md</code>
Priorità	52 — non interrompe mai una partita
Suono	uno, alla chiusura della porta
Sull'orologio	trattino rosso 32×2 px, centrato in alto