RoomGuard V2 双人比赛配合随身卡

A：_____ B：_____ 场次：_____ 核心演示时限：_____

双人配合：口令、动作、观察、解释



异常时：停止追加指令 → 描述当前状态 → 查一层证据 → 恢复或说明待验

开始前，两人一起核对

□101=ESP32、102=ESP8266，实体与ID对应。□服务／代理可用。□节点在线、数据有效。

□时间正确、MQ就绪或明确预热。□参数实际生效。□网页声音／APK网络与许可符合本场计划。

□当前输入正常、无遗留测试。□备份与恢复路线准备。□截图注明模拟或实物。□口令与选做场景已约定。

演示主线

步骤	B发口令	A操作与反馈	看到后才能说
1 位置	请核对两个房间	指实体与卡片，报告当前状态	ID、房间、在线与时间一致
2 触发	请对101施加预定测试输入	复述房间，执行受控方式	本地声光与页面具体原因
3 确认	先确认，记录已阅	当前事件确认，核对记录	已阅，不等于解除
4 消音	再请求本次消音	等回执、看真实蜂鸣	蜂鸣停，异常和红灯仍在
5 恢复	请撤输入，等待稳定	撤输入、等N秒、查恢复	满足本次稳定条件后恢复
6 记录	请核对这次事件	查发生／确认／恢复	实际时间线与证据

选做通信中断或新增节点时，先讲清方法和证据来源。只有两个实体时不把第三模拟节点说成实体；代理中断与Wi-Fi中断、断WAN分别描述。

出现意外，统一这样处理

A：“ 该步骤尚未确认，当前本地____、页面____，先查____。 ”

B：“ 我们先核对当前状态，不追加新动作。此项以实际记录为准。 ”

不能现场完成：恢复基础场景，保留待验项，用已标识记录解释，不用旧截图冒充实时结果。

结束四步

撤去输入并核对恢复→保存历史与备份→记录未解决事项→按预案正常关机。A报告状态，B确认不留测试异常。

始终分清：确认≠解除；消音≠永久静音；编译≠实物通过；模拟≠真实检出；AP配网≠OTA。