

K-PLUG NEW VERSION :

I. K-PLUG V. 1C+ (tersedia segera)

K-PLUG V 1C+ adalah Kplug v .1C dengan monitor headset amplifier yang telah di upgrade level out nya, sehingga menjadi lebih keras.

II. K-PLUG V. 1D

K-PLUG V 1D adalah versi selanjut nya dari V1C, dengan tambahan fitur :

1. HEADSET AMP LEBIH KERAS.

2. MICROPHONES INPUT.

MIC INPUT dynamic TRS atau Condenser 3.5mm TRRS, pada input A bisa di switch input line atau mic dynamic input. Pengaturan level mic ada di knop A.

3. LOOP / RACK MODE SWITCH

- Pada mode LOOP (loopback record) berfungsi seperti pada tipe v1C. Music backingtrack bisa di play dari 1 Hp yang sama dengan yang digunakan saat merekam video. Audio hasil rekam mix antara backingtrack dengan alat musik yang kita mainkan.

- Pada mode RACK memungkinkan menambah efek dari aplikasi pada smartphones untuk performance ataupun merekam audio pada software DAW pada smartphones (usahakan menggunakan type smartphones low latency). Menggunakan out kabel LINK 1 yang terdapat fix menempel di box KPLUG.

- Saat LINK 1 di gunakan sebagai send return efek maka di smartphones link 1 hanya bisa untuk merekam audio saja, untuk merekam video sekaligus audio yang sudah ter efek bisa memakai out LINK 2. Bisa ke smartphones atau ke kamera DSLR menggunakan kabel link 2 bawaan 3.5mm. Atau perekaman Audio dan video secara terpisah untuk mendapatkan hasil yang lebih maximal karena audio bisa di mixing di Aplikasi editor audio pada smartphones. Setelah itu digabungkan dengan video nya.

- Aplikasi efek dan audio recorder bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti :

- Voice canger X : untuk menambah efek suara realtime dan merekam Audio virtual stereo pada aplikasi.
- Lexis Audio : merekam suara, atau audio editor untuk me mixing hasil rekam audio. Bisa menambah efek2 atau mixing level sesuai kebutuhan dilengkapi fitur2 lengkap.

c) N track audio : Audio recorder dan DAW smartphones yang lengkap dengan fitur multitrack input.

d) Audio Element : Audio recorder dan DAW smartphones yang lengkap dengan fitur multitrack input. Bisa menggunakan efek audio secara realtime.

● KARAOKE FUNCTION

Pada mode RACK dengan MIC INPUT ditambah efek dengan aplikasi VOICE CANGER X dan siap untuk PERSONAL KARAOKE dengan backingtrack dari app seperti Youtube

OUT LINK 2 bisa disambung ke perangkat pengeras suara lanjutan atau direkam dengan kabel bawaan ke smartphones yang lain atau ke camera DSLR yang mempunyai input 3.5mm.

@kplug_official 2020.

NOTE : UNTUK MENGGUNAKAN RACK MODE USAHKAN MEMAKAI SMARTPHONES LOW LATENCY .

4. CONTOH ROUTING DAN BERBAGAI APLIKASI KPLUG V.1D

● LIVE RECORD DARI MIXER

Penggunaan secara umum saat switch off semua seperti pada KPLUG V.1C, 2 input AB sebagai LINE INPUT .

● SILENT JAMMING DENGAN ALAT MUSIK ELEKTRIK.

Latihan dirumah sekaligus direkam langsung ke smartphones dengan fitur LOOP BACK memungkinkan play backingtrack sekaligus merekam video permainan sekaligus dalam 1 smartphones.

● ACCOUSTIC COVER

Dengan fitur tambahan MIC INPUT memungkinkan membuat video ACOUSTIC COVER dimana saja dengan mudah dan cepat. Hanya membutuhkan daya dari powerbank sehingga portable dibawa kemana saja.

● ACCOUSTIC PERFORMER

Dengan mengaktifkan mode RACK, OUT LINK 1 bisa sebagai SEND RETURN EFEK dengan aplikasi pada smartphones memungkinkan menambah efek efek seperti REVERB dengan tambahan aplikasi pihak ketiga misalnya VOICE CHANGER X.

OUT LINK 2 bisa di sambungkan dengan speaker aktif atau mixer atau sound system Atau untuk merekam video permainan ke smartphones kedua atau ke camera DSLR.

● MULTITRACK RECORD

Dengan mengaktifkan mode RACK MODE, KPlug dihubungkan dengan software DAW pada smartphones seperti N TRACK memungkinkan perekaman multitrack.

