2026年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 C 程序设计及应用（A 场）

（本试卷考试时间　150　分钟）

一、单选题（ 本大题 10 道小题 ，每小题 1.5 分，共 15 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1.在 C 语言中，下列选项中正确的标识符是：（_____）。

A.Deep-Seek

B.Deep+Seek

C.DeepSeek

D.Deep.Seek

2.下列变量声明语句中,正确的是：（_____）。

A.char:a b c;

B.char a;b;c;

C.int x;z;

D.int x,z;

3.执行以下代码段后，x 的值是：（_____）。

```
int  a,b;
float x;
a=5;
b=2;
x=a/b+b/a*1.0;
```

A.3.5

B.2.5

C.2.0

D.3.0

4.在 C 语言中,关于 if 语句的条件表达式，描述正确的是：（_____）。

A.只能用逻辑表达式

B.只能用关系表达式

C.只能是布尔类型的表达式

D.可用任意类型表达式

5.执行以下代码段后，输出的结果是：（_____）。

```
int main(void)
{ int y=5;
  while(y)
    y--;
  printf("y=%d\n",y);
  return 0;
```

上海市教育考试院 版权所有

```
}
```

A. y=0
B. while 构成死循环
C. y=1
D. y=-1

6. 设有变量定义：char a[]="shmtu";char b[]={'s','h','m','t','u'};则下列选项中，正确的是：（_____）。
A. 字符数组 a 和字符数组 b 长度一样
B. 字符数组 a 的长度大于字符数组 b 的长度
C. 字符数组 a 的长度小于字符数组 b 的长度
D. 字符数组 a 和字符数组 b 等价

7. 下列选项中，描述正确的是：（_____）。
A. 主函数中定义的变量在其它函数中都是有效的
B. 复合语句中定义的变量只在该复合语句中有效
C. 其它函数中定义的变量在主函数中也可以使用
D. 形式参数是全局变量

8. 执行以下代码段后，输出的结果是：（_____）。

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{   int c='6';
    switch(c){
       case '5':
       case '6':putchar(c+1);
       case '7':putchar(c+2);break;
       case '8':putchar(c+3);
       default  :putchar(c+4);break;
    }
    putchar('\n');
    return 0;
}
```

A. 64
B. 78
C. 7
D. 34

9. 下列定义中，错误的是：（_____）。
A. #define N 120
B. #define S(R) (3.1415*(R)*(R))
C. int min(x,y); int x,y; { }
D. static int Sum;

上海市教育考试院 版权所有

10.下列选项中，对结构体变量 stu1 的 age 成员引用，错误的是：(_____)。

```
struct  student
{  int age;
   int num;
}stu1,*p;
p=&stu1;
```

A. stu1.age=10;

B. student.age=10;

C. p->age=10;

D. (*p).age=10;

二、程序填空题（ 本大题 2 道小题 ，每空 2.5 分，共 20 分）。

1. 【**特别提示**】程序填空题仅"专题1"考生需要答题，专题2和专题3不需要完成本试题。专题选择更多信息详见"C:\素材\24A-试卷结构及专题选择.pdf"。

程序功能："阶乘和数"指一个数各位数字阶乘之和等于其本身的自然数。找出三位数的阶乘和数并输出。

运行示例：

```
三位数的阶乘和数:
145 = 1! + 4! + 5! = 1 + 24 + 120
```

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int factorial[] = {1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880};  //预计算0~9的阶乘值
    int original,num,sum,digits[3];
    printf("三位数的阶乘和数: \n");
    for (num=100; _________ ;num++)   //填空1
    {
        original=num;
        sum=_________ ;          //填空2
        digits[0]=num/100;      //百位数字
        digits[1]=_________  ;  //十位数字  填空3
        digits[2]=num%10;       //个位数字
        sum=factorial[digits[0]]+factorial[digits[1]]+factorial[digits[2]];
        if (_________)    // 填空4
        {
            printf("%d = %d! + %d! + %d! = %d + %d + %d\n",original,digits[0], digits[1], digits[2],factorial[digits[0]], factorial[digits[1]], factorial[digits[2]]);
        }
    }
    return 0;
}
```

上海市教育考试院 版权所有

2. 【特别提示】程序填空题仅"专题1"考生需要答题，专题2和专题3不需要完成本试题。专题选择更多信息详见"C:\素材\24A-试卷结构及专题选择.pdf"。

程序功能： 给定一组包含10个整数的数组，统计其中负数的个数并输出，删除数组中全部负数，输出删除后的数组。

运行示例：

```
负数共4个
删除负数后的数组:
11 156 18 93 33 5
```

```
#include <stdio.h>
int delneg(int a[]);
int main(void)
{
    int i,n,count,a[10]= {11,156,-2,18,-5,-98,93,-456,33,5};
    count=delneg(_________) ;    // 填空1
    if (count==-1)
        printf ("数组中全部是负数，删除后为空数组\n");
    else
    {
        printf("删除负数后的数组:\n");
        for (i=0; i<count ;i++)
            printf("%d ",a[i]);
    }
    return 0;
}
int delneg(int a[])
{
    int i,k=0, negcnt=0;
    for( i=0;i<10;++i)
    {
        if (a[i] < 0)
            negcnt= _________;   // 填空2
        else
            a[k++] = _________ ;   // 填空3
    }
    printf("负数共%d个 \n",negcnt);
    if (negcnt==10)
        return -1;
    else
        return_________  ;  // 填空4
}
```

上海市教育考试院 版权所有

三、操作题

【专题选择提醒】本试卷程序题有3个专题，考生可任意选择一个专题进行答题，在"C:\素材"目录下，有"24A-试卷结构及专题选择.pdf"，及各专题对应的.pdf要求文件。

专题1：

专题1-A场程序题.pdf

程序填空题、程序调试题（3小题）、编程题（2小题）、三级编程题（2题）

专题2：

专题2-2025世乒赛.pdf

对世乒赛的16强选手数据进行模拟处理

程序调试1题、规范优化1题、程序集成1题、三级功能提升1题、综合应用1题

专题3：

专题3-前馈神经网络.pdf

前馈神经网络信号的传播与分类

程序调试1题、规范优化1题、程序集成1题、三级功能提升1题、综合应用1题

上海市教育考试院
版权所有