Meraki MS パラメータ レビュー想定問答集

Oct 5, 2026 · @こかね

本資料の使い方

Meraki MSシリーズ導入案件のパラメータレビューに向けて、これまで作成した「Meraki_MSシリーズ_パラメータシート」の内容と、Meraki全般の基礎知識について、レビューで聞かれそうな質問と回答・根拠をまとめた。各セクションは以下の構成。

1. ネットワーク共通設定（SNMP、STP、QoS等）のデフォルト値を選んだ根拠
2. テンプレート設計（設定テンプレート／スイッチテンプレート、Dist/Access/Edgeの役割分担）
3. ポート収容図・新旧対照表・機種別ポート構成に関する確度と前提
4. Meraki全般の基礎知識（ライセンス、クラウド接続断時の挙動など）

「要確認」「推測」と明記した箇所は、公式資料で裏付けが取れていない情報のため、レビューで突っ込まれた場合は正直に「実機／Dashboardで確認予定」と答えるのが安全。

パラメータシート関連Q&A：ネットワーク共通設定

質問	回答・根拠
SNMPがデフォルト無効なのはなぜか。有効化する場合V2cとV3のどちらを使うべきか	出荷時はセキュリティ上の理由で無効が初期設定。監視ツール連携（Zabbix等）が必要な場合のみ有効化。V2cはコミュニティ文字列のみの平文認証で脆弱なため、社内セキュリティ方針上はV3（認証＋暗号化）を推奨するのが一般的。
STPブリッジプライオリティをデフォルト（32768）のままにしている理由	明示的にルートブリッジを指定しない場合、MACアドレスが最も低いスイッチが自動的にルートブリッジになる。ディストリビューション層を意図的にルートブリッジにしたい場合は値を下げる設計変更が必要。本シートは出荷時デフォルトの記載が目的なのでそのままにしてある。
QoSルールを初期状態で未設定にしている理由	QoSはVoIP/映像配信など環境固有のトラフィック要件に依存するため、共通デフォルトのみ記載し、実際の要否は現場要件確認後に設計。

質問	回答・根拠
多くのアラート（スイッチオフライン等）がデフォルト無効なのはなぜか	誤検知を避けるため、多くのアラートは管理者の明示的な有効化が前提の初期設計。運用開始後に閾値を調整しながら有効化するのが一般的な進め方。
ファームウェアアップグレード方針をデフォルトのままにしてよいか	本番環境では計画外の自動更新を避けるため、アップグレードウィンドウ（曜日・時間帯）をメンテナンス時間帯に限定して明示的に設定するのが望ましい。デフォルトのままでも動作はするが、実運用では明示指定を推奨。
NetFlow/Syslogを初期状態で未設定にしている理由	監視基盤（NetFlowコレクタ、Syslogサーバ）の有無は現場インフラに依存するため、サーバ構築が確定した時点で設定する前提。

パラメータシート関連Q&A：テンプレート設計

質問	回答・根拠
グループポリシーではなく設定テンプレートを使う理由	MerakiのグループポリシーはMSスイッチでは認証済みクライアントへのL3ファイアウォール制御（RADIUS属性経由）のみを対象としており、スイッチ本体の共通設定を配布する仕組みではない。複数台への一括設定配布は「設定テンプレート（Configuration Templates）」が本来の仕組み。
ディストリビューションとアクセス／エッジを別テンプレートに分ける理由	Merakiは「異なる機種は同じスイッチテンプレートを共有できない」という制約がある。ディストリビューションが上位機種、アクセス/エッジが別機種の場合は必ず別テンプレートになる。
アクセスとエッジは設定がほぼ同じなのに、1つのテンプレートにまとめていいのか	同一機種であればまとめて問題ない。ただし将来的にアクセス/エッジ間で設定差異が生まれる見込みがある場合は、分割も検討余地あり（本案件では現時点では共用を推奨）。

質問	回答・根拠
テンプレートにバインドしても個体ごとに残る項目は何か	ホスト名、管理IPアドレス、タグ。またテンプレート適用後にポートを手動で上書きした場合、その変更は「スティッキー」に個体側に残り、テンプレート更新の影響を受けない（例外運用に利用可能）。
ディストリビューションが1〜2台しかない場合もテンプレート化すべきか	台数が少なければテンプレート化せず個別管理する運用も現実的だが、将来の機器交換や災害復旧の速さを考えると、台数が少なくてもテンプレート化しておく方が復旧が速いという考え方もある。

パラメータシート関連Q&A：ポート収容図・新旧対照表

質問	回答・根拠
ポート番号はCisco IOSのG0/1のような表記になるか	ならない。MerakiはCLIを持たないクラウド管理型スイッチなので、筐体のシルク印刷もDashboard表示も単純な連番（1, 2, 3…）。これはMS390/C9300（Meraki OS版）を含めMeraki製品ライン全体に共通。
MS130各機種のSFPポート番号（9〜10番、25〜28番）の根拠は	公式データシート／インストールガイドには明記がなく、MSシリーズ全体の慣例（RJ45を連番後、SFPを続けて楷番）からの推測。確定情報ではないため、実機ラベルまたはDashboardの対象スイッチのポート一覧画面での最終確認が必須。
ポート新旧対照表の「変更有無」列はどう判定しているか	手入力ではなく数式で自動判定（IF関数）。変更前後でVLANまたはポートタイプ（アクセス/トランク）が異なれば「変更あり」と表示し、該当行を赤色で自動ハイライト。手入力による記入ミスを防ぐ目的。
ポート数が機種によって違うのに、共通の48ポートテンプレートを使っていない理由	当初は汎用テンプレート（48ポート）だったが、MS130-8/8P（10ポート）とMS130-24/24P（28ポート）の実際の機種が判明したため、「ポート収容図（機種別）」シートで機種ごとに正しいポート数のテンプレートに作り直した。

Meraki全般の基礎知識Q&A

質問	回答・根拠
クラウド接続が切れたらスイッチは止まるのか	止まらない。既存設定での転送は継続する。ダッシュボードからの設定変更が反映されなくなる、使用量統計が更新されなくなる、不正AP検知リストが更新されなくなる、といった影響が生じる。設定が「安全」な状態であればスイッチはリブートしないが、「不安全」な設定（他VLAN経由での接続試行など）の場合は接続断から2時間後に前回の安全な設定に自動復帰する。
ライセンスが切れたらどうなるのか	Merakiはコターミネーション（co-termination）ライセンス体系。有効期限到達後は30日間のグレースペリオドがあり、この間は通常通り動作し管理者に更新通知が届く。グレースペリオドを過ぎるとスイッチ含めすべてのMeraki機器が機能しなくなり（トラフィック通過も停止）、Dashboardからの管理も不可になる。導入案件では更新期限管理を忘れず行うことが重要。
従来のCisco Catalyst等と比べて何が根本的に違うのか	CLIを持たず全設定をクラウドDashboardからGUI/APIで行う。設定は本体ではなくクラウド上に保持され、機器交換時はシリアルを入替えてクレームするだけで設定が引き継がれる。一方でクラウド依存のため、ライセンス管理とインターネット接続が必須となる。

出典

- Behavior during Connection Loss to Cisco Meraki Cloud
- Co-Termination Licensing FAQs
- Templates for Switching Best Practices

以上は2026年10月時点の公式資料に基づく。