

keys2

a	A	1C
b	B	32
c	C	21
d	D	23
e	E	24
f	F	2B
g	G	34
h	H	33
i	I	43
j	J	3B
k	K	42
l	L	4B
m	M	3A
n	N	31
o	O	44
p	P	4D
q	Q	15
r	R	2D
s	S	1B
t	T	2C
u	U	3C
v	V	2A
w	W	1D
x	X	22
y	Y	35
z	Z	1A
1	!	16
2	@	1E
3	#	26
4	\$	25
5	%	2E
6	^	36
7	&	3D
8	*	3E
9	(46
0)	45
Return		5A
Escape		76
Backspace		66
Tab		0D
Space		29
-	_	4E
=	+	55
[{	54
]	}	5B
\		5D

RU	EN	Scan
Tab	Tab	0D
q	Q	15
1	!	16
z	Z	1A
s	S	1B
a	A	1C
w	W	1D
2	@	1E
c	C	21
x	X	22
d	D	23
e	E	24
4	\$	25
3	#	26
Space	Space	29
v	V	2A
f	F	2B
t	T	2C
r	R	2D
5	%	2E
n	N	31
b	B	32
h	H	33
g	G	34
y	Y	35
6	^	36
m	M	3A
j	J	3B
u	U	3C
7	&	3D
8	*	3E
k	K	42
i	I	43
o	O	44
0)	45
9	(46
l	L	4B
p	P	4D
-	_	4E
[{	54
=	+	55
Return	Return	5A
]	}	5B
\		5D
Backspace	Backspace	66
Escape	Escape	76

Radio-86RK retro PC I8255 keyboard I/O Ports**Radio-86RK keyboard matrix****Main Keyboard**

		PORTB A Scan bits Output							
		7	6	5	4	3	2	1	0
PORT B Input	0	Ь X	П Р	Х Н	Ю @	8 (0	TAB	Home
	1	Ы Y	Я Q	И I	А A	9)	1 /	LF	CLR
	2	З Z	Р R	Й J	Б В	: *	2 "	CR	AR2
	3	Ш [С S	К K	Ц C	; +	3 #	BS	F1
	4	Э \	Т T	Л L	Д D	, <	4 \$	Left	F2
	5	Щ]	У U	М M	Е E	- =	5 %	Up	F3
	6	Ч ^	Ж V	Н N	Ф F	. >	6 &	Right	F4
	7	Space	В W	О O	Г Q	/ ?	7 ,	Down	

Radio-86RK keyboard matrix**Special keys and I/Os**

PORT C Input	4	Recoder Input
	5	CC
	6	UC
	7	RUS/LAT

PORT C Output	0	-
	1	-
	2	-
	3	RUS/LAT LED