بسمه تعالی

فرم اجرا زیرساخت

- تمامی سرخط های روشنایی درصورت امکان نصب و مابقی سیم ها رفع اتصالی و حتما ترمینال زده شود.

- قوطی کلید در **ارتفاع ۱۴۰ ازکف تمام شده** و تراز نصب شود و تمام شده گچ نهایی با لبه قوطی فلزی برابرباشد(به هیچ عنوان گچ و سیمان داخل قوطی کلیدها نباشد)

- در هنگام نصب قوطی **باله های دو طرف قوطی** (نقش مهارکننده کلید را داشته) را مقداری به داخل قوطی خم نموده و تحت هیچ شرایطی نباید جهت عبور لوله و سیم از آن استفاده گردد. (دقت شود جهت علامت گذاری شده در داخل قوطی رو به بالا باشد)

- جهت سیم کشی پرده برقی از محل قوطی تا محل نصب موتور پرده به تعداد هر موتور **چهار رشته سیم۱/۵** اجرا گردد.

- جهت سیم کشی احضار آسانسور از محل قوطی تا شستی واحد یک رشته سیم ۲ زوج۰/۶ اجرا شده و حتما توسط لیبل و یا چسب کاغذی نامگذاری گردد.

- در پنل های دزدگیردار جهت اجرا سنسور دزدگیر از محل قوطی تا محل نصب سنسور چشمی یک رشته سیم دو زوج ۰/۶ اجرا گردد و برای اجرا آژیر نیز به همین صورت یک رشته سیم دو زوج۰/۶ در فیلتر راه پله اجرا گردد.

- برای سیم ورودی اصلی از محل جعبه فیوز به قوطی سه رشته سیم۱/۵و یک فیوز ۱۰ آمپر مجزا در نظر گرفته شود.

- مکان نصب سیستم صوت ترجیحا در محل قرارگیری تلویزیون باشد و باندهای سقفی حداقل به تعداد دو عدد به صورت مورب و در کنج ها (باند ۴۰ وات برش۲۰ سانت و باند ۵۰ وات برش ۲۴ سانت) اجرا شود.

- از محل قوطی صوت تا نزدیک ترین باند یک لوله سایز۲ و چهار رشته سیم۱,۵ و به ازای هر باند نیز تعداد ۲ رشته سیم۱/۵ در لوله ی مجزا تا محل همان باند اجرا گردد.

- در پنل های تحت شبکه در محل جعبه فیوز فضایی به اندازه ۸ عدد فیوزمینیاتوری در نظر گرفته شود برای ارتباط قوطی کلیدها باید از جعبه فیوز یک کابل شبکه CAT6 بصورت موازی بین تمامی کلیدها اجراگردد و یک رشته سیم فاز نیز اجرا شود.

- سیستم دارای رله تابلویی، تمامی سرخط ها به داخل تابلو رفته و یک کابل شبکه CAT6 بصورت موازی به پنل لمسی اجرا شود.

- کلیدهای تبدیل حتما یک کابل شبکه بین دو کلید تبدیلی باید اجرا شود.