


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MÔ PHỎNG KÊNH MIMO BẰNG RỘNG SỬ DỤNG BIỂU DIỄN DPS

LÊ ĐĂNG QUANG

quang.ld224113@sis.hust.edu.vn

Ngành KT Điện tử & Viễn thông

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Anh


Chữ ký của GVHD

Trường:

Điện - Điện tử

HÀ NỘI 6/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MÔ PHỎNG KÊNH MIMO BẰNG RỘNG SỬ DỤNG BIỂU DIỄN DPS

LÊ ĐĂNG QUANG

quang.ld224113@sis.hust.edu.vn

Ngành KT Điện tử & Viễn thông

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Anh

Chữ ký của GVHD

Trường:

Điện - Điện tử

HÀ NỘI 6/2026

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên:
Khoa:.....Viện:.....Ngành:.....

1. Tên đề tài:

2. Nội dung đề tài:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Cán bộ hướng dẫn:

Phần	Họ tên cán bộ
.....	
.....	
.....	
.....	

4. Thời gian giao đề tài:

5. Thời gian hoàn thành đề tài:

Ngày tháng năm 2024

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lời cảm ơn

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Nguyễn Hồng Anh đã định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đề án tốt nghiệp. Những trao đổi về mô hình kênh MIMO, phương pháp biểu diễn DPS và cách kiểm chứng bằng mô phỏng đã giúp em hoàn thiện hơn cả phần lý thuyết lẫn phần triển khai MATLAB.

Em cũng xin cảm ơn các thầy cô Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội đã trang bị cho em nền tảng kiến thức trong suốt quá trình học tập. Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, tạo điều kiện để em hoàn thành đề án này.

Tóm tắt nội dung đề án

Đề án nghiên cứu bài toán mô phỏng kênh MIMO băng rộng dựa trên mô hình kênh hình học. Trong mô hình này, kênh được biểu diễn dưới dạng tổng các hàm mũ phức (SoCE) của nhiều thành phần đa đường. Cách biểu diễn SoCE có ý nghĩa vật lý rõ ràng, nhưng chi phí tính toán tăng theo số mẫu thời gian, số điểm tần số, số anten và số MPC.

Để giảm độ phức tạp, đề án khai thác đặc điểm kênh bị giới hạn băng theo các chiều Doppler, trễ, góc phát và góc thu. Trên cơ sở đó, chuỗi prolate spheroidal rời rạc (DPS) được sử dụng để biểu diễn khối kênh trong một không gian con có số chiều nhỏ hơn. Phần mô phỏng được triển khai bằng MATLAB với bốn nhánh: SoCE tham chiếu, DPS chính xác, DPS xấp xỉ 4D và phương pháp hybrid kết hợp DPS theo thời gian–tần số với hàm mũ không gian trực tiếp.

Trong cấu hình mô phỏng hiện tại, phương pháp hybrid đạt NMSE $4,29 \times 10^{-7}$ so với SoCE tham chiếu, trong khi DPS chính xác đạt NMSE $8,53 \times 10^{-9}$. Các kết quả này cho thấy biểu diễn DPS có thể giảm số chiều tính toán trong phạm vi cấu hình đang xét, đồng thời vẫn giữ sai số nhỏ. Hướng phát triển tiếp theo là quét tham số DPS, mở rộng kích thước mô phỏng và tái tạo một kết quả định lượng cụ thể trong bài báo gốc.

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ LÝ DO SỬ DỤNG DPS	1
1.1 Bối cảnh mô phỏng kênh MIMO băng rộng	1
1.2 SoCE và nút thắt tính toán	1
1.3 Cấu trúc giới hạn băng của kênh	2
1.4 Vì sao DPS phù hợp với bài toán	3
1.5 Định hướng của đề án	3
1.6 Kết luận chương	4
CHƯƠNG 2. LỢI THẾ CỦA BIỂU DIỄN DPS SO VỚI SOCE	5
2.1 SoCE trực tiếp trong một chiều	5
2.2 Tín hiệu giới hạn băng trên khối hữu hạn	5
2.3 Cơ sở DPS một chiều	6
2.4 Biểu diễn không gian con DPS	6
2.5 So sánh cơ chế tính toán giữa SoCE và DPS	7
2.6 So sánh độ phức tạp và số phép tính	8
2.7 Ba mức tính hệ số trong đề án	10
2.8 Đánh đổi khi sử dụng DPS	11
2.9 Kết luận chương	11
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ PHỎNG	13
3.1 Cấu hình kênh MIMO băng rộng	13
3.2 Rời rạc hóa bốn chiều	14
3.3 Miền giới hạn băng	14

3.4	Cơ sở DPS đa chiều	15
3.5	Các nhánh mô phỏng MATLAB	16
3.6	Tham số và ánh xạ biến MATLAB	16
3.7	Quy trình mô phỏng	17
3.8	Kết luận chương	18
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN		20
4.1	Nguồn dữ liệu và phạm vi đánh giá	20
4.2	So sánh đáp ứng kênh	20
4.3	Kết quả sai số và thời gian chạy	21
4.4	Thảo luận từng nhánh mô phỏng	23
4.5	Giới hạn của kết quả hiện tại	24
4.6	Kết luận chương	24
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		25
5.1	Kết luận chung	25
5.2	Kết quả đạt được	25
5.3	Hạn chế của đồ án	26
5.4	Hướng phát triển	27
5.5	Kết luận chương	27
KẾT LUẬN		28
Kết luận chung		28
Hướng phát triển		28
Kiến nghị và đề xuất (nếu có)		28
TÀI LIỆU THAM KHẢO		29
PHỤ LỤC		30

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Ý nghĩa
AoA	Góc tới (Angle of Arrival)
AoD	Góc khởi hành (Angle of Departure)
DPS	Chuỗi prolate spheroidal rời rạc (Discrete Prolate Spheroidal Sequences)
DPSS	Cách viết khác của DPS trong một số tài liệu
GCM	Mô hình kênh dựa trên hình học (Geometry-based Channel Model)
MIMO	Hệ thống nhiều anten phát và thu (Multiple-Input Multiple-Output)
MPC	Thành phần đa đường (Multipath Component)
MSE	Sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error)
NMSE	Sai số bình phương trung bình chuẩn hóa (Normalized Mean Squared Error)
Rx	Phía thu (Receiver)
SoCE	Tổng các hàm mũ phức (Sum of Complex Exponentials)
Tx	Phía phát (Transmitter)
ULA	Mảng tuyến tính đều (Uniform Linear Array)

DANH MỤC HÌNH VẼ

<i>Hình 3.1</i>	Minh họa mô hình kênh MIMO dựa trên hình học với các thành phần đa đường	13
<i>Hình 3.2</i>	Quy trình mô phỏng và đánh giá các nhánh biểu diễn kênh .	18
<i>Hình 4.1</i>	So sánh đáp ứng kênh giữa SoCE, DPS chính xác và phương pháp hybrid cho cặp anten phát–thu thứ nhất	21
<i>Hình 4.2</i>	So sánh NMSE của các nhánh DPS so với kênh SoCE tham chiếu	22
<i>Hình 4.3</i>	So sánh thời gian chạy của SoCE và các nhánh DPS trong cấu hình mô phỏng hiện tại	23

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2.1</i>	Ước lượng số phép xử lý chính với cấu hình mô phỏng hiện tại	10
<i>Bảng 3.1</i>	Tham số mô phỏng chính trong script MATLAB	17
<i>Bảng 3.2</i>	Ánh xạ ký hiệu mô hình với biến MATLAB	17
<i>Bảng 4.1</i>	Cấu hình mô phỏng dùng cho kết quả Chương 4	20
<i>Bảng 4.2</i>	Sai số và thời gian chạy của các nhánh mô phỏng	22

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ LÝ DO SỬ DỤNG DPS

1.1 Bối cảnh mô phỏng kênh MIMO băng rộng

Mô phỏng kênh truyền là một bước quan trọng trong quá trình thiết kế và đánh giá hệ thống thông tin vô tuyến. Kênh truyền mô tả sự biến đổi của tín hiệu từ phía phát đến phía thu; đáp ứng kênh là đại lượng toán học dùng để biểu diễn sự biến đổi đó. Trước khi triển khai thuật toán trên phần cứng hoặc kiểm chứng bằng đo đạc thực tế, mô phỏng cho phép khảo sát ảnh hưởng của hiện tượng đa đường, dịch Doppler, trễ trễ và cấu trúc anten đến đáp ứng kênh.

Đồ án xét hệ thống nhiều anten phát và nhiều anten thu (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO) hoạt động trên một dải tần gồm nhiều điểm tần số. Trong hệ thống này, mỗi cặp anten phát–thu có một đáp ứng kênh riêng. Đồng thời, chuyển động của thiết bị làm đáp ứng kênh thay đổi theo thời gian, còn hiện tượng đa đường làm đáp ứng khác nhau giữa các điểm tần số. Vì vậy, một khối kênh MIMO băng rộng phải được mô tả đồng thời theo bốn chiều: thời gian, tần số, anten phát và anten thu.

Một mô hình thường được sử dụng cho bài toán này là mô hình kênh dựa trên hình học (Geometry-based Channel Model, GCM). Trong GCM, tín hiệu đến máy thu qua nhiều đường lan truyền do phản xạ, nhiễu xạ hoặc tán xạ. Đóng góp của mỗi đường được mô tả bằng một thành phần đa đường (Multipath Component, MPC). Mỗi MPC mang các tham số vật lý như trọng số phức, dịch Doppler, trễ truyền, góc khởi hành và góc tới. Khi lấy tổng đóng góp của các MPC, đáp ứng kênh có dạng tổng các hàm mũ phức (Sum of Complex Exponentials, SoCE) như trong bài báo của Kaltenberger và cộng sự [1].

SoCE giữ được mối liên hệ trực tiếp giữa đáp ứng kênh và các đường lan truyền, nhưng cách tính này có thể đòi hỏi nhiều phép toán. Khi số MPC, số mẫu thời gian, số điểm tần số và số anten tăng, đóng góp của từng MPC phải được tính tại ngày càng nhiều điểm của khối kênh. Vì vậy, vấn đề chính của đồ án là tìm một cách biểu diễn có khả năng giảm khối lượng tính toán, đồng thời duy trì sai số xấp xỉ trong phạm vi kiểm soát.

1.2 SoCE và nút thắt tính toán

Để thực hiện mô phỏng trên máy tính, các biến liên tục của mô hình được lấy mẫu. Sau khi rời rạc hóa theo thời gian, tần số và vị trí anten, đáp ứng kênh MIMO

băng rộng có thể viết gọn dưới dạng SoCE đa chiều:

$$h_{\mathbf{m}} = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi \mathbf{f}_p^T \mathbf{m}}. \quad PT 1.1$$

Trong đó, $\mathbf{m}$ là véc-tơ chỉ số xác định một điểm trong khối kênh, gồm chỉ số thời gian, tần số, anten phát và anten thu; $\mathbf{f}_p$ là véc-tơ chứa các tần số chuẩn hóa tương ứng của MPC thứ p ; η_p là trọng số phức biểu diễn biên độ và pha của MPC đó; còn P là tổng số MPC. Tích vô hướng $\mathbf{f}_p^T \mathbf{m}$ gộp sự biến thiên theo bốn chiều vào một số hạng pha. Dấu pha và cách chuẩn hóa cụ thể của từng chiều được trình bày tại Chương 3.

Với cách tính trực tiếp, tại mỗi điểm mẫu $\mathbf{m}$, biểu thức *PT 1.1* cần cộng đóng góp của toàn bộ P MPC. Nếu khối mô phỏng có M mẫu thời gian, Q điểm tần số, N_{Tx} anten phát và N_{Rx} anten thu, bậc độ phức tạp có thể viết:

$$C_{SoCE} = \mathcal{O}(MQN_{Tx}N_{Rx}P). \quad PT 1.2$$

Ký hiệu $\mathcal{O}(\cdot)$ trong *PT 1.2* mô tả xu hướng tăng của khối lượng tính toán, không phải thời gian chạy tuyệt đối. Biểu thức này cho thấy chi phí của SoCE trực tiếp tăng theo tích của số mẫu trong bốn chiều và số MPC. Đây là điểm bất lợi đáng chú ý trong các mô phỏng cần khảo sát nhiều cấu hình tham số hoặc hướng tới xử lý thời gian thực. Chương 2 sẽ phân tích chi tiết hơn số phép tính của SoCE và DPS sau khi giới thiệu vai trò của không gian con DPS.

1.3 Cấu trúc giới hạn băng của kênh

Mặc dù SoCE trực tiếp có chi phí lớn, kênh trong *PT 1.1* không phải là một tín hiệu tùy ý. Các thành phần của véc-tơ $\mathbf{f}_p$ bị ràng buộc bởi những đại lượng vật lý của hệ thống. Cụ thể, vận tốc cực đại giới hạn dịch Doppler; phạm vi trễ của các đường truyền giới hạn tần số chuẩn hóa theo chiều tần số; còn góc tới, góc khởi hành và hình học mảng giới hạn các tần số không gian ở phía thu và phía phát.

Do đó, tập các tần số chuẩn hóa của kênh nằm trong một miền hữu hạn:

$$\mathcal{W} = \mathcal{W}_t \times \mathcal{W}_f \times \mathcal{W}_{Tx} \times \mathcal{W}_{Rx}. \quad PT 1.3$$

Các miền thành phần trong *PT 1.3* lần lượt tương ứng với Doppler, trễ, không gian phát và không gian thu. Mỗi MPC chỉ tạo ra một thành phần hàm mũ có tần số nằm trong các miền này; vì vậy, tổng các MPC cũng không tạo ra thành phần nằm ngoài miền $\mathcal{W}$. Trong các kịch bản mà các miền thành phần chỉ chiếm một phần của toàn bộ miền tần số chuẩn hóa, khối kênh được xem là giới hạn băng theo từng chiều. Khối kênh đồng thời là hữu hạn vì mô phỏng chỉ xét một số lượng mẫu và anten xác định.

Đây là cấu trúc có thể khai thác để giảm số chiều biểu diễn. Nếu tính trực tiếp SoCE, thông tin về miền giới hạn băng chỉ nằm trong tham số của các hàm mũ. Ngược lại, khi miền băng đủ hẹp, khối kênh có thể được xấp xỉ trong một không gian con với số véc-tơ cơ sở nhỏ hơn số mẫu ban đầu. Khả năng giảm chi phí thực tế còn phụ thuộc vào số véc-tơ được giữ lại, cách tính hệ số và cách tái tạo kênh; các điều kiện này được phân tích ở Chương 2.

1.4 Vì sao DPS phù hợp với bài toán

Chuỗi prolate spheroidal rời rạc (Discrete Prolate Spheroidal, DPS) là một tập các chuỗi cơ sở được sắp xếp theo khả năng tập trung năng lượng trong một miền băng xác định khi chỉ quan sát trên một khoảng chỉ số hữu hạn. Các chuỗi đầu tiên giữ phần năng lượng tập trung lớn nhất; do đó, trong điều kiện miền băng đủ hẹp, có thể chỉ cần một số chuỗi đầu để xấp xỉ tín hiệu. Vì kênh GCM sau rời rạc hóa là tổng các hàm mũ có tần số nằm trong miền $\mathcal{W}$, DPS là một cơ sở phù hợp để biểu diễn khối mẫu kênh [2, 1].

Lợi thế của DPS so với SoCE trực tiếp có thể hiểu qua ba điểm:

- SoCE tính đóng góp của từng MPC tại từng điểm mẫu, trong khi DPS mô tả cả khối kênh thông qua các hệ số của một không gian con. Khi số chiều cần giữ nhỏ hơn đáng kể số mẫu, cách biểu diễn này có khả năng giảm số đại lượng trung gian cần xử lý.
- Miền $\mathcal{W}$ có dạng tích của bốn miền một chiều. Vì vậy, cơ sở DPS đa chiều có thể được xây dựng bằng cách kết hợp các cơ sở một chiều tương ứng với thời gian, tần số, không gian phát và không gian thu.
- Có thể dùng phép chiếu lên cơ sở DPS để kiểm tra khả năng biểu diễn của không gian con, sau đó khảo sát các cách tính hệ số xấp xỉ nhằm tránh tạo toàn bộ kênh SoCE trước khi chiếu.

Vì vậy, DPS không được lựa chọn tách rời bài toán vật lý. Lựa chọn này xuất phát từ hai nhận xét liên tiếp: cách tính SoCE phải xử lý từng MPC tại từng mẫu, trong khi khối kênh cần mô phỏng lại có cấu trúc giới hạn băng trên miền chỉ số hữu hạn. Chương 2 sẽ làm rõ điều kiện mà biểu diễn DPS có lợi về số chiều và độ phức tạp, đồng thời phân tích sai số phát sinh khi cắt không gian con. Mô hình hệ thống đầy đủ và cách triển khai trong MATLAB được trình bày ở Chương 3.

1.5 Định hướng của đề án

Trên cơ sở vấn đề đã nêu, đề án tập trung vào bốn nội dung chính. Thứ nhất, đề án trình bày mô hình SoCE cho kênh MIMO băng rộng dựa trên GCM. Thứ hai, đề án phân tích cơ sở sử dụng DPS cho tín hiệu giới hạn băng trên khối chỉ số hữu hạn. Thứ ba, đề án triển khai trong MATLAB bốn nhánh: SoCE làm tham chiếu;

DPS chính xác dùng hệ số thu được bằng phép chiếu; DPS xấp xỉ 4D dùng công thức xấp xỉ hệ số trên cả bốn chiều; và phương pháp hybrid chỉ xấp xỉ trên các chiều thời gian, tần số, đồng thời tính trực tiếp phần không gian anten. Thứ tư, đồ án đánh giá sai số và thời gian tính toán của các nhánh dựa trên kết quả mô phỏng.

Trong toàn bộ đồ án, kết quả từ SoCE được xem là giá trị tham chiếu để tính sai số của các biểu diễn DPS. Nhánh DPS chính xác giúp xác định sai số do chỉ giữ một số hữu hạn véc-tơ cơ sở. Hai nhánh xấp xỉ tiếp theo dùng để khảo sát khả năng tính hệ số mà không cần tạo toàn bộ khối SoCE trước bước chiếu. Chương 2 tập trung so sánh cơ chế biểu diễn và số phép tính; Chương 3 mô tả mô hình cùng quy trình triển khai; Chương 4 trình bày sai số và thời gian chạy thu được từ mô phỏng; Chương 5 tổng kết phạm vi kết quả và các hướng phát triển.

1.6 Kết luận chương

Chương này đã xác định bài toán trung tâm của đồ án: SoCE mô tả rõ đóng góp của từng MPC nhưng khối lượng tính toán tăng theo số MPC và tổng số điểm trong khối kênh. Các giới hạn vật lý về Doppler, trễ và góc lan truyền đồng thời làm cho kênh có cấu trúc giới hạn bằng trên một khối hữu hạn. DPS phù hợp với cấu trúc này vì cho phép tập trung phần quan trọng của khối kênh vào một không gian con. Khi số chiều không gian con đủ nhỏ và cách tính hệ số phù hợp, biểu diễn DPS có khả năng giảm chi phí so với SoCE trực tiếp; đổi lại, sai số và chi phí tái tạo cần được đánh giá cụ thể trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. LỢI THẾ CỦA BIỂU DIỄN DPS SO VỚI SOCE

2.1 SoCE trực tiếp trong một chiều

Chương 1 đã chỉ ra rằng nút thắt của mô phỏng kênh MIMO băng rộng nằm ở cách tính trực tiếp tổng các hàm mũ phức. Chương này chuyển từ nhận xét đó sang hai câu hỏi cụ thể: DPS giảm số chiều biểu diễn bằng cách nào, và trong điều kiện nào sự thay đổi cách biểu diễn có thể giảm khối lượng tính toán. Để tách phần cốt lõi khỏi mô hình bốn chiều, trước hết xét một tín hiệu SoCE một chiều gồm N mẫu:

$$h_m = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi v_p m}, \quad m = 0, 1, \dots, N-1. \quad PT\ 2.4$$

Trong PT 2.4, m là chỉ số mẫu; j là đơn vị ảo; η_p là trọng số phức của MPC thứ p ; còn v_p là tần số của MPC đó sau khi đã chuẩn hóa theo khoảng lấy mẫu. Tại mỗi giá trị m , cần tính và cộng P số hạng. Do đó, khi tính đủ N mẫu, chi phí tính toán có bậc:

$$C_{\text{SoCE,1D}} = \mathcal{O}(NP). \quad PT\ 2.5$$

Ký hiệu $\mathcal{O}(NP)$ cho biết chi phí tăng tỉ lệ theo tích của số mẫu và số MPC, nhưng không biểu diễn một số phép toán tuyệt đối. Khi mở rộng sang kênh MIMO băng rộng, một chỉ số m được thay bằng bốn chỉ số của thời gian, tần số, anten phát và anten thu. Số điểm phải tính khi đó bằng tích số mẫu trên bốn chiều. SoCE vẫn giữ ý nghĩa vật lý rõ ràng, nhưng phép tính trực tiếp chưa tận dụng việc tần số của các MPC chỉ nằm trong một miền hữu hạn.

2.2 Tín hiệu giới hạn băng trên khối hữu hạn

Giả sử các tần số chuẩn hóa trong PT 2.4 nằm trong miền $[-W, W]$, với $0 < W < 1/2$. Đại lượng W là nửa độ rộng miền băng; mốc $1/2$ là biên Nyquist của tần số rời rạc đã chuẩn hóa. Khi đó, gom N mẫu thành véc-tơ

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} h_0 & h_1 & \cdots & h_{N-1} \end{bmatrix}^T \quad PT\ 2.6$$

thì $\mathbf{h}$ không phải là một véc-tơ tùy ý trong không gian $\mathbb{C}^N$ gồm các véc-tơ phức có N phần tử. Mọi thành phần hàm mũ tạo nên $\mathbf{h}$ đều có tần số thuộc $[-W, W]$, và tín hiệu chỉ được quan sát trên khối hữu hạn $m = 0, \dots, N-1$. Hai ràng buộc này làm cho các phần tử của $\mathbf{h}$ có quan hệ với nhau thay vì là N đại lượng độc lập hoàn toàn.

Số hệ số độc lập cần thiết để xấp xỉ tốt nhóm tín hiệu này được gọi là số bậc tự do hiệu dụng. Theo lý thuyết DPS, với miền đối xứng $[-W, W]$, số chiều thiết yếu xấp xỉ tích độ dài–băng thông $2NW$ [2]. Đây là một giá trị xấp xỉ mô tả vị trí

chuyển tiếp của các trị riêng, không phải quy tắc làm tròn duy nhất cho mọi mức sai số. Các chiều còn lại vẫn tồn tại về mặt đại số, nhưng thường đóng góp ít hơn vào biểu diễn tín hiệu giới hạn bằng trên khối đang xét.

Đối với kênh MIMO băng rộng trong bài báo của Kaltenberger và cộng sự, lập luận này được áp dụng theo từng chiều: Doppler, trễ, góc khởi hành và góc tới [1]. Khi miền giới hạn bằng có dạng tích Descartes, không gian con đa chiều có thể xây dựng từ các không gian con DPS một chiều.

2.3 Cơ sở DPS một chiều

DPS được xác định thông qua bài toán tìm các chuỗi có năng lượng phổ tập trung nhiều nhất trong miền $[-W, W]$ khi chỉ xét N mẫu. Bài toán này được viết dưới dạng bài toán trị riêng. Với chiều dài N và nửa băng thông chuẩn hóa W , mỗi véc-tơ DPS $\mathbf{v}_d$ cùng trị riêng λ_d thỏa mãn:

$$\mathbf{C}_{N,W} \mathbf{v}_d = \lambda_d \mathbf{v}_d, \quad d = 0, 1, \dots, N-1, \quad \text{PT 2.7}$$

trong đó $\mathbf{C}_{N,W}$ là ma trận tập trung bằng có kích thước $N \times N$, với phần tử:

$$[\mathbf{C}_{N,W}]_{m,n} = \begin{cases} 2W, & m = n, \\ \frac{\sin(2\pi W(m-n))}{\pi(m-n)}, & m \neq n. \end{cases} \quad \text{PT 2.8}$$

Các véc-tơ DPS có thể được chọn trực chuẩn và sắp xếp theo $\lambda_0 \geq \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_{N-1}$. Mỗi trị riêng nằm trong khoảng $[0, 1]$ và biểu diễn tỉ lệ năng lượng phổ của véc-tơ tương ứng tập trung trong miền $[-W, W]$. Trị riêng gần 1 cho biết véc-tơ cơ sở phù hợp mạnh với miền băng cần biểu diễn; trị riêng gần 0 cho biết mức tập trung thấp. Vì vậy, thứ tự trị riêng cung cấp một tiêu chí để chọn các véc-tơ cơ sở đầu tiên.

Nếu chọn D véc-tơ DPS đầu tiên và đặt:

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_0 & \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_{D-1} \end{bmatrix}, \quad \text{PT 2.9}$$

thì $\mathbf{V} \in \mathbb{C}^{N \times D}$ là ma trận cơ sở của một không gian con D chiều. Giữ nhiều véc-tơ hơn thường làm giảm phần năng lượng bị loại bỏ, nhưng đồng thời làm tăng số hệ số và chi phí tái tạo. Vì vậy, lựa chọn D thể hiện sự đánh đổi giữa độ phức tạp và sai số cắt không gian con.

2.4 Biểu diễn không gian con DPS

Sau khi có ma trận cơ sở $\mathbf{V}$, véc-tơ kênh được xấp xỉ dưới dạng tổ hợp tuyến tính của D cột trong ma trận này:

$$\hat{\mathbf{h}}^D = \mathbf{V} \alpha, \quad \text{PT 2.10}$$

trong đó dấu mũ trên $\mathbf{h}^D$ cho biết đây là véc-tơ tái tạo bằng D cơ sở, còn $\alpha \in \mathbb{C}^D$ chứa trọng số của từng cơ sở. Nếu $\mathbf{V}$ trực chuẩn, hệ số chiều chính xác của toàn bộ véc-tơ kênh được tính bằng:

$$\alpha_{\text{exact}} = \mathbf{V}^H \mathbf{h}. \quad PT\ 2.11$$

trong đó ký hiệu $(\cdot)^H$ là phép chuyển vị liên hợp. Công thức *PT 2.11* có ý nghĩa kiểm chứng rõ ràng: nếu tái tạo từ α_{exact} cho sai số nhỏ, các D véc-tơ đã chọn giữ được phần quan trọng của khối kênh.

Có hai cách tương đương để thực hiện phép chiếu chính xác. Cách thứ nhất tạo toàn bộ $\mathbf{h}$ bằng SoCE rồi áp dụng *PT 2.11*; cách này phù hợp để diễn giải nhưng vẫn phải tính đủ kênh tham chiếu. Cách thứ hai khai thác tính tuyến tính của phép chiếu: chiếu riêng véc-tơ hàm mũ của từng MPC lên $\mathbf{V}$, nhân với η_p , rồi cộng các hệ số. Mã mô phỏng dùng cách thứ hai và tiếp tục tách phép chiếu theo từng chiều. Phép chiếu vẫn là chính xác đối với cơ sở đã chọn, nhưng chi phí còn phụ thuộc vào tích giữa độ dài tín hiệu và số chiều cơ sở.

Để giảm tiếp chi phí tính các tích vô hướng này, bài báo Kaltenberger và cộng sự sử dụng công thức hàm sóng DPS nhằm xấp xỉ hệ số trực tiếp từ tần số của từng MPC [1]. Trong đồ án, cách tính đó được gọi là DPS xấp xỉ. Như vậy, cần phân biệt sai số cắt do chỉ giữ D cơ sở với sai số bổ sung do dùng công thức xấp xỉ hệ số.

2.5 So sánh cơ chế tính toán giữa SoCE và DPS

Sự khác nhau chính giữa SoCE và DPS nằm ở cách tổ chức phép tính. Với SoCE trực tiếp, giá trị kênh tại mỗi mẫu được tạo bằng cách cộng đóng góp của toàn bộ P MPC:

$$h_m = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi v_p m}. \quad PT\ 2.12$$

Cách tính này bám sát mô hình vật lý nhưng chi phí tăng theo cả số mẫu và số MPC. Ngược lại, với DPS, khối mẫu được biểu diễn thông qua các hệ số trong không gian con:

$$\hat{h}_m^D = \sum_{d=0}^{D-1} \alpha_d v_d[m]. \quad PT\ 2.13$$

Khi $D < N$, biểu diễn *PT 2.13* dùng ít hệ số hơn số mẫu ban đầu. Tuy nhiên, điều này chưa tự động bảo đảm tổng chi phí nhỏ hơn, vì vẫn phải tính hệ số và tái tạo N mẫu khi cần toàn bộ khối kênh. Lợi thế chỉ xuất hiện khi D đủ nhỏ và hai bước này được tổ chức hiệu quả.

Với tín hiệu giới hạn trong miền tần số chuẩn hóa $[-W, W]$ và chỉ xét trên N mẫu, lý thuyết DPS cho thấy số trị riêng lớn của bài toán *PT 2.7* xấp xỉ bằng tích thời gian–băng thông $2NW$ [2]. Do đó, số chiều DPS thiết yếu thường được chọn

theo dạng:

$$D \approx 2NW + \Delta_D, \quad PT\ 2.14$$

trong đó Δ_D là số chiều dự phòng được cộng thêm để giảm sai số cắt; giá trị cuối cùng của D phải là số nguyên. Khi W hẹp hơn đáng kể so với toàn miền tần số chuẩn hóa, $2NW$ có thể nhỏ hơn nhiều so với N . Khi đó, việc dùng các véc-tơ DPS đầu tiên có cơ sở từ cấu trúc giới hạn băng, thay vì chỉ là lựa chọn tùy ý. Trong mô phỏng của đồ án, số chiều dự phòng được chọn theo một quy tắc cố định và sẽ được nêu ở Chương 3.

Lập luận trên phù hợp với bài báo của Kaltenberger và cộng sự, trong đó kênh GCM sau rời rạc hóa được xem là tín hiệu giới hạn băng theo từng chiều và được chiếu lên không gian con DPS có số chiều hữu hạn [1]. Như vậy, lợi thế của DPS không đến từ việc loại bỏ MPC khỏi mô hình, mà đến từ việc các tổ hợp SoCE có cùng miền giới hạn băng có thể được mô tả trong một không gian con chung. Nói cách khác, DPS chuyển bài toán từ tính từng tia truyền tại từng mẫu sang biểu diễn khối kênh bằng các hệ số không gian con.

Trong trường hợp nhiều chiều, khối mẫu được lưu dưới dạng tensor, tức mảng có nhiều hơn hai chiều. Giả sử tensor có kích thước $N_1 \times N_2 \times \dots \times N_L$, còn số véc-tơ DPS được giữ lại trên từng chiều là $D_1, D_2, \dots, D_L$. Khi đó, tổng số hệ số của biểu diễn tensor là:

$$D_{\text{total}} = \prod_{\ell=1}^L D_{\ell}. \quad PT\ 2.15$$

Nếu chiều thứ ℓ có nửa băng thông chuẩn hóa W_{ℓ} , lập luận thời gian–băng thông cho phép xấp xỉ:

$$D_{\text{total}} \approx \prod_{\ell=1}^L (2N_{\ell}W_{\ell} + \Delta_{D_{\ell}}). \quad PT\ 2.16$$

So sánh PT 2.16 với tổng số mẫu $\prod_{\ell=1}^L N_{\ell}$ cho thấy lợi thế về số chiều xuất hiện khi các miền băng W_{ℓ} đủ hẹp để $D_{\ell} < N_{\ell}$, đặc biệt khi điều kiện này đồng thời xảy ra trên nhiều chiều. Mức giảm thực tế còn phụ thuộc vào kích thước khối mẫu và sai số cắt không gian con được chấp nhận.

2.6 So sánh độ phức tạp và số phép tính

Phần trên so sánh số chiều biểu diễn. Để chuyển sang chi phí tính toán, cần tách ba nhóm phép toán của DPS: tính các hệ số một chiều, ghép chúng thành tensor hệ số và tái tạo khối mẫu. Trước hết, ký hiệu:

$$N_s = MQN_{\text{Tx}}N_{\text{Rx}} \quad PT\ 2.17$$

là tổng số mẫu của một khối kênh MIMO băng rộng. Với SoCE trực tiếp, mỗi mẫu cần cộng đóng góp của P MPC. Vì vậy, số hạng MPC–mẫu cần xử lý là:

$$N_{\text{SoCE}} = PN_s = PMQN_{\text{Tx}}N_{\text{Rx}}. \quad \text{PT 2.18}$$

Nếu các hàm mũ một chiều đã được tạo trước, mỗi số hạng trong PT 2.18 vẫn cần các phép nhân phức để ghép bốn chiều và cộng vào kênh tổng. Do đó, bậc độ phức tạp của SoCE trực tiếp vẫn là $\mathcal{O}(PN_s)$.

Với biểu diễn DPS bốn chiều, ký hiệu D_t , D_f , D_{Tx} và D_{Rx} lần lượt là số véc-tơ DPS giữ lại trên các chiều thời gian, tần số, không gian phát và không gian thu. Số hệ số cần lưu trong tensor là $D_{\text{total}} = D_t D_f D_{\text{Tx}} D_{\text{Rx}}$. Nếu hệ số của từng MPC được tính bằng phép chiếu chính xác một chiều, chi phí tạo bốn véc-tơ hệ số một chiều có bậc:

$$C_{\gamma, \text{exact}} = \mathcal{O}(P(MD_t + QD_f + N_{\text{Tx}}D_{\text{Tx}} + N_{\text{Rx}}D_{\text{Rx}})). \quad \text{PT 2.19}$$

Sau đó, việc cộng đóng góp của từng MPC vào tensor hệ số cần thêm:

$$C_{\alpha, 4\text{D}} = \mathcal{O}(PD_t D_f D_{\text{Tx}} D_{\text{Rx}}). \quad \text{PT 2.20}$$

Tiếp theo, tensor hệ số được nhân lần lượt với ma trận cơ sở trên từng chiều; thao tác trên một chiều của tensor thường được gọi là phép nhân theo mode. Chi phí tái tạo có bậc:

$$C_{\text{rec}, 4\text{D}} = \mathcal{O}(MD_t D_f D_{\text{Tx}} D_{\text{Rx}} + MQD_f D_{\text{Tx}} D_{\text{Rx}} + MQN_{\text{Tx}} D_{\text{Tx}} D_{\text{Rx}} + MQN_{\text{Tx}} N_{\text{Rx}} D_{\text{Rx}}). \quad \text{PT 2.21}$$

Các biểu thức PT 2.19–PT 2.21 cho thấy DPS tổ chức lại phép tính: phần phụ thuộc vào số MPC được chuyển chủ yếu sang việc tạo tensor hệ số có kích thước D_{total} , sau đó kênh được tái tạo từ tensor này. Khi các D đủ nhỏ so với số mẫu tương ứng, tổng số phép tính có khả năng giảm; ngược lại, nếu các D tiến gần kích thước khối, chi phí tái tạo có thể làm mất lợi thế.

Đối với nhánh DPS xấp xỉ 4D, hệ số một chiều được tính trực tiếp từ tần số chuẩn hóa của MPC bằng công thức hàm sóng DPS, thay vì chiếu chính xác lên toàn bộ véc-tơ hàm mũ. Nếu bỏ qua chi phí tiền xử lý cơ sở độ phân giải cao, phần hệ số một chiều có bậc:

$$C_{\gamma, \text{approx}} = \mathcal{O}(P(D_t + D_f + D_{\text{Tx}} + D_{\text{Rx}})). \quad \text{PT 2.22}$$

Phương pháp kết hợp (hybrid) chỉ dùng DPS ở hai chiều thời gian và tần số, còn đáp ứng theo từng cặp anten được giữ trực tiếp. Khi đó tensor hệ số có kích thước $D_t D_f N_{\text{Tx}} N_{\text{Rx}}$, và chi phí tái tạo chính là:

$$C_{\text{rec}, \text{hybrid}} = \mathcal{O}(MD_t D_f N_{\text{Tx}} N_{\text{Rx}} + MQD_f N_{\text{Tx}} N_{\text{Rx}}). \quad \text{PT 2.23}$$

Bảng 2.1 minh họa các đại lượng trên với cấu hình hiện tại: $M = 256$, $Q = 64$, $N_{Tx} = N_{Rx} = 4$, $P = 80$, $D_t = 6$, $D_f = 9$ và $D_{Tx} = D_{Rx} = 4$. Các giá trị là ước lượng từ kích thước mảng và các biểu thức độ phức tạp, không phải số đếm chính xác mọi phép toán của MATLAB. Các số đo thời gian chạy được trình bày riêng ở Chương 4.

Bảng 2.1 Ước lượng số phép xử lý chính với cấu hình mô phỏng hiện tại

Đại lượng	Giá trị	Ý nghĩa
$N_s = MQN_{Tx}N_{Rx}$	262144	Số mẫu của một khối kênh 4D
$D_{total} = D_t D_f D_{Tx} D_{Rx}$	864	Số hệ số của biểu diễn DPS 4D
N_s / D_{total}	≈ 303	Tỉ lệ giữa số mẫu kênh và số hệ số DPS 4D
PN_s	20971520	Số hạng MPC–mẫu trong SoCE trực tiếp
$4PN_s$	83886080	Ước lượng phép nhân phức để ghép bốn chiều nếu các hàm mũ một chiều đã có
$P(MD_t + QD_f + N_{Tx}D_{Tx} + N_{Rx}D_{Rx})$	171520	Phép chiếu một chiều trong nhánh DPS chính xác
PD_{total}	69120	Cập nhật tensor hệ số DPS 4D theo từng MPC
$C_{rec,4D}$	4677632	Ước lượng phép nhân–cộng khi tái tạo DPS 4D
$C_{rec,hybrid}$	2580480	Ước lượng phép nhân–cộng khi tái tạo phương pháp hybrid

Từ Bảng 2.1, số hệ số DPS 4D bằng 864, trong khi khối kênh chứa 262144 mẫu, tương ứng tỉ lệ xấp xỉ 303. Tỉ lệ này cho thấy khả năng nén về số hệ số, nhưng không đồng nghĩa thời gian chạy giảm đúng 303 lần vì vẫn có chi phí tạo cơ sở, tính hệ số và tái tạo. Trong cùng bảng, các ước lượng cho phép chiếu, cập nhật hệ số và tái tạo nhỏ hơn số hạng MPC–mẫu của SoCE trực tiếp trong cấu hình đang xét. Vì vậy, kết luận phù hợp là DPS có khả năng giảm độ phức tạp khi miền băng hẹp và $D_{total} \ll N_s$, chứ không phải luôn có lợi trong mọi cấu hình.

2.7 Ba mức tính hệ số trong đồ án

Để giữ thống nhất giữa lý thuyết và mô phỏng MATLAB, cần phân biệt ba nhánh theo cách tạo hệ số hoặc theo các chiều áp dụng DPS.

Thứ nhất, nhánh DPS chính xác tính tích vô hướng giữa véc-tơ hàm mũ của từng MPC và cơ sở DPS, sau đó ghép các hệ số một chiều thành tensor. Từ “chính

xác” ở đây chỉ cách tính hệ số chiếu đối với cơ sở đã chọn; kênh tái tạo vẫn có thể có sai số vì cơ sở đã bị cắt còn D chiều. Nếu nhánh này có sai số nhỏ so với SoCE tham chiếu, số chiều DPS đang giữ là phù hợp với miền băng và khối mẫu đang xét.

Thứ hai, nhánh DPS xấp xỉ 4D thay các tích vô hướng chính xác bằng công thức hàm sóng DPS được đánh giá tại tần số chuẩn hóa của MPC. Công thức được áp dụng trên cả bốn chiều, nên sai số của nhánh này gồm cả sai số cắt không gian con và sai số xấp xỉ hệ số.

Thứ ba, phương pháp hybrid dùng hệ số DPS xấp xỉ cho hai chiều thời gian và tần số, trong khi phần không gian anten được tính bằng các hàm mũ trực tiếp. Với số anten nhỏ, số chiều không gian vốn đã thấp nên việc tiếp tục thay bằng cơ sở DPS có thể đem lại ít lợi ích hơn so với chi phí phát sinh. Nhánh hybrid vì vậy giữ khả năng giảm số chiều ở thời gian và tần số, đồng thời tránh xấp xỉ hệ số DPS trên hai chiều không gian.

2.8 Đánh đổi khi sử dụng DPS

DPS không làm cho mô phỏng kênh luôn đơn giản hơn trong mọi cấu hình. Lợi thế có khả năng xuất hiện khi miền tần số chuẩn hóa hẹp và số chiều thiết yếu nhỏ hơn đáng kể số mẫu ban đầu. Trong trường hợp đó, kênh được mô tả bằng ít hệ số hơn; với phép chiếu chính xác, sai số tái tạo chủ yếu đến từ phần năng lượng nằm ngoài không gian con đã chọn.

Ngược lại, nếu miền giới hạn băng rộng, tích $2NW$ lớn hoặc số chiều dự phòng cao, D có thể tiến gần N . Khi đó, lợi thế về số chiều giảm. Ngoài ra, cách tính hệ số xấp xỉ cần cơ sở trên lưới có độ phân giải cao để hạn chế sai số, làm phát sinh chi phí bộ nhớ và tiền xử lý. Vì vậy, việc sử dụng DPS phải được đánh giá đồng thời theo N , W , D , số MPC, độ phân giải xấp xỉ và nhu cầu tái tạo toàn bộ khối kênh.

Trong phạm vi đồ án, SoCE được dùng làm kênh tham chiếu; DPS chính xác dùng để đánh giá chất lượng không gian con; DPS xấp xỉ 4D và phương pháp hybrid dùng để khảo sát khả năng giảm độ phức tạp khi hệ số không được tính từ toàn bộ khối SoCE. Các bước triển khai cụ thể trong MATLAB sẽ được trình bày ở Chương 3.

2.9 Kết luận chương

Chương này đã trả lời hai câu hỏi đặt ra ở đầu chương. DPS giảm số chiều biểu diễn bằng cách dùng các véc-tơ cơ sở có mức tập trung năng lượng cao trong miền băng của kênh; số chiều thiết yếu được liên hệ với tích $2NW$. So với việc tính từng MPC tại từng mẫu bằng SoCE, DPS tổ chức phép tính thành các bước tạo hệ

số và tái tạo từ không gian con. Lợi thế chỉ có khả năng xuất hiện khi số chiều giữ lại đủ nhỏ và chi phí tạo cơ sở, tính hệ số, tái tạo không làm mất phần tiết kiệm. Chương 3 tiếp tục cụ thể hóa các đại lượng này cho mô hình MIMO băng rộng bốn chiều và các nhánh mô phỏng MATLAB.

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ PHỎNG


3.1 Cấu hình kênh MIMO băng rộng

Chương 2 đã phân tích cơ sở lý thuyết của biểu diễn DPS đối với tín hiệu giới hạn băng trên khối hữu hạn. Chương này trình bày mô hình kênh MIMO băng rộng được dùng trong đề án và cách mô hình đó được triển khai trong MATLAB. Mục tiêu của chương là làm rõ quan hệ giữa ký hiệu toán học, giả thiết mô phỏng và các biến trong script.

Xét hệ thống MIMO băng rộng gồm N_{Tx} anten phát và N_{Rx} anten thu. Các anten được giả thiết tạo thành mảng tuyến tính đều (Uniform Linear Array, ULA) với khoảng cách chuẩn hóa $D_s/\lambda = 0,5$, trong đó D_s là khoảng cách giữa hai phần tử anten liên tiếp và λ là bước sóng sóng mang. Đáp ứng kênh được mô hình hóa theo GCM, trong đó kênh là tổng đóng góp của P MPC. Mỗi MPC có trọng số phức η_p , dịch Doppler ω_p , trễ τ_p , góc khởi hành ϕ_p và góc tới ψ_p .

Theo mô hình trong bài báo Kaltenberger và cộng sự, đáp ứng kênh phụ thuộc đồng thời vào thời gian t , tần số f , vị trí anten phát x và vị trí anten thu y [1]. Dạng liên tục của kênh có thể viết:

Hình 3.1 minh họa cách GCM mô tả kênh MIMO thông qua các đường truyền trực tiếp hoặc phản xạ qua các vật tán xạ. Trong mỗi đường truyền, góc khởi hành tại phía phát và góc tới tại phía thu quyết định thành phần pha không gian của MPC tương ứng.



Hình 3.1 Minh họa mô hình kênh MIMO dựa trên hình học với các thành phần đa đường

Trong mô hình toán học, mỗi đường truyền trong Hình 3.1 được biểu diễn bằng một MPC có trọng số phức, dịch Doppler, trễ truyền lan và hai tần số không gian. Tổng đóng góp của các MPC tạo thành đáp ứng kênh:

$$h(t, f, x, y) = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi\omega_p t} e^{-j2\pi\tau_p f} e^{j\frac{2\pi}{\lambda} \sin(\phi_p)x} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda} \sin(\psi_p)y}. \quad PT 3.24$$

Dấu pha trong PT 3.24 thể hiện bốn cơ chế vật lý: Doppler theo thời gian, trễ theo tần số, pha không gian ở phía phát và pha không gian ở phía thu. Quy ước dấu này được giữ nhất quán trong mô hình rời rạc và trong hàm MATLAB `compute_mimo_soce`.

3.2 Rời rạc hóa bốn chiều

Khối kênh mô phỏng được lấy mẫu theo bốn chiều. Chỉ số thời gian là $m = 0, \dots, M-1$, chỉ số tần số là $q = 0, \dots, Q-1$, chỉ số anten phát là $s = 0, \dots, N_{Tx}-1$, và chỉ số anten thu là $r = 0, \dots, N_{Rx}-1$. Các đại lượng chuẩn hóa được định nghĩa:

$$v_p = \omega_p T_s, \quad \theta_p = \tau_p F_s, \quad \zeta_p = \sin(\phi_p) \frac{D_s}{\lambda}, \quad \xi_p = \sin(\psi_p) \frac{D_s}{\lambda}, \quad PT 3.25$$

trong đó T_s là chu kỳ lấy mẫu theo thời gian và F_s là khoảng cách giữa hai điểm tần số liên tiếp trong mô phỏng.

Thay PT 3.25 vào PT 3.24, đáp ứng kênh rời rạc bốn chiều có dạng:

$$h_{m,q,s,r} = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi(v_p m - \theta_p q + \zeta_p s - \xi_p r)}. \quad PT 3.26$$

Phương trình PT 3.26 là SoCE tham chiều trong mô phỏng. Trong MATLAB, kênh tương ứng được lưu trong tensor `H_soce` có kích thước $M \times Q \times N_{Tx} \times N_{Rx}$.

Các tham số MPC trong mô phỏng hiện tại được sinh ngẫu nhiên trong miền giới hạn bằng đã định trước. Trọng số η_p được sinh theo phân bố Gauss phức tròn với chuẩn hóa công suất trung bình, còn các tần số chuẩn hóa $v_p, \theta_p, \zeta_p, \xi_p$ được lấy đều trong các khoảng vật lý tương ứng. Các giả thiết này dùng để kiểm tra biểu diễn DPS và không nhằm tái tạo đầy đủ một kịch bản kênh chuẩn cụ thể.

3.3 Miền giới hạn bằng

Từ các ràng buộc vật lý, các tần số chuẩn hóa của PT 3.26 nằm trong miền giới hạn:

$$\mathcal{W} = \mathcal{W}_t \times \mathcal{W}_f \times \mathcal{W}_{Tx} \times \mathcal{W}_{Rx}. \quad PT 3.27$$

Trong script MATLAB, các miền thành phần được xác định bởi:

$$\mathcal{W}_t = [-v_{D,\max}, v_{D,\max}], \quad \mathcal{W}_f = [-\theta_{\max}, 0], \quad PT 3.28$$

và:

$$\mathcal{W}_{\text{Tx}} = [\zeta_{\min}, \zeta_{\max}], \quad \mathcal{W}_{\text{Rx}} = [-\xi_{\max}, -\xi_{\min}]. \quad \text{PT 3.29}$$

Trong đó:

$$v_{\text{D,max}} = \frac{v_{\max} f_c T_s}{c}, \quad \theta_{\max} = \tau_{\max} F_s. \quad \text{PT 3.30}$$

Các giới hạn không gian được tính từ khoảng góc tới và góc khởi hành:

$$\zeta_{\min, \max} = \sin(\phi_{\min, \max}) \frac{D_s}{\lambda}, \quad \xi_{\min, \max} = \sin(\psi_{\min, \max}) \frac{D_s}{\lambda}. \quad \text{PT 3.31}$$

Để tạo cơ sở DPS có thể dịch tâm tần số, mỗi chiều được mô tả bằng tâm băng W_0 và nửa băng thông $W_{\max}$. Cách ánh xạ trong MATLAB là:

$$\begin{aligned} \text{thời gian:} \quad & W_0 = 0, \quad W_{\max} = v_{\text{D,max}}, \\ \text{tần số:} \quad & W_0 = -\theta_{\max}/2, \quad W_{\max} = \theta_{\max}/2, \\ \text{không gian phát:} \quad & W_0 = (\zeta_{\min} + \zeta_{\max})/2, \quad W_{\max} = (\zeta_{\max} - \zeta_{\min})/2, \\ \text{không gian thu:} \quad & W_0 = -(\xi_{\min} + \xi_{\max})/2, \quad W_{\max} = (\xi_{\max} - \xi_{\min})/2. \end{aligned} \quad \text{PT 3.32}$$

Các dấu âm ở chiều tần số và chiều thu xuất phát từ dấu pha $-\theta_p q$ và $-\xi_p r$ trong PT 3.26.

3.4 Cơ sở DPS đa chiều

Với miền giới hạn băng dạng tích Descartes trong PT 3.27, cơ sở DPS đa chiều được xây dựng từ các cơ sở DPS một chiều. Gọi $\mathbf{V}_t$, $\mathbf{V}_f$, $\mathbf{V}_{\text{Tx}}$ và $\mathbf{V}_{\text{Rx}}$ lần lượt là các ma trận cơ sở DPS theo thời gian, tần số, anten phát và anten thu. Khi đó, xấp xỉ DPS bốn chiều có thể viết:

$$\hat{h}_{m,q,s,r} = \sum_{d_t=0}^{D_t-1} \sum_{d_f=0}^{D_f-1} \sum_{d_{\text{Tx}}=0}^{D_{\text{Tx}}-1} \sum_{d_{\text{Rx}}=0}^{D_{\text{Rx}}-1} \alpha_{d_t, d_f, d_{\text{Tx}}, d_{\text{Rx}}} v_{d_t}^{(t)}[m] v_{d_f}^{(f)}[q] v_{d_{\text{Tx}}}^{(\text{Tx})}[s] v_{d_{\text{Rx}}}^{(\text{Rx})}[r]. \quad \text{PT 3.33}$$

Số hệ số của biểu diễn này là:

$$D_{\text{total}} = D_t D_f D_{\text{Tx}} D_{\text{Rx}}. \quad \text{PT 3.34}$$

Trong script, số vector DPS của từng chiều được chọn theo số chiều thiết yếu cộng thêm một số vector dự phòng:

$$\begin{aligned} D_t &= \lceil 2v_{\text{D,max}} M \rceil + 1 + G, \\ D_f &= \lceil \theta_{\max} Q \rceil + 1 + G, \\ D_{\text{Tx}} &= \lceil (\zeta_{\max} - \zeta_{\min}) N_{\text{Tx}} \rceil + 1 + G, \\ D_{\text{Rx}} &= \lceil (\xi_{\max} - \xi_{\min}) N_{\text{Rx}} \rceil + 1 + G. \end{aligned} \quad \text{PT 3.35}$$

Trong mô phỏng hiện tại, $G = 4$. Các giá trị $D_t, D_f, D_{\text{Tx}}, D_{\text{Rx}}$ sau đó được chặn trên bởi số mẫu tương ứng của từng chiều.

3.5 Các nhánh mô phỏng MATLAB

Phiên bản mô phỏng xấp xỉ triển khai bốn nhánh mô phỏng chính. Nhánh thứ nhất là SoCE tham chiếu, trong đó hàm tính SoCE tạo trực tiếp PT 3.26. Nhánh này giữ vai trò chuẩn so sánh cho các biểu diễn DPS.

Nhánh thứ hai là DPS chính xác. Với mỗi MPC, script tạo các vector hàm mũ theo bốn chiều và chiều chính xác lên từng cơ sở DPS:

$$\begin{aligned}\gamma_p^{(t)} &= \mathbf{V}_t^H \mathbf{e}^{(t)}(\mathbf{v}_p), & \gamma_p^{(f)} &= \mathbf{V}_f^H \mathbf{e}^{(f)}(-\theta_p), \\ \gamma_p^{(\text{Tx})} &= \mathbf{V}_{\text{Tx}}^H \mathbf{e}^{(\text{Tx})}(\zeta_p), & \gamma_p^{(\text{Rx})} &= \mathbf{V}_{\text{Rx}}^H \mathbf{e}^{(\text{Rx})}(-\xi_p).\end{aligned}\quad PT\ 3.36$$

Tensor hệ số của toàn bộ kênh được tạo bằng tổng các tích ngoài:

$$\alpha_{\text{exact}} = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p \gamma_p^{(t)} \circ \gamma_p^{(f)} \circ \gamma_p^{(\text{Tx})} \circ \gamma_p^{(\text{Rx})}. \quad PT\ 3.37$$

Nhánh này dùng để đánh giá chất lượng của không gian con DPS đã chọn.

Nhánh thứ ba là DPS xấp xỉ 4D. Thay vì tính tích vô hướng chính xác trong PT 3.36, script dùng hàm `approximate_gamma_1d(...)` để xấp xỉ hệ số một chiều từ tần số chuẩn hóa của MPC. Các hệ số này sau đó được ghép bằng tích ngoài giống PT 3.37. Đây là nhánh kiểm tra việc áp dụng công thức xấp xỉ hàm sóng DPS cho cả bốn chiều.

Nhánh thứ tư là phương pháp hybrid. Nhánh này dùng DPS xấp xỉ cho hai chiều thời gian và tần số, nhưng giữ phần không gian anten dưới dạng hàm mũ trực tiếp:

$$\alpha_{\text{hybrid}} = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p \gamma_p^{(t)} \circ \gamma_p^{(f)} \circ \mathbf{e}^{(\text{Tx})}(\zeta_p) \circ \mathbf{e}^{(\text{Rx})}(-\xi_p). \quad PT\ 3.38$$

Trong MATLAB, nhánh này tương ứng với `build_alpha_approx_hybrid(...)` và `reconstruct_hybrid(...)`. Cách triển khai này phù hợp với định hướng thực tế của bài báo: khi số anten không lớn, lợi ích của DPS ở chiều không gian có thể hạn chế, trong khi DPS theo thời gian và tần số vẫn khai thác được cấu trúc giới hạn băng của kênh [1].

3.6 Tham số và ánh xạ biến MATLAB

Bảng 3.1 tóm tắt các tham số chính đang dùng trong script mô phỏng. Đây là các tham số cấu hình, không phải kết quả đánh giá hiệu năng.

Bảng 3.1 Tham số mô phỏng chính trong script MATLAB

Ký hiệu	Biến MATLAB	Giá trị trong mô phỏng hiện tại
f_c	fc	2 GHz
$v_{\max}$	vmax	100/3,6 m/s
T_s	Ts	1/3,84 MHz
F_s	Fbin	15 kHz
$\tau_{\max}$	tau_max	3,7 μ s
D_s/λ	d_over_lambda	0,5
$[\phi_{\min}, \phi_{\max}]$	phi_min, phi_max	$[-5^\circ, 5^\circ]$
$[\psi_{\min}, \psi_{\max}]$	psi_min, psi_max	$[-5^\circ, 5^\circ]$
M, Q	M, Q	256, 64
N_{Tx}, N_{Rx}	N_Tx, N_Rx	4, 4
P	P	80

Bảng 3.2 trình bày ánh xạ giữa ký hiệu trong chương và biến MATLAB. Việc thống nhất ánh xạ này giúp đảm bảo các phương trình trong đồ án và mã mô phỏng sử dụng cùng quy ước dấu pha.


Bảng 3.2 Ánh xạ ký hiệu mô hình với biến MATLAB

Ký hiệu	Biến MATLAB	Ý nghĩa
$h_{m,q,s,r}$	H_soce	Kênh SoCE tham chiếu
$\hat{h}_{m,q,s,r}$	H_exact, H_approx_4d, H_hybrid	Kênh tái tạo từ các nhánh DPS
η_p	eta(p)	Trọng số phức của MPC thứ p
ν_p	nu(p)	Dịch Doppler chuẩn hóa
θ_p	theta(p)	Trễ chuẩn hóa theo tần số
ζ_p	zeta(p)	Tần số không gian phía phát
ξ_p	xi(p)	Tần số không gian phía thu
$\mathbf{V}_t, \mathbf{V}_f$	dim_t.V, dim_f.V	Cơ sở DPS theo thời gian và tần số
$\mathbf{V}_{Tx}, \mathbf{V}_{Rx}$	dim_tx.V, dim_rx.V	Cơ sở DPS theo không gian phát và thu
α_{exact}	alpha_exact	Hệ số DPS chiếu chính xác
α_{approx}	alpha_approx_4d	Hệ số DPS xấp xỉ 4D
α_{hybrid}	alpha_hybrid	Hệ số phương pháp hybrid

3.7 Quy trình mô phỏng

Quy trình mô phỏng trong MATLAB gồm các bước chính sau. Đầu tiên, chương trình thiết lập seed bằng rng(1) để bảo đảm khả năng tái lập. Tiếp theo, chương trình thiết lập tham số vật lý, sinh P MPC trong miền giới hạn băng và tạo các cơ sở DPS một chiều. Sau đó, kênh SoCE tham chiếu được tính theo PT 3.26.

Hình 3.2 tóm tắt luồng xử lý chính của mô phỏng. Sơ đồ cho thấy SoCE được dùng làm nhánh tham chiếu, trong khi ba nhánh DPS được tính song song về mặt thuật toán trước khi so sánh sai số và thời gian chạy.



Hình 3.2 Quy trình mô phỏng và đánh giá các nhánh biểu diễn kênh

Sau khi có kênh tham chiếu, chương trình lần lượt tính hệ số cho ba nhánh DPS: chiều chính xác, xấp xỉ 4D và phương pháp hybrid. Các tensor hệ số được tái tạo bằng phép nhân tensor theo từng mode thông qua hàm `mode_product(...)`. Cuối cùng, chương trình tính các đại lượng sai số và thời gian chạy để phục vụ phân đánh giá ở Chương 4.

3.8 Kết luận chương

Chương này đã trình bày mô hình GCM MIMO băng rộng, quá trình rời rạc hóa bốn chiều và cách triển khai các nhánh mô phỏng trong MATLAB. SoCE được dùng làm kênh tham chiếu; DPS chính xác dùng để kiểm tra không gian con; DPS xấp xỉ 4D kiểm tra công thức hệ số dựa trên hàm sóng DPS; và phương pháp hybrid kết hợp DPS theo thời gian–tần số với hàm mũ không gian trực tiếp. Cấu trúc này

tạo cơ sở cho Chương 4 đánh giá sai số và thời gian tính toán của các nhánh mô phỏng.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN

4.1 Nguồn dữ liệu và phạm vi đánh giá

Chương này trình bày kết quả mô phỏng từ phiên bản xấp xỉ chính đã mô tả ở Chương 3. Các nhận xét định lượng trong chương chỉ dựa trên các bảng và hình kết quả đã được kiểm chứng, gồm cấu hình mô phỏng, đáp ứng kênh minh họa, sai số NMSE và thời gian chạy. Trong mô phỏng này, SoCE được dùng làm kênh tham chiếu. Ba nhánh còn lại gồm DPS chính xác, DPS xấp xỉ 4D và phương pháp hybrid. Các giá trị thời gian chạy được xem là kết quả tham khảo của một lần chạy MATLAB, vì chúng phụ thuộc vào máy tính, phiên bản MATLAB và mức độ vector hóa trong mã.


Bảng 4.1 tóm tắt cấu hình mô phỏng dùng cho phần đánh giá. Các tham số này trùng với mô hình và ánh xạ MATLAB đã trình bày ở Chương 3.

Bảng 4.1 Cấu hình mô phỏng dùng cho kết quả Chương 4

Tham số	Giá trị
M, Q, N_{Tx}, N_{Rx}	256, 64, 4, 4
P	80 MPC
D_t, D_f, D_{Tx}, D_{Rx}	6, 9, 4, 4
D_{total}	864
r_t, r_f, r_{Tx}, r_{Rx}	2, 512, 512, 512
$v_{D,max}$	$4,8225 \times 10^{-5}$
θ_{max}	$5,55 \times 10^{-2}$

4.2 So sánh đáp ứng kênh

Hình 4.1 so sánh biên độ đáp ứng kênh của cặp anten phát–thu thứ nhất. Bốn đồ thị lần lượt biểu diễn kênh SoCE tham chiếu, kênh tái tạo bằng DPS chính xác, kênh tái tạo bằng phương pháp hybrid và sai số tuyệt đối giữa SoCE với hybrid.



Hình 4.1 So sánh đáp ứng kênh giữa SoCE, DPS chính xác và phương pháp hybrid cho cặp anten phát–thu thứ nhất


Quan sát Hình 4.1 cho thấy đáp ứng kênh tái tạo bằng DPS chính xác có dạng biên độ gần với SoCE tham chiếu trong cấu hình đang xét. Đối với phương pháp hybrid, cấu trúc biến thiên theo thời gian và tần số vẫn được giữ lại rõ ràng. Ô sai số tuyệt đối ở góc dưới bên phải cho thấy sai khác giữa SoCE và hybrid không phân bố đều hoàn toàn trên toàn bộ mặt phẳng thời gian–tần số, nhưng có biên độ nhỏ so với mức biến thiên chính của đáp ứng kênh.

4.3 Kết quả sai số và thời gian chạy

Các chỉ tiêu sai số được dùng gồm MSE, NMSE và sai số tuyệt đối lớn nhất. Với kênh tham chiếu H_{SoCE} và kênh tái tạo $\hat{H}$, NMSE được hiểu là:

$$\text{NMSE} = \frac{\mathbb{E}\{|H_{\text{SoCE}} - \hat{H}|^2\}}{\mathbb{E}\{|H_{\text{SoCE}}|^2\}}. \quad \text{PT 4.39}$$

Hình 4.2 biểu diễn trực quan các giá trị NMSE của ba nhánh DPS theo thang logarit. Hình này được đặt trước bảng số liệu chi tiết để làm rõ thứ tự sai số giữa các nhánh trước khi xét đồng thời MSE, sai số cực đại và thời gian chạy.



Hình 4.2 So sánh NMSE của các nhánh DPS so với kênh SoCE tham chiếu

Từ Hình 4.2, nhánh DPS chính xác có NMSE nhỏ nhất, ở mức $8,53 \times 10^{-9}$. Điều này phù hợp với vai trò của nhánh này: hệ số được tính bằng phép chiếu chính xác nên sai số chủ yếu đến từ việc cắt không gian con DPS. Nhánh DPS xấp xỉ 4D có NMSE lớn nhất, $1,99 \times 10^{-4}$, do công thức xấp xỉ hệ số được áp dụng cho cả bốn chiều. Phương pháp hybrid nằm giữa hai trường hợp trên, với NMSE $4,29 \times 10^{-7}$, cho thấy việc giữ phần không gian anten ở dạng hàm mũ trực tiếp giúp giảm sai số so với xấp xỉ DPS toàn bộ bốn chiều trong cấu hình hiện tại.

Bảng 4.2 tổng hợp các giá trị sai số và thời gian chạy chính của các nhánh mô phỏng. Cột thời gian hệ số là thời gian tạo tensor hệ số của từng nhánh; cột thời gian tái tạo là thời gian dựng lại kênh từ hệ số đã có. Bảng được đặt sau Hình 4.2 để bổ sung số liệu định lượng đầy đủ cho phần so sánh sai số.


Bảng 4.2 Sai số và thời gian chạy của các nhánh mô phỏng

Nhánh mô phỏng	MSE	NMSE	Max $ e $	t_{α} (s)	t_{rec} (s)
DPS chính xác	$3,43 \times 10^{-9}$	$8,53 \times 10^{-9}$	$2,01 \times 10^{-4}$	$2,13 \times 10^{-2}$	$2,42 \times 10^{-2}$
DPS xấp xỉ 4D	$8,03 \times 10^{-5}$	$1,99 \times 10^{-4}$	$2,23 \times 10^{-2}$	$6,17 \times 10^{-2}$	$1,93 \times 10^{-2}$
Phương pháp hybrid	$1,72 \times 10^{-7}$	$4,29 \times 10^{-7}$	$1,67 \times 10^{-3}$	$2,23 \times 10^{-2}$	$3,07 \times 10^{-3}$

Các giá trị trong Bảng 4.2 cho thấy MSE, NMSE và sai số tuyệt đối lớn nhất có cùng xu hướng với Hình 4.2. Nhánh DPS chính xác đạt sai số nhỏ nhất nhưng vẫn cần bước tạo hệ số và tái tạo trong không gian DPS. Nhánh DPS xấp xỉ 4D có thời gian tạo hệ số lớn hơn hai nhánh còn lại do phải tính hệ số xấp xỉ cho cả thời gian, tần số, anten phát và anten thu. Phương pháp hybrid có sai số lớn hơn DPS chính xác nhưng nhỏ hơn DPS xấp xỉ 4D, đồng thời có thời gian tái tạo thấp nhất

trong bảng.

Hình 4.3 so sánh thời gian chạy của SoCE và ba nhánh DPS trong cùng lần mô phỏng. Biểu đồ cho thấy phương pháp hybrid có tổng thời gian nhỏ nhất trong các nhánh DPS đang xét, trong khi thời gian của nhánh DPS xấp xỉ 4D bị chi phối bởi bước tính hệ số xấp xỉ trên cả bốn chiều.



Hình 4.3 So sánh thời gian chạy của SoCE và các nhánh DPS trong cấu hình mô phỏng hiện tại

Từ Hình 4.3, thời gian tính SoCE tham chiếu trong lần chạy này là 0,222372 s, lớn hơn tổng thời gian của từng nhánh DPS được đánh giá. Tổng thời gian tạo hệ số và tái tạo của nhánh DPS chính xác là khoảng 0,045555 s, của nhánh DPS xấp xỉ 4D là khoảng 0,080983 s, và của phương pháp hybrid là khoảng 0,025322 s. Các giá trị này phù hợp với phân tích ở Chương 2: khi số chiều DPS nhỏ hơn đáng kể số mẫu của khối kênh, việc chuyển sang biểu diễn hệ số có thể làm giảm khối lượng tính toán trong cấu hình hiện tại. Tuy nhiên, các số liệu thời gian chỉ phản ánh một lần chạy MATLAB cụ thể và không nên được diễn giải như giới hạn hiệu năng tuyệt đối.

4.4 Thảo luận từng nhánh mô phỏng

Nhánh DPS chính xác đạt $\text{NMSE } 8,53 \times 10^{-9}$ so với SoCE. Giá trị này cho thấy, trong cấu hình hiện tại, số chiều $D_t = 6$, $D_f = 9$, $D_{\text{Tx}} = 4$ và $D_{\text{Rx}} = 4$ đủ để biểu diễn khối kênh với sai số cắt không gian con rất nhỏ. Vì hệ số của nhánh này được tính bằng phép chiếu chính xác, kết quả chủ yếu phản ánh chất lượng của không gian con DPS đã chọn.

Nhánh DPS xấp xỉ 4D có $\text{NMSE } 1,99 \times 10^{-4}$, lớn hơn đáng kể so với nhánh

DPS chính xác. Nguyên nhân là nhánh này không dùng phép chiếu chính xác mà xấp xỉ hệ số DPS bằng hàm sóng trên lưới độ phân giải cao. Khi áp dụng xấp xỉ cho cả bốn chiều, sai số hệ số của từng chiều có thể cộng hưởng trong tích tensor, làm sai số tái tạo tăng lên. Vì vậy, nhánh DPS xấp xỉ 4D có vai trò như một nhánh chẩn đoán để đánh giá ảnh hưởng của công thức xấp xỉ hệ số.

Phương pháp hybrid đạt NMSE $4,29 \times 10^{-7}$ so với SoCE và $4,20 \times 10^{-7}$ so với DPS chính xác. Trong mô phỏng hiện tại, giá trị này nhỏ hơn nhánh DPS xấp xỉ 4D. Kết quả này phù hợp với cách triển khai hybrid: DPS xấp xỉ chỉ được dùng cho hai chiều thời gian và tần số, trong khi phần không gian anten được tính trực tiếp bằng hàm mũ. Với $N_{Tx} = N_{Rx} = 4$, cách xử lý trực tiếp phần không gian giúp tránh sai số xấp xỉ hệ số ở hai chiều anten mà không làm tăng quá nhiều chi phí tính toán.

4.5 Giới hạn của kết quả hiện tại

Các kết quả trong chương này cần được hiểu trong phạm vi một cấu hình mô phỏng cụ thể. Thứ nhất, MPC được sinh ngẫu nhiên đều trong miền giới hạn bằng và dùng seed cố định để tái lập kết quả. Thứ hai, số chiều DPS và hệ số phân giải được chọn theo quy tắc hiện tại của script, chưa tối ưu tự động theo một ngưỡng sai số đặt trước. Thứ ba, thời gian chạy MATLAB phụ thuộc vào môi trường thực thi, do đó chỉ nên dùng để so sánh tương đối trong cùng một lần chạy.

Ngoài ra, mô phỏng hiện tại chưa khớp lại đầy đủ một hình hoặc bảng cụ thể trong bài báo Kaltenberger với toàn bộ tham số tương ứng. Vì vậy, các kết luận từ Bảng 4.2 nên được diễn đạt trong phạm vi cấu hình hiện tại: DPS chính xác kiểm chứng tốt không gian con, nhánh DPS xấp xỉ 4D cho thấy ảnh hưởng của xấp xỉ hệ số, và phương pháp hybrid là lựa chọn phù hợp hơn để thảo luận cho kênh MIMO băng rộng trong mô phỏng này.

4.6 Kết luận chương

Chương này đã trình bày kết quả mô phỏng và phân tích sai số, thời gian tính toán của các nhánh biểu diễn kênh. Trong cấu hình hiện tại, DPS chính xác đạt sai số rất nhỏ so với SoCE, cho thấy cơ sở DPS đã chọn đủ để kiểm chứng biểu diễn không gian con. Nhánh DPS xấp xỉ 4D có sai số lớn hơn do áp dụng xấp xỉ hệ số trên cả bốn chiều. Phương pháp hybrid đạt NMSE $4,29 \times 10^{-7}$ so với SoCE và có thời gian tái tạo nhỏ trong lần chạy hiện tại, do đó là nhánh chính để thảo luận về mô phỏng MIMO băng rộng có độ phức tạp thấp. Chương 5 sẽ tổng kết các kết quả này, nêu hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận chung

Đồ án đã nghiên cứu bài toán biểu diễn và tính toán kênh MIMO băng rộng biến thiên theo thời gian dựa trên mô hình kênh hình học. Trong mô hình này, đáp ứng kênh được biểu diễn bằng tổng các hàm mũ phức theo các thành phần đa đường. Cách biểu diễn SoCE giữ được ý nghĩa vật lý rõ ràng vì mỗi MPC tương ứng với một đóng góp theo Doppler, trễ truyền, góc phát và góc thu. Tuy nhiên, khi số mẫu thời gian, số mẫu tần số, số anten và số MPC tăng, việc tính trực tiếp SoCE yêu cầu cộng đóng góp của tất cả MPC tại từng điểm mẫu của khối kênh. Đây là nút thắt chính về độ phức tạp đã được đặt ra ở Chương 1 và phân tích chi tiết hơn ở Chương 2.

Lý do sử dụng DPS trong đồ án xuất phát từ cấu trúc giới hạn băng của kênh. Trên một khối mẫu hữu hạn, các chiều Doppler, trễ, AoD và AoA không tạo ra một tín hiệu tùy ý mà bị giới hạn trong các miền tần số chuẩn hóa xác định bởi tham số vật lý của hệ thống. DPS là cơ sở phù hợp cho tín hiệu giới hạn băng trên tập chỉ số hữu hạn, do đó có thể chuyển bài toán từ tính trực tiếp từng MPC tại từng mẫu sang biểu diễn kênh trong một không gian con có số chiều nhỏ hơn. Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng của Kaltenberger và cộng sự về mô hình kênh hình học có độ phức tạp thấp [1].

5.2 Kết quả đạt được

Về mặt trình bày lý thuyết, đồ án đã làm rõ quan hệ giữa SoCE và DPS. SoCE được dùng như mô hình tham chiếu trực tiếp, còn DPS được xem như biểu diễn không gian con dựa trên tính giới hạn băng của kênh. Đồ án cũng phân biệt rõ ba mức sử dụng DPS: phép chiếu DPS chính xác, hệ số DPS xấp xỉ bằng hàm sóng trong bốn chiều, và phương pháp hybrid dùng DPS xấp xỉ cho hai chiều thời gian–tần số kết hợp với tính trực tiếp phần không gian anten.

Về mặt triển khai MATLAB, đồ án đã xây dựng và sử dụng các nhánh mô phỏng sau:

- SoCE tham chiếu, dùng để tạo khối kênh chuẩn trong cùng cấu hình mô phỏng;
- DPS chính xác, dùng phép chiếu chính xác lên cơ sở DPS để kiểm chứng sai số cắt không gian con;
- DPS xấp xỉ 4D, dùng công thức xấp xỉ hệ số DPS cho cả bốn chiều;
- phương pháp hybrid, dùng DPS xấp xỉ cho thời gian và tần số, còn phần

không gian anten được tính bằng hàm mũ trực tiếp.

Trong cấu hình mô phỏng hiện tại với $M = 256$, $Q = 64$, $N_{Tx} = N_{Rx} = 4$, $P = 80$ và $D_{total} = 864$, nhánh DPS chính xác đạt NMSE $8,53 \times 10^{-9}$ so với SoCE. Giá trị này cho thấy số chiều DPS đã chọn đủ để biểu diễn khối kênh với sai số cắt không gian con nhỏ trong cấu hình đang xét. Nhánh DPS xấp xỉ 4D đạt NMSE $1,99 \times 10^{-4}$, phản ánh sai số tăng lên khi xấp xỉ hệ số được áp dụng đồng thời ở cả bốn chiều. Phương pháp hybrid đạt NMSE $4,29 \times 10^{-7}$ so với SoCE và $4,20 \times 10^{-7}$ so với DPS chính xác. Kết quả này cho thấy, trong mô phỏng hiện tại, hybrid là nhánh phù hợp hơn để thảo luận cho kênh MIMO băng rộng vì tránh xấp xỉ hệ số ở hai chiều không gian anten trong khi vẫn khai thác được biểu diễn DPS ở hai chiều thời gian–tần số.

Các kết quả thời gian chạy cũng thống nhất với phân tích định tính về độ phức tạp. Trong cùng một lần chạy MATLAB, thời gian tính SoCE tham chiếu là 0,222372 s, trong khi tổng thời gian tạo hệ số và tái tạo của phương pháp hybrid là khoảng 0,025322 s. Các giá trị này chỉ nên được hiểu là số đo tham khảo trong cùng môi trường chạy, nhưng chúng minh họa được xu hướng giảm khối lượng tính toán khi số chiều DPS nhỏ hơn đáng kể số mẫu của toàn khối kênh.

5.3 Hạn chế của đồ án

Các kết quả trong đồ án vẫn còn một số hạn chế. Thứ nhất, mô phỏng hiện tại chưa khớp lại đầy đủ một hình hoặc bảng cụ thể trong bài báo Kaltenberger với toàn bộ tham số tương ứng. Vì vậy, kết quả hiện tại chủ yếu có vai trò kiểm chứng mô hình và so sánh các nhánh triển khai trong cùng một cấu hình, chưa phải là tái tạo hoàn chỉnh kết quả gốc của bài báo.

Thứ hai, cấu hình mô phỏng đang dùng còn nhỏ hơn các cấu hình lớn thường xuất hiện trong phân tích độ phức tạp của hệ thống MIMO băng rộng. Việc dùng $N_{Tx} = N_{Rx} = 4$ giúp kiểm soát bộ nhớ và thời gian chạy trong MATLAB, nhưng chưa phản ánh đầy đủ lợi ích hoặc chi phí của DPS khi số anten và kích thước khối kênh tăng mạnh.

Thứ ba, số chiều DPS D và các hệ số phân giải r trong script hiện tại được chọn theo quy tắc kinh nghiệm. Đồ án chưa triển khai cơ chế tự động chọn các tham số này theo một ngưỡng sai số hoặc ngưỡng bias E_{max} . Do đó, quan hệ giữa lựa chọn D , lựa chọn r , sai số NMSE và chi phí tính toán mới được đánh giá ở mức một cấu hình cụ thể.

Thứ tư, thời gian chạy MATLAB chưa đại diện cho một triển khai phần cứng hoặc một thư viện tối ưu hóa chuyên dụng. Kết quả thời gian phụ thuộc vào máy tính, phiên bản MATLAB, cách vector hóa và chi phí cấp phát bộ nhớ. Vì vậy, các

số đo này chỉ nên dùng để so sánh tương đối giữa các nhánh trong cùng lần chạy.

5.4 Hướng phát triển

Hướng phát triển trực tiếp đầu tiên là thực hiện quét tham số theo số chiều DPS D và hệ số phân giải r . Việc này cho phép xây dựng đường cong đánh đổi giữa NMSE, số hệ số cần lưu và thời gian chạy. Khi có kết quả quét tham số, đồ án có thể chuyển từ nhận xét trên một cấu hình riêng lẻ sang phân tích có hệ thống hơn về vùng hoạt động phù hợp của DPS.

Hướng thứ hai là tăng kích thước mô phỏng nếu điều kiện bộ nhớ cho phép. Các cấu hình với nhiều anten hơn, nhiều mẫu tần số hơn hoặc số MPC lớn hơn sẽ làm rõ hơn khác biệt giữa cách tính SoCE trực tiếp và biểu diễn dựa trên DPS. Đây cũng là bước cần thiết để đánh giá tốt hơn phương pháp hybrid trong bối cảnh MIMO băng rộng quy mô lớn.

Hướng thứ ba là tái tạo một hình hoặc bảng độ phức tạp trong bài báo gốc với tham số được khớp đầy đủ. Việc này giúp kiểm chứng trực tiếp hơn giữa mã mô phỏng của đồ án và kết quả trong tài liệu tham khảo. Sau bước này, các nhận xét định lượng về độ phức tạp và sai số có thể được đặt trên cơ sở so sánh chặt chẽ hơn.

Hướng thứ tư là chuẩn hóa mã MATLAB thành các hàm độc lập và có giao diện tham số rõ ràng. Các khối như sinh MPC, tính SoCE, tạo cơ sở DPS, tính hệ số DPS chính xác, tính hệ số xấp xỉ và tái tạo hybrid nên được tách thành các hàm có thể tái sử dụng. Cách tổ chức này giúp mở rộng mô phỏng, giảm rủi ro sai lệch ký hiệu và thuận tiện hơn cho việc kiểm thử.

Cuối cùng, có thể khảo sát thêm các phân bố MPC không đều hoặc các kịch bản kênh gần với tiêu chuẩn thực tế hơn. Trong mô phỏng hiện tại, MPC được sinh đều trong miền giới hạn bằng để kiểm tra tính chất của biểu diễn DPS. Các phân bố tập trung theo cụm, phân bố theo góc không đều hoặc mô hình công suất trễ phức tạp hơn sẽ giúp đánh giá tính ổn định của phương pháp trong điều kiện kênh thực tế hơn.

5.5 Kết luận chương

Chương này đã tổng kết toàn bộ đồ án theo mạch lập luận từ SoCE trực tiếp đến biểu diễn DPS và triển khai MATLAB. Trong phạm vi mô phỏng hiện tại, DPS chính xác kiểm chứng tốt không gian con DPS, DPS xấp xỉ 4D cho thấy ảnh hưởng của xấp xỉ hệ số khi áp dụng ở cả bốn chiều, còn phương pháp hybrid đạt sai số nhỏ so với SoCE và có chi phí tái tạo thấp trong cùng lần chạy. Kết quả này ủng hộ việc dùng DPS như một công cụ giảm độ phức tạp cho mô phỏng kênh MIMO băng rộng, đồng thời cho thấy cần tiếp tục mở rộng mô phỏng và khớp tham số với bài báo gốc để củng cố kết luận định lượng.

KẾT LUẬN

Kết luận chung

Đồ án đã hoàn thành mục tiêu trình bày và kiểm chứng một hướng mô phỏng kênh MIMO băng rộng dựa trên biểu diễn DPS. Mạch nội dung chính của báo cáo bắt đầu từ nút thắt tính toán của SoCE, sau đó khai thác đặc điểm giới hạn băng của kênh để xây dựng biểu diễn không gian con bằng DPS. Trên cơ sở đó, đồ án đã trình bày mô hình GCM MIMO băng rộng, quá trình rời rạc hóa bốn chiều và các nhánh mô phỏng MATLAB tương ứng.

Trong phạm vi kết quả đã kiểm chứng, SoCE được dùng làm kênh tham chiếu; DPS chính xác kiểm tra sai số cắt không gian con; DPS xấp xỉ 4D đánh giá ảnh hưởng của công thức xấp xỉ hệ số; và phương pháp hybrid kết hợp DPS theo thời gian–tần số với hàm mũ không gian trực tiếp. Các nhận xét định lượng trong báo cáo đều dựa trên các hình và bảng kết quả đã trình bày ở Chương 4.

Kết quả hiện tại cho thấy biểu diễn DPS có thể giảm số chiều biểu diễn khối kênh trong cấu hình mô phỏng đang xét, đồng thời phương pháp hybrid đạt sai số nhỏ so với SoCE tham chiếu. Tuy nhiên, kết luận này cần được hiểu trong phạm vi một cấu hình mô phỏng cụ thể, chưa phải là khẳng định tổng quát cho mọi kịch bản MIMO băng rộng.

Hướng phát triển

Các hướng phát triển chính gồm quét tham số số chiều DPS và hệ số phân giải, mở rộng kích thước mô phỏng, khớp lại một hình hoặc bảng cụ thể trong bài báo gốc, và chuẩn hóa mã MATLAB thành các hàm độc lập để tái sử dụng. Ngoài ra, có thể khảo sát thêm các phân bố MPC không đều hoặc các kịch bản kênh gần hơn với mô hình chuẩn để đánh giá tính ổn định của phương pháp.

Kiến nghị và đề xuất (nếu có)

Trong các nghiên cứu tiếp theo, nên ưu tiên tái tạo một kết quả định lượng của bài báo Kaltenberger với bộ tham số được khớp đầy đủ trước khi mở rộng sang các cấu hình lớn hơn. Bước này giúp làm rõ mức độ tương thích giữa mô phỏng MATLAB của đồ án và kết quả gốc, từ đó tạo cơ sở chắc chắn hơn cho các so sánh về độ phức tạp và sai số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] F. Kaltenberger, T. Zemen, and C. W. Ueberhuber, “Low-complexity geometry-based mimo channel simulation,” *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, vol. 2007, no. 1, pp. 1–17, 2007.
- [2] D. Slepian, “Prolate spheroidal wave functions, fourier analysis, and uncertainty – V: The discrete case,” *The Bell System Technical Journal*, vol. 57, no. 5, pp. 1371–1430, 1978.

PHỤ LỤC

Mã nguồn chương trình (nếu có) được đưa vào đây sử dụng font Courier New, cỡ 10pt

A1. Chi tiết số liệu thí nghiệm

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).

A2. Chi tiết các bước tính toán

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).

A3. Chi tiết sơ đồ mô phỏng

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).