

端口8529

包头	长度(len)	MSG_ID	
0X8D	0X01	0X01	0/1
			关/开灯
0X8D	0X01	0X02	0-30
			亮度
0X8D	0X01	0X03	0/1
			关/开爆闪
0X8D	0X02	0X04	0/1/2
			全部/1号/2号
0X8D	0X01	0X07	0x00-0x10
			红蓝模式

状态上报	500ms
------	-------

包头	长度(len)	MSG_ID	
0X8D	0X18	0X25	保留
			保留
			保留

说明	设备信息	/
	/	

示例报文

包头	长度(len)	MSG_ID	
0X8D	0X01	0X01	
0X8D	0X01	0X01	
0X8D	0X01	0X02	
0X8D	0X01	0X03	
0X8D	0X01	0X07	

备注

Payload[Len	
0/1	
关/开	

保留	保留
保留	保留
保留	保留

/	/
	/

Payload[len
01
00
07
01
02
亮度控制时，进度条显示范围为0-100，对应实际下发

1	

Payload[len]	
探照灯	红蓝警示灯
保留	总状态
保留	总状态

探照灯	红蓝警示灯
状态与亮度	0: 关/1: 开
B7: 开关/B6: 爆闪/B0-B5: 亮度	
/	



数值中0-30，俯仰控制时同上进度条为0-100，对应为下发数值中100-200

校验	说明	包头
	控制开关灯	
	调节灯亮度	
	控制爆闪开关	
	抛投钩控制	
	用于设置红蓝灯模式	

保留	保留	保留
保留	保留	保留
保留	保留	保留

/	/	/
/	/	/

校验	说明
0X31	开灯
0X6F	关灯
0XB9	调节灯亮度
0XA0	打开爆闪
0X79	红蓝模式2

--

回复报文						
len	ID	payload				校验

校验
CRC8校验

说明
不回复
不回复
不回复
不回复
不回复