修改记录				
版本	**修改内容**	**日期**	**制/修定人**	**备注**
V1.0	Initial version	20231031	AWA1962	

AXP717B+AXP323 For车载后装,商显,工控

CHIP	编号	分路名称	INPUT	电压/电流范围	电压（上电默认状	启动时序	需求电压(V)	需求电流(mA)	用途 SOC	用途 Flash & DRAM	用途 DEVICE	Normal Work	Super Standby	关机	注释	各场景应用说明
AXP717	1	RTCLDO	4V-PS	3.3/1.8/30mA	1.8V(ON)	常开	1.8	10	VCC-RTC			ON	ON	ON		
	2	CPUSLDO	DCDC3	0.5-1.4V/30mA 50mVstep	0.9V(ON)	1	0.9	20	VDD-CPUS VDD09-USB（预留）			ON	ON	OFF		VDD09-USB预留USB STANDBY方案；
	3	DCDC1	4V-PS	0.5~1.54V/4A 10/20mVstep	0.9V(ON)	1	0.9~1.15	4000	VDD_CPU_L			ON	OFF	OFF		
	4	DCDC2		0.5~3.4V/3A 10/20/100mVstep	0.9V(ON)	1	0.9	2670	VDD-SYS VDD-GPU VDD-VE VDD-DE VDD09-USB VDD-PCIE VDD-EDP VDD-HDMI			ON	OFF	OFF		VDD09-USB默认super standby方案，待机时掉电；
	5	DCDC3		0.5~1.84V/1.5A 10/20mVstep	1.1V(ON)	1	1.1V /1.2/1.35/1.5	1200	VCC-DRAM	VCC-DRAM		ON	ON	OFF		
	6	DCDC4		1~3.7V/3A 100mVstep	3.3V(OFF)	OFF	3.3	2510	VCC-PD VCC-PE VCC-PK VCC-PJ VCC-PI VCC33-USB-2 (USB3.0)		VCC-3V3 VCC-3V3-WIFI VCC-3V3-PCIE LTE-PWR（预留） VCC-CTP VCC-LCD0 VCC-LCD1 VCC-3V3-DEV VCC3V3-GPHY	ON	OFF	OFF	3.3V for normal use	VCC-3V3下挂RS232/RS485/GPS/USBHUB/DSP/CODEC/EDP/HDMI对片，耗电约500mA
	7	ALDO1	固定 4V-PS	0.5~3.5V/0.4A 100mVstep	1.8V(OFF)	OFF	/	/	Reserve			OFF	OFF	OFF		
	8	ALDO2		0.5~3.5V/0.5A 100mVstep	1.8V(OFF)	OFF	/	/	Reserve			OFF	OFF	OFF		
	9	ALDO3（该路1%精度，其他2%）		0.5~3.5V/0.2A 100mVstep	3.3V(ON)	3	3.3	50	VCC-PL VCC-PM（预留） VCC33-USB （预留）			ON	ON	OFF	3.3V for STBY	VCC33-USB (USB2.0)预留USB standby方案；
	10	ALDO4（该路1%精度，其他2%）		0.5~3.5V/0.4A 100mVstep	1.8V(ON)	1	1.8	125	AVCC VCC-PLL VDD18-DRAM VCC-DCXO VCC-ADC			ON	OFF	OFF	1.8V for 1%	ADC接口的VREFP上电时序需晚于或等于AVCC上电时序。默认方案，VREFP在die内连接到AVCC
	1.8v	BLDO1	4V-PS	0.5~3.5V/0.5A 100mVstep	1.8V(OFF)	OFF	1.8	150	VCC-PG VCC-PM		VCCIO-WIFI	ON/OFF	OFF	OFF		
	12	BLDO2		0.5~3.5V/0.2A 100mVstep	1.8V(ON)	1	1.8	20		VDD18-LPDDR		ON	ON	OFF	1.8V for DDR	
	13	BLDO3		0.5~3.5V/0.5A 100mVstep	2.8V(OFF)	OFF	1.8	225	CPVIN VCC-PE（预留） VCC-PD（预留） VCC-PJ（预留） VCC-PK（预留） VCC-MCSI VCC-HDMI VCC18-PCIE VCC18-EDP		VCC-1V8-AUDIO	ON	OFF	OFF	1.8V for normal use	
	14	BLDO4		0.5~3.5V/0.4A 100mVstep	1.2V(OFF)	OFF	1.8	30	VCC-PL（预留）			ON	ON	OFF	1.8V for STBY	
	15	CLDO1	4V-PS	0.5~3.5V/0.5A 100mVstep	1.8V(ON)	2	1.8	450	VCC-PC VCC-LVDS0 VCC-LVDS1	VCC-EMMC（预留） VCC-PC(VCCQ-EMMC)		ON	OFF	OFF	1.8V for normal use	
	16	CLDO2		0.5~3.5V/0.4A 100mVstep	3.3V(OFF)	OFF	1.8	105	VCC-EFUSE			OFF	OFF	OFF		EFUSE电源仅可在烧录时打开；
	17	CLDO3		0.5~3.5V/0.5A 100mVstep	3.3V(ON)	3	3.3		VCC-IO VCC-PC（预留） VDD33 VCC33-USB	VCC-CARD VCC-EMMC VCC-NAND VCC-SPIFLASH		OFF	OFF	OFF		VCC33-USB (USB2.0)默认super standby方案，待机时掉电；
	18	CLDO4		0.5~3.5V/0.5A 100mVstep	3.3V(OFF)	OFF	/	/	Reserve			OFF	OFF	OFF		
AW1890	19	集成ALDO (1%精度)	VDD33	1.8V	1.8V(ON)	/	1.8	50	AVCC（预留）			ON	OFF	OFF		SOC内部LDO输出，预留1.8V使用
AXP323	20	DCDC1	4V-PS	0.5~3.4V/1.5A 10/20/100mVstep	0.9(ON)	1注	0.9~1.18	4000	VDD_CPU_B			ON	OFF	OFF		
	21	DCDC2	4V-PS	0.5~1.54V/2.5~3A 10/20mVstep	0.9(ON)	1注										
	22	DCDC3	4V-PS	0.5~1.84V/2A 10/20mVstep	0.9(ON)	1注	0.9	1650	VDD-DNR			ON	OFF	OFF		
	23	RTCLDO	4V-PS	1.8V/2.5V/2.8V/3.3V /0.03A	OFF	OFF		/				ON/OFF	OFF	OFF		
	24	ALDO1	4V-PS	0.5~3.5V/0.3A 100mVstep	1.8V(OFF)	OFF	1.8	/				OFF	OFF	OFF		
	25	DLDO1	4V-PS	0.5~3.5V/0.5A 100mVstep	3.3V(OFF)	OFF	3.3	350			VCC-FM	ON/OFF	OFF	OFF		
以下应用需要需要外挂电源																
外挂电源	26	外挂 Buck5VOUT （SA24403/ SYQA303）	DCIN-12V	4.5~5.5V/3A	5V(ON)	/	5	3000			PMU-DCIN VCC-5V（预留）	ON	ON	OFF		
	27	外挂 DCDC5V （SA24403/ SYQA303）	DCIN-12V	5V/3.5A	5V(ON)	/	5	2000			VCC-5V AMP-5V HDMI-5V USB-5V	ON	OFF	OFF	SER/DES/AMP/CAN	
	28	外挂 DCDC3.3V （SY8089）	VCC-5V	1.2V/2A	1.2V(ON)	/	1.2	1000			DVDD-1V2-CSI0 DVDD-1V2-CSI1 AVDD-1V2-CSI0 AVDD-1V2-CSI1	ON	OFF	OFF		
	29	外挂 DCDC3.8V （SA24403/ SYQA303）	DCIN-12V	3.3V/3.5A	3.3V(OFF)	/	3.3/3.8	1000			LTE-PWR	ON	OFF	OFF	4G模块	
	30	外挂 LDO1.8V (RY6211B-18C /SGM2028-ADJ)	LTE-PWR	1.8V/0.5A	1.8V(OFF)	/	1.8	100			VCC-LTE18	ON	OFF	OFF	4G模块	
	31	外挂 LDO3.3V （mpq2029）	DCIN-12V	3.3V/0.45A	3.3V(ON)	/	3.3	100			3V3-STBY (VCC-MCU)	ON	ON	ON	3V3-STBY	
	32	外挂 LDO1.8V (RY6211B-18C /SGM2028-ADJ)	3V3-STBY	1.8V/0.5A	1.8V(ON)	/	1.8	10			1V8-STBY (VCC-RTC)	ON	ON	ON	1V8-STBY	

注：AXP323上电使能是由AXP717B-BLDO2提供，该时序为AXP323使能之后的启动时序

注：灰色字体的电源代表预留方案