Comenzado el	domingo, 5 de abril de 2026, 18:59
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 5 de abril de 2026, 19:12
Tiempo empleado	12 minutos 34 segundos
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación binaria del número 0.4375_{10} es:

a. 0.0111_2 ✔ **Justificación:**

:

Número base 10		Base β (binaria)		Producto		Parte fraccionaria		Residuo
0.4375	×	2	=	0.875	=	0.875	+	0
0.875	×	2	=	1.75	=	0.75	+	1
0.75	×	2	=	1.50	=	0.50	+	1
0.50	×	2	=	1.00	=	0.00	+	1

$0.4375_{10}=0.0111_2$

b. 0.0011_2

c. 0.1111_2

La respuesta correcta es: 0.0111_2

Califica

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 111011_2 es:

- a. 79_{10}
- b. 69_{10}
- c. 59_{10} ✔ **Justificación:**

5	4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	1	1	0	1	1	← Dígitos (0 y 1)
a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$$

$$N = 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1$$

$$N = 59$$

$$111011_2 = 59_{10}$$

La respuesta correcta es: 59_{10}

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación binaria del número 27_{10} es:

- a. 10011_2
- b. 11010_2
- c. 11011_2 ✔ **Justificación:**

Dividendo		Base β (divisor)		Cociente		Residuo
27	=	2	×	13	+	1
13	=	2	×	6	+	1
6	=	2	×	3	+	0
3	=	2	×	1	+	1
1	=	2	×	0	+	1

$27_{10} = 11011_2$

Califica

La respuesta correcta es: 11011_2

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación binaria del número 44_{10} es:

- a. 101110_2
- b. 101100_2 ✔ **Justificación:**

Dividendo		Base β (divisor)		Cociente		Residuo
44	=	2	×	22	+	0
22	=	2	×	11	+	0
11	=	2	×	5	+	1
5	=	2	×	2	+	1
2	=	2	×	1	+	0
1	=	2	×	0	+	1

$44_{10}=101100_2$

- c. 101101_2

La respuesta correcta es: 101100_2

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 11101_2 es:

- a. 29_{10} ✔ **Justificación:**

4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	1	1	0	1	← Dígitos (0 y 1)
a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 16 + 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$$

$$N = 16 + 8 + 4 + 0 + 1$$

$$N = 29$$

$$11101_2=29_{10}$$

Califica

- b. 33_{10}
- c. 31_{10}

La respuesta correcta es: 29_{10}

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 10010_2 es:

- (●) a. 18_{10} ✔ **Justificación:**

4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	0	0	1	0	← Dígitos (0 y 1)
a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1$$

$$N = 16 + 0 + 0 + 2 + 0$$

$$N = 18$$

$$10010_2 = 18_{10}$$

- ( ) b. 20_{10}
- ( ) c. 22_{10}

La respuesta correcta es: 18_{10}

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 10001_2 es:

- ( ) a. 20_{10}
- ( ) b. 23_{10}
- (●) c. 17_{10} ✔ **Justificación:**

4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	0	0	0	1	← Dígitos (0 y 1)
a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$$

$$N = 16 + 0 + 0 + 0 + 1$$

$$N = 17$$

$$10001_2 = 17_{10}$$

Califica 👌

La respuesta correcta es: 17_{10}

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación binaria del número 0.6875_{10} es:

- a. 0.1101_2
- b. 0.1110_2
- c. 0.1011_2 ✔ **Justificación:**

Número base 10		Base β (binaria)		Producto		Parte fraccionaria		Residuo
0.6875	×	2	=	1.375	=	0.375	+	1
0.375	×	2	=	0.75	=	0.75	+	0
0.75	×	2	=	1.50	=	0.50	+	1
0.50	×	2	=	1.00	=	0.00	+	1

$0.6875_{10}=0.1011_2$

La respuesta correcta es: 0.1011_2

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación binaria del número 60_{10} es:

- a. 100110_2
- b. 111100_2 ✔ **Justificación:**

Dividendo		Base β (divisor)		Cociente		Residuo
60	=	2	×	30	+	0
30	=	2	×	15	+	0
15	=	2	×	7	+	1
7	=	2	×	3	+	1
3	=	2	×	1	+	1
1	=	2	×	0	+	1

$60_{10}=111100_2$

- c. 110110_2

Califica

La respuesta correcta es: 111100_2

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el sistema binario se utilizan:

- a. Dígitos del 0 al 9
- b. Los dígitos 0 y 1 ✔ **Justificación:** El sistema binario utiliza dos dígitos que, representan la presencia (1) o ausencia de un pulso eléctrico (0). Por lo que se utiliza los dígitos 1 y 0.
- c. Los dígitos 1 y 2

La respuesta correcta es: Los dígitos 0 y 1

Ir a...

‹ Actividad anterior

Actividad siguiente ›

Califica