

# Diagnostic de la box Néova

corpus/faq-box-internet.md · 508 mots

id faq-box-internet

statut current

public public

maj 2026-05-18

## Signification des voyants

La Box Néova 6 dispose d'un voyant unique en façade. La Box Néova 5 en possède trois (Alimentation, Fibre, Wi-Fi).

| Voyant           | État              | Signification                                       |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Blanc fixe       | Normal            | La connexion est établie, aucune action nécessaire. |
| Blanc clignotant | Démarrage         | La box s'initialise. Compter 3 à 5 minutes.         |
| Rouge fixe       | Panne             | Aucun signal reçu sur la ligne fibre.               |
| Rouge clignotant | Incident réseau   | Signal interrompu en amont du logement.             |
| Orange           | Dégradé           | Connexion active mais débit réduit ou instable.     |
| Éteint           | Sans alimentation | Vérifier le bloc secteur et la prise murale.        |

**Important : un voyant rouge clignotant indique presque toujours un incident sur le réseau, et non une panne de l'équipement du client.** Avant de proposer toute manipulation, il faut vérifier l'état du réseau sur la commune concernée. Faire redémarrer une box alors qu'une coupure d'artère est en cours est inutile et dégrade la perception du service.

## Procédure de redémarrage

À proposer uniquement lorsque aucun incident réseau n'est signalé sur la zone.

1. Débrancher le bloc d'alimentation de la box (ne pas utiliser le bouton marche/arrêt seul).
2. Attendre 30 secondes complètes.
3. Rebrancher et laisser la box se synchroniser sans intervenir pendant 5 minutes.
4. Vérifier le voyant. S'il repasse au blanc fixe, la connexion est rétablie.

Si le voyant reste rouge après deux redémarrages espacés de dix minutes, ne pas insister.

## Vérifications complémentaires

- **Jarretière optique** : le câble vert ou jaune reliant la box à la prise optique murale. Il est fragile ; un câble plié à angle droit ou débranché suffit à couper la ligne. Demander au client de le débrancher et le rebrancher fermement, sans forcer.

- **Prise optique (PTO)** : si le cache de la prise a été retiré ou si la fibre est visible et abîmée, une intervention est nécessaire.
- **Wi-Fi uniquement** : si la connexion fonctionne en Ethernet mais pas en Wi-Fi, il s'agit d'un problème de couverture ou de canal, non d'une panne de ligne.

## Quand programmer l'intervention d'un technicien

Une intervention est justifiée dans les cas suivants :

- voyant rouge fixe persistant après deux redémarrages, sans incident réseau déclaré sur la zone ;
- jarretière optique ou prise optique visiblement endommagée ;
- coupures répétées (plus de trois par jour sur une semaine) malgré un réseau déclaré nominal ;
- débit mesuré inférieur à 30 % du débit souscrit sur plusieurs mesures filaires.

Les créneaux d'intervention sont de deux heures, du mardi au samedi, en matinée (9h-11h ou 10h-12h selon la zone) ou en après-midi (14h-16h).

L'intervention est **gratuite** si la cause se situe en amont de la prise optique ou si l'équipement fourni par Néova est défectueux. Elle est **facturée 69 €** si le technicien constate une dégradation imputable au client (câble sectionné, prise arrachée, matériel immergé). Cette information doit être annoncée au client avant la confirmation du rendez-vous.

## Panne mobile

Les procédures ci-dessus ne concernent que les offres fibre. Pour une perte de service mobile, vérifier d'abord si la ligne est suspendue pour impayé avant tout diagnostic technique.