

datalab 报告

姓名：马浩翔

学号：（略）

总分	bitAnd	bitXor	samesign	logtwo	byteSwap	reverse	logicalShift	leftBitCount	float_i2f	floatScale2
37	1	1	2	4	4	3	3	4	4	4

test 截图：

```
ubuntu@LAPTOP-A5NPFPG5:~$ cd ~/ics-course/labs/datalab2026
ubuntu@LAPTOP-A5NPFPG5:~/ics-course/labs/datalab2026$ python3 test.py
rm -f *.o btest fshow ishow *~ yacctab.py lextab.py result.txt .autograder_result
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -lm -o btest bits.c btest.c decl.c tests.c
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -o fshow fshow.c
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -o ishow ishow.c
Make success.
bitAnd      1/1:    PASS
bitXor      1/1:    PASS
samesign    2/2:    PASS
logtwo      4/4:    PASS
byteSwap    4/4:    PASS
reverse     3/3:    PASS
logicalShift 3/3:    PASS
leftBitCount 4/4:    PASS
float_i2f    4/4:    PASS
floatScale2 4/4:    PASS
float64_f2i 3/3:    PASS
floatPower2 4/4:    PASS
Total points: 37
```

解题报告

亮点

1. logtwo
2. leftBitCount
3. byteSwap

函数解题思路：

bitAnd

思路：利用德摩根律， $\sim(\sim x \mid \sim y)$ 即可得出 $x \& y$ ，实现按位与。

bitXor

思路：列真值表，只需排除同为1和同为0的情况，即 $\sim(x \& y) \& \sim(\sim x \& \sim y)$ 。

samesign

思路：先处理 x 或 y 为0的情况即 $!x \rightarrow !y$ ；否则用算术右移31位取符号位，再异或、取非比较符号位。

logtwo (亮点)

思路：题目即找最高位1所在的位置。使用二分法逐步定位1的位置：每次检查当前值的高一半是否有1，如果有，就说明最高位在那一半，于是把 v 右移，继续检查剩下的部分。先看高16位是否为零，否-->右移以8为标

准检查；是-->移位记录shift再依次判断8、4、2、1。这样不使用while循环，操作数也满足限制。

byteSwap (亮点)

思路：字节下标乘8得到二进制码的位移，取出目标字节nm后通过掩码保留指定位置，从而通过mask交叉移位。
自己第一次做的时候忘记了左移右移的算术意义，直接按照nm来移位了，导致第一遍很惨烈的错误。

reverse

思路：把32位按比特逆序，只需要用 `while(i)` 循环 32 次，每次把v的最低位拼到结果低端并左移，再右移v，让下一次的最低一位进入队列末尾

logicalShift

思路：有符号数的>>为算术右移。先算术右移，再使用低32-n位为1的掩码，只保留目标位置。mask由1<<(31-n)变形得到，并写成31+ (~n+1) 实现取负数补码，同时单独处理n=0时补码越界的情况。

leftBitCount (亮点)

思路：用二分法判断当前高16/8/4/2/1位是否全为连续1，是则计数加上相应宽度并左移递归看下一位，最后补上可能漏掉的一位。不是则不左移直接检查下一级颗粒度

float_i2f

思路：返回一串有符号整数的IEEE754 32比特模式只需要分析其s,exp,frac。如果是0直接返回+0；用掩码取符号位与 `~x+1` 得到x绝对值；while循环找找最高位1直接求出exp；左移对齐保留低23位求出frac；根据第7位与尾数奇偶做round与后规格化，当尾数导致进位时exp加一。

第一次提交时因未声明s/a/e/frac变量导致编译失败，补上后通过。

floatScale2

思路：计算2*f的位级结果，实现过程需要按指数分类：`exp==0xFF` (NaN/Inf) 直接原样返回；`exp==0` 为非规格化类型，在尾数左移1位，并且检查是否变成规格化数；对规格化数乘2就是指数加 1，若指数达到0xFF则得到无穷。

float64_f2i

```
if (shift > 31) {    val = hi >> (shift - 32);} else {    val = (hi << (32 - shift)) | (lo >> shift);}
```

思路：将64位的高低32位比特分别转为32位整数来存储，拆求出s, exp, frac；E<0时直接返回0，exp=0x7FF或者E>30时表示Inf或NaN与溢出直接返回0x80000000。求53位有效数时hi在高位lo在低位，然后将有效数右移。右移的时候由于分成两部分，所以需要分情况讨论

floatPower2

思路：直接分类讨论，x>127返回正无穷；x<-149返回0；-149≤x≤-127用非规格化尾数中的单比特if (x < -126) return 1 << (x + 149)表示；其余情况可采用规格化形式，直接(x+127)<<23。

反馈/收获/感悟/总结

这次实验我第一次在WSL里编译没有通过；原因是在float_i2f里直接使了 `s/a/e/frac` 但没有先声明变量，gcc报错为 `undeclared`，在AI的解释下我补充了变量声明，完成了实验。这让我意识到，本学期课程习惯写伪代码，看着能跑的写法经常会因写法而报错，在课程指定的Linux/gcc环境下必须熟悉debug过程。

配置 WSL、Git、SSH 的过程也让我熟悉了从Windows到Linux的工作流。修改自己原版代码并与 AI 交互时，我更倾向于先让 AI 解释报错，和AI阐述我的原本思路，再自己动手改，这样既能通过测试，也真正理解了位运算和浮点表示。

参考的重要资料

- DataLab README 与 bits.c 题面注释