پیش‌گزارش آزمایش دوم: عدد نویز و پارامترهای RF

مطالعه نظری، حل تحلیلی، طراحی اندازه‌گیری و تحلیل ریسک؛ مطابق راهنمای ضمیمه‌شده با عنوان «آزمایش ۸: عدد نویز و پارامترهای RF».

همهٔ تکالیف ۱ تا ۶ انجام شده‌اند.

وضعیت: مطالعهٔ نظری، طراحی و شبیه‌سازی گیرنده و آنتن؛ بدون دادهٔ تجربی

آزمایش دوم در ترتیب انتشار این وب‌سایت است؛ شماره «۸» شماره درج‌شده بر راهنمای مدرس است. گروه: سروش مومنی و مهدی قلمی نوبر؛ مدرس: دکتر سید محمد کرباسی.

TASK 01 / STUDY SUMMARY

تکلیف ۱ — خلاصه یک‌صفحه‌ای مطالعه منابع

عدد نویز (Noise Figure) معیاری برای افت نسبت سیگنال به نویز در عبور از یک گیرنده واقعی است. نویز حرارتی منبع در دمای مرجع $T_0 = 290$ K دارای چگالی توان تقریبی -174 dBm/Hz است؛ گیرنده علاوه بر این نویز، نویز داخلی نیز اضافه می‌کند. ضریب نویز خطی $F = SNR_{in} / SNR_{out}$ (برای ورودی در دمای مرجع) و عدد نویز دسی‌بلی $NF = 10\log_{10}(F)$ است. دمای نویز معادل ورودی $T_e = T_0(F-1)$ نشان می‌دهد نویز تولیدشده در گیرنده معادل چه افزایش دمایی در ورودی است. بنابراین NF کمتر به معنای امکان آشکارسازی سیگنال ضعیف‌تر است، نه الزاماً بهره بیشتر. در زنجیره چندطبقه، رابطه فریس نشان می‌دهد نویز طبقات بعدی بر حاصل‌ضرب بهره طبقات قبلی تقسیم می‌شود و به همین دلیل بهره کافی در ابتدای زنجیره مهم است.

روش Y-Factor عدد نویز را از نسبت توان نویز خروجی با منبع کالیبره در حالت روشن و خاموش اندازه می‌گیرد. با $Y = N_{on}/N_{off}$، $ENR = (T_h - T_0)/T_0$ و فرض دمای حالت خاموش برابر T_0، داریم $F = ENR/(Y-1)$. چون هر دو توان خروجی در بهره و پهنای‌باند یکسان ضرب می‌شوند، این دو عامل در نسبت حذف می‌شوند؛ بنابراین کالیبراسیون مطلق توان یا تبدیل دقیق dBFS به dBm لازم نیست. بااین‌حال ثابت‌ماندن بهره، خطی‌ماندن گیرنده در حالت روشن، انتخاب ENR مناسب و لحاظ کردن تلفات کابل/تضعیف‌گر ضروری است.

نقطه تقاطع مرتبه سوم (IP3) یک مشخصه برون‌یابی‌شده برای پیش‌بینی شدت محصولات بین‌مدولاسیون در حضور دو سیگنال قوی و نزدیک به هم است. برای مدل غیرخطی مکعبی، محصولات در فرکانس‌های $2f_1 - f_2$ و $2f_2 - f_1$ ایجاد می‌شوند. با هر ۱ dB افزایش توان هر تن، خروجی تن اصلی تقریباً ۱ dB و محصول مرتبه سوم تقریباً ۳ dB زیاد می‌شود. تقاطع امتداد این دو خط، IIP3 یا OIP3 را مشخص می‌کند؛ IIP3 بالاتر یعنی تحمل بهتر تداخل قوی. این نقطه معمولاً قابل اندازه‌گیری مستقیم در همان سطح نیست و فقط در محدوده‌ای معتبر است که مدل مکعبی و شیب ۳ برقرار باشند. فشردگی بهره یا کلیپ‌شدن ADC می‌تواند این فرض را نقض کند.

جمع‌بندی: NF حد حساسیت پایین و P1dB و IIP3 محدودیت بالایی ناشی از غیرخطی‌بودن را توصیف می‌کنند. افزایش بهره پیش از ADC می‌تواند سهم نویز ADC را کم کند، اما باعث اشباع زودتر می‌شود؛ انتخاب بهره مناسب به سطح سیگنال و تداخل وابسته است.

این خلاصه بر اساس مفاهیم و ارجاعات راهنمای مدرس تنظیم شده است؛ مطالعه مستقل و مستقیم متن کامل کتاب/یادداشت کاربردی در این بسته ادعا نمی‌شود.

TASK 02 / ANALYTICAL QUESTIONS

تکلیف ۲ — پاسخ کامل پرسش‌های نظری

۲ـ۱. دمای نویز معادل و محاسبه فریس

با دمای مرجع $T_0 = 290\ K$:

$$F = 10^{NF/10} \quad , \quad T_e = 290(F - 1)\ K$$

NF (dB)	F (خطی)	دمای نویز معادل T_e (K)
۱	۱٫۲۵۸۹	۷۵٫۰۹
۳	۱٫۹۹۵۳	۲۸۸٫۶۳
۶	۳٫۹۸۱۱	۸۶۴٫۵۱
۱۰	۱۰	۲۶۱۰

زنجیره اول: LNA با $G_1 = 20\ dB = 100$ و $F_1 = 10^{0.1} = 1.2589$؛ فیلتر ۳ dB با $L = 10^{0.3} = 1.9953$ و $G_2 = 1/L = 0.5012,\ F_2 = L$؛ سپس مخلوط‌کننده و مبدل با $F_3 = 10^{1.5} = 31.6228$. طبق فریس:

$$F_{tot} = 1.2589 + (1.9953-1)/100 + (31.6228-1)/(100/1.9953) = 1.8799$$

$$NF_{tot} = 10\log_{10}(1.8799) = 2.74\ dB$$

اگر فیلتر پیش از LNA قرار گیرد، اولین طبقه دارای ضریب نویز L و بهره 1/L است:

$$F' = L + (F_1-1)/(1/L) + (F_3-1)/((1/L)\times 100) = 3.1229$$

$$NF' = 4.95\ dB \quad \rightarrow \quad \Delta NF \approx +2.20\ dB$$

پس جابه‌جایی فیلتر ۳ dB به جلوی LNA، در این زنجیره مشخص NF را حدود ۲٫۲۰ dB بدتر می‌کند؛ افزایش دقیق الزاماً برابر ۳ dB نیست.

۲ـ۲. استخراج رابطه Y-Factor، دمای سرد متفاوت و تضعیف‌گر

از رابطه توان نویز خروجی $N(T) = GkB(T+T_e)$ با بهره و پهنای‌باند ثابت:

$$Y = N(T_h)/N(T_0) = (T_h + T_e)/(T_0 + T_e)$$

$$Y - 1 = (T_h - T_0)/(T_0 + T_e) = ENR/F \quad \Rightarrow \quad F = ENR/(Y-1)$$

اگر حالت خاموش در دمای $T_c \neq T_0$ باشد، تعریف $ENR_c = (T_h - T_c)/T_0$ را به کار می‌بریم و داریم:

$$Y = (T_h + T_e)/(T_c + T_e), \quad T_e = (T_h - Y T_c)/(Y-1)$$

$$F = 1 + T_e/T_0 = ENR_c/(Y-1) + 1 - T_c/T_0$$

این اصلاح در صورتی درست است که دمای واقعی دو حالت منبع معلوم باشد و سایر شرایط تغییر نکنند.

برای تضعیف‌گر با اتلاف خطی $A \geq 1$ در دمای T_0، دمای معادل خروجی آن $T' = T_{in}/A + (1-1/A)T_0$ است. بنابراین حالت خاموش در T_0 باقی می‌ماند، ولی اختلاف دمای روشن و خاموش بر A تقسیم می‌شود:

$$ENR_{eff} = ENR/A, \quad ENR_{eff,dB} = ENR_{dB} - A_{dB}$$

این برابری برای تضعیف‌گر تطبیق‌یافته در دمای T_0 و با اتلاف مشخص معتبر است؛ کابل و عدم تطبیق واقعی به بودجه خطا اضافه می‌شوند.

۲ـ۳. حساسیت خطای NF به خطای ۰٫۱ dB در Y

ابتدا با $ENR = 15\ dB = 31.6228$ مقدار $Y = 1 + ENR/F$ را محاسبه می‌کنیم. سپس Y را **در مقیاس dB** به‌اندازه ۰٫۱ dB کم و زیاد و از نو NF را محاسبه می‌کنیم.

NF واقعی	Y خطی	Y (dB)	خطای NF با Y − 0.1 dB	خطای NF با Y + 0.1 dB
۶ dB	۸٫۹۴۳	۹٫۵۱۵ dB	+۰٫۱۱۳ dB	−۰٫۱۱۲ dB
۲۵ dB	۱٫۱۰۰	۰٫۴۱۴ dB	+۱٫۲۵۲ dB	−۰٫۹۹۱ dB

حساسیت مرتبه اول $|dNF/dY_{dB}| = Y/(Y-1)$ است: در حالت دوم Y به ۱ نزدیک‌تر است، بنابراین یک خطای کوچک در اختلاف نویز به خطای بزرگی در NF تبدیل می‌شود. **قاعده انتخاب ENR:** اختلاف حالت روشن و خاموش باید به‌وضوح بزرگ‌تر از خطای اندازه‌گیری باشد، اما توان نویز روشن نباید باعث تراکم/اشباع شود؛ به‌طور طراحی، ENR مؤثر چند dB بالاتر از NF مورد انتظار (مثلاً حدود ۵ تا ۸ dB) نقطه شروع مناسبی است و باید با خطی‌بودن گیرنده کنترل شود.

۲ـ۴. مکعب غیرخطی، IIP3، IM3 و P1dB

با $x(t) = a[\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)]$ و $y = a_1 x + a_3 x^3$، در بسط مکعب جمله $3a^3\cos^2(\omega_1 t)\cos(\omega_2 t)$ وجود دارد. با استفاده از اتحادهای مثلثاتی، دامنه (ضریب کسینوس) در فرکانس $2\omega_1 - \omega_2$ برابر است با:

$$A_{IM3} = (3/4)|a_3|a^3 \quad ; \quad A_{fund} \approx |a_1|a$$

در ناحیه سیگنال کوچک، توان تن اصلی متناسب a^2 و توان محصول IM3 متناسب a^6 است. چون توان ورودی هر تن نیز متناسب a^2 است، شیب IM3 نسبت به توان ورودی در محور dB برابر ۳ و شیب تن اصلی برابر ۱ می‌شود. اگر اختلاف سطح دو خط در خروجی Δ

dB باشد، برای رسیدن به تقاطع باید توان ورودی را Δ/(3−1) dB افزایش دهیم:

$$\mathrm{IIP3} = P_{\mathrm{in,per\ tone}} + \Delta/2$$

برای تراکم تک‌تن در همین مدل، مولفه اصلی با دامنه ورودی a برابر $a_1 a + (3/4)a_3 a^3$ است. با $a_3/a_1<0$، در P1dB بهره دامنه نسبت به امتداد خطی برابر $10^{-1/20} = 0.89125$ است:

$$(3/4)|a_3/a_1|a_{1\mathrm{dB}}^2 = 1 - 10^{-1/20}$$

از سوی دیگر در تقاطع برون‌یابی‌شده IM3، $(3/4)|a_3/a_1|a_{\mathrm{IP3}}^2 = 1$. نسبت توان‌های متناظر برابر $a_{\mathrm{IP3}}^2/a_{1\mathrm{dB}}^2 = 1/(1-10^{-1/20})$ و لذا:

$$\mathrm{IIP3} - \mathrm{P1dB} = 10\log_{10}[1/(1-10^{-1/20})] \approx 9.64\ \mathrm{dB}$$

دو محدودیت: (۱) مدل مکعبی بی‌حافظه و غالب‌بودن جمله مرتبه سوم در بازه مورد بررسی لازم است؛ در دستگاه واقعی مرتبه‌های بالاتر و اثر فرکانس/حافظه وجود دارند. (۲) اگر ADC کلیپ کند یا محدودکننده/AGC وارد عمل شود، شیب محصولات می‌تواند از ۳ منحرف شود؛ در این حالت تخمین IP3 و فاصله ۹٫۶ dB قابل اتکا نیستند.

۲ـ۵. محاسبه SFDR در دو پهنای باند

با NF = 8 dB، IIP3 = −10 dBm و تعریف کف نویز ارجاع‌شده به ورودی:

$$N_{\mathrm{floor}} = -174 + \mathrm{NF} + 10\log_{10}(B)\quad [\mathrm{dBm}]$$

$$\mathrm{SFDR} = (2/3)(\mathrm{IIP3} - N_{\mathrm{floor}})\quad [\mathrm{dB}]$$

پهنای باند	کف نویز ورودی	SFDR
۱۰ kHz	−۱۲۶٫۰۰ dBm	۷۷٫۳۳ dB
۲۰۰ kHz	−۱۱۲٫۹۹ dBm	۶۸٫۶۶ dB

با ۲۰ برابرشدن پهنای باند، توان نویز یکپارچه حدود ۱۳٫۰۱ dB زیاد می‌شود و SFDR حدود ۸٫۶۷ dB کم می‌شود؛ چون قدرت محصولات مرتبه سوم با پهنای باند نویز به همان شکل مقیاس نمی‌شود. مقایسه معتبر نیازمند تعریف یکسان پهنای باند معادل نویز است.

۲ـ۶. افزایش ۱۰ dB بهره در گیرنده هشت‌بیتی

اگر در بهره صفر سطح تمام‌مقیاس ورودی ADC برابر −30 dBm باشد، افزایش بهره پیش از ADC به‌اندازه ۱۰ dB سطح تمام‌مقیاس **ارجاع‌شده به ورودی گیرنده** را به −40 dBm می‌رساند. هم‌زمان کف نویز متعلق به ADC، وقتی به ورودی گیرنده ارجاع داده شود، ۱۰ **dB کاهش** می‌یابد (با ثابت‌بودن نویز خود ADC). اگر تراکم اندازه‌گیری‌شده ناشی از محدودیت ADC باشد، P1dB ورودی نیز تقریباً ۱۰ dB پایین می‌آید؛ ولی P1dB یک طبقه آنالوگ مستقل الزاماً این‌طور جابه‌جا نمی‌شود. هشت‌بیتی‌بودن به‌تنهایی NF گیرنده یا P1dB دقیق را تعیین نمی‌کند.

به روایت فریس، با افزایش بهره جلویی سهم نویز طبقات بعدی/ADC تقسیم بر بهره بیشتر می‌شود؛ پس در بهره‌های بالا NF به کف تعیین‌شده به‌وسیله طبقات نخست نزدیک می‌شود و از آن پس افزایش بهره کمکی به NF نمی‌کند، در حالی که خطر اشباع و کاهش محدوده دینامیکی ادامه دارد.

TASK 03 / MEASUREMENT DESIGN

تکلیف ۳ — جدول طراحی اندازه‌گیری

> **تفکیک طراحی از داده:** ENR منبع، فرکانس مجاز قابل تولید، IIP3 واقعی و پاسخ بهره گیرنده باید قبل از اجرا بررسی شوند. مقادیر جدول، نقطه شروع قابل‌محاسبه‌اند و جایگزین مشخصات تجهیزات نیستند. برای دو حالت NF ≈ ۷ و ۳۰ dB، دو منبع نمونه با ENR اسمی ۱۵ و ۳۵ dB در نظر گرفته شده‌اند.

کمیت در جدول ۳ راهنما	مقدار پیشنهادی	دلیل عددی و شرط اعتبار
ENR مناسب برای NF حدود ۷ و ۳۰ dB	برای ۷ dB: ENR_{eff} = 15 dB؛ برای ۳۰ dB: ENR_{eff} = 35 dB	$Y_{dB}=10\log_{10}(1+10^{(ENR-NF)/10})$؛ به‌ترتیب **۸٫۶۴** و **۶٫۱۹ dB**؛ اختلاف دو حالت به‌اندازه کافی قابل خواندن است، مشروط به نبود تراکم.
تضعیف بعد از منبع با ENR=۱۵ یا ۳۵ dB	برای NF≈۷: منبع ۱۵ **dB** → ۰ dB؛ منبع ۳۵ dB → **۲۰ dB**. برای NF≈۳۰: منبع ۳۵ **dB** → ۰ dB؛ منبع ۱۵ dB → برای اندازه‌گیری دقیق **نامناسب**.	در حالت اول 15−20=−35 dB و Y=8.64 dB. برای NF≈۳۰ با منبع ۱۵ dB حتی بدون تضعیف، Y≈0.135 dB و به خطا بسیار حساس است؛ تضعیف مثبت آن را بدتر می‌کند. منبع ۳۵ dB با NF≈۷ بدون تضعیف، Y≈28.01 dB دارد و ممکن است گیرنده را اشباع کند.
زمان میانگین‌گیری برای نوسان کمتر از ۰٫۰۵ dB در نوار ۴۰۰ kHz	حداقل نظری برای یک تخمین: **۰٫۰۱۹ s**؛ برای اختلاف دو خوانش مستقل: **۰٫۰۳۸ s**؛ تنظیم عملی پیشنهادی: **۱ s برای هر حالت** با چند تکرار.	تقریب رادیومتری $\sigma_{dB} \approx 4.343/\sqrt{(B\tau)}$ می‌دهد $\tau > (4.343/0.05)^2/(4\times10^5)\approx0.0189$ s. برای اختلاف دو نمونه مستقل ضریب $\sqrt{2}$ افزوده می‌شود. این فقط نویز آماری ایده‌آل است و خطاهای هم‌بسته، پهنای‌باند مؤثر و خودهمبستگی نمونه‌ها را پوشش نمی‌دهد.
بازه و گام جاروب تک‌تن؛ بیشینه توان مجاز ورودی	شروع نمونه: **−۸۰ تا −۲۰ dBm** با گام **۵ dB**؛ نزدیک تراکم: **۱ dB**. سقف سخت ایمنی: **−۱۰ dBm** در ورودی (پیش‌نویس آزمایش).	جاروب را از کمترین توان شروع کنید؛ برای ماندن زیر حد ایمنی، سقف اجرایی اولیه −۲۰ dBm (۱۰ dB حاشیه) انتخاب شده است. اگر P1dB تا −۲۰ dBm دیده نشد، ادامه جاروب فقط پس از تأیید توان ورودی، اتلاف کابل و راهنمای سخت‌افزار و هرگز بالاتر از −۱۰ dBm مجاز است. بازه تضمین نمی‌کند تراکم حتماً رخ دهد.
فرکانس دو تن، فاصله و IM3	نمونه انتخابی: f_1=433.20 MHz و f_2=433.30 MHz؛ فاصله **۱۰۰ kHz**؛ محصولات: **۴۳۳٫۱۰** و **۴۳۳٫۴۰ MHz**.	$2f_1-f_2$=433.10 MHz و $2f_2-f_1$=433.40 MHz. همه چهار خط در پهنای ۴۰۰ kHz جای می‌گیرند، با این شرط که فیلتر و پهنای‌باند عملی دستگاه پوشش کافی داشته و روی این بسامد سیگنال مزاحم غالب نباشد. اتصال باید کابلی و ایزوله باشد.
توان هر تن برای IM3 حداقل ۱۰ dB بالاتر از کف نویز نوار ۱۰ kHz	فرمول طراحی: $P_{tone} \geq (N_{floor,10k}+10+2IIP3)/3$. نمونه فرضی IIP3=−10 dBm: برای NF≈۷: **حداقل −۴۵٫۷ dBm**؛ برای NF≈۳۰: **حداقل −۳۸٫۰ dBm** به ازای هر تن.	مدل مکعبی: $P_{IM3,in}=3P_{tone}-2IIP3$ و $N_{floor,10k}=-174+NF+40$؛ یعنی −۱۲۷ و −۱۰۴ dBm. حداقل‌های محاسبه‌شده فقط اگر IIP3 واقعاً −۱۰ dBm و شیب ۳ برقرار باشد اعتبار دارند؛ در آزمایش با چند سطح کم‌توان بازبینی شوند. مجموع دو تن هم زیر سقف ایمنی بماند.

تذکر: برای دو تن مساوی هر یک با توان P، توان جمعی در حالت ایده‌آل P+3.01 dB است. حتی با رعایت محدودیت −۱۰ dBm جمعی، از جلوگیری از کلیپ‌شدن داخلی نیز باید مطمئن شد.

TASK 04 / RECEIVER SIMULATION

تکلیف ۴ — شبیه‌سازی آفلاین مدل گیرنده

مدل گیرنده را در GNU Radio 3.10.12.0 با فلوگراف lab02_sim.grc و نرخ نمونه‌برداری ۲٫۰۴۸ میلیون نمونه بر ثانیه اجرا کردیم. توان تُن ورودی بر حسب dBm و سطوح خروجی بر حسب dBFS ثبت شده‌اند. جدول‌ها خوانش‌های ثبت اولیه و اجراهای تکمیلی همان فلوگراف را مشخص می‌کنند.

۴ـ۱. عدد نویز به روش Y-Factor

برای هر بهره، توان نویز خروجی را در یک نوار kHz ۴۰۰ با منبع خاموش (۵۰ اهم در ۲۹۰ کلوین) و سپس روشن خواندیم. بهره در طول هر جفت خوانش ثابت بود.

$$Y_{dB} = N_{on} - N_{off} \quad \cdot \quad Y = 10^{Y_{dB}/10} \quad \cdot \quad NF = ENR_{dB} - 10\log_{10}(Y - 1)$$

خوانش توان نویز خروجی در پهنای باند kHz ۴۰۰

بهره (dB)	ENR (dB)	خاموش (dBFS)	روشن (dBFS)	Y (dB)	NF (dB)	منبع داده
40	15	−41.85	−32.78	9.07	6.50	ثبت اولیه
10	35	−51.36	−42.71	8.65	26.99	ثبت اولیه


در بهرهٔ ۴۰ dB، مقدار ENR برابر ۱۵ dB اختلافی برابر ۹٫۰۷ dB ایجاد کرد. در بهرهٔ ۱۰ dB، سهم نسبی نویز مبدل بیشتر است و با ENR برابر ۱۵ dB انتظار می‌رود اختلاف حدود ۰٫۳ dB باشد. افزایش ENR به ۳۵ dB اختلاف خوانده‌شده را به ۸٫۶۵ dB رساند.

▼ تصاویر ثبت عدد نویز

بهرهٔ ۴۰، خاموش | بهرهٔ ۴۰، روشن | بهرهٔ ۱۰، خاموش | بهرهٔ ۱۰، روشن

۴ـ۲. نقطهٔ تراکم یک‌دسی‌بلی در جاروب تک‌تُن

در حالت One tone، سطح مؤلفهٔ ۳۰۰ kHz را خواندیم. با مرجع $P_{out,lin} = P_{in} + K$، اختلاف مرجع و خروجی اندازه‌گیری‌شده را تراکم گرفتیم. از بخش کم‌توان جاروب، K = 70 برای بهرهٔ ۴۰ و K = 30 برای بهرهٔ صفر به دست آمد.



جاروب تک‌تُن، امتداد خطی و نقطهٔ تراکم در دو بهره

در بهرهٔ ۴۰، ورودی −68 dBm به خروجی ۱٫۰۰ dBFS رسید و دقیقاً ۱ dB پایین‌تر از مرجع بود. در بهرهٔ صفر، تراکم از ۰٫۹۱ dB در −35 به ۱٫۰۳ dB در −34.5 dBm رسید. درون‌یابی میان این دو خوانش، $P_{1dB,in} \approx -34.6$ dBm را داد. خوانش اولیهٔ −14 dBFS در −85 dBm در جدول و نمودار حفظ شد. خوانش تکراری همان نقطه −15.00 dBFS بود و در ساخت مرجع از نقاط کم‌توانِ سازگار استفاده شد.

▼ داده‌های ثبت‌شدهٔ جاروب تک‌تُن

جاروب تک‌تُن در بهرهٔ 40 dB

ورودی (dBm)	خروجی (dBFS) f_1	مرجع (dBFS)	تراکم (dB)
−95.0	−25.000	−25.00	0.00
−90.0	−19.990	−20.00	−0.01
−85.0	−14.000	−15.00	−1.00
−80.0	−10.000	−10.00	0.00
−75.0	−4.990	−5.00	−0.01
−70.0	−0.005	0.00	0.01
−69.0	0.620	1.00	0.38
−68.0	1.000	2.00	1.00
−67.0	1.260	3.00	1.74
−66.0	1.450	4.00	2.55
−65.0	1.600	5.00	3.40

جاروب تک‌تُن در بهرهٔ 0 dB

ورودی (dBm)	خروجی (dBFS) f_1	مرجع (dBFS)	تراکم (dB)
−55.0	−25.000	−25.00	0.00
−50.0	−20.000	−20.00	0.00

ورودی (dBm)	خروجی (dBFS) f_1	مرجع (dBFS)	تراکم (dB)
−45.0	−15.000	−15.00	0.00
−40.0	−10.270	−10.00	0.27
−39.0	−9.350	−9.00	0.35
−38.0	−8.440	−8.00	0.44
−37.0	−7.560	−7.00	0.56
−36.0	−6.710	−6.00	0.71
−35.0	−5.910	−5.00	0.91
−34.5	−5.530	−4.50	1.03
−34.0	−5.160	−4.00	1.16

۴ـ۳. آزمون دوتُن در بهرهٔ صفر و استخراج IIP3

دو تُن در ۳۰۰ و ۴۰۰ kHz اعمال شدند. محصولات مرتبهٔ سوم در ۲۰۰ و ۵۰۰ kHz قرار گرفتند و کف دو اندازه‌گیر با منبع خاموش حدود 68− dBFS بود. همهٔ سطوح خروجی در جدول بر حسب dBFS هستند.


اندازه‌گیری دوتُن در بهرهٔ صفر

ورودی هر تُن (dBm)	۳۰۰ kHz	۴۰۰ kHz	۲۰۰ kHz	۵۰۰ kHz	برآورد IIP3 (dBm)
−52	−22.05	−22.05	−67.17	−67.09	—
−46	−16.21	−16.21	−57.61	−57.37	−25.36
−44	−14.33	−14.33	−51.82	−51.88	−25.24
−42	−12.54	−12.54	−45.99	−45.98	−25.28
−40	−10.87	−10.87	−39.97	−40.00	−25.44
−38	−9.42	−9.41	−33.99	−33.99	—

تصویر دارای برچسب 52− dBm خوانش‌هایی تقریباً یکسان با تصویر 46− dBm داشت. ردیف 52− dBm از اجرای تکمیلی است و چون محصولات در این سطح نزدیک کف نویز بودند، از برازش کنار گذاشته شد. بازهٔ برازش از 46− تا 40− dBm بود. شیب تُن‌های اصلی حدود 0.89 و شیب محصولات ۲۰۰ و ۵۰۰ kHz به‌ترتیب 2.94 و 2.90 dB/dB به دست آمد.

$$\mathrm{IIP3} = P_{\mathrm{in,\,per\,tone}} + (L_{\mathrm{tone}} - L_{\mathrm{IM3}})/2$$

با جفت‌کردن هر تُن با محصول مجاور و میانگین‌گرفتن از برآوردهای بازهٔ برازش، **IIP3 ≈ -25.33 dBm** به دست آمد. مقدار حاصل از $P_{1\mathrm{dB,in}}$ + 9.6 dB حدود 25.02− dBm است و اختلاف دو برآورد حدود 0.30 dB است.



طیف دوتُن در بهرهٔ صفر و توان ورودی −۳۸ dBm به ازای هر تُن

▼ تصاویر خوانش‌های بهرهٔ صفر


منبع خاموش | −۴۰ dBm | −۴۲ dBm | −۴۴ dBm | −۴۶ dBm | تصویر ناسازگارِ برچسب‌خوردهٔ −۵۲ dBm

۴ـ۴. آزمون دوتُن در بهرهٔ ۴۰ dB

کف اندازه‌گیرهای ۲۰۰ و ۵۰۰ kHz در حالت خاموش حدود −58 dBFS بود. محصولات تا ورودی حدود −76 dBm در همان محدوده ماندند. در −75 dBm، هر دو محصول به حدود −42.5 dBFS جهش کردند و محصولات بیشتری در طیف دیده شد.


اندازه‌گیری دوتُن در بهرهٔ ۴۰ dB، خروجی‌ها بر حسب dBFS

ورودی هر تُن (dBm)	۳۰۰ kHz	۴۰۰ kHz	۲۰۰ kHz	۵۰۰ kHz
−85	−15.00	−15.00	−58.41	−58.34
−80	−10.00	−10.00	−58.38	−58.28
−77	−7.00	−7.00	−58.06	−58.48
−76	−6.00	−6.00	−58.50	−58.24
−75	−5.13	−5.13	−42.43	−42.49
−74	−4.47	−4.47	−32.12	−32.14
−73	−3.96	−3.96	−26.68	−26.66
−72	−3.54	−3.54	−22.92	−22.94
−71	−3.22	−3.22	−20.49	−20.50




مقایسهٔ رشد تُن‌ها و محصولات مرتبهٔ سوم در بهره‌های صفر و ۴۰ dB

در این بهره، جمع قله‌های دو تُن ورودی مبدل را نزدیک −76 dBm به ازای هر تُن به تمام‌مقیاس می‌رساند. پس از آغاز برش، محصول ۲۰۰ kHz بین −75 و −74 dBm حدود ۱۰٫۳ dB و بین −72 و −71 dBm حدود ۲٫۴ dB رشد کرد. شیب متغیر محصولات و کندشدن رشد تُن‌ها نشان می‌دهند که برون‌یابی با شیب ثابت ۳ برای این جاروب معتبر نیست.



طیف ثبت‌شده در بهرهٔ ۴۰ dB و ورودی −۷۶ dBm به ازای هر تُن



پدیدارشدن محصولات در بهرهٔ ۴۰ dB و ورودی −۷۵ dBm به ازای هر تُن

▼ تصاویر سایر خوانش‌های بهرهٔ ۴۰

منبع خاموش | dBm 85- | dBm 80- | dBm 77- | dBm 76- | dBm 75- | dBm 74- | dBm 73- | dBm 72-

dBm 71-

۴_۵. مقایسهٔ فاصلهٔ تراکم تا کف نویز در شش بهره

عدد نویز در بهره‌های صفر، ۲۰، ۳۰ و ۵۰ dB با اجرای تکمیلی Y-Factor اندازه‌گیری شد. برای بهره‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۵۰ dB جاروب را در حالت تک‌تُن انجام دادیم. در ثبت اولیهٔ بهره‌های ۲۰، ۳۰ و ۵۰، خروجی نزدیک تراکم با بازآزمایی دوتُن هم‌خوانی داشت. برای نمونه در بهرهٔ ۲۰ و ورودی −53 dBm مقدار ثبت‌شده −3.97 dBFS بود و در بازآزمایی، خروجی تک‌تُن −3.01 و خروجی دوتُن −3.97 dBFS شد. از جاروب‌های تک‌تُن جدید برای محاسبهٔ تراکم این بهره‌ها استفاده کردیم.

$$N_{10\ \mathrm{kHz,in}} = -174 + \mathrm{NF} + 10\log_{10}(10000) = -134 + \mathrm{NF}\quad [\mathrm{dBm}]$$

$$\mathrm{DR} = P_{1\mathrm{dB,in}} - N_{10\ \mathrm{kHz,in}}\quad [\mathrm{dB}]$$

فاصلهٔ نقطهٔ تراکم تا کف نویز ورودی در نوار ۱۰ kHz

بهره (dB)	ENR (dB)	NF (dB)	P1dB ورودی (dBm)	کف نویز ورودی (dBm)	فاصله (dB)
0	45	36.94	−34.62	−97.06	62.44
10	35	26.99	−38.23	−107.01	68.78
20	25	17.28	−48.03	−116.72	68.70
30	18	9.53	−58.01	−124.47	66.45

بهره (dB)	ENR (dB)	NF (dB)	ورودی P₁dB (dBm)	کف نویز ورودی (dBm)	فاصله (dB)
40	15	6.50	−68.00	−127.50	59.50
50	12	6.04	−78.04	−127.96	49.92

بیشترین مقدار در جدول برای بهرهٔ **10 dB** و حدود **68.78 dB** به دست آمد. فاصلهٔ نتیجهٔ بهره‌های ۱۰ و ۲۰ dB کمتر از ۰٫۱ dB است و در دقت این مقایسه عملکرد آن‌ها تقریباً یکسان است. در بهره‌های بالاتر، کاهش توان ورودی لازم برای شروع تراکم بر بهبود عدد نویز غالب شد.

▼ خوانش‌های نویز و جاروب‌های تکمیلی

خوانش توان نویز خروجی در پهنای باند ۴۰۰ kHz

بهره (dB)	ENR (dB)	خاموش (dBFS)	روشن (dBFS)	Y (dB)	NF (dB)
0	45	−51.42	−42.73	8.69	36.94
10	35	−51.36	−42.71	8.65	26.99
20	25	−51.06	−42.66	8.40	17.28
30	18	−48.81	−39.76	9.04	9.53
40	15	−41.85	−32.78	9.07	6.50
50	12	−32.30	−25.36	6.94	6.04

تکرار تک‌تُن در بهرهٔ 10 dB

ورودی (dBm)	خروجی f₁ (dBFS)	تراکم (dB)
−65.0	−25.000	−0.00
−60.0	−20.003	0.00
−52.0	−12.017	0.02
−43.0	−3.139	0.14
−41.0	−1.221	0.22
−40.0	−0.279	0.28
−39.0	0.446	0.55
−38.5	0.671	0.83
−38.0	0.852	1.15
−37.5	1.002	1.50
−37.0	1.128	1.87
−36.0	1.326	2.67

تکرار تک‌تُن در بهرهٔ 20 dB

ورودی (dBm)	خروجی f_1 (dBFS)	تراکم (dB)
−75.0	−24.984	−0.01
−70.0	−20.000	0.01
−62.0	−12.001	0.01
−53.0	−3.014	0.02
−51.0	−1.022	0.03
−50.0	−0.028	0.04
−49.0	0.608	0.40
−48.5	0.818	0.69
−48.0	0.989	1.02
−47.5	1.133	1.38
−47.0	1.254	1.75
−46.0	1.447	2.56

تکرار تک‌تُن در بهرهٔ 30 dB

ورودی (dBm)	خروجی f_1 (dBFS)	تراکم (dB)
−85.0	−24.981	−0.01
−80.0	−20.000	0.01
−72.0	−12.000	0.01
−63.0	−3.001	0.01
−61.0	−1.002	0.01
−60.0	−0.004	0.01
−59.0	0.622	0.39
−58.5	0.831	0.68
−58.0	1.001	1.01
−57.5	1.144	1.37
−57.0	1.265	1.74
−56.0	1.457	2.55

تکرار تک‌تُن در بهرهٔ 50 dB

ورودی (dBm)	خروجی f_1 (dBFS)	تراکم (dB)

ورودی (dBm)	خروجی f_1 (dBFS)	تراکم (dB)
−105.0	−24.963	−0.02
−100.0	−19.997	0.02
−92.0	−11.998	0.02
−83.0	−3.000	0.02
−81.0	−1.001	0.02
−80.0	−0.036	0.06
−79.0	0.609	0.41
−78.5	0.821	0.70
−78.0	0.995	1.03
−77.5	1.139	1.38
−77.0	1.261	1.76
−76.0	1.454	2.57


TASK 05 / ANTENNA FREQUENCY RESPONSE

تکلیف ۵ — شبیه‌سازی آفلاین پاسخ فرکانسی آنتن


پاسخ فرکانسی آنتن را از ۴۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاهرتز با گام ۲۰ مگاهرتز جاروب کردیم. بیشینهٔ پاسخ حدود 0.020 dB+ در فرکانس ۱۷۶۰ مگاهرتز بود. برای تعیین فرکانس‌های قطع، در دو سوی باند محل عبور منحنی از سطح ۳ دسی‌بل پایین‌تر از بیشینه، یعنی حدود 2.980 dB−، را از نمودار خواندیم.

جدول ۵ — فرکانس‌های قطع و پهنای باند سه‌دسی‌بلی


کمیت	مقدار تقریبی (MHz)
فرکانس قطع پایین f_L	۸۱۱
فرکانس قطع بالا f_H	۱۷۸۸
پهنای باند $BW = f_H - f_L$	۹۷۷



پاسخ فرکانسی شبیه‌سازی‌شده در جاروب ۴۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاهرتز



عبور از سطح قطع در سمت چپ باند، نزدیک ۸۱۱ مگاهرتز



عبور از سطح قطع در سمت راست باند، نزدیک ۱۷۸۸ مگاهرتز

TASK 06 / RISK REGISTER

تکلیف ۶ — سه اشتباه محتمل و پیشگیری از آن‌ها

ریسک	پیامد	راه پیشگیری و بررسی
۱. اعمال توان بیش از حد به ورودی RX؛ فراموش‌کردن تضعیف‌گر یا جمع‌شدن توان دو تن	آسیب احتمالی بخش RF و/یا اشباع شدید ADC؛ داده غیرقابل استفاده	پیش از اتصال، بودجه سطح و اتلاف کابل را حساب کنید؛ مجموع توان را زیر **−۱۰ dBm** نگه دارید و حاشیه طراحی بگذارید. منبع را هنگام اتصال یا جداسازی خاموش کنید؛ جاروب را از کمترین توان آغاز کنید. در استفاده از فرستنده SDR، تضعیف‌گر **۳۰ dB** طبق راهنما الزامی است.
۲. نامعتبرشدن Y-Factor بر اثر AGC، تغییر بهره، Y نزدیک ۱ یا تراکم در حالت روشن	خطای شدید NF؛ غالباً برآورد بزرگ‌تر از واقع به علت کاهش Y	AGC را خاموش و بهره/نرخ/فیلتر را در ON/OFF ثابت کنید. ENR مؤثر را برای Y قابل‌تفکیک و بدون اشباع برگزینید؛ ENR و تلفات واقعی را اصلاح کنید؛ پایداری خوانش و نبود کلیپ‌شدن را پیش از محاسبه NF کنترل کنید.
۳. نسبت‌دادن IM3 منبع سیگنال به گیرنده یا فرض شیب ۳ بدون آزمون	IIP3 و SFDR نادرست؛ ممکن است کلیپ ADC با رفتار مکعبی اشتباه گرفته شود	خلوص دو مولد، ایزولاسیون/ترکیب‌کننده و تلفات را بررسی کنید؛ توان هر تن را در چند سطح تغییر دهید و شیب ≈ ۳ dB/dB محصولات را بسنجید. در صورت جهش ناگهانی یا تغییر شیب، از گزارش IIP3 معتبر خودداری کنید.

ریسک مکمل اجرایی: قبل از لمس کانکتورها تخلیه الکترواستاتیک انجام شود و اتصالات بدون فشار مکانیکی بسته شوند؛ این مورد در بخش ایمنی راهنما آمده است.

مراجع، فرض‌ها و وضعیت تکمیل

1. راهنمای پیش‌ازجلسه «آزمایش ۸: عدد نویز و پارامترهای RF»، صفحات ۱ تا ۹؛ به‌ویژه تکالیف صفحات ۶ تا ۸ و شرط ایمنی صفحه ۸ (منبع مستقیم این گزارش).
2. D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4th ed., Wiley, 2012 (مرجع معرفی‌شده در راهنما؛ نقل مستقیم از متن کتاب انجام نشده است).
3. Keysight Technologies, *Noise Figure Measurement Accuracy: The Y-Factor Method*, Application Note (مرجع معرفی‌شده در راهنما؛ استفاده از متن اصلی ادعا نمی‌شود).
4. B. Razavi, *RF Microelectronics*, 2nd ed., 2012 (مرجع تکمیلی فهرست‌شده در راهنما).

> **همهٔ تکالیف ۱ تا ۶ انجام شده‌اند.** هیچ داده تجربی یا تأیید تحویل در این نسخه ادعا نمی‌شود.
