

INDÚSTRIA  
BRASILEIRA



VOLTÍMETRO

**REMOTE  
CONTROL**

**ATK**<sup>®</sup>



**SEQUENCIADOR  
DE SAÍDAS**



**3 SAÍDAS  
REMOTE**



**PROTEÇÃO  
CONFIGURÁVEL**



**SAÍDAS COM  
PROTEÇÃO DE CURTO**

VOLTÍMETRO

# REMOTE CONTROL

**ATK**®


## RECURSOS:

- **Sequenciador:** Aciona as saídas em modo sequencial a cada 1 segundo.
- **Proteção LO e HI voltage configurável:** Desliga todas as saídas imediatamente se a tensão passar dos níveis configurados, baixa ou por alta tensão, mantém as saídas desligadas durante 30 segundos, após este período rearmará automaticamente as saídas. OBS: Caso a tensão ainda esteja fora dos níveis configurados as saídas não serão acionadas.
- **Proteção contra curto nas saídas:** As saídas não sofrem danos em caso de curto ou sobrecarga. Caso uma saída pare de funcionar, desligue os fios e verifique a instalação.
- **Entrada Remote:** Acionamento digital para ligar e desligar o voltímetro, esta entrada é ligada diretamente na saída "REMOTE" do CD-Player.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Alimentação	8 à 18 Vdc
Consumo Máx. (Sem carga)	50 mA
Entrada remote	Máx 16v - 5 mA
Saídas Remote	3
Corrente Máx. saídas	80 mA
Tensão Saídas	Igual Alimentação
Tensão de corte Mínima	9 a 11V ou OFF
Tensão de corte Máxima	14 a 16,5V ou OFF
Proteção curto nas saídas	Sim
Tempo de exibição	0,5 segundos
Cor Display	Azul
Precisão	99%
Freq. Display	240 hz
Dimensões	83x58x22mm
Peso	45 g
Material	Polycarbonato

## INSTALAÇÃO



## CONFIGURAÇÃO

### Corte por baixa tensão:

- Pressionar o botão 1 vez com um click curto;
- Irá piscar na tela "LO";
- Pressione o botão novamente, mas mantenha pressionado, irá circular na tela as opções de tensão, solte o botão a hora que você chegar na tensão desejada;
- Pronto já esta configurado.

### Corte por alta tensão:

- Pressionar o botão 2 vezes com um click curto;
- Irá piscar na tela "HI";
- Pressione o botão novamente, mas mantenha pressionado, irá circular na tela as opções de tensão, solte o botão a hora que você chegar na tensão desejada;
- Pronto já esta configurado.



Ajksound



[ajksound.com.br](http://ajksound.com.br)

Ajksound Eletrônica - CNPJ 10.962.498/0001-81  
Rua Fritz Spornau, 912 - Fortaleza  
CEP: 89055-200 - Blumenau - SC

MODELO

