Guia de Configuração do Cadence nas Máquinas do Lab. SS (2/2023)

1. Fazer o login na máquina com o usuário Alunos (atualmente sem senha).

3. Verificar se a máquina está "pingando" os servidores **labmicro** e **labmicro2**. Para isso, basta abrir um terminal (como usuário **alunos**) e usar os comandos:

```
ping labmicro
```

e

```
ping labmicro2
```

Se não funcionar, verificar se o arquivo **/etc/hosts** contém os IPs dos servidores. Se não contiver, abrir o arquivo como root:

```
su –
gedit /etc/hosts
```

acrescentar as seguinte linhas (separar as colunas com tab) e salvar:

```
164.41.20.253     labmicro    labmicro
15.0.168.121      labmicro2    labmicro2
```

4. Verificar se as pastas do Cadence, da XFab e da UMC foram montadas nos diretórios **/opt/cadence, /opt/xfab** e **/opt/umc**, respectivamente. Se não estiverem, verificar o arquivo **/etc/fstab**, que deve conter as linhas:

```
15.0.168.121:/opt/cadence   /opt/cadence     nfs   rw,soft     0 0
15.0.168.121:/opt/xfab      /opt/xfab        nfs   rw,soft     0 0
15.0.168.121:/opt/umc       /opt/umc         nfs   rw,soft     0 0
```

Se essas linhas estiverem ausentes, abrir o arquivo, usando o terminal:

```
su –
gedit /etc/fstab
```

e editá-lo, acrescentando-as. Salvar e, em seguida, criar (como root) as pastas **/opt/cadence** e/ou **/opt/xfab** e/ou **/opt/umc**.

```
mkdir /opt/cadence
mkdir /opt/xfab
mkdir /opt/umc
```

Por fim, usar no terminal o comando **mount** (como root):

```
mount -a
```

5. Verificar o **hostname** da máquina. Como todas as máquinas foram clonadas, a maioria está com um *hostname* diferente do atribuído no AnyDesk com base na a posição da máquina nas fileiras. Se esse for o caso, alterar, colocando o número correto da máquina. O procedimento é:

5a. Abrir um terminal e entrar como root

```
su -
password: r00t@20231
```

5b. Usar o comando abaixo:

```
hostnamectl set-hostname [novohostname]
```

Por exemplo, se o novo hostname for **labsspc00**, o comando será:

```
hostnamectl set-hostname labsspc00
```

Abrir outro terminal, no usuário **alunos**, e verificar se o *hostname* foi alterado.

6. Para abrir o Cadence usando o design kit XH018 da XFab, criar uma pasta como seu nome no **Desktop** ou em **/home/alunos** e abrir o terminal dentro da pasta criada. Em seguida, digitar:

```
zsh
xkit -t xh018
```