```
HID interface
VID_03E5 PID_D11C

ReportID = 0
Commands (all commands and responses are 64 byte)


---------------------------------------------VersionIinfo:
 host: 0xAA TT W1 W2 M1

if TT = 0x33 set current time:
  weektimer = W1 + 256*W2
  mintimer = M1

 device: 0xA5 0x72 RR V1 V2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx R1 R2

RR – Number of relays
V1.V2 – Version
R1, R2 – bytes relay status

---------------------------------------------SetRelays:
 host: 0x21 R1 R2

R1, R2 – bytes relay status

 device: ---


---------------------------------------------GetRelays:
 host: 0x31
 device: 0xA4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx R1 R2

R1, R2 – bytes relay status

---------------------------------------------SetTimers:
  host: 0x41 KK W1 W2 M1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Y0 .. Y36

  KK – relay ID (timer)
  weektimer = W1 + 256*W2
  mintimer = M1

  Y0..Y36:

      TBITS tmrstate;
      unsigned int otON, otOFF;
      unsigned int cyclON, cyclOFF;
      unsigned int weekON[7];
      unsigned int weekOFF[7];

 device: ---
```